紡績理論入門(Ⅱ)

東京工業大学 清水 二郎*

§2 ランダムプロセスの解析 (むらの解析のための数学)

1. はじめに

前章で糸またはスライバに関する全変動について求めた。しかし実際のむらを解析する際にさらに興味を引かれるのは、どの程度のむらが現実の紡績工程で生じるか、それがむらの波長または周波数でどの位のものであるかということである。

これを調べるには糸またはスライバの試長を L とするならば、各 L につき求めた分散を L の関数として表現する $V-L$ 曲線法とか、むらを波長領域、または周波数領域で論ずるコレログラム法とか、スペクトラム法とかの各種の解析法がある。

これらの理論的な根拠と相互の関連性を理解するために自己相関関数、スペクトロ密度分布などの性質について述べ、あわせてランダムスライバとの関連を明らかにする。

スライバは1本1本の繊維がほぼ一定の方向に不規則に重なり合って出来た長い繊維束であるが、それを連続的に測定し、しや断周波数の十分に低い低域回路を通して記録するといわゆる糸むら曲線が得られる。測定器に入るスライバの速度が一定ならば、スライバの長さ方向にとった座標軸と記録紙に記録された糸むら曲線の時間軸とは一致する。したがって以降の時間軸とは長さ方向の座標軸と同じである。

このような記録(第1図参照)における波形は一般に

山の高さ、勾配が全く不規則である。このように時間に対してでたらめにあるいは不規則に変動する要素を含む波形で表される事象をランダムプロセスという。さて1本のケンスからスライバを引き出して、その太さむらを計測するとその波形は平均的には同じと考えられる性質すなわち一定の統計的性質を示すものと思われる。このように十分長い区間について考えれば位置には無関係に一定の統計的な性質をもつ事象を定常時系列と呼ぶ。ところでスライバが工程中で周囲の温度条件などの変化の影響を受けて、ドラフト条件などの変化により太さがじょじょに細くなり、またじょじょに太くなり定常的ではなくなることがある。このような過程を傾向を持つと呼ぶ。

ここでは主としてむらを定常時系列として論じ、むらの解析の数学的背景を明らかにする。

2. 自己相関関数¹⁾

スライバむらは長さ方向 l を時間軸として太さむら等を表現した関数である。さきに述べたように吾々の理論に於て対象となるのは、とくにこの関数がランダムな場合である。したがってこの関数の集合を特長づける因子は集合に属するすべての関数に平均値的な意味で共通なものでなければならない。この因子のうちでもっとも重要なものが自己相関関数 (autocorrelation function) である。

a. 自己相関

相関とは2組の数のあつまりの間の関連性の測度として統計学で用いられる言葉で

第1図 スライバのむら曲線の一例

$x_1, x_2, \dots, x_n$ を1組の数

$y_1, y_2, \dots, y_n$ を他の組の数

とすると良く知られているように,

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2}} \quad (1)$$

と定義される。 r を2組の数の間の相関係数という。

この相関係数は x と y の値には無関係に

$$-1 \leq r \leq +1$$

であり, $r = \pm 1$ の場合には

$$x_i = a y_i$$

という直線関係にある。

そして x と y が互に独立な場合には $r = 0$ となる。

(1)式の分母は r を正規化するためにつけられたものであるから, 多くの目的のためには分子の平均値

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \quad (2)$$

のみを調べれば良い。いまとくに x_i という1つの数列をとり, 同じ数列で1だけ数 j だけずらせた x_{i+j} の値を y_i とし, (2)式は

$$\varphi(j) = \frac{1}{n-j} \sum_{i=1}^{n-j} x_i \cdot x_{i+j} \quad (3)$$

(3)式となり, 数列 x_i の自己相関と定義する。

連続関数に対しては(3)式の拡張として

$$\varphi(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) \cdot f(t+\tau) dt \quad (4)$$

第2図 $f(t)$ と $f(t+\tau)$ の関係

自己相関は $f(t) \cdot f(t+\tau)$ の時間平均で, これは第2図に示すように τ だけ離れた $f(t)$ の値の間の相関の測定であり当然時間間隔 τ の関数である。

○相関関数の性質

$\varphi(-\tau)$ を時間間隔を負の方向に $-\tau$ だけずらした際の自己相関関数とすると

$$\begin{aligned} \varphi(-\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) f(t-\tau) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T-\tau}^{T-\tau} f(t) f(t+\tau) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) f(t+\tau) dt \end{aligned}$$

$$= \varphi(\tau)$$

(5)

第3図 自己相関関数は偶関数である

すなわち相関関係 $\varphi(\tau)$ は τ の偶関数であり, 第3図に示すようになる。 $\tau = 0$ とすると,

$$\varphi(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f^2(t) dt \quad (6)$$

この値は $f(t)$ の自乗平均で, もしも $f(t)$ が 1Ω の低抗に対する電圧または電流ならば平均電力であり, 分散を意味する。

$\tau = \infty$ ならば, 直流成分や周期成分を含まない限り,

$$\varphi(\infty) = 0 \quad (7)$$

そして $\tau = 0$ で最大値になる。すなわち,

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2T} \int_{-T}^T \{f(t) - f(t+\tau)\}^2 dt \\ &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \{f^2(t) - 2f(t)f(t+\tau) + f^2(t+\tau)\} dt \\ &= 2\varphi(0) - 2\varphi(\tau) > 0 \end{aligned} \quad (8)$$

となる。

以上要約すると自己相関関数とは $\tau = 0$ で最大値を示し, その値は分散に等しく, また原点に対して左右対称で, 直流, 周期成分のない限り $\tau = \infty$ で0となる。

b. 自己相関の例題

○サインおよびコサイン関数の自己相関はコサイン関数である。すなわち,

$$f(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$E\{f(t)f(t+\tau)\} = E\{A \cos(\omega t + \varphi) \cdot A \cos(\omega(t+\tau) + \varphi)\}$$

$$= E\left\{\frac{A^2}{2} (\cos \omega \tau + \cos(2\omega t + \omega \tau + 2\varphi))\right\}$$

$$= \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau \quad (9)$$

この結果は元時間関数の位相角に無関係なことを示す。

すなわち観測値は元の系列のどの位置から出発しても良い。また $\varphi(0)$ は元の系列の分散であるから正規化された値として

$$\varphi_0(\tau) = \frac{\varphi(\tau)}{\varphi(0)} = \cos \omega \tau \quad (10)$$

を定義する。元時間数と自己相関関数の関係を第4図に示す。

第4図 コサイン関数の自己相関

○また元の系列が周波数の異なる複数の周期関数から成る場合、すなわち、

$$A_1 \cos \omega_1 t, A_2 \cos \omega_2 t, \dots$$

に対しては $E(\cos \omega_1 t \cdot \cos \omega_2 t) = 0$ の関係を考慮すれば

$$\frac{1}{2} (A_1^2 \cos \omega_1 \tau + A_2^2 \cos \omega_2 \tau + \dots) \quad (11)$$

になることが分かる。(10式) になって(11式)を正規化すると、

$$\frac{A_1^2}{A_1^2 + A_2^2 + \dots} \cos \omega_1 \tau + \frac{A_2^2}{A_1^2 + A_2^2 + \dots} \cos \omega_2 \tau + \dots \quad (12)$$

となる。

○ランダム成分が加わった場合

$$f(t) = A \sin \omega t + \varepsilon(t)$$

$$E(f(t) f(t+\tau))$$

$$= E\{(A \sin \omega t + \varepsilon(t)) (A \sin \omega(t+\tau) + \varepsilon(t+\tau))\}$$

$E(f(t)) = 0$ であるから、

$$\text{周期成分: } \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau$$

$$\text{ランダム成分: } E(\varepsilon(t) \varepsilon(t+\tau)) = \text{Var } \varepsilon$$

故に、

$$\varphi(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau + \text{Var } \varepsilon \quad (13)$$

$$\varphi_0(\tau) = \frac{A^2/2}{A^2/2 + \text{Var } \varepsilon} \cos \omega \tau + \frac{\text{Var } \varepsilon}{A^2/2 + \text{Var } \varepsilon} \quad (14)$$

となり、第5図にその関係を示す。

○コレログラムの求め方²⁾

数列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ の系列相関係数は

第5図 コサイン関数にランダム成分を含んだ場合

$$r_1 = \text{COV}(x_i, x_{i+1}) / (\text{Var } x_i \cdot \text{Var } x_{i+1})^{1/2} \quad (15)$$

と定義される。この場合厳密には x_i と x_{i+1} の分散は数列 $x_1, \dots, x_{n-1}$ と $x_2, \dots, x_n$ から計算される。

同様に k 番目は

$$r_k = \text{COV}(x_i, x_{i+k}) / (\text{Var } x_i \cdot \text{Var } x_{i+k})^{1/2} \\ = \frac{\frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} (x_i \cdot x_{i+k}) - \frac{1}{(n-k)^2} \sum_{i=1}^{n-k} x_i \cdot \sum_{i=1}^{n-k} x_{i+k}}{\left\{ \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} x_i^2 - \frac{1}{(n-k)^2} \left(\sum_{i=1}^{n-k} x_i \right)^2 \right\}^{1/2} \left\{ \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} x_{i+k}^2 - \frac{1}{(n-k)^2} \left(\sum_{i=1}^{n-k} x_{i+k} \right)^2 \right\}^{1/2}} \quad (16)$$

として計算されるから、

$$2 \sum (XY) = \sum (X^2) + \sum (Y^2) - \sum (X-Y)^2 \quad (17)$$

なることに注目すれば実際は次のようにしてやれば便利である。

		-5,	-6,	-2,	4,	7,	3,	1,	-5,	-1,	2
		ΣX	ΣY	$\Sigma (X^2)$	$\Sigma (Y^2)$	$\Sigma (X-Y)$	$\Sigma (XY)$				
$n-k$	k	初めから	終りから	初めから	終りから						
10	0	-2	-2	170	170	0	170				
9	1	-4	3	166	145	143	84				
8	2	-3	9	165	109	344	-35				
7	3	2	11	140	105	445	-100				
6	4	1	7	139	89	380	-76				
5	5	2	0	130	40	170	-1				

たとえば、

$$\text{Var } X = \frac{166}{9} - \left(-\frac{4}{9} \right)^2 = 18.247$$

$$\text{Var } Y = \frac{145}{9} - \left(\frac{3}{9} \right)^2 = 16.000$$

$$\text{cov}(XY) = \frac{84}{9} - \left(-\frac{4}{9} \right) \left(\frac{3}{9} \right) = 9.4815$$

$$r_1 = 9.4815 / \sqrt{18.247 \times 16} = +0.55$$

となる。

c. 時間平均と集合平均

ランダム関数集合をエルゴード過程に限定して考えると、この過程に属する関数 $f(t)$ の過去の実現値の平均値

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^0 f(t) dt$$

はこの集合に属するどの関数について求めても同じ一定値をとる。この統計的性質は時間について不変であるから、

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^0 f(t) dt &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) dt \end{aligned}$$

これは $f(t)$ の時間平均 (time average) である。

他方ある時刻 t_0 を固定して、集合に属するすべての関数のこの時刻 t_0 における値を x と書くと、その確率密度 $p(x)$ に対して、

$$\int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx$$

なる平均値を考えることができる。これを集合平均 (ensemble average) と呼ぶ。

集合の統計的性質は時間について不変であるから、集合平均をとる時刻 t_0 はどの時点であっても良く、つねに同じ値である。エルゴード過程の特長は上に述べた二つの平均値が一致することである。

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \quad (18)$$

同様に

時刻 t における関数 $f(x)$ の実現値を x_1

" $t+\tau$ " " " x_2

とし、 x_1, x_2 の同時確率密度関数を $p(x_1, x_2; \tau)$ とすると

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T g_1(t) g_2(t+\tau) dt \\ = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 p(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 \end{aligned} \quad (19)$$

となり、右辺は相関の集合平均である。

○ランダムステップ関数の自己相関³⁾

第6図 ランダムステップ関数

第6図に示すように各区間の持続時間が等しく高さ x が任意の確率密度 $p(x)$ をもつ場合をランダムステップ関数という。この相関の集合平均は

$$\varphi(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 p(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

x_1 と x_2 とが同じ値をとる確率は各区間を単位1とすると

$|\tau| > 1$ の場合 0

$|\tau| < 1$ の場合 $1 - |\tau|$

故に、

$$\varphi(\tau) = \int_0^{\infty} x \cdot x \{p(x) \cdot (1 - |\tau|)\} dx \quad (|\tau| < 1)$$

$$= \int_0^{\infty} x^2 p(x) (1 - |\tau|) dx$$

$$\varphi(\tau) = 0 \quad (|\tau| > 1)$$

いま $p(x)$ がポアソン分布の場合には $p(x) = \frac{\bar{x}}{x!} e^{-\bar{x}}$ であるから、

$$\varphi(\tau) = \bar{x} (1 - |\tau|) \quad (|\tau| < 1)$$

$$= 0 \quad (|\tau| > 1)$$

となる。

この結果は第7図に示すようになり、後章で述べるランダムスライパの自己相関係数と同じである。

第7図 ランダム関数の自己相関

3. パワースペクトル¹⁾

以上のべた相関関数の考えは、ランダム関数の性質を波長領域で表現したものであるが、これに対して周波数領域で表現したものにスペクトル密度がある。

a. スペクトル密度

$f(t)$ を 1Ω の抵抗を流れる電流とすれば、前述のように、 $\{f(t)\}^2$ は瞬間パワであり、2で述べた分散 $\varphi(0)$ は平均パワである。

$$\varphi(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \{f(t)\}^2 dt \quad (20)$$

この場合 $\int_{-\infty}^{\infty} \{f(t)\}^2 dt$ が全パワを与えることは云うまでもない。以下このパワが周波数領域でどう表現されるかを論ずるためにスペクトル密度を求める。フーリエ変換によれば関数 $f(t)$ のフーリエ変換は

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$$

すなわちフーリエスペクトラムが存在するためには、こ

の全パワーが有限でなければならない。

しかるにランダム関数は一般にこの条件を満足しないためにその補助関数を次のように定める。

$$\begin{aligned} f_T(t) &= f(t) & -T \leq t \leq T \\ &= 0 & t < -T, t > T \end{aligned}$$

この定義によれば、 $f_T(t)$ は有限な時間域においてのみ 0 と異なる値をとるから、全パワーは有限な値となり、

$$H_T(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) \exp(-j\omega t) dt \quad (21)$$

$\omega = 2\pi f$ とすると、

$$H_T(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) \exp(-j2\pi f t) dt$$

$H_T(f)$ の共役複素数を $H_T^*(f)$ とすると、

$$H_T^*(f) = H_T(-f)$$

さて(20)式から、

$$\varphi_T(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_T^2(t) dt$$

ところが、

$$H_T(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f_T(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_T(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\varphi_T(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_T(t) dt \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_T(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_T(\omega) d\omega \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) e^{j\omega t} dt \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} (H_T(\omega))^2 \right] d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \left[\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} (H_T(\omega))^2 \right] d\omega \quad (22)$$

$$\therefore \bar{f}^2(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} S(\omega) d\omega = \int_0^{\infty} S(f) df \quad (23)$$

故に、

$$S(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{(H_T(\omega))^2}{T} \quad (24)$$

すなわち $f(t)$ を時間的に不規則に変化する電圧とすると、単位抵抗によって消費される平均電力は $S(\omega)$ を全周波数について寄せ集めたものであり、 $S(\omega)$ は周波数 f と $f+df$ の範囲における平均消費電力でありこの意味で $S(\omega)$ をパワースペクトル密度という。

このような連続なスペクトル密度 $S(\omega)$ について正規スペクトル密度が定義できる。

$$S_0(\omega) = \frac{S(\omega)}{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} S(\omega) d\omega} \quad (25)$$

また(24)式から $y(t)(f(t))$ は平均を 0 とした) の分散は

$$\overline{(y - \bar{y})^2} = \bar{y}^2 - (\bar{y})^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} S(\omega) d\omega \quad (26)$$

となる。すなわち分散とは平均パワーに他ならない。

b. 自己相関関数との関係

電力スペクトルと自己相関関数とはたがいにフーリエ変換の関係にある。(Wiener-Khinchine の定理)

$T \rightarrow \infty$ に於いて $\varphi_T(\tau) \rightarrow \varphi(\tau)$ になるような

$$\varphi_T(\tau) = \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) f_T(t+\tau) dt \quad (27)$$

の両辺をフーリエ変換して、 $t+\tau=S$ とおけば

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_T(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau &= \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) e^{j\omega t} dt \int_{-\infty}^{\infty} f_T(S) e^{-j\omega S} dS \\ &= \frac{1}{2T} H_T^*(\omega) \cdot H_T(\omega) = \frac{(H_T(\omega))^2}{2T} \end{aligned} \quad (28)$$

ところが(24)式より

$$S(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{(H_T(\omega))^2}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} 2 \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_T(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

(27) 式の定義により、

$$S(\omega) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$\varphi(\tau)$ は偶関数であるから、

$$\begin{aligned} S(\omega) &= 4 \int_0^{\infty} \varphi(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= 4 \int_0^{\infty} \varphi(\tau) \cos \omega\tau d\tau \end{aligned} \quad (29)$$

また、

$$\varphi(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} S(\omega) \cos \omega\tau d\omega \quad (30)$$

C. 各種のスペクトル

直流成分のスペクトルは原点にある。

$f(t) = A_0$ とすると (21) 式から

$$\begin{aligned} H_T(\omega) &= \int_{-T}^T f(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-T}^T A_0 e^{-j\omega t} dt = \frac{A_0}{j\omega} (e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) \\ &= \frac{A_0}{j\omega} (\cos \omega T + j \sin \omega T - \cos \omega T + j \sin \omega T) \\ &= \frac{2A_0}{\omega} \sin \omega T \end{aligned}$$

スペクトル密度は(24)式から

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} (H_T(\omega))^2 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \frac{4A_0^2}{\omega^2} \sin^2 \omega T & \omega \neq 0 \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} 4T^2 A_0^2 & \omega = 0 \end{aligned}$$

$$(\lim_{\omega \rightarrow 0} H_T(\omega) = H_T(0) = 2TA_0 \times \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin \omega T}{\omega T} = 2TA_0)$$

したがって $f(t)$ が定数項をもつ場合にはそのスペクトル密度は $\omega=0$ のところで無限大になる。したがってこれを δ 関数で表わす。

ところが、

$$\begin{aligned} \bar{f}^2(t) &= \int_0^\infty \left[\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|H_T(\omega)|^2}{T} \right] df \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{4A_0^2}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\sin^2 \omega T}{\omega^2} d\omega \\ &= \frac{4A_0^2}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\sin^2 \omega'}{\omega'^2} d\omega' \quad (\omega T = \omega') \\ &= 2A_0^2 \quad \left(\because \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin^2 \omega'}{\omega'^2} d\omega' = 1 \right) \end{aligned}$$

であるから δ 関数の係数を $2A_0^2$ とおくことによって

$$S(\omega) = 2A_0^2 \delta(\omega) \quad (31)$$

と定義する。元関数、その自己相関関数、スペクトル密度との関係は第8図のようになる。

第8図 直流成分のワースペクトラム

a) 直流 b) 自己相関 c) ワースペクトラム

周期成分のスペクトラムは輝線となる。

$$f(t) = A + B \sin 2\pi f' t$$

この相関関数は

$$\varphi(\tau) = A^2 + \frac{B^2}{2} \cos 2\pi f' \tau$$

となる。(29) 式から、

$$\begin{aligned} S(f) &= 4 \left(\int_0^\infty A^2 \cos 2\pi f \tau d\tau \right. \\ &\quad \left. + \int_0^\infty \frac{B^2}{2} \cos 2\pi f' \tau \cos 2\pi f \tau d\tau \right) \\ &= 4 \left\{ A^2 \int_0^\infty \cos 2\pi f \tau d\tau + \frac{B^2}{2 \times 2} \int_0^\infty (\cos 2\pi(f-f')\tau \right. \end{aligned}$$

$$\left. + \cos 2\pi(f+f')\tau \right) d\tau \Big\} \quad (32)$$

$$S(f) = 2A^2 \delta(f) + \frac{B^2}{2} [\delta(f-f') + \delta(f+f')] \quad (32)$$

である。従って元関数と自己相関関数、スペクトルとの関係は第9図のようになる。

第9図 サイン関数のスペクトラム

a) サイン関数と直流との和
b) その自己相関関数
c) そのワースペクトラム

4. ピリオドグラム解析

一般に雑音に埋れた周期成分を検出するためにはコレログラムが役立つが、周期成分が2以上存在する場合

第10図 ピリオドグラム解析のモデル

a) 潜在周期 p に一致した場合
b) 潜在周期 p に一致しない場合

図 a) から求めた相関比は大きくなり、
図 b) から求めた相関比は小になる。

にはピリオドグラム解析を行うこともある第10図に基本的な原理を示す。

等時間に隔てとった一連の観測値

$$u_0, u_1, u_2, \dots \quad (33)$$

とすると、これを p ケづつ区切って、

$$\left. \begin{array}{ccccccc} u_0 & u_1 & u_2 & \dots & u_{p-1} \\ u_p & u_{p+1} & u_{p+2} & \dots & u_{2p-1} \\ u_{(m-1)p} & u_{(m-1)p+1} & u_{(m-1)p+2} & \dots & u_{mp-1} \end{array} \right\} \quad (34)$$

各1列は m ケづつの観測値より成り各列の和をとる。

$$U_0, U_1, U_2, \dots, U_x, \dots, U_{p-1} \quad (35)$$

それぞれ m で割って次のような数列を得る。

$$M_0, M_1, M_2, \dots, M_x, \dots, M_{p-1}$$

そこで、これについて標準偏差をとり、これをすべての u_i についての標準偏差で割ると1つの値 η_p が得られる。これを相関比といい、

$$\sum_{p=1}^p \eta_p = 1 \quad (36)$$

p の値が潜在周期に一致すると、 $M_0, M_1, \dots$ は不同が激しくなり η は大きくなる。逆に一致しないときは $M_0, M_1, \dots$ 不同は少ない、すなわち η は小さくなる。

いま観測値 u_x が周期 T の正弦波成分とランダム成分とからなるものとする、

$$u_x = a \sin \frac{2\pi}{T} x + b x$$

$$\begin{aligned} U_x &= a \left\{ \sin \frac{2\pi}{T} x + \sin \frac{2\pi}{T} (p+x) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \sin \frac{2\pi}{T} ((m-1)p+x) \right\} \\ &\quad + b x + b(p+x) + \dots + b((m-1)p+x) \\ &= a \frac{\sin m\pi p/T}{\sin \pi p/T} \cdot \sin \left\{ \frac{2\pi x}{T} + \frac{(m-1)\pi p}{T} \right\} \\ &\quad + b x + b(p+x) + \dots + b((m-1)p+x) \end{aligned}$$

U_x の数列についての分散

$$= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\sin \frac{m\pi p}{T}}{\sin \frac{\pi p}{T}} \right)^2 + m\sigma_b^2$$

故に M_x の分散は上式を m^2 で割ったものになるから、

$$\eta_p = \frac{\sqrt{\frac{a^2}{2m^2} \frac{\sin^2 m\pi p/T}{\sin^2 \pi p/T} + \frac{\sigma_b^2}{m}}}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + \sigma_b^2}} \quad (37)$$

m が充分に大きくて、 p が周期 T に近づくにつれて η は急に大きくなり $p=T$ となったとき、

$$\eta_{p=T} = \frac{\sqrt{\frac{a^2}{2} + \sigma_b^2}}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + \sigma_b^2}} \quad (38)$$

のような極大値となる。

§3. ランダムスライバの拡張(ランダムスライバのスペクトログラムの算出まで)

1. はじめに

前章でランダムプロセスのとり扱いに関する数学的基礎を与えた。われわれはそれに基づいてコログラム解析、スペクトラム解析をした場合のむらに対する判断の基準をえた。

そこで再びランダムスライバの問題にもどり。ランダムスライバのスペクトラムが如何なる性質をもつものかについて、幾つかの研究を紹介して、波長領域、周波数領域でのランダムスライバの性格を認識しよう。そして現在工業化されているウスターのスペクトログラムとの関連を説明する。

2. ランダムスライバのむら

スライバを構成する繊維は真直で、スライバ軸に平行である。繊維の太さ(線密度) C で、全長 l にわたって一定で、 l とは全く独立である。

スライバ軸上の座標を X とすると $(X, X+dX)$ に1個の繊維先端の落ちる確率は $\lambda dX + o(dX)$ で、かつまた全く独立である。

スライバ軸上に任意の大きな区間 $(-X, X)$ を考えその中の繊維先端数 N_X とし

$X_1, X_2, \dots, X_{N_X}$ —— 先端の X 座標

$C_1, C_2, \dots, C_{N_X}$ —— 繊維の太さ

$l_1, l_2, \dots, l_{N_X}$ —— 繊維の長さ

を表わす。

$(-X, X)$ 内の任意の X 断面について、 j 番目の繊維に関する特性関数

$W_j(X)$ を次のよう

に定義する。(第1図

参照) $W_j(X) = 1$;

X 断面を切るときす

なわち $X_j - l_j \leq X \leq$

$X_j, W_j(X) = 0$; それ

以外、すなわち X 断面を切るとき1本と考える。いま m_X

(X) と $n_X(X)$ を $(-X, X)$ 内における断面の太さと繊維

本数とすると、

$$\left. \begin{aligned} m_X(X) &= \sum_{j=1}^{N_X} C_j W_j(X) \\ n_X(X) &= \sum_{j=1}^{N_X} W_j(X) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

スライバ全長にわたって考える場合

Fig. 1. $W_j(X)$ の規定

以上、すなわち X 断面を切るとき1本と考える。いま $m_X(X)$ と $n_X(X)$ を $(-X, X)$ 内における断面の太さと繊維本数とすると、

$$\left. \begin{aligned} m(X) &= \lim_{X \rightarrow \infty} m_X(X) \\ n(X) &= \lim_{X \rightarrow \infty} n_X(X) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

と記号する。

a. 平均値

(X_i, l_i) は独立なランダム変数であるから $W_j(X)$ もまたランダム変数である。そして $W_j(X)$ は 1 または 0 の値をとるから $n_X(X)$ は N_X を固定すると 2 項分布になる、

$$P_r[n_X(X) = n_0] = \binom{N_X}{n_0} P_X^{n_0} Q_X^{N_X - n_0} \quad n_0 = 0, 1, 2, \dots$$

ただし $P_X = P_r(W_j(X) = 1)$, $Q_X = 1 - P_X$

ところが N_X 自身はまた $2\nu X$ のポアソン分布に従っているので、

$$\begin{aligned} P_r(n_X(X) = n_0) &= \sum_{N_X = n_0}^{\infty} P_r(n_X(X) = n_0 / N_X) P_r(N_X) \\ &= \sum_{N_X = n_0}^{\infty} \binom{N_X}{n_0} P_X^{n_0} Q_X^{N_X - n_0} \cdot \frac{(2\nu X)^{N_X}}{N_X!} e^{-2\nu X} \end{aligned}$$

ポアソン分布と 2 項分布の複合分布になり

$$= \frac{(2\nu X P_X)^{n_0}}{n_0!} e^{-2\nu X P_X} \quad (3)$$

となる。 X_j は $(X, -X)$ において一様に分布しているので、 j 番目の繊維 l_j がある断面にかかる確率はルーレットモデルから $l_j/2X$,

$$P_r(W_j(X) = 1) = l_j/2X \quad (4)$$

故に、 $P_r(n_X(X) = n_0) = \frac{(\nu \bar{l})^{n_0}}{n_0!} e^{-\nu \bar{l}} \quad n_0 = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} \therefore P_r(n(X) = n_0) &= \lim_{X \rightarrow \infty} P_r(n_X(X) = n_0) \\ &= \frac{(\nu \bar{l})^{n_0}}{n_0!} \cdot e^{-\nu \bar{l}} \end{aligned}$$

$$n_0 = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

すなわち $n(X)$ は平均値 $\nu \bar{l}$ のポアソン分布に従う。

$$\overline{n(X)} = \nu \bar{l} \quad (6)$$

b. 自己相関関数

$$m_X(X) = \sum_{j=1}^{N_X} C_j W_j(X)$$

$$Em(X) = \lim_{X \rightarrow \infty} Em_X(X) = \bar{C} En(X) \quad (7)$$

ここで $n(X)$ は平均値 $\nu \bar{l}$ のポアソン分布に従うので

$$Em(X) = \nu \bar{C} \bar{l} \quad (8)$$

$\xi > 0$ とすると、

$$Em(X)m(X+\xi) = \lim_{X \rightarrow \infty} Em_X(X)m_X(X+\xi)$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{X \rightarrow \infty} E \left\{ \sum_{j=1}^{N_X} C_j W_j(X) \sum_{k=1}^{N_X} C_k W_k(X+\xi) \right\} \\ &= \lim_{X \rightarrow \infty} E \left\{ \sum_{j,k=1}^{N_X} C_j C_k W_j(X) W_k(X+\xi) \right\} \end{aligned}$$

$j \neq k$ の場合 $W_j(X), W_k(X+\xi)$ は独立であるから、

$$\begin{aligned} EW_j(X) W_k(X+\xi) &= EW_j(X) \cdot EW_k(X+\xi) \\ &= \left(\frac{\bar{l}}{2X} \right)^2 \end{aligned} \quad (9)$$

$j = k$ の場合

$$\begin{aligned} EW_j(X) W_j(X+\xi) &= P_r\{W_j(X) = 1 \text{ and } W_j(X+\xi) = 1\} \\ &= P_r\{X_j - l_j < X < X_j \text{ and } X_j - l_j \leq X + \xi \leq X_j\} \end{aligned}$$

l_j が与えられると、

$$l_j \leq \xi \quad \text{ならば, 上式} = 0$$

$$\xi \leq l_j \quad \text{ならば, } \frac{l_j - \xi}{2X}$$

故に、 l_M を最長繊維長とすれば

$$\begin{aligned} EW_j(X) W_k(X+\xi) &= \int_{\xi}^{l_M} \frac{(l_j - \xi)}{2X} dP(l_j) \\ &= \int_{\xi}^{l_M} \frac{(l - \xi)}{2X} dP(l) \end{aligned} \quad (10)$$

N_X を固定したとき

$$\begin{aligned} E \left\{ \sum_{j,k=1}^{N_X} C_j C_k W_j(X) W_k(X+\xi) \right\} \\ &= EN_X \bar{C}^2 EW_j(X) W_j(X+\xi) \\ &\quad + EN_X (N_X - 1) \bar{C}^2 EW_j(X) W_k(X+\xi) \\ &= EN_X \bar{C}^2 \int_{\xi}^{l_M} \frac{(l - \xi)}{2X} dP(l) + \frac{EN_X (N_X - 1)}{4X^2} \bar{C}^2 \bar{l}^2 \end{aligned}$$

EN_X は $2\nu X$ であるから

$$= \nu \bar{C}^2 \int_{\xi}^{l_M} (l - \xi) dP(l) + \nu^2 \bar{C}^2 \bar{l}^2 \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \text{cov}[m(X) m(X+\xi)] &= Em(X) m(X+\xi) \\ &\quad - Em(X) Em(X+\xi) \end{aligned}$$

$$\therefore \varphi_m(\xi) = \nu \bar{C}^2 \int_{\xi}^{l_M} (l - \xi) dP(l) \quad \xi \geq 0$$

$|\xi| \geq l_M$ のとき 0 として、

$$\varphi_m(\xi) = \nu \bar{C}^2 \int_{(|\xi|)}^{l_M} (l - |\xi|) dP(l) \quad (12)$$

$C_j = 1$ のときすなわち等デニールのとき

$$\varphi_n(\xi) = \text{cov}(n(X) \cdot n(X+\xi)) = \nu \int_{(|\xi|)}^{l_M} (l - |\xi|) dP(l) \quad (13)$$

もしも等長繊維であるならば、

$$\varphi_n(\xi) = \nu \bar{l} \left(1 - \frac{|\xi|}{\bar{l}} \right) \quad (14)$$

となる。

c. スペクトル密度

$$S_m(\omega) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{X} E \left| \int_{-X}^X m_X(X) e^{-j\omega X} dX \right|^2 \quad (15)$$

ところが,

$$\begin{aligned} m_X(X) &= \sum_{j=1}^{N_X} C_j W_j(X) \\ \therefore \int_{-X}^X m_X(X) e^{-j\omega X} dX &= \sum_{j=1}^{N_X} C_j \int_{-X}^X W_j(X) e^{-j\omega X} dX \\ &= \sum_{j=1}^{N_X} C_j \int_{X_j-l_j}^{X_j} e^{-j\omega X} dX = -\frac{1}{j\omega} \sum_{j=1}^{N_X} C_j [-e^{j\omega l_j}] \quad (16) \end{aligned}$$

$$\text{いま, } H_X(\omega) = \int_{-X}^X m_X(X) e^{-j\omega X} dX \text{ とおくと,} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} |H_X(\omega)|^2 &= \frac{1}{\omega^2} \left\{ \sum_{j=1}^{N_X} C_j^2 [1 - e^{-i\omega l_j}]^2 \right. \\ &\quad \left. + \sum_{j \neq k} C_j C_k e^{-i\omega(X_j - X_k)} [1 - e^{-i\omega l_j}] [1 - e^{+i\omega l_k}] \right\} \end{aligned}$$

N_X を固定した場合 $|H_X(\omega)|^2$ の期待値は,

$$\begin{aligned} E\{|H_X(\omega)|^2\} &= \frac{1}{\omega^2} \{N_X \tau^2 E[1 - e^{j\omega l_j}]^2 \\ &\quad + N_X(N_X - 1) \bar{C}^2 |E[e^{-j\omega X_j}]^2 |E[1 - e^{i\omega l_j}]^2\} \quad (18) \end{aligned}$$

X_j は $(-X, X)$ で一様に分布することから,

$$E[e^{-j\omega X_j}] = \frac{\sin \omega X}{\omega X} \quad (19)$$

$$\therefore E\{|H_X(\omega)|^2\} = \frac{1}{\omega^2} \left\{ 2N_X \bar{C}^2 \int_0^{l_M} (1 - \cos \omega l) dP(l) \right.$$

$$\left. + N_X(N_X - 1) \bar{C}^2 \frac{\sin^2 \omega X}{\omega^2 X^2} |E(1 - e^{j\omega l_j})|^2 \right\}$$

$$\therefore E|H_X(\omega)|^2 = \frac{1}{\omega^2} \left\{ 4C^2 X \int_0^{l_M} (1 - \cos \omega l) dP(l) \right.$$

$$\left. + \frac{4\bar{C}^2 \nu^2 \sin^2 \omega X}{\omega^2 X^2} |E(1 - e^{j\omega l_j})|^2 \right\}$$

$$S(\omega) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{E|H_X(\omega)|^2}{X} = \frac{4\nu \bar{C}^2}{\omega^2} \int_0^{l_M} (1 - \cos \omega l) dP(l) \quad (21)$$

$n(x)$ のスペクトル密度は $C_j = 1$

$$S_n(\omega) = \frac{4\nu}{\omega^2} \int_0^{l_M} (1 - \cos \omega l) dP(l) \quad (22)$$

となる。

もしも繊維長が等しく l である場合

$$S_n(\omega) = \frac{4\nu(1 - \cos \omega l)}{\omega^2} \quad (23)$$

となる。

3. ランダムスライバのスペクトラム

前節で述べたごとく繊維長が等しい場合のランダムスライバのスペクトル密度は,

$$\begin{aligned} S_n(\omega) &= \frac{4\nu(1 - \cos \omega l)}{\omega^2} \\ &= 2\nu l^2 \left(\frac{\sin \frac{\omega l}{2}}{\frac{\omega l}{2}} \right)^2 \quad (24) \end{aligned}$$

となる。半角公式から (23) 式は (24) 式のようになる。

(24) 式はウスタースペクトログラフにおいて糸むら解折の基礎となる理想スペクトラムと同じものである。

しかしながら, われわれは (14) 式により等長繊維の自己相関関数として

$$\varphi_n(\xi) = \nu \left(1 - \frac{|\xi|}{l} \right)$$

を得ている。この結果に前章 (29) 式でえた Wiener-Khinchine の定理

$$S(\omega) = 4 \int_0^\infty R(\tau) \cos \omega \tau d\tau$$

を適用するならば, 自己相関からスペクトラムを直接に

$$\begin{aligned} S(\omega) &= 4 \int_0^\infty \nu \left(1 - \frac{|\xi|}{l} \right) \cos \omega \xi d\xi \\ &= 2\nu l^2 \left(\frac{\sin \frac{\omega l}{2}}{\frac{\omega l}{2}} \right)^2 \end{aligned}$$

求めることが出来る。

a. 等長繊維の場合の理想スペクトラム⁵⁾

理論式の誘導の過程が相違するので簡単に紹介すると次の如くなる。

いま 1 本の繊維を第 2 図のごとく考えると, 繊維 $OPP'O'$ はステップファンクション $O'P'T$ と OPT との差で表現される。ステップ OPT のフーリエ積分表示は,

$$u(t) = \frac{C}{2} - \frac{C}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega \quad (25)$$

繊維長 l だけずれたステップ $O'P'T$ は (25) 式で t の代り $(t-l)$ 代入したものとなるから, 1 本の繊維のフーリエ積分表示の両者の差は

$$u(t) = \frac{C}{\pi} \left[\int_0^\infty \frac{\sin \omega t}{\omega} dt - \int_0^\infty \frac{\sin \omega(t-l)}{\omega} d\omega \right]$$

で表される。上式をまとめると,

Fig. 2. ステップ関数による繊維の表現

$$u(t) = \frac{C}{\pi} \left[\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos \omega l}{\omega} d\omega \sin \omega t + \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega l}{\omega} d\omega \cos \omega t \right] \quad (26)$$

26式の第1項と第2項が夫々フーリエ係数の a と b に対応するもので振巾は両者のベクトル和

$$C^2 = A^2 + B^2$$

で示される。

C を求めると、

$$C = \frac{C}{\pi} \cdot \frac{\sin \frac{\omega l}{2}}{\frac{\omega l}{2}} \cdot l \cdot d\omega \quad (27)$$

27式は1本の繊維により生ずる単一のインパルスだけを考えたのであるから、スライバでは平均 N 本がランダムに分布しているとして計算すると、エネルギースペクトラム $E(\omega)$ は、

$$E(\omega) = 2Na^2 l^2 \left(\frac{\sin \frac{\omega l}{2}}{\frac{\omega l}{2}} \right)^2 \quad (28)$$

となり、24式と同じものになる。

b. 波長振巾スペクトラム $H(\omega)$ と $S(\log \lambda)$

エネルギースペクトラムの常数因子を K_1 とすると

$$E(\omega) = K_1 \left(\frac{\sin \frac{\omega l}{2}}{\frac{\omega l}{2}} \right)^2 \quad (29)$$

$H(\omega)$ は、

$$H(\omega) = \sqrt{K_1} \left(\frac{\sin \frac{\omega l}{2}}{\frac{\omega l}{2}} \right)$$

周波数 ω (角速度) に対する波長入

$$\frac{\omega l}{2} = \frac{\pi l}{\lambda}$$

29式を書き直すと、

$$\left. \begin{aligned} E\left(\frac{1}{\lambda}\right) &= K_1 \left(\frac{\sin \frac{\pi l}{\lambda}}{\frac{\pi l}{\lambda}} \right)^2 \\ H\left(\frac{1}{\lambda}\right) &= \sqrt{K_1} \left(\frac{\sin \frac{\pi l}{\lambda}}{\frac{\pi l}{\lambda}} \right) \end{aligned} \right\} \quad (30)$$

ウスタースペクトログラフ解説書によれば、スペクトログラフでは30式の表示で横軸の波長軸を対数目盛にして

$$\left. \begin{aligned} E\left(\log \frac{1}{\lambda}\right) &= K_3 \frac{\sin^2 \frac{\pi l}{\lambda}}{\frac{\pi l}{\lambda}} \\ H\left(\log \frac{1}{\lambda}\right) &= \sqrt{K_3} \frac{\sin \frac{\pi l}{\lambda}}{\sqrt{\frac{\pi l}{\lambda}}} \end{aligned} \right\} \quad (31)$$

$\log \frac{1}{\lambda} = -\log \lambda$ を考慮して横軸のゼロ点を右側の代りに左例に移し

$$E(\log \lambda) = K_4 \frac{\sin^2 \frac{\pi l}{\lambda}}{\frac{\pi l}{\lambda}}$$

$$H(\log \lambda) = K \frac{\sin \frac{\pi l}{\lambda}}{\sqrt{\frac{\pi l}{\lambda}}} \quad K = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \quad (32)$$

としてランダムスライバのスペクトログラムが理論的に与えられる。すなわち32式は第3図の様になり、(32)式を微分して $H(\omega)$ が最大となる波長を求めると $\lambda = 2.7l$ の点となる。すなわち繊維長の約2.7倍の波長の位置において振巾 $H(\log \lambda)$ は最大となる。

以上本節では等長、等デニールの繊維を対象としてスペクトロ密度とスペクトログラムの関係を求めたが、繊維長が不等長である場合には文献(6)および、川端の研究を参照されたい。

Fig. 3. ランダムスライバのスペクトラム

文 献

- 1) 大泉, 本多, 野口; 情報理論, 現代電気工学講座
 - 2) M. G. Kendall; The Advanced Theory of Statistics Vol II.
 - 3) 宮脇一男; 雑音解析, 朝倉書店, 1961
 - 4) J. S. Rao; T. Text. Inst., 53, T571~601 (1961-12)
 - 5) 梅林, 波長スペクトラムによる糸斑解析; JSIF No. 18 (1957-12)
または Spectrograph 説明書, 計測器工業 KK
 - 6) 川端季雄; 繊維誌, 15, 38 (1962-10)
- * Introduction to Spinning Theory (II)
JIRO SHIMIZU, Tokyo Institute of Technology,
Ookayama, Meguro-ku, Tokyo.

(昭和40年6月9日受理)