これすぼんでんす

X-フィールドヘッドの検討

株式会社ゼネラル 清水 幸夫
泉 康比古
竹口 哲

Camras の提案した X-フィールドヘッドのうち Armour 421 A は、テープの進行方向に順に、イレーザギャップ、X-フィールドギャップ、記録再生ギャップを設け、イレーザコイルに電流を流しイレーザを働かすと同時に、X-フィールドギャップからバイアス磁界と同位相の漏洩磁束 (ϕ_e) を記録再生ギャップ上にふりそそぎ、バイアス磁界と特殊な合成磁界を形成して (図1参照)、短波長領域での記録時の trailing-effect を軽減すること、ならびにギャップを狭くすることによる長波長領域でのテープ深部のバイアス不足の改善などをねらったものである¹⁾。

しかし、このヘッドに関しては、オーバーオール特性など若干のデータは提供されているが²⁾³⁾、X-フィールド効果について詳しく報告されていない。筆者らは、この Armour 421 A X-フィールドヘッドを組立て、X-フィールド効果をデータ上で確認するための実験を行なった。

図1 X-フィールドの磁界強度

"A Study of X-Field Head" by Yukio Shimizu, Yasuhiko Izumi and Satoshi Takeguchi (General Co. Ltd, Kawasaki)

図3は、イレーザ電流 (以下 i_e) をパラメータとしたバイアス感度特性であるが、 i_e を増加することにより、再生感度の極小値 (谷) と極大値 (山) がバイアス電流 (以下 i_b) の大きい方向へ移動する現象がみられた。さらに i_e を増加すると、曲線の山と谷の差が少なくなりつつ全体がなだらかとなってくる (i_e と i_b の位相は外部で合わせてあり、イレーザ、バイアスコイルの極性は i_b , i_e による磁束を記録コイル内で検出したもの ϕ_{bc} , ϕ_{ec} がそれぞれ打消し合うようにとる。)

図4は、1 kHz で最大感度を得る i_b と i_e の組合わ

図2 実験装置

図3 バイアス感度特性

図 4 周波数特性

せを数点とり、周波数特性を示したものである。図 5 はやはり同様の組合せで 1 kHz と 5 kHz との信号感度特性を示したものである。両図とも $i_e=9$ mA, $i_b=43$ mA の場合をのぞいて、大幅な差はみられない。

図 6 はバイアス感度特性について検討するために、バイアス感度特性の山、谷と、 ϕ_{ec} , ϕ_{ec} が打消し合う磁束伝達特性の谷などの移動を示したものである。バイアス感度特性の山と谷の動きは大体同傾向を示し、再生感度が特に 1 点だけピーク値をもつとか、高周波領域と低周波領域の山が交叉するような現象はみられなかった。

また、磁束伝達特性の谷とバイアス感度特性の谷とは、前者がギャップ深部を含めた総磁束量が最小になる条件であり、後者がギャップ上部の漏洩磁束が最小になる条件である差を考慮しても、ほぼ近い変化を示す。このことは、 ϕ_{ec} が ϕ_{ec} に対し単なる打消し効果をもつだけではないにせよ、かなり近い状態になっていると考えられる。

等価回路から ϕ_{ec} のうち記録ギャップに上部からふりそそぐ磁界は約 17% と計算され²⁾、残り 83% がコア内部と記録ギャップを通り記録コイルに伝達されることを考えれば、上述の打消し効果が支配的なことは説明できる。

結果として X-フィールド効果が顕著に観察されなかったが、この原因として考えられるものを列挙すると、(1) ϕ_{ec} と ϕ_{ec} との打消し効果が支配的なため Camras の述べる特殊な磁界が生じていない。(2) 特殊な磁界が生じていても記録信号磁界とは（特にテープの深部では

図 5 信号感度特性

図 6 バイアス感度特性極大値 (山), 極小値 (谷)
磁束伝達特性極小値 (谷)

著しいが) ベクトル方向が異なりバイアスの効率が悪くなっている。などが考えられるが、現状では明確な結論は得られていない。

(昭和 43 年 2 月 13 日受付)

【参 考 文 献】

- 1) 清水, 泉, 竹口: X-フィールドヘッドの検討, テレビジョン学会録画研究委員会資料 3-2 (1967)
- 2) M. Camras: Micro-Gag Combined Erase-Record-Playback X-Field Head, Bulletin, No. 115 (1963)
- 3) M. Camras: X-Field Recording, Bulletin, No. 119 (1964)