6. 信号の伝送と保護

正会員 山 田 宰[†]

1. ま え が き

現行テレビ信号の伝送路は、インパルス雑音、ゴースト妨害、放送波中継局の波形ひずみ、および弱電界での受信などの問題を含んでおり、デジタル伝送路としては必ずしも良質な回線とはいえない。

表意文字である漢字を多く含む日本文を符号化して伝送する場合、伝送路で生じるビット誤りによる受信機側での誤字・欠字表示の影響が大きいことから、今回の符号化伝送方式文字放送では、誤り訂正方式として多数決論理回路で復号可能な (272, 190) 短縮化差集合巡回符号¹⁾ (以下では単に (272, 190) 符号と呼ぶ) を用いた強力な誤り訂正方式としている。将来、コンピュータ用プログラムを伝送するテレソフトウェアなどのコード信号による種々のサービスにも対応できる誤り訂正能力になっている。

以下では、信号伝送の諸元および、誤り訂正方式とその能力について述べる。

2. 信号の伝送

伝送信号パラメータを表1に示す。信号伝送方式の決定に当っては、これまでのパターン伝送方式文字放送*との両立性を保持するとともに、できる限り国際的な規準に合致するような配慮がなされている。

表1においてパターン伝送方式と異なる点は、クロック同期 (CR) とバイト同期 (FC) のライン間での信号位相の連続性を規定している点である。これは、バイト同期をとるフレーミングコードの誤り訂正能力が8ビット中1ビットであり、訂正能力の点では不十分なことから、受信機での前方保護受信**により、これを強化する必要があるためである。

表 1 伝送信号パラメータ

重 畳 区 間	10~21H, 273~284H
重 畳 位 置	水平同期パルスの始まりから数えて 56 T _c から重畳する。 ただし、 $T_c = \frac{1}{364 f_H}$ (=0.1746 μs) f _H : 水平同期パルスの周波数
振 幅*	1:70%, 0:0%
クロック周波数	364 f _H ≒ 5.73 MHz
ス ペ ク ト ル	しゃ断周波数 f _c はクロック周波数の 1/2, ロールオフ率 η は 0.6 とする。 $S(f) = 1$: f ≤ f _L $= \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{f - f_L}{f_U - f_L} \pi \right)$: f _L < f < f _U $= 0$: f ≥ f _U ただし、f _U = (1+η)f _c , f _L = (1-η)f _c
信 号 形 式	2 値 NRZ
文字信号の長さ	296 T _c
ビ ッ ト 同 期	ビット同期をとるためのクロックライン (CR) は、1010101010101010 の 16 ビットとする。また、水平走査線 2 ライン以上に重畳したそれぞれの文字信号、およびそれらと次のフィールドの文字信号との間における CR の位相の連続性を保つものとする。ただし、映像信号の切替えなどの不連続時はこの限りではない。
バ イ ト 同 期	バイト同期をとるためのフレーミングコード (FC) は、11100101 とする。また、水平走査線 2 ライン以上に重畳したそれぞれの文字信号のバイト同期、およびそれらと次のフィールドに重畳したバイト同期との時間間隔は 364 T _c の整数倍とする。ただし、映像信号の切替えなどの不連続時はこの限りではない。

* ただし、映像信号のペダスタルを 0%, 白レベルを 100% とする。

* テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(昭和 57 年省令第 70 号)ならびにテレビジョン文字多重放送を行う放送局の無線設備の規則(無線設備規則, 第二節の四, 昭和 57 年省令第 65 号)

** 前方保護とは、受信機で一度フレーミングコードを受信し、バイト同期をとった後は、連続してフレーミングコード誤りを生じない限り、自励発振器のフレーミングタイミングでデータを取込み、連続して何回かフレーミングエラーとなったときに再度受信信号のフレーミングコードでバイト同期をとり直す方法である。

† NHK 放送技術研究所

“6. Signal Transmission and Protection” by Osamu Yamada (NHK Science and Technical Research Laboratories, Tokyo)

図1 符号化回路

3. 誤り訂正方式

今回の誤り訂正方式は、実際のテレビ伝送路の誤りデータを収集し、このデータを用いてシミュレーションを行い、システム上の種々の拘束条件を考慮して総合的視点から文字放送に最適な方式として求められたものである。

この誤り訂正方式では、1パケット272ビットが誤り訂正の基本ブロックになっており、1パケットを1ブロックとしてまとめて訂正する。誤り訂正能力としては、1パケット中に生じた8ビット以下のすべての誤りを訂正する能力をもっている*。

前述の誤りデータを用いたシミュレーション結果によれば、パターン伝送方式文字放送のサービス限界とされているビット誤り率 5×10^{-3} 以下の地点では、すべて99%以上の正受信率が得られ、文字放送用誤り訂正符号としてこれまでに提案されていた水平・垂直パリティ、(8, 4)拡大ハミング符号および(16, 11)拡大ハミング符号などに比べ大幅な改善効果が見られる²⁾。ただし、ここで仮定した伝送ページは、12パケットから成る8行 $\times$ 15文字=120文字表示の最も標準的な文章画面である。また、正受信率は以下の(1)式により求めている。

$$\begin{aligned} \text{正受信率} &= \frac{\text{正しく受信したページ数}}{\text{伝送した総ページ数}} \\ &= 1 - \frac{\text{誤りを含んだページ数}}{\text{伝送した総ページ数}} \\ &= 1 - \text{ページ誤り率} \end{aligned} \quad (1)$$

(272, 190) 符号の生成多項式は

$$\begin{aligned} G(x) &= x^{82} + x^{77} + x^{76} + x^{71} + x^{67} + x^{66} + x^{56} \\ &\quad + x^{52} + x^{48} + x^{40} + x^{36} + x^{34} + x^{24} + x^{22} \\ &\quad + x^{18} + x^{10} + x^4 + 1 \end{aligned}$$

によって示される。送出側の符号化回路と伝送パケッ

* 市販されている復号用ICでは、復号アルゴリズムを改良し、1パケット中約11ビットの誤り訂正能力をもたせている³⁾。

図2 伝送パケット信号

図3 誤り訂正回路

ト信号および受信側の誤り訂正回路を図1～図3に示す。

4. 誤り訂正・検出の手順

文字放送1ページ分の内容を伝送する場合の具体的なパケット信号の伝送を図4に示す。各パケット信号は、(272, 190) 符号によって誤り訂正符号化する一方で、この情報部にパケット信号の連送順を示すCI (Continuity Index) 4ビットを付加して、(272, 190) 符号によっても検出できないパケット抜けを検出できるようにする。また、(272, 190) 符号とCIによっても検出が不可能な誤りについては、各データユニットに付加された16ビットのCRC (Cyclic Redundancy Check) 符号によって、データレベルにおける誤りの検出を可能にしている。生成多項式は $G'(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ である。フレーミングコードを含めた各符号の誤り訂正・検出の機能分担とその能力を表2に示す。

図 5 室内伝送実験結果

する正受信率である。図 5 (b) はインパルス雑音に対する測定結果である。実験は、ランダム雑音発生器によりパルス発生器を駆動し、そのパルス波を RF に混入して正受信率を測定した。DU 比は、ランダム雑音発生器の出力レベルを変えることによって行っている。

ゴースト妨害は、ゴースト波の遅延時間、搬送波位相、DU 比、信号波形などの変化によって正受信率への影響度が大幅に異なる。実験では、近接ゴーストを想定し、遅延時間を $0.4 \mu\text{s}$ としてゴースト波の搬送波レベルを変化させて、搬送波位相 0° , 90° , 180° にて測定した。測定結果を図 5 (c) に示す。

(272, 190) 符号のランダム雑音とインパルス雑音に対するサービス限界時のテレビ画面への妨害の状況を参考までに写真 2、写真 3 に示す。写真 1 は無妨害の場合である。

なお、昭和 58 年と昭和 59 年に NHK と東京、大阪の民放各社が参加して、(272, 190) 符号の誤り訂正能力確認⁴⁾と、テレビサービスエリア内での文字放送受信状況調査のための野外実験を行っている⁴⁾。その結果として、テレビ主観評価値 3⁵⁾ 以上であれば、平均的には 99% 正受信率が得られ、また、テレビサービスエリアと文字放送サービスエリアがほぼ等しいことが報告されている。

6. む す び

強力な誤り訂正方式の採用は、我が国の文字放送の特長である。サービス開始が比較的早かった欧米のテレテキストは、誤り検出のみで誤り訂正機能をあまり重視していなかったが、最近、コマンドによって図形を描かせるジオメトリックコマンドの採用や、パソコンのプログラムを伝送するテレソフトウェアあるいは

業務用テレテキストなどを検討する段になって、ビット誤りの問題に直面し、仕様の手直しを含めて、種々の検討を行っている。

我が国の場合には、文字放送開発当初から強力な誤り訂正方式の開発が不可欠なものとして、ビット誤りの問題を重視してきた。

これまでに実用化されてきた誤り訂正符号は、システムの信頼性向上のため、ビット誤り率が 10^{-4} 以下を確保できる、ある程度伝送品質の良い回線に用いられてきた。そのため、実際のシステムに採用されている符号は、1, 2ビット誤り訂正可能なBCH符号や、バースト誤り訂正能力をもった隣接符号などが一般的だった。今回の誤り訂正方式は、ビット誤り率が

10^{-2} 程度であってもサービスが可能であり、伝送品質の非常に悪い回線、あるいは高い信頼性を要求されるデータ伝送等に適しており、文字放送以外への応用も期待されている。

(昭和60年9月5日受付)

〔参考文献〕

- 1) E. J. Weldon, Jr.: "Difference-Set Cyclic Codes", BSTJ, 45, 7, pp. 1045-1055 (Sep., 1966)
- 2) 山田: "符号化伝送方式文字放送用誤り訂正符号", 信学論誌, J67-B, 4, pp. 439-446 (Apr., 1984)
- 3) 山田: "可変閾値による文字放送用誤り訂正方式の改善効果", テレビ大全, 10-6 (1984)
- 4) "昭和59年度電波技術審議会答申諮問第12号", 電波振興会, pp. 198-224 (Mar., 1985)

液晶ディスプレイ

テレビジョン学会編
大越孝敬 監修

平面型表示パネルとしていろいろなタイプがあるが、液晶ディスプレイは開発から実用に至るまでの期間は瞬間であった。多くの文献が続々と発表されたが、そのあまりにも急激な進歩のため、なかなかまとまった書が出されなかった。しかし歴史を経た近年になり、ようやく解説書が出版され初めた。本書は、このような背景のもとで編集されたものであり、まえがきに述べられているように、企画の時点と出版された現在とは状況は一変している。したがって、最新の情報を盛ることは不可能であったと思われるが、本書は必ずしも陳腐化したものではなく、基本的な事項から現在開発中の素子まで広く平易に解説されている。

本書の構成は、物性、素子、装置と分類できる。2章では物理化学的な液晶の状態を平易に説明するとともに、製作上重要な配向についてプロセスを含めて詳しく記せられている。次に表示デバイスとして必要な電気光学的特性について解説されるが、各種の動作モードについて、ディスプレイの応用面の特徴が示されデバイスを開発する指針が得られる。素子について

は、まずセグメント型をはじめバーグラフや単純マトリックス型の表示素子の駆動法が述べられている。アクティブマトリックス型素子については、章を設け、現在開発検討されている各種の能動素子を網羅して解説されている。装置については、投影型表示装置等また開発段階であるものまで広く取扱っている。最後に、実際に実用化され製品になっている装置について、セグメント表示からテレビ画像表示にいたるまで、駆動素子を含めて広く紹介されている。

執筆担当者らは、実際に液晶デバイスの開発を担当し第一線で活躍している日本を代表する専門化であり、本書に記載されたデータは、信頼性に富む貴重なものである。物性面の解説も、実用デバイスに必要なエッセンスが選び出されているので、初心者入門書として手頃なものとなっている。

技術の進歩とともに本書も古典化していくと思われるが、物性から応用まで広い範囲にわたって、図を豊富に使った平易な解説により、最新の技術にたずさわる前に液晶ディスプレイの全体像をつかむのに格好の書となるであろう。座右に置きたい一書である。

紹介 横澤美紀 (NHK)

昭晃堂刊 (昭和60年7月発行), B5判, 233頁,
定価4,800円。