MEMS 慣性センサの信頼性

Reliability of MEMS Inertia Sensors

○正 土屋 智由 (京都大学)

Toshiyuki Tsuchiya, Kyoto University, C3 bldg., Kyoto University-Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto, 615-8540, JAPAN

Reliability of MEMS inertia sensors in relation to mechanical behaviors is discussed. MEMS sensors are being used in smartphones, automobiles, and health monitoring systems due to their compactness. In these systems, the sensors are used in harsh environments. Especially, the reliability to vibrations and shocks is a serious problem, since inertia sensors themselves detect accelerations in their operations. After discussing major issues in MEMS sensors about shock reliabilities, the mechanisms and reduction methods of the acceleration sensitivity of a vibrating gyroscope is discussed. The mechanisms of acceleration output of tuning fork type gyroscopes, which can cancel out the acceleration input in principle, were investigated. The proposed hypothesis about the mechanism was proved through the measured frequency responses of simple coupled resonators representing the sensing resonators of gyroscopes.

Key Words: Reliability, Accelerometer, Vibrating gyroscope, Cross-axis sensitivity, Acceleration sensitivity

1. はじめに

微小電気機械システム(Micro electro mechanical systems; MEMS)の製品開発において、必ず問題となるのは信頼性とその評価手法である。これは MEMS がその微小さゆえに可搬性のシステムに利用され使用環境が過酷であることと、MEMS の製作工程が半導体加工技術を基礎としそれゆえシリコンなどの脆性材料が構造材として広く用いられていることがその問題を一層深刻にしている。機械材料としてのシリコンの信頼性については様々な研究によって明らかにされつつあるが、デバイス構造の信頼性についての議論は今後の課題である。ここでは MEMS の応用先の一つである加速度、角速度センサ(慣性センサ)について、過酷な使用環境特に振動、衝撃に対する信頼性における問題点について指摘し、特に角速度センサの衝撃(加速度)に対する角速度出力の信頼性、すなわち加速度感度の発生機構、およびその低減手法について議論する。

2. 振動、衝撃に対する信頼性

MEMS 慣性センサはそれ自体が振動、衝撃を検出することが求められる一方で、目的外の入力(過大入力、他軸入力、帯域外周波数入力)に感度を持たないという高い信頼性を要求される。また、小型電子部品として考えるならば組み立て中の落下による衝撃に対する耐性も求められる。一般に工場で作業者が電子部品を手の高さ(1.2~1.5 m)からコンクリートの床に落とした時の衝撃は数 1,000 g から 10,000 g と言われている。また、自動車、鉄道など輸送機器では常に変動する振動を受けながらの加速度、振動測定が求められる。このように、慣性センサは矛盾する条件のもとで、かつ過酷な環境下での高い信頼性が求められ、その課題として以下の点が挙げられる。

2-1 破壊 民生用の加速度センサの測定レンジは数 g である。設計時には小さな加速度を精度よく検出する高感度な構造であると同時に数 1,000 倍の加速度に対して十分な安全率での設計が求められる。このためにセンサの感度を犠牲にすることもある。一般にはストップ構造を導入して、過大入力に対して変位を制限するなどの対策が行われる。

2-2 付着 面積力が体積力よりも支配的になる μm スケールでは構造体の付着(sticking)が問題となる。上述のストップ構造や変位検出のための静電容量電極が衝撃で接触して復帰できなくなる問題が付着である。付着を防止する様々な技術が検討されている。一般には、接触面積や表面エネルギーを小さくする対策が行われる。

2-3 振動、衝撃による出力変動 過大な振動や衝撃は他軸感度による出力や帯域制限フィルタでも除去しきれない出力を生じることがある。特に角速度センサにおける加速度感度、衝撃によるドリフトはセンサの信頼性にとって重要な問題である。

3. 角速度センサの加速度感度

角速度センサ(振動型ジャイロスコープ)はコリオリ効果によって回転運動を検出する。MEMS では回転を検出する軸に垂直な互いに直交する2軸方向に振動する2自由度振動子を作製し、一方の振動(参照)軸方向に一定周波数、一定振幅で励振し、このとき、角速度に比例するコリオリ力によりもう一方の(検出)軸方向に励起される振動の振幅を同期検波等で検出する。各軸方向の振動子は加速度センサ構造と類似し、ゆえに加速度印加によっても変位する。特に、検出軸の振動子はごく微小なコリオリ加速度を検出する構造であるため加速度による振動は出力に重大な影響を与える。

角速度センサの加速度出力を排除するために、全く同じ構造の角速度センサを2個1組にし、互いに逆相で参照振動させさせることで、コリオリ力を逆相で励起し、同相の加速度変位を同相成分除去する構造が広く利用されている。これを音叉型ジャイロスコープ(tuning fork gyroscope; TFG)と呼ぶ。代表的な基板面内軸回りの角速度を検出するセンサの構造、検出システムの一例を図1に示す。2つの角速度センサは両者の振動を結合させるために機械的に接続されている。

Fig. 1 Schematic diagram of MEMS in-plane axis tuning fork gyroscope

この差動構造によって加速度出力は大幅に低減されているが、それでも加速度出力は無視できない程度に発生している。この検出軸振動子の運動を整理して図2に示した。前述したように同相振動する成分はほとんど除去されるが、同相成分として入力された加速度、振動のエネルギーが逆相モードの振動エネルギーに結合して伝達していることを意味している。この逆相振動は本来検出されるコリオリ力による振動と区別がつかないため除去されずに出力される。この伝達は2つの振動子が加工の誤差によって振動子の特性にばらつきを持つことと、同相と逆相のモードが結合していることが原因であると指摘されている。

Fig. 2 Acceleration output generation mechanism.

3-1 加速度感度解析 上記の現象を理解するため、実測に基づいて加工ばらつきを仮定し理論解析を行った。加工ばらつきは主として支持梁の剛性に影響するとして、検出振動子の支持梁の剛性 k に誤差 Δk を与えると検出振動軸方向の加速度感度は

$$S_a = \frac{Q_s}{\omega_{anti}^3 m^2 (\omega_{in} + \omega_{anti}) DR} \Delta k \quad (1)$$

と表すことができる。ここで、パラメータはすべて検出振動系における値で、 ω_{in} 、 ω_{anti} はそれぞれ同相、逆相の固有振動数、 m はおもりの質量、 Q_s は振動 Q 値である。 DR は離調比と呼び、 $(\omega_{anti} - \omega_{in})/\omega_{anti}$ で定義される。角速度感度を犠牲にせずに議論するために ω_{anti} ＝一定、 $\omega_{in} < \omega_{anti}$ で考えると離調比を大きくすることで加速度感度を低減することができる⁽¹⁾。

3-2 結合振動子を用いた検証 上記の解析の検証のため、図3に示すようなTFGの検出振動子部を抽出した結合振動子を2種類作製して周波数応答を評価した。個々の振動子の形状は同一とし、一つは2つの振動子を枠構造で接続しこの枠をばねで支持する構造(A)、もう一つは2つのおもりをバネで結合するばね結合(B)型である。前者は逆相モード時に枠構造が変位しない、後者は同相モードの時に結合ばねが変形しないという特徴がある。厚み20 μ mのSOIウエハを用いて振動子を製作し、導電型加振器を用いて共振周波数周辺の周波数でスイープ加振した。検出は振動子に形成した並行平板電極の静電容量変化を電荷アンプで検出し、差動アンプで同相モードの成分を除去して逆相モードの振動振幅を測定した。

Fig. 3 Fabricated SOI coupled resonators.
a) frame-coupled (A) and b) spring coupled (B).

図4は2種類の結合振動子について測定した逆相モードの共振点での出力振幅の離調比依存性である。離調比を大きくすると振幅が低下していることが確認できた。結合方法による違いはばね結合(B)よりも振幅が小さく、加速度感度の点で枠結合(A)が優れている結果であった。

Fig. 4 Anti-phase vibration output against measured decoupling ratio.

これを式(1)で規格化すると両者の差はほとんど見られなかった。これは振動子の構造ではなく加工ばらつきが振動子の特性に与える影響の大小に起因していると理解している。同様の検討を面外振動の結合振動子についても行っており、これらを総合すると、結合方式や振動子の構造によらず式(1)で整理できることが明らかになった。加速度感度の低減のためには、

- ・ 検出振動の同相、逆相モードの振動を分離する
 - ・ 振動子を構成する梁構造の特性変動に加工ばらつきが与える影響を均一にする
- ことが重要であることが明らかになった⁽²⁾。

4. まとめ

MEMS 慣性センサの信頼性にかかわる課題の一つとして振動型ジャイロスコープの加速度感度を取り上げ、その発生機構として、加工ばらつきに起因する同相-逆相モードのカップリングを提案し、解析、実験からこれを確認し、2つのモードを分離することで加速度感度を低下させる可能性を示した。今後は実際に動作するジャイロでの検証を目指す。

引用文献

- (1) P. S. Thakur, K. Sugano, T. Tsuchiya, O. Tabata, Study on Vibration-coupling Control of Out-of-plane Coupled Resonator for Anti-shock Tuning Fork Gyroscopes, IEEE J. Trans. Sensors and Micromachines, 134-E, in press.
- (2) P. S. Thakur, K. Sugano, T. Tsuchiya, O. Tabata, Experimental verification of frequency decoupling effect on acceleration sensitivity in tuning fork gyroscopes using in-plane coupled resonators, Microsyst. Technol., **20** (2014), 403-411.