非線形フィルタと位相進みによる パワー増幅マスタスレーブ制御の振動抑制

Vibration Suppression of Power-Amplifying Master-Slave Systems Using Nonlinear Filtering and Phase-Lead Compensation

公文知裕（九州大学）， 菊植亮（九州大学），
金岡克弥（立命館大 / マンマシンシナジーエフェクタズ株式会社），山本元司（九州大学）

Tomohiro Kumon (Kyushu Univ.), *Ryo Kikuuwe (Kyushu Univ.),
Katsuya Kanaoka (Ritsumeikan Univ. / Man-Machine Synergy Effectors Inc.),
and Motoji Yamamoto (Kyushu Univ.)

It has been known that the power-amplifying master-slave control architecture, which has been proposed by Kanaoka (2009), produces undesirable vibration especially when the force sensor is firmly grasped. This vibration is presumably caused by the phase lag and the dead time in the closed loop. This paper presents some techniques for vibration suppression by using nonlinear filters and phase lead compensators.

Key Words: Master-slave systems, Force projection type bilateral control, Phase leading, Nonlinear filters

1. はじめに

バイラテラル・マスタスレーブシステムは，ロボティクス技術の応用分野のひとつとして古くから研究が行われてきた．それは，距離やスケールの差異を乗り越えて人間の作業能力を拡張することを目的としている．たとえば手術支援ロボットは，狭小な作業空間において人間が複雑で器用な作業を行うことを可能にするためのものである．また，災害復旧現場や建設現場などにおける重作業ロボットも，想定される応用先の一つである．

この分野に適用が期待されるマスタスレーブ技術としては，金岡が提案した力順送型バイラテラル制御 [1, 2] がある．従来から提案されている力帰還型バイラテラル制御 [3, 4] は環境との接触力を力センサにより計測し，その力をマスタ側で再現することで力覚を得る．しかし，スレーブ側が大出力で環境と接触することを考えた場合に，一般的に高価で壊れやすい力センサをスレーブ側に配置することは難しい．これに対し，力順送型バイラテラル制御はマスタ側に力センサを配置し，力センサ計測力を増幅した力をスレーブ側で発生する．また，マスタ側はスレーブ側の位置を目標位置として位置制御される．これにより，大出力でかつ直感的な操作が可能になると考えられる．

しかしながら，このシステムには力センサ計測力を増幅する際の増幅率を高く設定したり，力センサを強く握ったりすることで発振する問題が確認されている．これは，制御周期，力センサの応答の遅れ，また，ロボットの持つ機械特性などに起因する位相の遅れが原因であると考えられる．システムの位相遅れの影響の対策としては，位相進み要素を付加することが考えられる．しかし，位相進み要素を実装する際にはセンサの値の差分をとる必要があるため，センサノイズが増幅されるという問題がある．そのため，実装にはノイズを除去するためのフィルタが必要となるが，フィルタによる位相遅れも考慮しなければならない．位相進み要素の実装には注意を払う必要がある．

本稿ではパワー増幅マスタスレーブ制御における振動

問題の解決手法を提案する．提案手法は力と位置のセンサ信号の位相進みと力信号のフィードフォワードから構成される．

2. パワー増幅マスタスレーブ制御の構成

まず，本稿の実験で用いたパワー増幅マスタスレーブシステムの構成について述べる．本システムは2台の安川電機製の6軸マニピュレータ『MOTOMAN-HP3J』および『MOTOMAN-UPJ』から構成され，これらは1台のPCで制御される．これらのマニピュレータは型番は異なるが同じ構造である．また，マスタ側のマニピュレータの先にニッタ社製の6軸力覚センサ『IFS-50M31A25-I25』を取り付けることで操作者の操作力を計測する．実験装置を Fig.1 に示す．2台のマニピュレータの座標系と各関節軸番号を Fig.2 に示す．マスタ側とスレーブ側のマ

Fig. 1: 実験装置

Fig. 2: 実験装置における座標系および関節軸番号

Fig. 3: 力順送型バイラテラル制御を実装した「ベースシステム」

ニピューレータは YZ 平面に関して対称に動作するように座標系を設定している。

このシステムに実装した制御手法のブロック線図を Fig.3 に示す。以後、Fig.3 で表されるシステムを「ベースシステム」と呼ぶ。マスタ側において操作力を力センサを用いて計測し、その計測値に倍率 A を掛けて増幅した値に転置ヤコビ行列を掛けることで得られる等価関節トルクをスレーブ側の出力する関節トルクとする。一方でスレーブ側のエンコーダから得られる位置情報を目標位置としてマスタ側を位置制御することで、操作者は反力を感じることができる。位置制御則としては、Kiku-
uwe が提案した加速度フィードフォワード付き 2nd-order Proxy-based Sliding Mode 制御 [5] を用いている。

3. 提案手法

3.1 提案手法の構成

問題となる振動は、ロボットの機構の弾性などに由来する位相遅れと、デジタル制御器に内在する無駄時間によって発生すると考えられる。これらの影響を低減するためには、制御系に対して位相進みの効果を持つ修正を施す必要があると考えられる。本稿の提案手法は、以下の3つの要素から構成される。

- [i] 力信号に対するノイズ低減フィルタ Parabolic Sliding Mode Filter (PSMF) [6, 7] と1次位相進み (1PL) の適用
- [ii] 位置信号に対する微分器 Adaptive Windowing PSMF (AW-PSMF) [8] と2次位相進み (2PL) の適用
- [iii] 力信号のフィードフォワード

これらの要素を「ベースシステム」に追加実装したブロック線図を Fig.4 の (F) に示す。

力と位置のセンサ信号に対する位相進みにおいては、微分器を用いる必要がある。この際にはセンサ信号のノイズが増幅されるため、適切なフィルタが必要である。PSMF[6] は、2次のバターワースフィルタとほぼ同等のゲイン特性を持つが、最大位相遅れは約 150 deg に抑えられていることが確かめられている [7]。また、力信号に PSMF と1次位相進みを施すことによって、アドミッタンス制御の安定性が向上することが実験的に確かめられている [7, 9]。

Fig. 4: 提案手法のブロック線図

一方、AW-PSMF[8] は PSMF の拡張であり、量子化された信号の有限差分をとる際に、有限差分のステップを適応的に変化させるものである。この手法は、従来から提案されている FOAW[10] および PSMF と比較して、エンコーダの位置信号から速度信号を抽出する際に有効であることが示されている [8]。

また、力信号のフィードフォワードは、スレーブロボットのモーターが発生するトルクと同じトルクをマスタ側の発生トルクに重畳するというものであり、これにより、マスタ側とスレーブ側との間の位置の位相差を小さくすることを意図している。

本稿では、位置信号に対する位相進みとノイズ低減フィルタの効果を確認するため、Fig.4 の (A) ~ (E) に示す5つの手法を比較対象として用いた。各フィルタのパラメータは Table.1 のように設定した。

3.2 力の位相進みの効果

まず、力信号の位相進みの効果を実験により確認する。実験ではマスタ側に取り付けた力センサを握り、Fig.2 に示した YZ 平面上を円を描くように動かし、その時の各軸方向の力の時系列波形を5秒間記録した。ここでは、増幅率 A を10倍、力信号の微分値のフィードフォワードパラメータ T_f を0.005 s、PSMFのパラメータは $F = 60000 \text{ Nm/s}^2$, $\alpha = 5$ とし、位置信号の位相進みと力信号のフィードフォワードは用いなかった。比較するために「ベースシステム」も同様の実験を行った。実験結果を Fig.5 に示す。実験結果から「ベースシステム」では大きな振動が発生しているが、力信号の位相進みによって振動が小さくなっていることが分かる。

Fig. 5: 力の位相進みの効果 ($A = 10$. 赤, 緑, 青はそれぞれ, 力 f_s の x, y, z 方向成分)

3.3 力と位置の位相進みの効果

力信号の位相進みに加えて, 位置信号の位相進み (A) ~ (F) を加えたシステムの効果についても, 前節同様の実験を行った. 増幅率 A を 10 倍とし, 位置信号の微分値のフィードフォワードパラメータ T_f' を 0.003 s とし, 各フィルタパラメータを Table 1 のように設定した. 力信号のフィードフォワードは用いていない. 実験結果を Fig.6 に示す.

実験結果から, 位置信号の位相進みを加えることによって振動が小さくなっていることが分かる. ただし, 手法 (A)(B)(D) を用いた場合には, 黒の破線で囲った部分が大きく振動しており, 手法 (C)(E)(F) を用いた場合に比べ十分に振動抑制ができていないことが分かる. 1 次の

Table 1: 各フィルタのパラメータ値

PSMF[6, 7] (for force signal)	$F = 6.0 \times 10^4 \text{ Nm/s}^2$ $\alpha = 5$
PSMF[6, 7] (for position signal)	$F = 6.0 \times 10^4 \text{ rad/s}^2$ or $6.0 \times 10^4 \text{ rad/s}^3$ $\alpha = 5$
FOAW[10] (for position signal)	$n_{max} = 15$ $c_f = 1.0 \times 10^{-6} \text{ rad}$ or $1.0 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$
AW-PSMF[8] (for position signal)	$F = 150 \text{ rad/s}^2$ or 150 rad/s^3 $\alpha = 3$ $n_{max} = 15$ $c_f = 1.0 \times 10^{-6} \text{ rad}$ or $1.0 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$

Fig. 6: 力と位置の位相進みを実装したシステムの時系列波形 ($A = 10$. 赤, 緑, 青はそれぞれ, 力 f_s の x, y, z 方向成分)

位相進みよりも 2 次の位相進みのほうが, 不安定性を抑制する効果が大いと考えられるが, ノイズによる影響が大きくなると考えられる. この実験結果より, FOAW よりも AW-PSMF のほうが, ノイズ除去の効果大きいことが認められる. しかしこの結果からは, 2 次の位相進みの優位性は読み取れない. この点については次節において検討する.

3.4 提案手法の効果

前節までの力と位置の位相進みに力信号のフィードフォワードを加えた提案手法の効果を確認する. 本節の実験では増幅率 A を 15 倍に設定した. なお, 前節と同じ条件 (力信号のフィードフォワードを使わない場合) に $A = 15$ と設定すると, 大きな振動により実験が実施できなかった. 力信号のフィードフォワードにより, $A = 15$ においても大きな振動が発生せず, 実験が可能になった. ここでは, 位置の位相進みの手法として, 前節の実験で差が出なかった手法 (C)(E)(F) を用いた.

実験結果を Fig.7 に示す. この実験結果より, 手法 (C) は黒の破線で囲った部分に見られるように力が大きく加わった時に提案手法 (F) よりも大きく振動していることが分かる. また, 手法 (E) は全体的に振動が小さく安定しているように見えるが, 黒の破線で囲った部分は他の部分と比べ小さな振動数で大きく振動していることがわかる. この波形は実験中に大きな振動として感じられる. 一方で提案手法 (F) は全体的に大きな振動がなく比較手法 (C)(F) に見られるような特徴が無いことから, 時系列波形および実験時の感触ともに振動抑制が確認できた. つまり, 増幅率を高くすると 1 次の位相進みだけでは位相の遅れを小さくできず, 振動的になるので, さらに高次の位相進みが必要になることが分かる. また, 2 次の位相進みを使う場合でも AW-PSMF を使うことで十分にノイ

Fig. 7: 力と位置の位相進みおよび力信号のフィードフォワードを実装したシステムの時系列波形 ($A = 15$. 赤, 緑, 青はそれぞれ, 力 f_s の x, y, z 方向成分)

ズ軽減ができる．以上の事から提案手法の有効性が確認できた．

3.5 力の双方向性

スレーブ側が環境に接触した際に、マスタ側から操作者に適切な反力が提示されることを確認するための実験を行った．Fig.8(a) に示すようにマスタ側の力センサを指で-Z 軸方向に押し付け、スレーブ側の手先を環境に接触させる．スレーブ側が環境と接触している間の力センサの値を記録する．この実験を増幅率 5 倍, 10 倍および 15 倍の 3 つの設定で行った．今回の実験では環境として段ボール箱を用いており実験を行いやすくするためにスレーブ側の 5 軸目は固定している．また, Fig.4 における提案手法 (F) を使用して制御を行った．

実験結果を Fig.8(b) に示す．実験結果をみて分かるように増幅率を 5 倍, 10 倍, 15 倍とすると力センサの値は約 10 N, 5 N, 3.3 N を示しており, 増幅率を上昇させると力センサ計測値は 2 分の 1, 3 分の 1 となっている．このとき, 力センサ測定値 (反力) と増幅率は反比例の関係にあるが, これは, スレーブ側マニピュレータの手先力は飽和しているからであると考えられる．以上のことから操作力を増幅させた手先力を発生でき, その時の反力も感じる事ができるのでパワー増幅マスタスレーブシステムの力の双方向性を確認できた．

4. おわりに

本稿では力増幅マスタスレーブ制御の力の増幅率を上昇させた場合に発生する振動の抑制手法を提案した．提案手法ではシステム内の位相の遅れを補償することを目的とし, 力と位置の位相進みと力信号のフィードフォワードを実装し, 組み合わせることで高い振動抑制効果が得られることを確認した．

謝辞

本研究は科学研究費補助金 (課題番号 24360098) の助成を受けて行われました．ここに記して感謝します．

(a) 実験条件の概略図

(b) Z 軸方向の力センサ計測値

Fig. 8: 力の双方向性確認実験

文献

- [1] 金岡, “パワー増幅マスタスレーブシステムのための力順送型バイラテラル制御”, 日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 3C1-6, 2009.
- [2] 金岡, “マスタスレーブシステム及びその制御方法”, 特許第 5105450 号, 2012.
- [3] B. Hannaford, L. Wood, D. A. McAfee, and H. Zak: “Performance evaluation of a six-axis generalized force-reflecting teleoperator,” *IEEE Trans. Systems, Man and Cybernetics*, vol.21, no.3, pp. 620–633, 1991.
- [4] R. W. Daniel and P. R. McAree: “Fundamental limits of performance for force reflecting teleoperation,” *Int. J. Robotics Research*, vol.17, no.8, pp.811–830, 1998.
- [5] R. Kikuuwe: “A sliding-mode-like position controller for admittance control with bounded actuator force,” *IEEE/ASME Trans. Mechatronics* (submitted).
- [6] S. Jin, R. Kikuuwe, and M. Yamamoto: “Real-time quadratic sliding mode filter for removing noise,” *Advanced Robotics*, vol.26, no.8-9, pp.877–896, 2012.
- [7] S. Jin, R. Kikuuwe, and M. Yamamoto: “Parameter selection guidelines for a parabolic sliding mode filter based on frequency and time domain characteristics,” *J. Control Science and Engineering*, vol.2012, article 923679, 2012.
- [8] S. Jin, R. Kikuuwe, and M. Yamamoto: “Discrete-time velocity estimator based on sliding mode and adaptive windowing,” In *Proc. 2012 IEEE/SICE Int. Symp. System Integration*, pp.835–841, 2012.
- [9] 公文, 菊植, 山本, “2 次曲線スライディングモードフィルタと力測定値の微分値の利用によるアドミッタンス制御の接触安定性の改善”, 日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 4G2-3, 2012.
- [10] F. Janabi-Sharifi, V. Hayward, and C.-S. J. Chen: “Discrete-time adaptive windowing for velocity estimation,” *IEEE Trans. Control Systems Technology*, vol.8, no.6, pp.1003–1009, 2000.