走査電子顕微鏡(SEM)による表面あらさ測定の研究* (デジタル方式による)

佐藤 壽 芳**, 大堀 真 敬**
Hisayoshi SATO, Masanori O-HORI

Key Words: Manufacturing Technology, Surface Roughness, Scanning Electron Microscope, Digital Processing, Image Processing, Mini-Computer

記号と略号

SEM: 走査電子顕微鏡
CRT: ブラウン管表示装置
 $B(I)$: 反射電子信号のサンプル値
 $R(I)$: $B(I)$ から求められたあらさ信号
 K, L : サンプル時の画像倍率
 ΔX : 離散化された信号の距離きざみ幅
 I, J : 離散化された信号の位置番号
 $I=1, 2, 3, \dots$
 $J=2, 2, 3, \dots$
 B_N : 反射電子信号の N 回の平均
 W_N : $B_N - B_{100}$, N 回平均した時のノイズ成分
 σ_N : w_N の標準偏差
 N : 平均化の回数
SP: スタートパルス
OG: ゲートオープンパルス
CG: ゲートクローズパルス
VC: 垂直同期信号
UV: VC によって起動される立ち上がりパルス
DV: VC によって起動される立ち下がりパルス
ISP: 画像切りだし開始パルス
IEP: 画像切りだし終了パルス
GTI: 一画面処理のためのゲートパルス

1. ま え が き

光点変位法による高速表面あらさ測定⁽¹⁾, 光切断法を利用した二次元表面あらさ測定⁽²⁾などの新しく, 多様な表面あらさ測定に関する研究をすすめる過程で, これら光学的な方法では分解能が光の波長からくる制

約をうけざるをえないことを知った。著者らはこの点を克服することを意図して, SEM を用いる方法の提案⁽³⁾をおこなった。すなわち, SEM の反射電子画像を構成する信号の強度が面の傾きに比例することにもとづき, これを積分することによって電子ビームが走査した部分の表面あらさ曲線が求められることを明らかにして, いくつかの検討をおこなった。これは従来試みられていた方法^{(4)~(7)}に比べ, 精度が高く, 表面の画像をみながら測定できる点で, 機械工作のみならず表面の関わる広範な問題への応用が期待される方法であった。

積分の方式としては, SEM に搭載したアナログ積分器で SEM 出力信号を直ちに積分し, その結果を CRT 上に表示するアナログ方式と, 信号をデジタル化し計算機処理をするデジタル方式が考えられた。上記既報においては, 表面あらさを求める機能は劣る面があるものの, 演算速度に優れ, 装置の価格も廉価であるアナログ方式を用いて測定をすすめる, 表面観察写真の上にあらさ曲線を重ね, 表面画像とあらさ曲線を同時に観察できること, 二次元表面あらさの測定が一画面をうのと同じ速さでえられ, 在来の方法に比べ格段の短時間測定が可能となること, 測定可能なあらさの分解能として $1/1\,000\,\mu\text{m}$ 台がえられることなどの諸点を明らかにした。

しかし, 画面上で走査線を指定してあらさ曲線が求められること, SEM 出力信号の計算機内の多様な処理が容易になること, 求められたあらさ曲線の出力に計算機の周辺装置が利用でき, 二次元表示をはじめ多様な表示の出力が可能となること⁽⁸⁾などの点はデジタル方式が有利であり, その検討が待たれるところであった。本研究では, SEM とミニコンピュータを光ファイバで結ぶ装置を試作し, デジタル方式について検討する一方, あらさ曲線の校正をより確実にこな

* 昭和59年3月16日 東海支部第33期総会講演会において講演, 原稿受付 昭和59年4月17日。

** 正員, 東京大学生産技術研究所 (〒106 東京都港区六本木7-22-1)。

う方法、信号を処理する際のノイズの影響とその抑制法などについても検討し、よい結果をえたので報告する。

2. 装置の概要

SEM の出力信号を A-D 変換してミニコンピュータにとりこみ、処理できるようにしたシステムのブロック図を図 1 に示す。システム内の各装置は下記のとおりである。

- * SEM: JSM T-20 (日本電子製)
- * 計算機: HP-21 MX, ディスク装置: HP-7900 A
ディスプレイ: HP-2648 B (以上 3 点 HP 社製)
- * X-Y プロッタ: V-80 (バーサテック社製)
- * A-D 変換器: ADC-149, サンプルホールド: SHM-2 (以上 2 点 デイテル社製)
- * 信号転送ファイバ: TOML-70 (東芝製)

SEM の一画面の中で所要の領域について走査信号を A-D 変換し、ミニコンピュータ内にとりこんで演算処理をおこなうことを基本としている。この装置の機能の概要は次のようにまとめられる。図 2 は信号とりこみ処理の時間順序の説明図である。信号のとりこみを始める時、まず計算機から SP がだされる。信号のとりこみは、このパルスの直後の一画面分の信号にたいしておこなわれる。

ついで SP の立ち上がりを用いて OG を動作の状態にし、CG を停止の状態にする。一方 VC から、UV と DV を分離し、UV に対して OG との and をとると

図 1 装置のシステムブロック図

ISP となり、SP が出されてから最初の画面の開始を示す信号となる。この時 CG は SP で停止状態になっているので、この ISP で動作させる。また CG と DV の and をとると IEP となり、SP が出されてから最初の画面の終了を示す信号となる。IEP で OG を停止させれば、OG はこの時点で画面のとりこみを停止する。かくして OG と CG について and をとっておけば、一画面をきりだすゲート信号として GTI がえられる。

図 1 の装置では、A-D 変換をする走査線を選択できるが、この操作は 3 個の計数器を用いておこなっている。すなわち、A-D 変換を開始する走査線についての計数、何本おきに A-D 変換するかについての計数、最後に全体で何本の走査線を A-D 変換するかについての計数をそれぞれおこなって対処している。全体の本数を計数するものに 12 bit、他は 8 bit の計数器を用いており、SEM の走査線 1000 本に対応を可能としている。

指定された各走査線の A-D 変換は、水晶発振器によって得られた 10 MHz をサンプル周波数として用いている。水平同期信号と A-D 変換用の信号の and をとることにより、1 本の走査線に対して A-D 変換パルスが並ぶことになるから、垂直同期信号についても一画面切りだしの時と同様に、1 本の走査線内での A-D 変換開始位置、何個ごとに A-D 変換データをとるかの指定、1 本の走査線内の A-D 変換データの個数に対して三つの計数器を用い、データとりこみの位置を指定できるようにしている。この結果、垂直走査の処理とあわせ SP の後の一画面について所要の位置の A-D 変換ができたこととなる。なお計算機側では、1 回の A-D 変換に対応してデータのとりこみとその個数の計数をおこない、一画面の終了を判断している。

図 2 画面 A-D 変換の構成

SEM から計算機へのデータ転送には、ノイズ防止の観点からプラスチック光ファイバを用いて好結果を得ている。画像モニタモードの場合、走査線1本の走査時間が約2.8 msであるから、上記のサンプル周波数にたいし、最大約280点をA-D変換できることになるが、実際には、走査線の長さいっぱいにはとらず、中間部分で最大256点をとれるようにしている。計算機にとりこまれたデータは直ちにディスクに書きこみ記憶されるが、その容量は10 K 点が限度であり、上記走査線1本のデータにたいして、この容量を限度とする個数までが垂直方向にはとりこめることとなる。

計算機にとりこまれたデータが画面のどの位置に対応しているかの確認は、図1でモニタ用として示されている回路を用い、クロックパルスを画面信号に重畳することによって可能となる。図3はSEMの画像にクロックパルスを重ねた所を示したもので、どの走査線のどの位置でA-D変換されているかを容易に確認できる。全体としては図3の中央部の網がかかったようにみえる所がデータとして計算機にとりこまれた部分となる。これは表面の画像を観察しながら場所を同定してあらさ曲線が求められることを意味しており、触針式など従来の方法はいうまでもなく、SEMを用いたアナログ方式によっても難しかったことを可能としたものである。

3. あらさの校正と計測例

3.1 あらさの校正 アナログ方式によるあらさ計測の場合、求められたあらさ曲線の振幅を知るのには、SEM画像の焦点調整、観察倍率の変更などの操作に対して必ずしも容易ではなかった。したがって、

図3 データとりこみ位置の表示例

図4 あらさ試験片の断面形状と寸法

これを計測法として使いやすいものとするためには、安定、確実な校正の手順を明らかにする必要があった。

まず、断面および寸法が図4で示される三角山形状の標準あらさ試験片を用い、校正の手法を明らかにした結果についてのべる。図5は、図4のあらさ試験片Iを用い、倍率を350倍、150倍として出力した反射電子信号とあらさ曲線を示している。反射電子信号は走査方向の長さのみが倍率に応じ伸縮しており、表面の傾斜角に比例するく形波の高レベル、低レベルは倍率によらず一定となっている。一方、A-D変換のパルス周波数は倍率の変更とは無関係であるから、倍率の変更によって、画像信号上ではサンプル長さが変化する。

これらを考慮し、異なる倍率 K 倍および L 倍における画像信号を同一の時間間隔で取り込むものとする。この時 $B(I)$ 、 $R(I)$ の間には画像倍率を考慮して、次の関係が成り立つ。

$$R_K(I) = \sum_j B_K(I) \Delta X_K \cdots \cdots (1)$$

$$R_L(J) = \sum_j B_L(J) \Delta X_L \cdots \cdots (2)$$

$$\Delta X_K = \frac{K}{L} \Delta X_L \cdots \cdots (3)$$

さらに図5(a)、(b)において、異なる倍率間における反射電子信号の関係を考慮すると

$$B_K(I) = B_L\left(\frac{L}{K}J\right) \cdots \cdots (4)$$

- (a) 反射電子信号 (350倍)
- (b) 反射電子信号 (150倍)
- (c) 積分によるあらさ曲線 (350倍)
- (d) 積分によるあらさ曲線 (150倍)

図5 倍率と信号

なる関係があることがわかる。このことから

$$\begin{aligned} R_L(J) &= \sum_j B_L(J) \Delta X_L \\ &= \sum_j B_L \left(\frac{L}{K} J \right) \frac{L}{K} \Delta X_K \\ &= \frac{L}{K} R_K(I) \dots\dots\dots (5) \end{aligned}$$

が導かれ、異なる倍率におけるあらさ曲線はその倍率比を乗ずることにより、同一の尺度に変換することができることになる。

図5(c), (d)はこのことを示したものであり、倍率を350倍とした時のあらさ曲線図5(c)は、積分した結果に倍率間の比率150/350を掛けてえたものであり、これによってその振幅を倍率150倍のときのあらさ曲線図5(d)の振幅と同じとすることができている。すなわち試料室内の適当な位置に標準のあらさ試験片をおき、これについてあらさ曲線を求めておけば焦点合わせを保持した状態で試料の観察、計測をおこなうことにより、任意の倍率に対して試料のあらさ曲線を校正して求めることが可能となる。アナログ方式の場合、倍率を変えることによって積分自体が不可能になることもまれでなかった。このような場合、標準あらさ試験片を参照しても、試料のあらさ曲線を求める過程でSEMの操作条件を変えざるをえず、校正も容易ではなかったが、デジタル方式によりこれを克服することが可能になったといえる。

SEMを表面あらさ測定に用いることの一つの理由が分解能の向上であり、1/1000 μm 台とすることをアナログ方式によっても示していたが、その場合の校正法は必ずしも簡単とは言えなかった。以下ではシリ

コンの薄板上にフォトレジストを塗付し、干渉じまを作ったあとを食刻した同様の試料を対象に、上述の校正法を適用して検討した。

図6(a)は倍率30000倍の試料の反射電子画像であり、これに対する信号は図6(b)のように正弦波状にえられる。この際、後述のようにノイズを低減するために100回の平均をとっている。図6(c)はこれを積分したあらさ曲線である。図5のあらさ試験片IIを1000倍で用いた結果との間で校正すると、この振幅は約0.03 μm と読める。図6(c)の波形でみれば、振幅の1/10の分解能があるとみてよいから、デジタル方式の検討によっても、1/1000 μm 台の分解能が確認されたとと言える。

3.2 あらさ曲線の計算 図7はあらさ試験片Iの350倍の反射電子画像である。この画像で信号のとりこみは縦92 μm 、横260 μm の領域をそれぞれ38点、128点の離散値としておこなった後、ふかん図と

図7 あらさ試験片の反射電子画像(350倍)

図6 食刻試料の反射電子画像とあらさ曲線

図8 あらさ試験片の反射電子信号の表示

図9 図7で積分してえた表面形状のふかん図表示

して表示したものが図8である。図8に表示されている信号は、従来の SEM では Y モジュレーションとして CRT 上に走査線に対応して縦並びに表示されるが、デジタル方式ではこのように視覚になじむ立体的な表示とすることができる。

図8の波形を走査線方向に積分してあらさ曲線がえられ、結果は同じくふかん図として図9のようになる。これも既報では CRT 上に縦ならびで平面的に示されていたが、表面形状そのものを示すものだけに、立体的な表示がより効果的である。反射電子信号から直流分と、画面全体にわたる一次の変化分をノイズとして除去した後、シンプソン法で積分している。アナログ方式の場合直流分、一次の変化分は積分を不安定とする傾向を有するが、デジタル方式の場合、これらの成分の除去を数値計算で処理することができ、アナログ方式よりも多様な対処が可能となる。

図7の画像では傾斜面に縦方向に走る加工こんとみられる細かい条こんがみられる。図10が斜面部分の2000倍の画像信号であり、これを計算機に取り込んだ後に積分し、ふかん図表示としたものが図11である。この時斜面の条こんがよく観察できるように、傾斜として出る一次の変化分を除去して積分を実行している。この振幅の尺度は、上記校正の手法により図内のように入れられ、 $R_{\max}$ としては $0.2\mu\text{m}$ と読まれる。これによりアナログ方式によって得ていた結果と大略一致していることを検証している。

次に研削面を対象とした例について述べる。図12は

平面研削した面を倍率 250 倍でみた画像である。図13は図12の信号を積分してえた表面あらさのふかん図である。積分には後述するノイズ除去に関する検討にしたがって、10回の平均をとった結果を用いている。画像の陰影と比較する時、縦に走る研削条こん、むしろとみられる部分などの点で、図13の表示が表面形状をよく表していることがわかる。なお図13には端部のあらさ曲線に対して校正し、寸法尺度を入れ表示している。

図13のように表面形状のデータを保持しているとき、等高線の表示が可能であることは、光学的なあら

図12 研削面反射電子画像 (750倍)

図13 図12の表面形状のふかん図表示

図10 あらさ試験片の傾斜面部分の2000倍の反射電子信号の表示

図11 図9を積分した形状のふかん図表示

線間隔=0.1 μm , 黒塗部: 0.2 μm 以下の凹部

図14 図13の等高線表示

さ測定法の展開において報告している。図14はこれを試みたものである。研削こんに対応して縦に走る等高線群が、むしろとみられる部分によって乱されている状況がよく示されている。触針式などでは、むしろの存在を確認しながらの測定は困難であり、これが加工条件によってどう変化するかなどの問題については、本研究の知見をもとにした今後の展開が必要である。

4. ノイズに関する検討

デジタル方式を実際に試みた結果は、反射電子信号には、低倍率にした時に画面の明るさが一様でなくなることに伴う低周波数のノイズ、一走査線を注目する時に回路特性や検出器の特性などによる高周波数のノイズなどの存在することがめいりようとなった。前者はアナログ方式の場合でも確認されていたが、本研究では、デジタル方式の特徴を生かしたフィルタや平均化の手法により、これらを除去することについて検討した。

4.1 低倍率時の低周波数ノイズについて まず一画面内にわたる低周波数ノイズについて検討をおこなった。図15は倍率を150倍と低くし標準試験片Iを

図15 低倍率反射電子画像

(a) 前処理なしの場合
(b) 二次関数成分除去の前処理の場合

図16 低倍率に対するあらさ曲線

観察した画像である。画面中央部で明るく、周辺では暗くなっている。低倍率ほど目立つ特性であるが、反射電子信号中に一走査線を半波長とするノイズとして現れており、その形状から二次関数として近似が可能と考えられる。図16は反射電子信号を積分した結果であるが、ノイズを除去する前処理を全くおこなわない場合、あらさ曲線に図15の照度変化に対応したノイズがついていることがめいりようである。一方、二次関数を最小二乗法によって適合させてその分を除去した場合には、一応妥当な結果がえられている。アナログ方式では、このようなノイズへの対処もアナログフィルタによらざるをえず、その除去が実際には難しかった実情は大きく改善されたといえる。

4.2 平均化処理によるノイズの低減 図17はダイヤモンドバイトを用いて切削した真ちゅう面の反射電子画像である。送りマークの段差で輝度が最大となっており、バイトで削られた部分は平坦で明確な像がえにくくなっている。

図18(a)~(c)は同一箇所の走査線の信号について、平均化をしていないもの、10回平均したもの、100回平均したものをそれぞれ示している。平均化の回数

図17 ダイヤモンドバイトにより切削された真ちゅう面の反射電子画像

(a) 平均化をしていない場合
(b) 10回平均をした場合
(c) 100回平均をした場合

図18 反射電子信号の平均化の効果

を多くするにしたがって、ノイズとみられる成分が除去されて、送りマークにあたる段差の信号がめいりよになっている。これに対し1本の走査線のみをA-D変換したのでは高周波数成分のノイズが非常に多く、段差との違いが小さくなっている。あらさ曲線がこれらの積分によって求められ、積分の性質上高周波数成分の影響が小さくなることが期待されても、平均化の前処理が望ましいことはいうまでもない。図19は図18についてそれぞれあらさ曲線を求めているが、図19(a)は図19(c)に比べて精度の悪い結果になっていることが理解される。

図20は平均化の回数とノイズ成分の低減の関係を調べたものである。 N 回平均化した時のノイズとして

$$W_N = B_N - B_{100} \dots\dots\dots (6)$$

とあらわして、 W_N の標準偏差 σ_N を縦軸に、横軸に N をとって示している。 $N=10$ までの間に大きくノイズ成分を低減できることが示されている。 $N=80$ とすることによってさらに σ を小さくしているが、低減の割合にたいする計算時間の増大を考慮し、図19の結果も参考に $N=10$ とする対処を一つの方法としている。このような平均化の処理もアナログ方式では困難であったが、デジタル方式では高速でこれをおこない、測定精度を高めうることを示した。なお送りマークの段差の大きさは $0.5\mu\text{m}$ と求められ、普通旋盤による旋削の結果であることを考慮すれば理解できる数値となっている。

ところで、SEMの画像写真は、鮮明な像をうために写真モードとし走査速度を遅くしている。これはノイズの影響を小さくすることを意図したものとされ

ているが、この場合の反射電子信号をA-D変換した結果は、観察モードを処理した図18(a)と変わらず、信号中のノイズの性質は改善されていない。これは写真モードが走査を遅くして、印画紙上に信号が蓄積される効果でノイズ低減をはかっていることを意味している。写真モードでは、走査が1回かぎり平均化がおこなえないところから、データ処理にあたっては、平均化がおこなえる観察モードによってすすめることが妥当である。

5. ま と め

SEMを用いて表面あらさを測定する方法について、その出力をデジタル化し、ミニコンピュータにとりこんで処理するデジタル方式について検討し、すでに試みてきたアナログ方式と比較して、少なからず長所のあることを明らかにした。本研究の結果を要約すると以下のとおりである。

(1) SEMのCRT観察像の一画面で、任意の走査線位置を指定することにより、反射電子信号をデジタル化してミニコンピュータにとりこむ装置を製作した。この際、両者の結合に、ノイズ抑制を意図して光ファイバの利用を試みた。これによって、画像上の位置を同定して表面あらさ曲線を求めることを可能とした。

(2) 撮像倍率を変えても、反射電子信号の振幅は変わらないことを利用し、測定対象のあらさ曲線を容易に校正する方法を提案した。これによって、測定例のあらさ曲線の校正、測定の分解能について検討し、後者については、アナログ方式でえていた $1/1\,000\mu\text{m}$ 台の値を確認した。

(3) 計算機の周辺装置が利用できることになり、アナログ方式ではCRT上に平面的に表示されていた二次元あらさ測定の結果が、プロッタにより表面形状を立体的にみることのできるふかん図表示と示した。またこれに応じて、等高線表示も容易であることを示した。

(4) 反射電子信号には、回路的、物理現象的に発

図19 図17の積分によるあらさ曲線

図20 平均化の回数と標準偏差との関係

生する低周波数, 高周波数のノイズが存在すること
たいし, 適当な関数関係を適合すること, 画像信号を
加算して平均化することなどによってノイズの除去,
抑制をし, 良い結果がえられることを示した。

本研究をすすめるにあたり, 東京大学生産技術研
究所 榊裕之 助教授から分解能測定用の試料を, (株)
岡本工作機械製作所から研削試料をご提供いただい
た。心からお礼申し上げる。谷泰弘 助教授から有益な
討議をいただいたこと, 論文とりまとめに鈴木美佐子
事務官および尾高広昭技官の助力をえたことを感謝す
る。本研究は一部科研 56460074 によっておこなわれた
ことを記し, 関係各位に深謝する。

文 献

- (1) 三井・佐藤, 表面あらさの実時間測定に関する研究, 機論,

44-377, (昭 53), 321.

- (2) 内田・佐藤・大堀, 光切断法による二次元表面あらさ計測
に関する研究, 機論, 46-407, C (昭 55), 771.
(3) 佐藤・大堀, 走査電子顕微鏡 (SEM) による表面あらさ測
定の研究, 機論, 49-438, C (昭 58), 227.
(4) 副島・平居, SEM 信号による微細表面アラサの測定, 電
顕学講論, (昭 52), 14-D-36.
(5) Boyde, A., Photography of Stereo Pair SEM Images
Using Separate Measurements from the Two Images,
Proc. 7th SEM Symp., (1974), 101.
(6) Kato, Y., Fukuhara, S., Kamada, T., Stereoscopic
Observation and Three Dimensional Measurement for
Scanning Electron Microscope, *Proc. 10th SEM Symp.*,
(1977), 41.
(7) 菊川・城野・安井・安達・稲田, 走査電子顕微鏡による疲
労損傷についてのミクロな定量的測定, 材料, 23-252,
(昭 49), 708.
(8) 佐藤・大堀, 二次元表面あらさの特性表示法に関する研
究, 機論, 48-426, C (昭 57), 188.

討 論

〔質問〕 早 山 徹

〔(株)日立製作所機械研究所〕

(1) 異なる倍率におけるあらさ曲線はその倍率比
を乗ずることによって同一尺度に変換できることを導
き, その検証例として図 5 (c), (d) を示しているが,
図 5 (c), (d) とでは振幅が若干異なり, かつ振幅が
一定していないのはなぜか。

(2) シリコンの薄板上にフォトレジストによって
凹凸を形成し, この試験片を用いて, 質問 (1) に示し
た校正法を検討し, この場合のあらさは約 $0.03 \mu\text{m}$,
分解能 $1/1000 \mu\text{m}$ 台と評価してるが, $0.03 \mu\text{m}$ 対
する絶対精度はどの位か。

(3) 図 16 においてノイズ処理前後で, あらさの
振幅値が若干異なっているがその原因は何か。

〔回答〕 (1) 本研究に使用した走査電子顕微鏡
は, 図 16 に示すように低倍率において画面全体に一
様な輝度とはならず, 周辺において暗くなるという周
辺減光の現象がある。さてご指摘の図 5 (c), (d) に
ついては, 図 5 (c) の倍率が 350 倍に対して図 5 (d)
の倍率が 150 倍であることから, 図 5 (d) については

特に周辺減光の現象が強く現れており, 図 16 に示す
ノイズ除去の処理をした。この際, 周辺減光の現象が
画面に対して対称ではないことから, 図 5 (d) の振幅
が図 5 (c) とはわずかに異なるとともに, 一定になら
ないという結果になったものと考えられる。高倍率の
試料で比較を行えば, このような現象は起こらないこ
とも確かめており, ここでは校正の考え方とその基本
的な特性の確認をおこなったものとご理解下さい。

(2) 図 6 (b) に示されている反射電子信号は約
40 階調の分解能があること, あらさ標準試験片と比
較されていて, 装置の性能が本文の式 (5) を満足して
いることなどの範囲において, 絶対精度も $1/1000 \mu\text{m}$
台とみてよいと考えている。しかし何らかの形で他の
方法との比較が望ましいこともご指摘のとおりであ
る。

(3) 信号には図 18 にみるように高周波数のノイ
ズも含まれており, 低周波数のノイズを二次関数近似
で除去したことによる形の変化と合わせ, 当面やむを
えない範囲の変化かと考えている。