通信設備の雪害対策

竹下 信也* 高木 子平*

1. はしがき

最近、電力用通信回線は給電指令用電話のみならず、電気事業運営合理化実施に伴う自動給電、発電所遠方監視制御、事務機械化のための符号伝送用としても使用され、電話伝送の場合より高度の回線品質と安定度とが要求されるようになった。東北地方のような多雪地帯において、冬季間における通信回線品質および安定度を著しく劣化させる大きな原因の一つは、通信設備の雪害（着氷害を含めて）である。我々が雪害としてしばしば経験するのは、被害を受ける通信回線で周波数の低いものから高い順序に並べれば、(1) 電線着雪による裸線、ケーブルの断線、(2) 送電線着雪による電力線搬送回線伝送損失の増加、(3) マイクロ波アンテナまたは反射板着氷雪による利得または反射能率低下現象、(4) 12Gc帯マイクロ波の降雪による減衰などである。冬季間通信回線品質および安定度を所定のとおりに確保し、通信回線運用上支障なくするためには、上記各項の雪害に対し、適切な対策を施す必要がある。以下、(1)～(4)の各項について雪害状況とその対策について報告するが、これらの中で筆者が精力的に研究を行なった(3)につき重点的に報告する。

2. 裸線、ケーブルの雪害状況と対策

(1) 雪害状況：独立電話線路または通信線搬送回線の伝送路としての裸線には、直径 3.2 mm の硬銅線または直径 4 mm の鉄線が使用されている。裸線は本質的に雪害の影響を最も受け易く、着雪によりしばしば断線する。東北電力管内において裸線の雪害による年間事故件数は、亘長 1 km 当り 0.2 件である。一方、ケーブルは裸線と比較して雪害を受けにくい、例年、青森県内においては着雪によるケーブルの断線事故が発生する。昭和41.3.19 むつ地区の豪雪によってケーブルに着雪したが、ケーブル外径 20 mm に対し、着雪直径は 140 mm で、ケーブル軸長 1 m あたりの着雪重量は約 8 kg であった。

(2) 対策：裸線は雪害のほかに、風水害など天災の影響を受け易いのみならず、送配電線の誘導雑音も大き

く回線品質も劣っている、雪害対策をも含めて逐次ケーブル化を推進している。ケーブルの雪害対策として、ケーブルあるいは支持吊線を太くすることは、著しく不経済であり、また雪害を受ける地帯はほぼ定まっているので、その地区のケーブル回線を電力線搬送化あるいは無線化する対策を講じている。

3. 電力線搬送回線の雪害状況と対策

(1) 雪害状況：電力線搬送回線の雪害は、送電線着氷雪による送電線断線に伴う回線断と伝送損失増加とに大別されるが、前者については「送電線の雪氷害」として詳論されていることなので省略し、ここでは後者について述べる。一般に送電線路に氷雪が付着すると、搬送波の特性インピーダンスは減少し、伝送損失は増加する。この理由は送電線着雪によって線路の静電容量が増加するので特性インピーダンスが減少する。氷雪は高周波電界の最も強い電線表面に付着するため、雪氷の高周波における誘電体損失が大きいために、これによって減衰が生ずると考えられる。図-1は付着した氷の厚さ、種類と減衰量との関係を周波数50kcにおいて測定した結果⁽¹⁾である。図において①は霧、②は薄い氷（被膜）、③は水分の非常に多い氷、湿った雪、④は低

図-1. 着氷雪厚さと減衰量との関係
[f=50kc] [文献(1)]

温に生じた固い、軽い氷、⑤は③～④の中間の氷をそれぞれ表わしている。図より明らかとなおり、水分を多く含んで誘電体損失の大きいものは減衰は大きくなっている。着氷厚さが 1 cm 以上になると、減衰量は着氷雪

* 電力中央研究所

厚さに直線的に比例して増加している。

(2) 対策：着氷雪、特に湿雪の付着する区間の電力線搬送回線設計に際しては、着氷雪による伝送損失の補償を考慮する必要があるが、実際問題として、東北電力管内における電力線搬送回線の着氷雪による減衰量最大値は、約 10 dB 程度であつて、実用上の問題は少ない。

4. マイクロ波パラボラアンテナの 雪害状況と対策

(1) 着雪影響⁽²⁾：パラボラアンテナの着雪害は 2 種類に大別される。第 1 はパラボラアンテナ一次放射器開口面部分着雪による反射係数の増加、吸収による減衰であり、第 2 はパラボラ反射鏡面着雪による利得低下と指向性の乱れである。第 1 の問題について、7 Gc 帯一次放射器開口面全面に厚さ 0.3 cm の半凍結雪を付着させた場合、反射係数は約 20% に増加し、反射損失を含めて全損失は約 5 dB であつた。開口部半面に厚さ 2 cm の完全凍結した雪を付着させた場合の反射係数も約 20% であり、全損失は約 3.5 dB であつた。パラボラ反射鏡

図—2. パラボラ下半面着氷厚さと減衰量との関係 [文献(2)]

面に氷雪が付着した場合の影響は、全面に付着した場合よりも部分的な着雪の場合に影響が大きく、とくに約半面に付着した場合が最も著しい。図—2 はパラボラ反射鏡下半面に着雪した場合、着雪厚さと減衰量との関係についての数値計算結果と実測結果とを比較したものである。図より明らかなように、実測値は理論値とよく一致している。着氷雪の厚さがある特定値のとき、減衰量は最大となるが、この最大値は ϵ_s の大きいものほど大きい。着雪の指向性に及ぼす影響は、着雪の厚さが増加するにつれて、主ビームの大きさが減少すると同時に半値幅、副ビームレベルが増加し、かつ、主放射方向は着雪した側に偏向する。例えば、パラボラ下半面に着雪した場合には、主ビームはパラボラ軸に対して俯角に放射さ

れる。

(2) 対策：パラボラアンテナの雪害対策としては、東北地方の場合、レイドームの使用がきわめて効果的である。ただし、レイドームはパラボラアンテナ本体とほぼ同等程度の価格で比較的高価なため、着雪があまり多くないときには、電熱を利用する方法が有利なこともある。

5. マイクロ波反射板の着氷状況と対策⁽³⁾

(1) 着氷影響：反射板は大地に対して垂直に設置され、かつ板表面はシリコン焼付処理されているので、雪は付着しないが、冬季寒冷多湿地帯の高山に設置された反射板には、過冷却水滴が繰返し衝突するために樹氷が付着する。反射板付着氷表面には図—3 に示すとおり、

図—3. 反射板への着氷

きわめて不規則な凹凸があるので、入射波の散乱および不規則な位相変化を受けた反射波相互間の干渉により、反射能率が著しく低下する。樹氷は氷点下の状態では比誘電率がほぼ 1 に等しい無損失誘電体なので、樹氷によってマイクロ波が吸収されることはない。寸法 $2a \times 2b$ の矩形反射板上に、比誘電率 ϵ_s 、表面凹凸実効値 σ の樹氷が付着していて、マイクロ波が角度 θ で入射したと

き、反射能率 η_S は

$$\eta_S = \varepsilon^{-(2k\sigma S_\psi)^2} \left(1 + \frac{\pi q^2}{4a \cdot b} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2k\sigma S_\psi)^{2n}}{n \cdot n!} \dots (1) \right)$$

$$S_\psi = \sqrt{\varepsilon_S - \sin^2 \Psi'} - \cos \Psi'$$

となる。ここには k は波長定数、 q は樹氷表面凹凸相関係数の中の定数である。東北電力 K. K. 仙台—秋田間 7 Gc 帯回線仙台—山形区間カケスガ峯反射板（海拔 1,337 m, 板寸法 $8 \times 6 \text{ m}^2$, 2 基）の中、山形向反射板のみに着氷した場合の反射能率実測値と式 (1) による計算値の比較結果を図—4 に示す。図より明らかなように、実測値は理論値とはほぼ一致している。カケスガ峯反射射のような近接型第 2 種無給電中継反射板 2 基に着氷した場合の反射能率は、各反射板の反射能率 η_{S1} , η_{S2} の積となる。

図—4. 樹氷凹凸実効値 σ と反射能率 η_S

ただし、 η_{S1} , η_{S2} は式 (1) により計算を行なう。

$$\eta_S \approx \eta_{S1} \cdot \eta_{S2} \dots (2)$$

したがって、各反射板に $\sigma \geq 3 \text{ cm}$ 以上の樹氷が附着した場合、反射能率は著しく低下する。

(2) 対策：図—5 に示すとおり樹氷は金属板のみならず、レイドームにも附着するので、着氷防止のため板面を誘電体でおおうことは無効である。反射板着氷の長年にわたる観測結果から、樹氷の反射板に対する付着力の小さいこと、および樹氷付着時には風速 10 m/s 前後の強風を伴うことに着目して開発した着氷自動除去装置が図—6 に示すような装置である。すなわち、強風によるロープの不規則運動によって反射板着氷を自動的に除去するものである。具体的には単純な方法で、図—6 に示すごとく、反射板面に直径 3 cm 程度のナイロンまたはマニラ・ロープを約 1 m 間隔に、風で自由に運動できるように下部を十分たるませて取付ける。そうすれば、ロープ

図—5. レイドームへの着氷

図—6. 反射板着氷自動除去装置

は風によって板面を超えず不規則にたたくか、あるいは摺動して樹氷の成長を阻むと同時にこれを脱落させる。その効果の 1 例を図—7 に示す。図より判明するように、除氷効果は顕著である。これを総合的に判定するため、本装置を取付けていなかった昭和 35 年度と、取付けた昭和 37, 38 年度における仙台—山形間 6.7 Gc 受信入力累積分布を比較すると、除氷装置の使用により、 1% 値で $10 \sim 15 \text{ dB}$, 0.1% 値で $15 \sim 20 \text{ dB}$ のごとく相当大幅に改善されている。なお、累積分布の詳細については文献⁽³⁾を参照願いたい。ロープによる反射板面ブロッキング効果はきわめて小さく、反射板 1 基あたり約 0.4 dB である。着氷をできるだけ避けるための反射板地点

図—7. 除氷装置の効果例（カケスガ峯山形向反射板）昭 38.2.21

選定上の考慮事項としては、第1に海拔 900 m 以上の高山に設置するのを避けること、第2に反射板を冬季季節風と平行ないし逆方向に設置するよう考慮することが望ましい。

6. 降雪による 12 Gc 帯マイクロ波の減衰

(1) 減衰係数：周波数 10 Gc 以上のマイクロ波は大気中を伝搬する間、雨または雪によって散乱、吸収され減衰する。雪を水分が均質に含む球状誘電体とみなし、その吸収、散乱断面積をレイレー近似を行ない、また、降雪空間分布の近似としてマーシャル＝パルマ分布を採用し、降雪による減衰の近似式を導いた。雪の密度 0.2、含水率 3%としたとき、減衰係数 α (dB/km) と 10 分間あたりの降水量 R (mm/10') との関係は

$$\alpha \approx 1.45 R \dots\dots\dots (3)$$

となる⁽⁴⁾。これは 18°C の降雨による減衰係数 (0.29R) の約 5 倍で相当に大きい。東北電力 K.K. 新潟支店—新潟火力発電所間 12 Gc 回線 (4 km) で α と R との関係に

—Abstract—

Counterplan to snow damage of installations for power industry communication

Shinya Takeshita and Shihei Takagi

(Central Research Institute of Electric Power Industry)

This article describes a summary of the snow damage and the counterplan of the communication installations for the power industry. The effects of snow and ice upon the transmission loss of power line carrier, 12 Gc microwave radio links, and the reflector are also shown.

図—8. 降雪による 12 Gc マイクロ波減衰

について実測した結果を図—8に示す。実測値平均は $\alpha \approx 1.50 R$ で、式 (3) に近いものとなつた。

(2) 対策：降雪による減衰についての対策としては、回線設計に際し、充分な回線マージンを確保することが必要で、新潟火力回線の場合には、降雪による減衰として 30 dB を考慮している。これは全域に $R=5\text{mm}/10'$ の降雪まで補償できることを示す。

7. むすび

通信設備の雪害対策として、マイクロ波反射板を中心にマイクロ波アンテナ、電力線搬送回線、裸線、ケーブルなど各種通信設備の雪害とその対策の概要を述べた。とくに反射板着氷自動除去装置は、東北電力管内で 6 基の反射板に施設され良好に運用している。最後に日頃御指導を賜わる 東北大学工学部 虫明教授、当所中村部担任、東北電力浅田部長、佐藤次長、桜井課長に対し深甚な謝意を表する。

参考文献

- (1) 電気学会：電力用有線通信，電子工学Ⅲ，p. 275 (昭 33.1)
- (2) 浅見：雪とテレビジョン，電気通信学会雑誌，Vol. 43, No. 8, p. 667 (昭 35-08)
- (3) 竹下：樹氷のマイクロ波反射板能率に及ぼす影響電気通信学会雑誌，Vol. 48, No. 4, p. 712 (昭 40-04)，
- (4) 桜井，竹下：12 Gc 帯マイクロ波の湿雪による減衰について，昭和 37 年度電気通信学会全国大会講演論文，No. 140 (昭 37-10)