圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御系の
調和外力に対する応答の解析中原 健志^{*1}, 藤本 孝^{*2}Analysis of responses of semi-active vibration control systems using piezoelectric actuators
to harmonic disturbance forcesTakeshi NAKAHARA^{*1} and Takashi FUJIMOTO^{*2}^{*1} Department of Mechanical Engineering, Faculty of Science and Engineering, Kyushu Sangyo University
2-3-1 Matsukadai, Higashi-ku, Fukuoka 813-8503, Japan^{*2} Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu Sangyo University
2-3-1 Matsukadai, Higashi-ku, Fukuoka 813-8503, Japan

Received: 10 January 2018; Revised: 29 March 2018; Accepted: 13 May 2018

Abstract

A semi-active vibration control technique using piezoelectric actuators with switched inductance shunts has been studied. This technique can be used for not only vibration suppression but also energy harvesting. In order to design semi-active vibration control systems and energy harvesters using this technique efficiently, it is necessary to analyze and understand the effects of design parameters on the performance of these systems. Responses of these systems to harmonic disturbance forces can be used for performance evaluation and previous studies analyze periodic responses of semi-active vibration control systems by assuming sinusoidal displacement responses and using method of harmonic balance. However, this control technique induces rectangular control forces and the displacement responses are distorted. Enhancing the control forces leads to stronger distortion of the responses and the validity of the assumption of the previous studies becomes lost. In order to overcome this problem, the authors have proposed to use shooting method which is a numerical method to calculate periodic solutions of non-linear systems without assuming certain forms of responses. This paper presents periodic responses obtained by shooting method with an improved non-dimensional model and the periodic responses are compared with ones obtained by method of harmonic balance. Furthermore, this paper considers not only the periodic responses but also non-periodic chaotic responses obtained by long term simulations with the non-dimensional model.

Keywords : Semi-active vibration control, Piezoelectric actuator, Periodic solution, Chaos, Method of harmonic balance, Shooting method

1. 緒 言

圧電アクチュエータを用いた振動制御手法の1つとして、構造物に取り付けた圧電アクチュエータの端子間にスイッチとコイルなどで構成される電気回路を接続し、このスイッチを適切なタイミングで開閉することによって構造物の振動を抑制するセミアクティブ振動制御手法が提案されている (Richard et al., 2000, Onoda et al., 2003). この手法では、振動系から回収したエネルギーを有効活用することによって優れた振動抑制効果を実現しており、回収したエネルギーを制御用プロセッサや付随する回路の駆動にも用いることで外部電源を完全に不要としたセルフパワー制御も実現されている (楨原他, 2012). また、エネルギーを回収する点に注目して、エナジーハー

Fig. 1 SDOF oscillator models for the analysis. Each mass m is supported by a bimorph or a stacked type piezoelectric actuator and each oscillator is excited by the harmonic disturbance force f_d .

ベスティングに応用する研究も行われている (Lefevre et al., 2006, Makihara et al., 2006, Liang and Liao, 2011).

このようなセミアクティブ振動制御系やこれに応用したエネルギーハーベスタを効果的に設計するためには、系内の様々なパラメータが性能に与える影響を把握する必要がある。セミアクティブ振動制御系はスイッチの開閉による不連続性によって非線形系となるため、線形系のように伝達関数やインパルス応答などによって一般的に性能を評価することは難しいが、1つの評価手法として非線形振動系の解析でよく行われているように調和外力に対する応答を用いることが考えられる。従来の研究でも、正弦波状の応答を仮定した調和バランス法 (日本機械学会編, 2007) と同様な考え方に基づいて調和外力に対する応答が解析されており (Badel et al., 2007), 系内のパラメータとの関係が分かりやすい解析的な結果が得られている。さらに、無次元化したモデルに対して同様の解析を行うことで、応答に影響を与える無次元パラメータが特定されている (中原, 藤本, 2016a)。しかし、セミアクティブ制御手法で発生する制御力は矩形波状となるため、振動抑制効果の向上を目指して制御力を強くした場合には応答波形の歪みが大きくなり、正弦波状の応答を仮定した解析では妥当な結果が得られなくなると考えられる。このような条件においても妥当な結果を得るため、著者らは不連続性のある非線形振動系の周期解を高精度に求めることのできるシューティング法 (吉武他, 1993) を適用した解析手法を示している (中原, 藤本, 2017)。

本論文では、各種パラメータと性能の関係をより明確にするとともに、強い非線形性の影響によって予期せぬ大振幅の応答が生じることがないかを調べることを目的とし、従来の研究よりも無次元パラメータを整理した上で周期解だけでなくカオスなど非周期的な解も含めた解析を行う。

2. 圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御系のモデルと動作原理

2.1 圧電アクチュエータを取り付けた振動系の1自由度モデルとセミアクティブ振動制御手法の基本原則

一般的な振動系は複数の振動モードを持つ多自由度系であるが、本研究では基礎的な検討として1自由度モデルを対象とする。具体的には、簡単な例として図1に示すようにバイモルフ型や積層型の圧電アクチュエータで支持された質量 m が調和的な外力 f_d を受ける場合を考え、アクチュエータ自身の分布質量による影響を無視することで1自由度振動系としてモデル化する。この1自由度モデルの運動方程式及び圧電アクチュエータの端子電圧 V と電流 I の関係式は、

$$m\ddot{x} + c_s\dot{x} + k_sx = AV + f_d \quad (1)$$

$$I = C_d\dot{V} + Ax \quad (2)$$

であり (中原, 藤本, 2017, 中村編, 2001), A は力係数, C_d は制動容量, c_s と k_s は端子短絡時の圧電アクチュエータの減衰と剛性である。力係数 A の符号は圧電アクチュエータの分極方向に依存しており負の値となる場合もあるが、本論文では説明を分かりやすくするため、力係数 A が正の値になるように圧電アクチュエータの分極を与えられているものとする。式(1)からは電圧 V に比例する力 AV が制御力となることが分かり、圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御手法では、電圧 V 及び比例する制御力 AV の符号を適切なタイミングで反転させて制振効果を得るため、コイル、スイッチ、ダイオードから構成される極性反転回路を圧電アクチュエータの端子に接続する (Onoda et al., 2003)。図2は式(2)に対応する圧電アクチュエータの等価回路と極性反転回路を接続した回路モデルであり、 L は極性反転回路のコイルのインダクタンス, R_L はコイルの巻線抵抗などによる極性反転回路内の損失を表現する抵抗である。なお、解析を簡単にするため本論文の全体を通じてダイオードの順方向電圧の影響は考慮しないものとし、ダイオードは順方向にのみ電流を流すスイッチとして扱うことにする。

Fig. 2 The switched inductance shunt for voltage inversion and the equivalent circuit of the piezoelectric actuator. The shunt consists of the diodes, the switch, the inductor L and the resistor R_L which represents losses in the circuit.

Fig. 3 A voltage change in an inversion process. The switch of the shunt shown in Fig. 2 is switched from contact 1 to contact 2 at $t = t_{sw}$ and the inversion process is started. The inversion process is completed after the half period of the damping electrical vibration $T_{de}/2$.

この回路モデルを用いてセミアクティブ振動制御手法の基本的な原理を説明すると以下のようになる。図2の回路において電圧 V が正である状態から負の電圧に反転させる場合には、スイッチを上側の接点1から下側の接点2に切り替えて、ダイオード D_2 と抵抗 R_L 、コイル L を通して制動容量 C_d の電荷の放電を開始する。このときコイル L 、制動容量 C_d 、抵抗 R_L によって電気的な減衰振動系が構成される。一般的にセミアクティブ制御での極性反転にかかる時間は対象とする機械的な振動の周期に比べて短く、従来の研究の例 (Richard et al., 2000) では機械的な固有振動周期の $1/200$ 程度である。そのため、極性反転過程においては電流 I が圧電効果による電流 $A\dot{x}$ に比べて十分に大きくなると考えられ、原理の説明及び調和バランス法での解析では、簡単のために電流 $A\dot{x}$ の影響を無視して図2の回路中の実線部分のみを考えることにする。このように圧電効果による電流 $A\dot{x}$ の影響を無視するとスイッチを切り替えた後の電圧 V の応答は一般的な減衰振動応答になり、スイッチを切り替えた時刻を t_{sw} 、反転前の電圧を V_{before} とすると、

$$V(t) = V_{before} e^{-\zeta_e \omega_e (t-t_{sw})} \left\{ \cos \omega_{de} (t-t_{sw}) + \frac{\zeta_e \omega_e}{\omega_{de}} \sin \omega_{de} (t-t_{sw}) \right\} \quad (3)$$

となる。ただし、

$$\omega_{de} = \omega_e \sqrt{1 - \zeta_e^2}, \quad \omega_e = \frac{1}{\sqrt{LC_d}}, \quad \zeta_e = \frac{R_L}{2\sqrt{L/C_d}} \quad (4)$$

であり、減衰振動の周期 T_{de} は

$$T_{de} = \frac{2\pi}{\omega_{de}} \quad (5)$$

である。図3は極性反転過程での電圧 V の変化を模式的に示したものであり、時刻 t_{sw} にスイッチを切り替えると式(3)にしたがって電圧 V が変化し、減衰振動の半周期後の時刻 $t_{sw} + T_{de}/2$ で負の極値に達する。その後、ダイオードの無い通常の電気振動系であれば電流 I の向きが逆になり、図3の破線のように減衰振動応答が継続することになるが、極性反転回路にはダイオード D_2 が存在するために電流 I は逆向きに流れることができず、図3の実線のように電圧 V が負の極値 V_{after} に達した状態で極性反転が完了する。式(3)に時刻 $t_{sw} + T_{de}/2$ を代入して V_{after} の値を求めると

$$V_{after} = -V_{before} e^{-\zeta_e \frac{\omega_e}{\omega_{de}} \pi} = -V_{before} e^{-\frac{\zeta_e}{\sqrt{1-\zeta_e^2}} \pi} \quad (6)$$

となり、極性反転前後での電圧の絶対値の比として反転係数 γ を

$$\gamma = -\frac{V_{after}}{V_{before}} = e^{-\frac{\zeta_e}{\sqrt{1-\zeta_e^2}} \pi} \quad (7)$$

のように定めると、極性反転前後での電圧の関係を

$$V_{after} = -\gamma V_{before} \quad (8)$$

のように簡潔に表現することができる。以上の説明では、電圧 V が正である状態から負の電圧に反転させる場合を考えたが、逆に電圧 V が負である状態から正の電圧に反転させる場合には、スイッチを下側の接点2から上側の接点1に切り替えればよく、この場合も同様に説明することができる。

2.2 電荷を入力とするモデルの導出と無次元化

前節までは、圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御の基本原則と極性反転の物理現象が分かりやすいように、電圧 V を入力としたモデルで説明を行ってきた。しかし、電圧 V を入力として用いると以下に説明するように制御則を考える上で不便なため、代わりに電流 I を積分した電荷 $\bar{Q}$ を入力としたモデルへと変形する。式 (2) の両辺を積分して電圧 V を求めると

$$V = \frac{1}{C_d} \int I dt - \frac{A}{C_d} x = \frac{\bar{Q}}{C_d} - \frac{A}{C_d} x \quad (9)$$

のようになり、電流 I を積分した電荷 $\bar{Q}$ に比例する項と変位 x に比例する項の和となる。電荷 $\bar{Q}$ は電流 I が流れる極性反転過程を除いて一定の値となり制御則に基づくスイッチの切り替えによってのみ変化するが、変位 x はスイッチの切り替えとは直接関係なく変化するため、変位 x に比例する項を含む電圧 V を入力として用いると制御則を考えにくい。この問題を解決するため、電圧 V を入力とする運動方程式である式 (1) に式 (9) を代入して整理すると

$$m\ddot{x} + c_s\dot{x} + k_o x = \frac{A}{C_d} \bar{Q} + f_d \quad (10)$$

のように、電荷 $\bar{Q}$ に比例する力 $\frac{A}{C_d} \bar{Q}$ を制御力とする運動方程式が得られる。ただし、 k_o は端子開放時の剛性であり、

$$k_o = k_s + \frac{A^2}{C_d} \quad (11)$$

である。スイッチ切り替え時の電荷 $\bar{Q}$ の変化は、切り替え前後の電荷 $\bar{Q}_{\text{before}}$, $\bar{Q}_{\text{after}}$ を式 (9) に代入して電圧 V_{before} , V_{after} を求め、これらを式 (8) に代入することで求められ、

$$\bar{Q}_{\text{after}} = -\gamma \bar{Q}_{\text{before}} + (1 + \gamma) A x(t_{\text{sw}}) \quad (12)$$

となる。ただし、極性反転にかかる時間は機械的な振動の周期に比べて十分に短いため、反転過程中的変位 x は一定とみなしている。

このようにして得られた電荷 $\bar{Q}$ を入力とする運動方程式である式 (10) と極性反転前後での電荷 $\bar{Q}$ の関係式である式 (12) について、以降の解析結果に一般性を持たせるために無次元化すると

$$\dot{x}^* + 2\zeta \dot{x}^* + x^* = f_d^* + k_p \bar{Q}^* \quad (13)$$

$$\bar{Q}_{\text{after}}^* = -\gamma \bar{Q}_{\text{before}}^* + (1 + \gamma) k_p x^*(t_{\text{sw}}^*) \quad (14)$$

となる (中原, 藤本, 2016a, 2017)。ただし、式中の各無次元パラメータは代表長さ x_r と端子開放時の固有角振動数 $\omega_n = \sqrt{k_o/m}$ を用いて以下のように定義されており、無次元化された式中での $\cdot$ は無次元時間 t^* による微分を表すものとする。

$$x^* = \frac{x}{x_r}, \quad t^* = \omega_n t, \quad f_d^* = \frac{f_d}{k_o x_r}, \quad \zeta = \frac{c_s}{2\sqrt{mk_o}}, \quad k_p = \frac{A}{\sqrt{C_d k_o}}, \quad \bar{Q}^* = \frac{k_p \bar{Q}}{A x_r} \quad (15)$$

2.3 極性反転のタイミングを決めるセミアクティブ制御則

極性反転のタイミングを決めるセミアクティブ制御則としては、変位が極値をとるタイミングで切り替える手法 (Richard et al., 2000) や最適レギュレータなどの状態フィードバック則により求まる目標電荷の符号に応じて切り替える手法 (Onoda et al., 2003) が提案されている。変位が極値をとるタイミングは速度の符号が変化するタイミングとなるため、前者の手法は後者の手法において状態フィードバック則として速度フィードバック則を採用した特別の場合に対応すると考えられる。そのため、本研究では前者の手法も含む一般的な制御則である後者の手法を採用する。本研究で対象とする 1 自由度系の場合には、無次元変位 x^* と無次元速度 $\dot{x}^*$ が状態量となるため、それぞれに対するフィードバックゲインを K_d , K_v とすると状態フィードバック則により決まる目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ は

$$\bar{Q}_T^* = -K_d x^* - K_v \dot{x}^* \quad (16)$$

となる。ただし、セミアクティブ制御では継続的なエネルギー供給を必要とする負の減衰は実現できないため(中原, 藤本, 2016b), $K_v > 0$ の場合のみを考えるものとする。この目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ に基づいた具体的な制御則は次のようになる。式(16)により得られた目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ が正の場合には, なるべく電荷 $\bar{Q}^*$ を大きくすることを考え, $\bar{Q}^*$ を増やす方向にのみ電流が流れるように図2の回路のスイッチを上側の接点1に接続する。逆に目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ が負の場合には, なるべく電荷 $\bar{Q}^*$ を小さくすることを考え, $\bar{Q}^*$ を減らす方向にのみ電流が流れるように図2の回路のスイッチを下側の接点2に接続する。このようにして目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ の符号が変化するタイミングでスイッチを切り替え, 目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ と実際の電荷 $\bar{Q}^*$ の符号を合わせようとするにより, 状態フィードバック則に近似したセミアクティブ制御を行うことができる。この制御則では $\bar{Q}_T^*$ の大きさは関係なく符号の情報のみを用いて制御を行っているため, $\bar{Q}_T^*$ の代わりに $\bar{Q}_T^*$ を任意の正数で割ったものを目標電荷としても同じ制御になる。そこで, $\bar{Q}_T^*$ を K_v で割ったものを改めて $\bar{Q}_T^*$ として $\alpha = K_d/K_v$ とすると式(16)は

$$\bar{Q}_T^* = -\alpha x^* - \dot{x}^* \quad (17)$$

のようになり, 最終的に制御則を決めるパラメータは K_d と K_v の比である α のみであることが分かる。

3. 調和外力に対する応答の解析

3.1 正弦波状の応答を仮定した調和バランス法に基づく解析

図1に示した1自由度振動系に角振動数 ω の調和外力 f_d が作用した時の応答 x が

$$x(t) = X \cos \omega t \quad (18)$$

のように振幅 X の正弦波状であると仮定し, 調和外力 f_d を振幅 F_d と位相差 ϕ を用いて

$$f_d(t) = F_d \cos(\omega t + \phi) \quad (19)$$

のように表現する。次に, 無次元化に使用する代表長さ x_r として大きさ F_d の力を加えた際の静的変位を考え

$$x_r = F_d/k_o \quad (20)$$

とし, 無次元変位振幅 X^* と無次元角振動数 ω^* を

$$X^* = \frac{X}{x_r}, \quad \omega^* = \frac{\omega}{\omega_n} \quad (21)$$

のように定義する。そうすると式(18), (19)は

$$f_d^*(t^*) = \cos(\omega^* t^* + \phi) \quad (22)$$

$$x^*(t^*) = X^* \cos \omega^* t^* \quad (23)$$

のように無次元化され, 外力振幅に関するパラメータが消去される。運動方程式である式(13)と極性反転前後の無次元電荷の関係を表す式(14)の係数部分に現れる無次元パラメータ ζ , k_p , γ の定義は式(7)と式(15)に示したように代表長さ x_r を含まない形となっているため, 式(20)の定義を用いた場合に外力振幅 F_d の変化によって代表長さ x_r が変化しても, これらの方程式の係数は影響を受けず振幅依存性を持たないシステムとなることが分かる。

このように正弦波状の変位を仮定した場合の目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ は, 式(17)に式(23)を代入することで得られ

$$\begin{aligned} \bar{Q}_T^* &= -\alpha X^* \cos \omega^* t^* + \omega^* X^* \sin \omega^* t^* \\ &= \sqrt{\alpha^2 + \omega^{*2}} X^* \sin(\omega^* t^* - \phi_s) \end{aligned} \quad (24)$$

となる。ただし,

$$\phi_s = \tan^{-1} \left(\frac{\alpha}{\omega^*} \right) \quad (25)$$

Fig. 4 A waveform of the charge $\bar{Q}^*$ in a periodic steady state. The dashed line shows the after inversion charge $\bar{Q}_{\text{after}}^*$ for $\phi_s = \omega^* t^*$ and the solid line shows a waveform of the charge $\bar{Q}^*$ for a specific value of ϕ_s .

である。このことより、調和外力の半周期ごとに $\omega^* t^* = \phi_s + n\pi$ のタイミングで目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ の符号が変化することが分かり、このタイミングでスイッチが切り替えられ無次元電荷 $\bar{Q}^*$ が変化することになる。周期定常状態では波形の対称性から切り替え前後の無次元電荷 $\bar{Q}_{\text{before}}^*$, $\bar{Q}_{\text{after}}^*$ が、

$$\bar{Q}_{\text{after}}^* = -\bar{Q}_{\text{before}}^* \quad (26)$$

の関係を持つと考えられ、この関係と切り替えのタイミングでの無次元変位 $x^*(t_{\text{sw}}^*) = X^* \cos(\phi_s + n\pi)$ を式 (14) に代入すると、切り替え後の電荷 $\bar{Q}_{\text{after}}^*$ は

$$\bar{Q}_{\text{after}}^* = \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p X^* \cos(\phi_s + n\pi) \quad (27)$$

となることが分かる。したがって、極性反転にかかる時間を無視して電荷が瞬間的に変化すると考えると、周期定常状態での無次元電荷 $\bar{Q}^*$ の波形は図 4 のような矩形波となる。

このような矩形波状の無次元電荷 $\bar{Q}^*$ の波形には、調和外力の角振動数 ω^* に対応する基本周波数成分 $\bar{Q}_1^*$ とその整数倍の周波数の成分が含まれているが、調和バランス法では基本周波数成分 $\bar{Q}_1^*$ のみを考慮し、これを矩形波のフーリエ級数展開により取り出すと

$$\begin{aligned} \bar{Q}_1^* &= \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p X^* \cos \phi_s \sin(\omega^* t^* - \phi_s) \\ &= \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p \frac{\omega^{*2}}{\omega^{*2} + \alpha^2} X^* \sin \omega^* t^* - \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p \frac{\omega^* \alpha}{\omega^{*2} + \alpha^2} X^* \cos \omega^* t^* \end{aligned} \quad (28)$$

となる。この無次元電荷の基本周波数成分 $\bar{Q}_1^*$ を表す式 (28) と正弦波状の無次元外力、変位を表す式 (22), (23) を運動方程式である式 (13) に代入して、両辺の $\cos \omega^* t^*$ と $\sin \omega^* t^*$ に関する係数がそれぞれ等しくなる条件から無次元変位振幅 X^* と位相遅れ ϕ を求めると

$$X^* = \frac{1}{\sqrt{\left\{1 + \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p^2 \frac{\omega^* \alpha}{\omega^{*2} + \alpha^2} - \omega^{*2}\right\}^2 + \left\{2\zeta \omega^* + \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p^2 \frac{\omega^{*2}}{\omega^{*2} + \alpha^2}\right\}^2}} \quad (29)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left\{ \frac{2\zeta \omega^* + \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p^2 \frac{\omega^{*2}}{\omega^{*2} + \alpha^2}}{1 + \frac{4}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p^2 \frac{\omega^* \alpha}{\omega^{*2} + \alpha^2} - \omega^{*2}} \right\} \quad (30)$$

のように求められて周期解が得られる。この式 (29) の周期解は任意の正の ω^* に対して 1 つの値となるため、正弦波状の応答を仮定した調和バランス法に基づく解析からは解の分岐が予測されないことが分かり、制御効果の強さが $\frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p^2$ によって決まることも分かる。制御効果の強さを表すパラメータとして β を

$$\beta = \frac{2}{\pi} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} k_p^2 \quad (31)$$

とすると、式 (29) と式 (30) は

$$X^* = \frac{1}{\sqrt{\left\{1 + 2\beta \frac{\omega^* \alpha}{\omega^{*2} + \alpha^2} - \omega^{*2}\right\}^2 + \left\{2\zeta \omega^* + 2\beta \frac{\omega^{*2}}{\omega^{*2} + \alpha^2}\right\}^2}} \quad (32)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left\{ \frac{2\zeta \omega^* + 2\beta \frac{\omega^{*2}}{\omega^{*2} + \alpha^2}}{1 + 2\beta \frac{\omega^* \alpha}{\omega^{*2} + \alpha^2} - \omega^{*2}} \right\} \quad (33)$$

となり、最終的に外力の無次元周波数 ω^* 以外で応答に影響を与えるパラメータは α , β , ζ の3つのみであることが分かる。変位が極値をとるタイミングで切り替える手法を用いる場合の固有振動数での応答を考えると $\alpha = 0$, $\omega^* = 1$ とすると式 (32) は

$$X^* = \frac{1}{2(\zeta + \beta)} \quad (34)$$

となり、制御効果の強さを表すパラメータである β は、この制御によって付加される固有振動数付近での減衰効果の減衰比に対応していることが分かる。

3.2 不連続を持つ非線形系に対するシューティング法

シューティング法は非線形振動系の周期解を求めるための数値解析手法の1つであり(日本機械学会編, 2007), 本研究では切り替えによる不連続性を扱う必要があるため、特にステップ状の不連続を持つ非線形系に対する解析手法(吉武他, 1993)を用いる。周期外力を受ける非線形振動系のダイナミクスは、 n 次元の状態ベクトル $\mathbf{y}(t) = [y_1(t) \cdots y_n(t)]^T$ と周期 T の非線形関数 $\mathbf{f}(\mathbf{y}(t), t) = [f_1(\mathbf{y}(t), t) \cdots f_n(\mathbf{y}(t), t)]^T$ を用いて

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{y}(t), t) \quad (35)$$

のように表現でき、この手法では特に非線形関数 $f_i(\mathbf{y}(t), t)$ が

$$f_i(\mathbf{y}(t), t) = f_i^0(\mathbf{y}(t), t) + \sum_{j=1}^{m_i} r_i^j(\mathbf{y}(t), t) u(g_i^j(\mathbf{y}(t), t) - c_i^j) \quad (36)$$

のように連続関数 $f_i^0(\mathbf{y}(t), t)$ と単位ステップ関数 u の項の和で表現される系を対象としている。ただし、 m_i は $f_i(\mathbf{y}(t), t)$ に含まれるステップ状の不連続の数であり、それぞれの不連続は $g_i^j(\mathbf{y}(t), t) = c_i^j$ となるタイミングで発生し、その不連続量の大きさは $r_i^j(\mathbf{y}(t), t)$ である。

式 (35) の解が周期解となる条件は、時刻 $t = 0$ での初期状態 $\mathbf{y}^0 = \mathbf{y}(0)$ と1周期後の時刻 T での状態 $\mathbf{y}^1 = \mathbf{y}(T)$ が等しくなることであり、シューティング法では適当な初期状態 $\mathbf{y}^0$ から開始して $\mathbf{y}^1$ と $\mathbf{y}^0$ の差が十分に小さくなるまでニュートン・ラフソン法に基づいて $\mathbf{y}^0$ を修正する操作を繰り返すことで周期解を求める。ニュートン・ラフソン法に基づく $\mathbf{y}^0$ の修正には、 $\mathbf{y}^1$ の $\mathbf{y}^0$ に関するヤコビ行列 $\partial \mathbf{y}^1 / \partial \mathbf{y}^0$ が必要となるが、これは状態 $\mathbf{y}(t)$ の変分 $\boldsymbol{\eta}(t) = [\eta_1(t) \cdots \eta_n(t)]^T$ に関する以下の変分方程式を解くことで得られる。

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}(t) = \mathbf{A}(\mathbf{y}(t), t) \boldsymbol{\eta}(t) \quad (37)$$

ただし、 $\mathbf{A}(\mathbf{y}(t), t)$ はヤコビ行列 $\partial \mathbf{f}(\mathbf{y}(t), t) / \partial \mathbf{y}(t)$ である。

この変分方程式の初期値 $\boldsymbol{\eta}(0)$ として l 番目の要素のみが1で他の要素が全て0であるベクトル $\boldsymbol{\eta}_l^0 = [0 \cdots 1 \cdots 0]^T$ を考え、ルンゲ・クッタ法などにより変分方程式を解いて時刻 T での変分 $\boldsymbol{\eta}_l^1$ を求めると、これは $\mathbf{y}^0$ の l 番目の要素が単位量だけ増えた時の $\mathbf{y}^1$ の変化を表すことになる。したがって、 $\boldsymbol{\eta}_1^1$ から $\boldsymbol{\eta}_n^1$ を

$$\mathbf{B} = [\boldsymbol{\eta}_1^1 \cdots \boldsymbol{\eta}_n^1] \quad (38)$$

のように並べた基本解行列 $\mathbf{B}$ は $\mathbf{y}^1$ の $\mathbf{y}^0$ に関するヤコビ行列 $\partial \mathbf{y}^1 / \partial \mathbf{y}^0$ に対応しており、ニュートン・ラフソン法に基づく $\mathbf{y}^0$ の修正量 $\hat{\mathbf{y}}^0$ は

$$\hat{\mathbf{y}}^0 = (\mathbf{B} - \mathbf{I}_n)^{-1} (\mathbf{y}^0 - \mathbf{y}^1) \quad (39)$$

Fig. 5 The shunt for voltage inversion modeled by a piecewise linear resistor R_{pl} . The diodes, the switch and the resistor R_L of the shunt shown in Fig. 2 are represented by the piecewise linear resistor R_{pl} .

となる。ただし、 $\mathbf{I}_n$ は n 行 n 列の単位行列である。

基本解行列 $\mathbf{B}$ を求めるために変分方程式を解く過程においては、式 (36) に示した系の不連続性にともなう変分 $\eta(t)$ の不連続を以下のように考慮する必要がある。式 (36) の中の j 番目の不連続関数が不連続点に達した時刻とその直前の時刻をそれぞれ t_0 と t_0^- とすると、不連続点の前後での変分 $\eta_i(t_0)$ と $\eta_i(t_0^-)$ の関係は

$$\eta_i(t_0) = \eta_i(t_0^-) + \frac{r_i^j(\mathbf{y}(t_0^-), t_0^-)}{\left| dg_i^j(\mathbf{y}(t), t)/dt \right|_{t=t_0^-}} \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i^j(\mathbf{y}(t), t)}{\partial y_k(t)} \bigg|_{t=t_0^-} \eta_k(t_0^-) \quad (40)$$

となり、ルンゲ・クッタ法などにより変分方程式を積分して解く過程においては、不連続点に達した瞬間に式 (40) のように不連続量を加える処理を行う必要がある。

3.3 区分線形抵抗を用いた極性反転回路のモデル化

シューティング法による解析を行うためには、対象とする系を式 (35) のような 1 階の微分方程式として表現する必要がある。本論文では機械的な振動系だけでなく極性反転回路も含めた系全体について以下のようにモデル化を行う。このモデルを用いて解析を行う際には極性反転過程の途中の応答も含めて系全体に関する微分方程式を解くことになるため、電圧や電荷は調和バランス法での解析のように不連続に変化するとして扱われるのではなく、図 3 に示したように連続的に変化するとして扱われることになる。

系全体をモデル化するために極性反転回路のモデル化について考えると、セミアクティブ振動制御手法の基本的な原理の説明の際に述べたように、本論文での解析ではダイオードの順方向電圧の影響を考慮せず、ダイオードを順方向のみに電流を流すスイッチとして扱っている。そのため、図 2 の極性反転回路のスイッチとダイオードをまとめて、電流 I の方向とセミアクティブ制御則に依存して開閉する等価的な 1 つのスイッチとして考えることができる。しかし、コイル L に電流 I が流れている状態でこの等価的なスイッチが開いてしまうとコイルの電流が遮断されることになり、コイルのインダクタンスの効果によって連続的であるべき電流 I が不連続に変化する物理的に不適切なモデルとなってしまう。この問題を回避するため、等価的なスイッチが開いている状態を完全な絶縁状態とはせず、十分高い抵抗値を持つ状態として近似し、極性反転回路内の抵抗 R_L も含めて図 5 のように区分線形抵抗 R_{pl} としてモデル化する (中原, 藤本, 2017)。この区分線形抵抗 R_{pl} はダイオードが導通する条件では R_L となり、逆に導通しない条件では極めて高い抵抗値 R_{off} となるものとする。この区分線形抵抗 R_{pl} を用いてモデル化した極性反転回路の電圧については、キルヒホッフの法則より

$$V = -L\dot{I} - R_{pl}I \quad (41)$$

の関係が成り立ち、これに式 (9) を代入して電圧 V を消去すると

$$-L\dot{I} - R_{pl}I = \frac{\bar{Q}}{C_d} - \frac{A}{C_d}x \quad (42)$$

となる。

ここで区分線形抵抗 R_{pl} を用いた極性反転回路の減衰比 ζ_{pl} 、無次元固有角振動数 ω_e^* 、無次元電流 I^* を

$$\zeta_{pl} = \frac{R_{pl}}{2\sqrt{L/C_d}}, \quad \omega_e^* = \frac{\omega_e}{\omega_n}, \quad I^* = \frac{k_p I}{A x_r \omega_e} \quad (43)$$

のように定義し、式 (42) を無次元化すると

$$\dot{I}^* = k_p \omega_e^* x^* - \omega_e^* \bar{Q}^* - 2\zeta_{pl} \omega_e^* I^* \quad (44)$$

となる。次に、ダイオードが導通する条件について、スイッチの状態を決める目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ の符号で場合分けして考えると以下ようになる。まず、目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ が正の場合には図 2 の極性反転回路のスイッチが上側の接点 1 につながっているため、電流 I^* が正の時にダイオードが導通する。逆に、目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ が負の場合にはスイッチが下側の接点 2 につながっているため、電流 I^* が負の時にダイオードが導通する。これらの条件をまとめると、目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ と電流 I^* の積が正の場合に導通し、逆に負の場合には導通しないことが分かり、区分線形抵抗 R_{pl} を

$$R_{pl} = R_L + (R_{off} - R_L)u(-\bar{Q}_T^* I^*) \quad (45)$$

のように単位ステップ関数を用いて表現できる。さらに状態フィードバック則に基づき目標電荷 $\bar{Q}_T^*$ を決定する式 (17) を式 (45) に代入し、これを式 (43) へと代入すると

$$\zeta_{pl} = \zeta_e + (\zeta_{off} - \zeta_e)u(\dot{x}^* I^* + \alpha x^* I^*) \quad (46)$$

となる。ただし、

$$\zeta_{off} = \frac{R_{off}}{2\sqrt{L/C_d}} \quad (47)$$

である。

極性反転回路も含めた系の状態ベクトルを $\mathbf{y} = [y_1 \ y_2 \ y_3 \ y_4]^T = [x^* \ \dot{x}^* \ \bar{Q}^* \ I^*]^T$ として式 (35) のように 1 階の微分方程式に表現するために、電荷 $\bar{Q}$ の定義から得られる式である $\dot{\bar{Q}} = I$ を無次元化すると

$$\dot{\bar{Q}}^* = \omega_e^* I^* \quad (48)$$

となる。これに運動方程式である式 (13)、極性反転回路に関する式 (44)、式 (46)、調和外力を表す式 (22) を組み合わせると、状態ベクトル $\mathbf{y}$ を無次元時間 t^* で微分した非線形関数 $\mathbf{f} = [f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4]^T$ の各要素は、

$$f_1(\mathbf{y}(t^*), t^*) = y_2(t^*) \quad (49)$$

$$f_2(\mathbf{y}(t^*), t^*) = -y_1(t^*) - 2\zeta y_2(t^*) + k_p y_3(t^*) + \cos \omega^* t^* \quad (50)$$

$$f_3(\mathbf{y}(t^*), t^*) = \omega_e^* y_4(t^*) \quad (51)$$

$$f_4(\mathbf{y}(t^*), t^*) = k_p \omega_e^* y_1(t^*) - \omega_e^* y_3(t^*) - 2\{\zeta_e + (\zeta_{off} - \zeta_e)u(y_2(t^*)y_4(t^*) + \alpha y_1(t^*)y_4(t^*))\}\omega_e^* y_4(t^*) \quad (52)$$

となる。ただし、シューティング法での解析では位相の基準を調和外力の方に取り、式 (22) の位相差 ϕ は 0 とした。これらの関数の右辺の係数に現れる無次元パラメータ ζ , k_p , ω_e^* , α , ζ_e , ζ_{off} は代表長さ x_r を含まない形で定義されているため、調和バランス法での解析の場合と同様に方程式の係数が外力振幅の影響を受けず振幅依存性のないシステムとなることが分かる。次に、これらの関数に現れる不連続を確認すると f_4 にのみステップ状の不連続が含まれており、一般的な表現である式 (36) と比較すると不連続の数は $m_4 = 1$ であるので j を省略して、

$$f_4^0(\mathbf{y}(t^*), t^*) = k_p \omega_e^* y_1(t^*) - \omega_e^* y_3(t^*) - 2\zeta_e \omega_e^* y_4(t^*) \quad (53)$$

$$r_4(\mathbf{y}(t^*), t^*) = -2(\zeta_{off} - \zeta_e) \omega_e^* y_4(t^*) \quad (54)$$

$$g_4(\mathbf{y}(t^*), t^*) = y_2(t^*)y_4(t^*) + \alpha y_1(t^*)y_4(t^*) \quad (55)$$

$$c_4 = 0 \quad (56)$$

の対応が取れることが分かる。したがって、式 (36) で表現されるステップ状の不連続を持つ非線形系に対するシューティング法を適用することにより、本研究で対象とするセミアクティブ振動制御系の周期解を求められることが分

かる. 式 (36) で表現される系をシューティング法により解析する際に必要となる変分の不連続量は式 (40) で与えられており, 対象とするセミアクティブ振動制御系の f_4 の不連続によって生じる変分 η_4 の不連続量を具体的に求めると

$$\eta_4(t_0^*) = \eta_4(t_0^{*-}) - \frac{2(\zeta_{\text{off}} - \zeta_e)\omega_e^* y_4(t_0^{*-}) [\alpha y_4(t_0^{*-}) \eta_1(t_0^{*-}) + y_4(t_0^{*-}) \eta_2(t_0^{*-}) + \{y_2(t_0^{*-}) + \alpha y_1(t_0^{*-})\} \eta_4(t_0^{*-})]}{|f_2(\mathbf{y}(t_0^{*-}), t_0^{*-}) y_4(t_0^{*-}) + y_2(t_0^{*-}) f_4(\mathbf{y}(t_0^{*-}), t_0^{*-}) + \alpha y_2(t_0^{*-}) y_4(t_0^{*-}) + \alpha y_1(t_0^{*-}) f_4(\mathbf{y}(t_0^{*-}), t_0^{*-})|} \quad (57)$$

となる. また, この系は不連続点と次の不連続点の間では系のダイナミクスが線形となる区分線形系になっているため, ルンゲ・クッタ法などの数値積分法の代わりに各区間での解析解を利用して解析精度の向上と計算時間の短縮を図るように改良されたシューティング法 (吉武他, 2000) を用いる.

3.4 解析で使用するパラメータの設定

以上で説明した調和バランス法及びシューティング法を用いて無次元化されたモデルの解析を行う際のパラメータ設定では, パラメータの種類が少なく比較的通じのよい調和バランス法でのパラメータを先に設定し, これに対応するようにシューティング法でのパラメータを設定して比較することとする. 調和バランス法でのパラメータは, 非制御時の減衰比 ζ , フィードバックゲインの比 α , 制御効果の強さを表すパラメータ β の 3 種類である. 本論文での解析では最も基本的なセミアクティブ制御則である変位の極値で切り替える手法を用いる場合を考えて $\alpha = 0$ とし, β と ζ が制御性能に与える影響を検討する. 次にシューティング法でのパラメータは調和バランス法と共通する ζ , α に加えて, 圧電アクチュエータの電気機械結合係数 k_p , 極性反転回路の無次元固有角振動数 ω_e^* , ダイオード導通時及び非導通時の極性反転回路の減衰比 ζ_e , ζ_{off} の合計 6 種類である. シューティング法でのパラメータの内の k_p と ζ_e は式 (7) と式 (31) によって β と関係しており, β の値に対応する k_p と γ の値を式 (31) によって求め, 得られた γ の値に対応する ζ_e の値を式 (7) によって求めれば対応するパラメータを設定できる. しかし, β , γ , k_p の間の関係式は式 (31) のみであるため, β の値を指定するだけでは γ , k_p の値を一意に決定できない. そのため, β の値だけでなく γ か k_p の値を別に指定する必要がある. 本論文では圧電アクチュエータの種類が先に決まっている状況を想定して k_p の値を指定する. 電気機械結合係数 k_p について過去のいくつかの文献での値を調べると, 横効果を利用した板状の圧電素子をバイモルフ状に貼り付けた片持ちはりを対象とした例 (Richard et al., 2000) では 0.103 から 0.148, このような片持ちはりの先端に質量を取り付けた例 (Liang and Liao, 2011) では 0.135, 積層型アクチュエータを用いた例 (楨原他, 2012) では 0.387 であった. なお, 電気機械結合係数 k_p の値が直接示されていない文献については, 端子開放時の固有振動数 f_{oc} と端子短絡時の固有振動数 f_{sc} から振動系の電気機械結合係数 k_p を求める以下の式 (Liang and Liao, 2011) を用いて値を求めた.

$$k_p^2 = \frac{f_{\text{oc}}^2 - f_{\text{sc}}^2}{f_{\text{oc}}^2} \quad (58)$$

これらの値を参考として本論文ではバイモルフアクチュエータを想定した値 $k_p = 0.14$ と積層型アクチュエータを想定した値 $k_p = 0.38$ の 2 通りについて考えることとする. 電気機械結合係数 k_p の値が決まれば, β に対応する γ が式 (31) から求まり

$$\gamma = \frac{\beta\pi - 2k_p^2}{\beta\pi + 2k_p^2} \quad (59)$$

となる. さらに, 得られた γ に対応する ζ_e が式 (7) から求まり,

$$\zeta_e = \frac{-\log_e \gamma}{\sqrt{\pi^2 + (\log_e \gamma)^2}} \quad (60)$$

となる.

極性反転回路の無次元固有角振動数 ω_e^* とダイオード非導通時の極性反転回路の減衰比 ζ_{off} は, 調和バランス法での解析に全く現れないパラメータであるが, 調和バランス法での解析では極性反転にかかる時間は十分に小さいと考えて無視しており, 極性反転のタイミング以外では電荷 Q が変化しないと考えていることから, ω_e^* と ζ_{off} を ∞ にした場合に対応していると考えられる. 本論文の解析では, 従来での研究での片持ちはりを対象とした例 (Richard et al., 2000) では ω_e^* が概ね 100 程度の値であったため, これを参考に $\omega_e^* = 100$ とした場合, 大きめの

Fig. 6 Resonance curves for different values of the control strength parameter β . Increasing value of β suppresses the resonance peak around $\omega^* = 1$ and stretches the differences between the solutions obtained by method of harmonic balance and shooting method in frequency ranges lower than specific frequencies. Bifurcation of the solutions occurs at the specific frequencies as mentioned later.

値の $\omega_e^* = 1000$ とした場合、小さめの値の $\omega_e^* = 10$ とした場合の 3 通りについて比較するものとし、 ζ_{off} については十分に大きな値として $\zeta_{\text{off}} = 1 \times 10^6$ とする。

シューティング法による解析における収束条件は時刻 $t = 0$ での初期状態 $\mathbf{y}^0$ と解の 1 周期後の時刻 T での状態 $\mathbf{y}^1$ の差のノルム $|\mathbf{y}^0 - \mathbf{y}^1|$ が 10^{-12} より小さくなることとする。また、不連続を伴う系の解析では不連続が発生する時刻を精度よく求める必要があるため、不連続が発生する時刻を二分法によって解の周期 T の値周辺での浮動小数点数の分解能の 8 倍の精度で求める。この精度は周期 T の値の 10^{-15} 倍程度になる。

3.5 制御効果の強さを表すパラメータ β の影響の解析

図 6 は制御効果の強さを表すパラメータ β が制御性能に与える影響を調べるため、 $k_p = 0.14$ と $k_p = 0.38$ のそれぞれの場合について $\zeta = 0.1$ として、 β を 0.1 から 0.4 まで変化させた場合の共振曲線の変化を示したものである。非線形振動系では外力と同じ周期を持つ周期解だけでなく、その整数倍の周期を持つ周期解も現れるため、シューティング法による解析では外力の周期の 5 倍を周期とする周期解までを求めて示している。また、共振曲線の縦軸としては変位振幅を示しており、調和バランス法の結果については式 (32) の値を示し、シューティング法の結果については得られた周期解の 1 周期の中での最大値と最小値の差の半分を振幅として示している。

図 6 から、全体的な傾向として固有振動数付近及びこれより高い周波数範囲では調和バランス法の結果とシューティング法の結果が概ね一致し、 β が大きくなるにつれて $\omega^* = 1$ 付近での共振が抑えられることが確認できる。一方、固有振動数より低い周波数範囲では、 β が大きくなるにつれて特定の周波数を境に調和バランス法の結果とシューティング法の結果が急激に乖離していく傾向が現れる。このような傾向が現れるのは系の非線形性によ

り周期解の分岐が発生するためである。分岐に至る過程の一例として、 $\beta = 0.3$, $k_p = 0.38$ の場合について $\omega^* = 1$ での解と $\omega^* = 0.65$ 付近の分岐前後での解を示すと図 7 から図 9 となる。図 7 に示す $\omega^* = 1$ での解では変位と速度の波形は概ね正弦波状であり、電荷の波形も調和バランス法で仮定したように 1 周期あたりに 2 回の極性反転を生じており対称な波形となっている。一方、図 8 に示す分岐直前の $\omega^* = 0.66$ の解では、電荷の波形は依然として 1 周期あたりに 2 回の極性反転を生じて対称な波形となっているが、矩形波状の制御力に含まれる高次調波成分の影響が速度の応答波形に強く現れるようになり、波形が大きく歪んで電荷の極性反転後に速度が 0 付近に滞留する期間が現れている。さらに、これから少し周波数が下がった $\omega^* = 0.65$ での解は図 9 の (a) と (b) に示すように 2 つの解に分岐する。これらの解は電荷 $\bar{Q}^*$ の波形から顕著に分かるように上下が非対称な解となっており、図 9(a) の解を上下反転した後で半周期ずらしたものが図 9(b) の解となっている。そのため、2 つの解の振幅は同じ値となり、図 6 の共振曲線上では同じ位置に重なって示されている。図 9 に示す分岐後の解が分岐前の解と大きく異なる点は、電荷の波形に現れる 1 周期あたりの極性反転の回数である。図 9(a) の電荷の波形に注目すると、速度 $\dot{x}^*$ が負の値から正の値に変化する正規化時間 $\omega^* t^* / \pi = 1.2$ 付近のタイミングでの極性反転によって電荷が変化した後に再度電荷が変化していることが分かる。これは、極性反転後に矩形波状の制御力 $k_p \bar{Q}^*$ によって速度 $\dot{x}^*$ が 0 付近に押し留められるだけでなく、再び負の値に押し戻されたために再度スイッチが切り替わって極性反転のプロセスが開始され、これにより制御力 $k_p \bar{Q}^*$ の大きさが減少して速度 $\dot{x}^*$ が正の値に戻った時点で、さらにもう一度スイッチが切り替わって極性反転のプロセスが中断される現象が発生しているためである。図 9(b) の解についても同様であり、分岐後の解では 1 周期中にスイッチが 4 回切り替わって 2 回の完全な極性反転と 1 回の不完全な極性反転が生じている。これは、1 周期中にスイッチが 2 回切り替わって 2 回の完全な極性反転が発生するとして調和バランス法での仮定とは大きく異なり、そのため解の分岐後は調和バランス法の結果とシューティング法の結果が急激に乖離していくと考えられる。

以上に示した解の分岐に至る過程より、極性反転直後に速度が 0 付近に滞留する現象が解の分岐を引き起こす大きな原因と考えられ、この現象が固有振動数よりも低い周波数において顕著に現れる原因について以下のように考察する。式 (13) に示したように対象とする振動系の運動方程式の右辺は、調和外力 f_d^* と矩形波状の制御力 $k_p \bar{Q}^*$ の和になっており、それぞれに対する応答を重ね合わせたものが実際の応答となる。また、解の分岐を生じない範囲での制御力 $k_p \bar{Q}^*$ は外力と同じ周波数 ω^* の矩形波であり、基本調波 ω^* の成分に加えて奇数次調波 $3\omega^*, 5\omega^*, \dots$ の成分を持っている。固有振動数付近の $\omega^* = 1$ の場合と分岐直前の $\omega^* = 0.66$ の場合について、制御力 $k_p \bar{Q}^*$ の基本調波成分 $k_p \bar{Q}_1^*$ と 3 次調波成分 $k_p \bar{Q}_3^*$ を外力 f_d^* とともに示し、これらに対する速度応答と合わせて示したものが図 10 である。制御力の 3 次調波成分までと外力を足し合わせた $f_d^* + k_p \bar{Q}_1^* + k_p \bar{Q}_3^*$ に対する速度応答は、5 次以上の奇数次調波成分を無視しているために実際の速度応答と完全には一致しないが、波形の全般的な傾向を再現できており、 $\omega^* = 0.66$ の場合の速度の符号が変化する付近での傾きが小さくなる様子も再現できている。このことより 3 次調波成分 $k_p \bar{Q}_3^*$ が速度応答に与える影響を見ることで、基本的な考察ができると考えられる。両方の場合において制御力 $k_p \bar{Q}^*$ の 3 次調波成分 $k_p \bar{Q}_3^*$ が振動系への入力である $f_d^* + k_p \bar{Q}_1^* + k_p \bar{Q}_3^*$ の波形に強く反映されているが、これに対応する速度応答の 3 次調波成分は $\omega^* = 0.66$ の場合と比較して $\omega^* = 1$ の場合にはほとんど見られない。その原因は、式 (13) の右辺を入力、速度 $\dot{x}^*$ を出力とした伝達関数のゲインから考えることができる。この伝達関数を運動方程式である式 (13) から求めると

$$H(j\omega^*) = \frac{j\omega^*}{(1 - \omega^{*2}) + 2j\zeta\omega^*} \quad (61)$$

となり、そのゲインは図 11 のようになる。図中には $\omega^* = 0.66$ と $\omega^* = 1$ の場合のそれぞれの基本調波と 3 次調波に対応する点をマーカーで示してある。 $\omega^* = 1$ の場合には基本調波に対するゲインが 3 次調波に対するゲインよりも 22.5dB 大きくなっており、そのため速度応答には 3 次調波の影響がほとんど見られなかったと考えられる。 $\omega^* = 1$ から周波数の値を小さくしていくと図中でそれぞれのマーカーを左に動かすことになり、基本調波に対するゲインが低下する一方で 3 次調波に対するゲインが上昇していく。分岐直前の $\omega^* = 0.66$ ではゲインの差が 4.58dB にまで縮まっている。このように固有振動数よりも低い周波数範囲では相対的に 3 次調波の影響が大きくなることで速度応答波形の歪みが大きくなり、極性反転直後に速度が 0 付近に滞留する現象が顕著に現れるものと考えられる。逆に $\omega^* = 1$ から周波数の値を大きくした場合には図中でそれぞれのマーカーを右に動かすことになり、基本調波に対するゲインと 3 次調波に対するゲインの双方が減少していく。 $\omega^* = 1$ から離れるにつれてゲ

Fig. 7 An example of the periodic responses around resonance ($\omega^* = 1, \beta = 0.3, k_p = 0.38$). The waveforms of the displacement and the velocity are almost sinusoidal and the inversion processes occur twice in a period as assumed in the analysis by method of harmonic balance.

Fig. 8 An example of the periodic responses just before bifurcation ($\omega^* = 0.66, \beta = 0.3, k_p = 0.38$). The waveform of the velocity is strongly distorted and the velocity just after each inversion process remains around zero. The number of inversion processes in a period still remains two as assumed in the analysis by method of harmonic balance.

(a)

(b)

Fig. 9 Examples of the periodic responses just after bifurcation ($\omega^* = 0.65, \beta = 0.3, k_p = 0.38$). The solutions (a) and (b) are a symmetric pair. Their amplitude of the displacement is the same value and these solutions are plotted at the same place of the resonance curve shown in Fig.6 (a). Two full inversion processes and one partial inversion process are observed in the waveform of the charge $\bar{Q}^*$ of each solution. This phenomenon is different from the assumption of the analysis by method of harmonic balance. It is the reason for the clear differences in the frequency ranges lower than the specific frequencies observed in Fig. 6.

Fig. 10 The first and the third harmonics of the control force $k_p \bar{Q}^*$ and the velocity responses to the harmonics of the control force. (a) around resonance ($\omega^* = 1$); corresponding to the response shown in Fig. 7. (b) just before bifurcation ($\omega^* = 0.66$); corresponding to the response shown in Fig. 8. In each case, the response to the input force considering the first and the third harmonics $f_d^* + k_p \bar{Q}_1^* + k_p \bar{Q}_3^*$ is good approximation of the whole response $\bar{x}^*$. The effect of the third harmonic on the whole response is very small around resonance. By contrast, the response to the third harmonic strongly distorts the whole response just before bifurcation.

Fig. 11 The gain of the transfer function from the total input force $f_d^* + k_p \bar{Q}^*$ to the velocity response $\bar{x}^*$. The gains at the frequencies of the first and the third harmonics are marked for the two cases, around resonance ($\omega^* = 1$) and just before bifurcation ($\omega^* = 0.66$). The difference between the gains just before bifurcation is much smaller than the difference around resonance. It causes strong distortion of the velocity waveform just before bifurcation observed in Figs. 8 and 10.

インの傾きが緩やかになり 2 つのゲインの差は小さくなっていくが、最終的にはゲインが周波数 ω^* に反比例する曲線に漸近するため、3 次調波に対するゲインは基本調波に対するゲインの 1/3 に近づいていき、ゲインの差が 9.54dB よりも小さくなることはない。また、固有振動数よりも高い周波数範囲では周波数 ω^* が大きくなるにつれて応答の変位振幅 X^* が小さくなり、分岐を生じず調和バランス法での仮定が成り立つ範囲では式 (27) から分かるように無次元電荷 $\bar{Q}^*$ の振幅も変位振幅 X^* に比例して小さくなるため、系に作用する調和外力と比べて矩形波状の制御力が相対的に小さくなると考えられる。これらの理由により、固有振動数よりも高い周波数範囲では 3 次調波の影響が現れにくく、解の分岐が発生せずに調和バランス法の結果とシューティング法の結果の違いが小さいものと考えられる。この傾向は図 6 に示した周波数範囲よりも高い周波数範囲でも同様であり、非線形振動

Fig. 12 Bifurcation diagrams and plots of maximum Lyapunov exponent. Widened bands are observed in particular frequency ranges of the bifurcation diagrams. These widened bands imply existence of non-periodic solutions. Values of maximum Lyapunov exponent in these frequency ranges are positive and it means existence of chaotic responses.

系では固有振動数よりも高い周波数範囲で分数調波共振による大振幅の応答が発生することがあるが、対象とするセミアクティブ振動制御系では ω^* が 5 までの周波数範囲の解も計算したが分岐は発生せず、分数調波共振による大振幅の応答が発生することはなかった。

次に、図 6 の共振曲線で解の分岐が発生するよりも低い周波数範囲に注目すると、 $k_p = 0.14$ の場合には不安定な周期解が大部分を占めており安定な周期解がほとんど見られない。 $k_p = 0.38$ の場合でも安定な周期解がほとんど見られない周波数範囲が部分的に存在している。このように安定な周期解が見られない範囲の応答としては次の 2 つの可能性がある。1 つ目は、シューティング法によって求めた外力周期の 5 倍までの周期を持つ周期解よりも長周期な周期解の中に安定な周期解が存在して周期的な応答になっている可能性であり、2 つ目は非周期的な応答であるカオスが生じている可能性である。これらの可能性について検討するために、継続的に作用する調和外力に対する長時間の応答を求めて分岐図を作成するとともに、カオスの判別に用いられるパラメータであるリアプノフ指数を計算する。リアプノフ指数はカオスの特徴づける初期値鋭敏性を表しており、この値が正となるものがあればカオスとなる。分岐図の作成においては、それぞれの周波数において 500 周期分の応答を計算して過渡応答の影響を取り除いた後に 200 周期分の応答を計算し、外力の位相 ω^*t^* が $2n\pi$ となる時刻での無次元変位 x^* の値を縦軸として示す。応答の計算にはシューティング法による解析で用いたものと同じ区分線形なモデルを用い、各区間での解析解を連結することで応答を求めた。リアプノフ指数の計算では、分岐図を作成するための応答の計算と並行してシューティング法での解析と同様の手順で基本解行列 $\mathbf{B}$ を求め、この基本解行列による写像とグラムシュミット直交化を反復する数値計算手法 (Alligood et al., 1996) を用いた。図 12 は、このようにして求めた $\beta = 0.3$ の場合の分岐図と最大のリアプノフ指数を示したものである。図 6 の共振曲線で安定な周期解が見られなかった周波数範囲において、図 12 の分岐図は幅広い帯状になっていることから非周期的な応答となっていることが分かり、最大のリアプノフ指数が正の値となっていることからカオスが生じていることが分かる。異なる β の値の場合についても同様に計算を行い、カオスが生じていることを確認できた。

カオスが発生する例として、 $k_p = 0.38, \omega^* = 0.34$ の場合と $k_p = 0.14, \omega^* = 0.6$ の場合の応答を図 13 に示す。変位 x^* と速度 $\dot{x}^*$ の応答は一見すると周期的な応答に見えるが、電荷 $\bar{Q}^*$ の応答には分岐の考察の際に示した図 9 で見られたような極性反転の直後に再度スイッチが切り替わる現象が不規則に発生しており、カオスとなっている。

Fig. 13 Examples of chaotic responses. In each example, the displacement and the velocity responses are almost periodic but the non-periodic characteristic is clearly observed in the waveform of the charge response.

Fig. 14 Examples of chaotic attractors and unstable periodic solutions. In each example, the chaotic attractor is localized to a small region and wanders around the unstable solutions.

ことが分かる。図 14 は、この条件での 4 次元超平面となるポアンカレ断面でのカオスアトラクタを無次元変位 x^* と無次元速度 $\dot{x}^*$ による平面に投影して図示したものであり、同じ条件に対するシューティング法での解析で得られた全ての不安定周期解も合わせて示してある。図 14 より、アトラクタは比較的狭い範囲に集中していて不安定周期解の近傍を彷徨っている様子が分かる。それぞれの不安定周期解の振幅は図 6 の共振曲線から分かるように大きくはばらついていないため、これらの不安定周期解の近傍を彷徨うカオス応答の振幅も図 13 で見たように大きくは変動しないものと考えられる。安定な周期解が存在しない周波数での応答の振幅を、分岐図を作成するために計算した 200 周期分の応答の中での変位の最大値と最小値の差の半分と定義して、図 6 の共振曲線に重ねて示すと図 15 となる。この図より安定な周期解が存在しない周波数でも振幅は不安定な周期解の近くに留まっており、本論文で解析した範囲においてはカオスにより極端に大きな振幅の応答は生じないことが分かる。

図 15 から応答の全体的な傾向を見ると、固有振動数より低い周波数範囲においては解の分岐が生じるために調和バランス法での結果よりも制振効果が低下するが、非線形性の影響によって非制御時の振幅を大きく上回るような大振幅の応答を生じることはないことが分かる。解の分岐が生じる低い周波数範囲での振幅は非制御時でも大きくないため、このような解の分岐による制振効果の低下が全体的な性能に与える影響は小さいと考えられる。ただし、 β が 0.3 と 0.4 の場合に見られるように、 β が大きくなると固有振動数付近の振幅よりも解の分岐が生じ

Fig. 15 The resonance curves with the non-periodic solutions. The amplitude of the non-periodic solutions remains close to the amplitude of the unstable solutions.

る低い周波数範囲での振幅が大きくなり、調和バランス法の結果のように β を大きくすればするほど共振曲線の最大値が下がるのではなく、 β を大きくしすぎると逆に共振曲線の最大値を上げてしまうことには注意する必要がある。

3.6 極性反転回路の無次元固有角振動数 ω_e^* の影響の解析

図 16 は、極性反転回路の無次元固有角振動数 ω_e^* が制御性能に与える影響を調べるため、 $\beta = 0.4$ 、 $k_p = 0.14$ と $k_p = 0.38$ の場合について、 ω_e^* の値を 10, 100, 1000 の 3 通りに変化させて解析した結果である。この図より、 ω_e^* の値を小さくするにつれて分岐を生じる周波数が低くなる傾向が分かる。 ω_e^* の値が小さくなると極性反転にかかる時間が長くなって電荷 $\bar{Q}$ に比例する制御力の変化が緩やかになり、そのために分岐が生じにくくなって、分岐を生じる周波数が低くなる傾向になるものと考えられる。また、 ω_e^* の値が小さくなって制御力の変化が緩やかになることは制御力の変化が遅れることを意味するために制御性能の悪化が懸念されるが、図 16 の固有振動数付近での変位振幅 X^* には ω_e^* が変化しても大きな違いがなく、 ω_e^* が 10 程度あれば制御力の遅れの影響は大きくないことが分かる。以上の結果からは ω_e^* の値を 10 程度に小さくした方が良いと考えられるが、 ω_e^* の値を小さくするためには極性反転回路のコイルのインダクタンス L の値を大きくする必要があり、インダクタンスの大きなコイルは一般に重く大型になる傾向があるため、実装上で許される範囲で L の値を大きくして ω_e^* の値を小さくすることが妥当と考えられる。

Fig. 16 Resonance curves for different values of the natural angular frequency of the voltage inversion circuit ω_e^* . Decreasing the value of ω_e^* widens frequency ranges without bifurcation.

Fig. 17 Resonance curves of the lightly damped oscillator ($\zeta = 0.01$). The trends of the resonance curves are similar to the case of $\zeta = 0.1$.

3.7 非制御時の減衰比 ζ の影響の解析

図 17 は、非制御時の減衰比 ζ の影響を調べるために、 ζ の値を 0.01 に変更した場合の共振曲線である。制御効果の強さを表すパラメータ β については、図 15 に示した $\zeta = 0.1$ の場合と同様に 0.1 から 0.4 の範囲で変化させた。 $\zeta = 0.1$ の場合の図 15 と $\zeta = 0.01$ の場合の図 17 を比較すると、固有振動数での制御時の減衰比は式 (34) に示したように $\zeta + \beta$ となるため $\zeta = 0.01$ の方が共振ピークが大きくなっているが、全体的な傾向は $\zeta = 0.1$ の場合と同様であることが分かる。

4. 結 言

- 調和バランス法に基づいた解析でのパラメータを従来の研究よりも整理し、調和バランス法で得られる周期解を決定するパラメータは、フィードバックゲインの比 α 、制御の強さに関するパラメータ β 、非制御時の減衰比 ζ の 3 種類のみであることを示した。
- シューティング法による解析結果と調和バランス法による解析結果を比較し、固有振動数付近及びこれより高い周波数範囲では両者が概ね一致しており、 β が大きくなるにつれて共振の振幅が抑えられているが、固有振動数よりも低い周波数範囲では β が大きくなると両者の差が大きくなり、特定の周波数を境にして解の分岐が生じるためにその差が急激に大きくなることを示した。
- 解の分岐が生じる低い周波数範囲の中でシューティング法によって安定周期解が得られなかった周波数範囲では、非周期的な応答であるカオスが生じていることを示し、数値計算から得られるその変動振幅の最大値はシューティング法によって得られた不安定周期解の振幅から大きくは外れないことを示した。
- 応答の全体的な傾向として、固有振動数より低い周波数範囲においては解の分岐が生じるために調和バランス法での結果よりも制振効果が低下するが、非線形性の影響によって非制御時の振幅を大きく上回るような大振幅の応答が生じることはなかった。
- 以上の傾向は非制御時の減衰比 ζ に依らず、 $\zeta = 0.1$ の場合と $\zeta = 0.01$ の場合に共通して見られた。
- 極性反転回路の固有角振動数 ω_e^* を小さくして極性反転にかかる時間を長くすると分岐が発生しにくくなることを示した。
- 固有角振動数 ω_e^* が小さくなると極性反転に遅れが生じるために制御性能の悪化が懸念されるが、 $\omega_e^* = 10$ 程度であれば影響がないことを示した。

文 献

- Alligood, K. T., Sauer, T. D. and Yorke, J. A., Chaos - An introduction to dynamical systems (1996), pp. 194-201, Springer
- Badel, A., Lagache, M., Guyomar, D., Lefeuvre, E. and Richard, C., Finite element and simple lumped modeling for flexural nonlinear semi-passive damping, Journal of intelligent material systems and structures, Vol.18(2007), pp.727-742.
- Lefeuvre, E., Badel, A., Richard, C., Petit, L. and Guyomar, D., A comparison between several vibration-powered piezoelectric generators for standalone systems, Sensors and actuators A, Vol.126 (2006), pp.405-416.
- Liang, J.R. and Liao, W.H., On the influence of transducer internal loss in piezoelectric energy harvesting with SSHI interface, Journal of intelligent material systems and structures, Vol.22 (2011), pp.503-512.
- 槇原幹十朗, 下瀬滋, 竹内伸介, 小野田淳次郎, 完全セルフパワード・デジタル振動制御システムの開発, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.78, No.789 (2012), pp.1440-1450.
- Makihara, K., Onoda, J. and Miyakawa, T., Low energy dissipation electric circuit for energy harvesting, Smart materials and structures, Vol.15 (2006), pp.1493-1498.
- 中原健志, 藤本孝, シューティング法による圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御系の周期解析, Dynamics and Design Conference 2017 講演論文集 (2017), 講演番号 510.
- 中原健志, 藤本孝, 圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御系の無次元周期定常解析, 第 59 回自動制御連合講演会論文集 (2016a), pp.1365-1370.
- 中原健志, 藤本孝, 圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ振動制御手法により発生可能な制御入力範囲の解析, 日本機械学会 2016 年度年次大会講演論文集 (2016b), 講演番号 J0440202.

中村僖良編, 超音波 (2001), pp.39–42, コロナ社.

Onoda, J., Makiyara, K. and Minesugi, K., Energy-recycling semi-active method for vibration suppression with piezoelectric transducers, *AIAA Journal*, Vol.41, No.4 (2003), pp.711–719.

Richard, C., Guyomar, D., Audigier, D. and Bassaler, H., Enhanced semi passive damping using continuous switching of a piezoelectric device on an inductor, *Proceedings of SPIE*, Vol.3989 (2000), pp.288–299.

日本機械学会編, 非線形系のダイナミクス (2007), pp.41–43, 46–49, コロナ社.

吉武裕, 末岡淳男, 田村宗, 小平幸子, 幸竜彦, 区分線形な非線形系のための解析解を用いたシューティング法の提案, 日本機械学会論文集 C 編, Vol.66, No.641 (2000), pp.23–30.

吉武裕, 末岡淳男, 田村英之, 羽衣季隆, 直接数値積分法による非線形系の周期解の求解 (運動方程式に不連続関数を含む場合), 日本機械学会論文集 C 編, Vol.59, No.561 (1993), pp.1428–1435.

References

Alligood, K. T., Sauer, T. D. and Yorke, J. A., *Chaos - An introduction to dynamical systems* (1996), pp. 194–201, Springer
Badel, A., Lagache, M., Guyomar, D., Lefeuvre, E. and Richard, C., Finite element and simple lumped modeling for flexural nonlinear semi-passive damping, *Journal of intelligent material systems and structures*, Vol.18(2007), pp.727–742.

Lefeuvre, E., Badel, A., Richard, C., Petit, L. and Guyomar, D., A comparison between several vibration-powered piezoelectric generators for standalone systems, *Sensors and actuators A*, Vol.126 (2006), pp.405–416.

Liang, J.R. and Liao, W.H., On the influence of transducer internal loss in piezoelectric energy harvesting with SSHI interface, *Journal of intelligent material systems and structures*, Vol.22 (2011), pp.503–512.

Makiyara, K., Shimose, S., Takeuchi, S. and Onoda, J., Development of self-powered digital system for vibration control, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, Vol.78, No.789 (2012), pp.1440–1450 (in Japanese).

Makiyara, K., Onoda, J. and Miyakawa, T., Low energy dissipation electric circuit for energy harvesting, *Smart materials and structures*, Vol.15 (2006), pp.1493–1498.

Nakahara, T. and Fujimoto, T., Periodic analysis of semi-active vibration control systems using piezoelectric actuators by shooting method, *Proceedings of Dynamics and Design Conference 2017* (2017), Paper No. 510 (in Japanese).

Nakahara, T. and Fujimoto, T., Non-dimensional periodic steady state analysis of semi-active vibration control systems using piezoelectric actuators, *Proceedings of the 59th Japan Joint Automatic Control Conference* (2016a), pp.1365–1370 (in Japanese).

Nakahara, T. and Fujimoto, T., Analysis of possible control input range of semi-active vibration control methods using piezoelectric actuators, *Proceedings of Mechanical Engineering Congress, 2016 Japan* (2016b), Paper No. J0440202 (in Japanese).

Nakamura, K. ed., *Ultrasonics* (2001), pp.39–42, Corona publishing (in Japanese).

Onoda, J., Makiyara, K. and Minesugi, K., Energy-recycling semi-active method for vibration suppression with piezoelectric transducers, *AIAA Journal*, Vol.41, No.4 (2003), pp.711–719.

Richard, C., Guyomar, D., Audigier, D. and Bassaler, H., Enhanced semi passive damping using continuous switching of a piezoelectric device on an inductor, *Proceedings of SPIE*, Vol.3989 (2000), pp.288–299.

The Japan Society of Mechanical Engineers ed., *Dynamics of nonlinear systems* (2007), pp.41–43, 46–49, Corona publishing (in Japanese).

Yoshitake, Y., Sueoka, A., Tamura, S., Kohira, S. and Miyuki, T., Shooting method using analytical solutions for a nonlinear system with piecewise linear characteristics, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, Vol.66, No.641 (2000), pp.23–30 (in Japanese).

Yoshitake, Y., Sueoka, A., Tamura, H. and Hai, T., Direct numerical integral method to determine periodic solutions of nonlinear systems (Equations of motion with discontinuous functions), *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, Vol.59, No.561 (1993), pp.1428–1435 (in Japanese).