超高速インターネット衛星(WINDS)の通信実験システム

Communications System of WINDS Satellite

島田政明[†]

Masaaki Shimada[†]

Summary

超高速インターネット衛星(WINDS)は、Ka帯(上り: 28 GHz帯, 下り: 18 GHz帯)による高速衛星通信システムの構築を目指した衛星システムであり、地上通信網と相互に補完し得る衛星通信ネットワークの形成に必要な技術実証を目的としている。本論文では、まず有望な衛星利用のアプリケーションモデル、必要な技術を紹介し、これらを実証するために必要な再生交換中継、ビーム間接続切替機能、高出力送信機、アクティブフェイズドアレーアンテナ、通信ネットワーク制御などの主な開発技術について解説する。

Key words

WINDS, 再生中継, マルチビームアンテナ, マルチポートアンプ, アクティブフェイズドアレーアンテナ

1. ま え が き

赤道上空約 36,000 km の円軌道に位置する静止衛星を利用する衛星通信には、1 個の衛星で地球表面の約 3 分の 1 をカバーできるという広域性、どこでも電波がほぼ同時に到達するという同報性、地球局を設置すればすぐに通信回線を設定できるという可搬性、即時性、更には、災害時にも影響を受けにくく、回線の設定・解除が容易にできるという耐災害性や回線設定の柔軟性などの特長がある。

都市部ではインターネットが普及し、インターネット環境を前提に世の中の仕組みも変わろうとしているが、離島や山間部、とりわけ過疎地域では十分なインター

ネット環境が整っていないためインターネットの利便性を十分に享受できず、また経済的な理由から光ファイバなどによる高速インターネット環境の整備は困難ともいわれている。

地上インターネット網は、米国においては攻撃に対処するための分散的处理を目的としたものの、日本においては、全国機能のかなりの割合が関東地方に集中するなど、地震などの災害時やテロなどの有事の際には通信ネットワークとしての脆弱性が以前から指摘されている。

また、アジア太平洋地域の諸国の中には、画像交換の可能なインターネット網の整備を必要としている地域が多数存在している上、インターネット利用先進国においても、Web 上の動画ファイルの急増対策として、地上ネットワークのストレスを解消するために衛星を利用することが期待されている。

一方、政府 IT 戦略本部の「e-Japan 重点計画」[1]においては、高度情報通信ネットワークの形成の一環として、無線による超高速ネットワークの構築に必要な技術開発を行い、実証実験を行うとされている。

WINDS (Wideband InterNetworking engineering test and Demonstration Satellite) は、こうした背景のもと、日本国内のみならずアジア・太平洋地域の超高速通信の実現を目指した衛星通信システムとして計画され、地上通信網と相互に補完し得る衛星通信ネットワークの形成に必要な技術実証を目的としている。

WINDS の衛星通信システムは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と情報通信研究機構(NICT)が共同で開発している(NICTは衛星搭載用ベースバンド交換部を担当)。WINDS は、2007 年度冬期(平成 20 年 2 月期)に H-IIA ロケットにより種子島宇宙センターから打ち上げられる予定である。

[†] 宇宙航空研究開発機構、つくば市

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Tsukuba-shi, 305-8505 Japan

2. 衛星利用のアプリケーションモデル

静止衛星による通信ネットワークの有望なアプリケーションとして、①バックボーンパッチ、すなわち、災害時等の主幹回線のバックアップ、②アクセスパッチ、すなわち、可搬性を有する小型地球局を使った臨時的な高速通信回線、③離島・山間部などのデジタルデバイド地域モデル、及び④マルチキャストによる多地点接続による受講者相互会話型の遠隔教育・多地点へのコンテンツ同時配信等の利用形態が想定される。これらのイメージを図1に示す。

(1) バックボーンパッチ

我が国のインターネットバックボーンは東京へ一極集中していることから、災害時など、ISP (Internet Service Provider) 間を結ぶ高速地上回線が被災し通信が途絶した場合に、我が国全体への被害の拡大が懸念されている。部分的な障害に対して、全体が影響されないインターネットの特長を生かすためにも、衛星通信の耐災害性、可搬性、回線設定の柔軟性などを利用し、トラフィックを衛星ルートに切り換え、被災したバックボーンを回復する。

(2) アクセスパッチ

スポーツやコンサートなどの一時的なイベント時に、映像等のブロードバンド回線が求められるが、ファイバの引込み工事には時間を要し、都市部においても時間的な制限下においては衛星を必要とする場面が多い。また、大地震等の災害発生時には被災現場から災害対策本部への映像中継なども重要なテーマとなっている。このように非常時、臨時にブロードバンド回線が求められた場合に衛星通信の特長である可搬性を利用して臨時の中継回線を構築する。

(3) 離島・アジア通信モデル

衛星の広域性や回線設定の柔軟性などを利用して、離島、山間部など、地上高速インターネット回線の整備が遅れている、いわゆるデジタルデバイド地域においても快適なインターネット環境を構築する。また、廉価な部品、技術を利用して廉価な地球局端末が開発できれば、アジア・太平洋地域の発展途上国においても、高速インターネットの提供手段として有効である。

(4) マルチキャスト

衛星のもつ広域性や同報性を生かして、広範囲の多数の受信者に対してマルチキャスト配信を行う。地上のイ

図1 衛星利用のアプリケーションモデル

インターネット回線では、発信者と受信者間の通信回線の距離や種類の違いによって、受信者ごとに受信品質が異なるが、衛星の利用により均一な品質の回線提供が可能になる。

こうしたアプリケーションモデルを実現するために必要な技術として、バックボーンパッチでは1.2 Gbit/s程度の広帯域伝送が、アクセスパッチでは小型地球局による100 Mbit/s超の伝送技術や回線接続の機動性が、離島モデルでは広域にビーム指向可能なアンテナ技術が、またマルチキャストでは衛星上での交換機能などが挙げられる。

3. 通信システムの特徴

WINDSの打上げ後に運用される通信実験システムの

全体構成を図2に示す。衛星を中心に、通信実験用地球局(ユーザ局)、通信実験システム全体を制御・管理する基準局のほか、衛星のハウスキーピングをつかさどる追跡管制システムから構成される。図にはWINDSで標準としているユーザ局の分類と伝送速度も示してある。

図3は搭載中継器の概略を示したもので、低雑音増幅器、周波数変換器など細部は省略してある。以下、通信システムの動作について述べる。

3.1 中継方式

中継方式として、ペントパイプ中継(非再生中継)と再生中継が利用できる。両中継方式ともSS-TDMA(Satellite Switched Time Division Multiple Access, 衛星内切替時分割多元接続)(用語解説参照)を基本としている。

図2 通信実験システムの全体構成

図3 搭載中継器の構成

図4 再生中継の概念

ベントパイプ中継では、衛星で受信された上り回線信号は、周波数変換と電力増幅が行われた後、下り回線信号として送信される。中継帯域幅は1.1 GHzである。図2の600 Mbit/s、1.2 Gbit/sの通信はベントパイプ中継で行われる。

再生中継では、上り回線信号はいったん、衛星内でベースバンド信号に復調後、再変調され、下り回線信号として送信される。そのため、交換機能をはじめとして、衛星内でデジタル処理が可能となり、ベントパイプ中継では実現困難な種々の付加機能をもたせることができる。図2の1.5、6、155 Mbit/sの通信は再生中継で行われる。

WINDSの再生中継では、通信の最小単位として、ATM (Asynchronous Transfer Mode) セルと呼ばれる一種の固定長パケット構造 (ヘッダ部5バイト、データ部48バイト)を採用している。交換機内で、相手ユーザ局のアドレス情報に相当するATMヘッダが抽出され、そのヘッダ情報から出力すべき下り回線のアンテナビームが特定される。したがって、1ユーザ局から複数局向けの異なるデータも、まとめて一塊として衛星に向けて送信すれば、衛星内で適切なビームに振り分けられる。この様子を図4に示した。受信側のユーザ局では、受信データから自局あてのデータが抽出される。

ユーザ局間の1対1通信(ユニキャスト)が基本であるが、相手ユーザ局のアドレスを複数局で共有すれば、ATMベースバンド交換部(ATM Baseband Switching: ABS)が有するデータコピー機能により1対 N 通信が可能となる。このマルチキャスト (特定多数ユーザへの同報配信)の機能により、同じ情報を繰り返してアップリンクすることなく、相手向け1局分のデータを送信するだけで、同時に多数のユーザ局にデータ配信ができ、上り回線の有効利用が図られる。なお、ATMセルによる伝送はユーザ局-ABS (衛星)-ユーザ局間に適用されるが、ユーザ局とパソコンなどの端末機器との間は、イーサネットではインタフェースされる。

3.2 ビーム間接続切換

多数のアンテナビームを有するマルチビームシステムでは、任意の地点間で通信回線が設定できるように、複数の受信ビームと送信ビームを相互に接続する機能が必要となる。WINDSでは、多数の4 GHz帯アナログスイッチから構成されるスイッチマトリックスを搭載し、受信ビーム/送信ビームの接続組合せパターンを時間的 (最小時間間隔2ミリ秒)に切り換える方式を採用している。受信スイッチマトリックスでは上り回線ビームの選択が、送信スイッチマトリックスでは下り回線ビームの選択が行われる。この機能により、多地点を高速で接続するメッシュ型ネットワークの構築が可能で、衛星を介してユーザ局同士が直接接続されるため (1ホップ伝送)、回線遅延時間を最小限に抑えることができる。従来のスター型ネットワークでは、ユーザ局が送受するトラヒックデータは必ずハブ局を経由する。このためユーザ局同士は2ホップ伝送となり、回線遅延の問題があった。また、機能の集中するハブ局が自然災害などで機能しなくなると、ネットワーク全体が機能停止に陥ってしまう。WINDSではこうしたリスクを最小化させている。

再生中継では、原理的にビーム間接続機能を有しており、将来、アンテナビーム数分の復調器、変調器を搭載すれば、ビーム間接続用のアナログ型スイッチマトリックスは不要となる。しかし、WINDSではアンテナビーム数に比べ、復調器、変調器の搭載数を3式に限定しているため、スイッチマトリックスと併用し必要なビーム間接続の組合せ数を確保している。

3.3 TDMAのタイミング制御

各ユーザ局は、640ミリ秒に一度の頻度でWINDSから送信される基準バースト (タイミング基準)を受信し、その受信タイミングを基準に、TDMAスロットの送信タイミングを正確に制御している。これにより、他のユーザ局から送信されるスロットとの衝突が回避される。基準バーストには、基準局からユーザ局向けの報知情報として最新の衛星軌道情報が含まれており、ユーザ局は軌道情報を基に衛星までの遅延時間を算出し、スロットの

送信タイミングに反映している。

3.4 回線割当制御

再生中継では、接続要求割当 (Demand Assignment : DA) 方式を採用している。DA 方式では、通信要求が発生したときに回線 (TDMA のタイムスロット) を割り当て、通信完了時に割り当てた回線を開放し、他のユーザでも使えるように共有資源に戻される。衛星回線全体を多数のユーザで共有できるため利用効率はよいが、以下のような手順が必要となる。

ユーザ局から基準局向けの回線として、どのユーザ局でも使用可能な ABS 経由のシグナリング回線 (特定のタイムスロット) があらかじめ設定されており、ユーザ局は通信要求が発生したときに、シグナリング回線経由で基準局に接続要求を送信する。接続要求には、相手ユーザ局のアドレス、情報速度などの情報が含まれる。基準局は、未使用のタイムスロットに余裕があれば、回線の使用許可を報知情報としてユーザ局に返送する。使用許可には、送信周波数、通信の最小時間単位 (2 ミリ秒) であるタイムスロットの数、送信タイミングなどの指定情報が含まれる。同時に基準局から WINDS に対して中継器の設定変更指令が送られる。

ベントパイプ中継では、あらかじめ必要な回線資源を各地球局に割り当てる固定割当 (Pre-Assignment) 方式を採用し、回線設定手順を簡単にしている。

4. 新しい技術

2. で述べたアプリケーションに必要な新規技術について述べる。

4.1 高出力送信機

受信能力の低い小型地球局と衛星間で通信回線を成立させるには、衛星側の送信能力を上げる必要がある。WINDS では高利得のマルチビームアンテナ (Multi-beam Antenna : MBA) と高出力増幅器であるマルチポートアンプ (Multiport Amplifier : MPA) とを組み合わせ、高 EIRP (用語解説参照) を実現している。MPA は、複数の増幅器を組み合わせた電力合成型増幅器の一種で、複数の入力ポートと複数の出力ポートを有しており、マルチビームアンテナとの適合性がよいとされている [2]。図 5 に WINDS に搭載する MPA の機能ブロック図を示す。進行波管増幅器 (Traveling Wave Tube Amplifier : TWTA) 8 台を組み合わせた 8 入力ポート/8 出力ポートタイプである。MPA では、各出力ポートでの信号出力を各入力ポートの信号電力に応じて、0 から最大出力 (= 各増幅器の最大出力を台数分合計した総合出力) までの範囲で設定することも可能である。この特性を利用し、トラヒックの大きな地域や衛星の送信信号が減衰する降雨状態の地域には大きな電力を、トラヒックの少ない地域や晴天の地域には少ない電力を適応的に割り当てることが可能となる。複数のアンテナビームで共通の余剰電力を確保しておき、必要なときに必要なアンテナビームに必要な電力を割り当て方法とも考えられる。

従来のマルチビームアンテナによる通信衛星では、送信アンテナビームごとに固有の電力増幅器を接続しており、たとえ送信電力に余剰があっても他のアンテナビームに回すことができなかった。特に、18 GHz 帯にもなると降雨減衰が大きく、降雨減衰マージンを考慮すると送信機の出力サイズは大きくなるため、送信電力はそ

図5 MPAの機能ブロック図

れほど必要としない晴天時には、送信能力が無駄になっていた。

WINDS の MPA [3] で使用する TWTA は飽和出力 90 W 級で、直線性も考慮して最大約 50 W で運用される。総合出力は 300 W 以上である。TWTA のドライブには TWTA 間の性能偏差を補正するための位相、利得の微調整機能が設けてある。

MPA の基本特性として、最大出力と同様、出力ポート間のアイソレーション特性も重要である。目的以外の出力ポートに漏れ出す電力が小さいほどアイソレーション特性は良好で、約 1.1 GHz の帯域 (18 GHz に対して約 6% の比帯域) にわたり、最大出力時の漏れ電力を 1 W 以下に抑えた。

4.2 通信カバレッジの拡大

日本国内 (固定 9 ビーム) のみならず、アジア・太平洋地域においても衛星通信実験の機会が得られるように、アジアの主要 10 都市にアンテナ利得の高い固定ビームを配置している。なお、MPA 出力ポート数に比べ MBA のビーム数が多いため、MPA と MBA の間に配置した導波管スイッチ (図 3 では図示されていない) により、通信実験の目的に応じた 8 ビームが選択される。

MBA の 19 固定ビーム以外の地域や、島嶼地域など広範囲に散在する地域には、電子的に瞬時に任意の方向にビーム指向 (beam hopping) 可能なアクティブフェイズドアレーアンテナ (Active Phased Array Antenna : APAA) で対応している。図 6 に MBA 及び APAA のアンテナビームの指向方向を示す。

(1) マルチビームアンテナ (MBA) [4]

日本全国で通信実験が可能ないようにビームを密に配置する必要がある。一次放射器の間隔を狭くするには放射

器の開口を小さくする必要があるが、それが逆に放射パターンを広げてしまうことになり、反射鏡の外に漏れ出す電力が増大してしまう。そこで、放射器の間隔、開口径の選択に自由度をもたせるために、図 7 に構造を示すように、隣接ビームごとに偏波を直交させ、偏波が直交する放射器を偏波グリッド板を挟んで交互に配置することにした。偏波グリッド板は、誘電体のパネルに一定間隔で細い導体を平行に並べたもので、グリッドに平行な電界方向を有する直線偏波 (ここでは V 偏波と称する) は反射され、グリッドに直交の電界方向を有する直線偏波 (H 偏波と称する) は透過する設計としている。

軌道上で生ずるアンテナビームの指向誤差は、沖縄に設置したビーコン局の送信信号をもとに、MBA のモノパルスセンサ、追尾受信機で検出され、指向誤差が小さくなる方向に副反射鏡の角度が調整される。

(2) アクティブフェイズドアレーアンテナ (APAA) [5]

WINDS で採用している APAA は、電子的な制御による高速のビームホッピングが可能で、広域かつ任意の地点にビームを指向させることができる。

図 8 は送信 APAA のブロック図である。受信 APAA では、信号の方向が逆になり、電力増幅器は低雑音増幅器に、合成器は分配器に、分配器は合成器に置き換えられる。電力増幅器は、それぞれ 2 ビームで共有されるが、送信系の合成器より信号の上流側は、ビームごとに独立した回路である。ビームの指向方向は、5 ビットの移相器に設定される位相値で制御され、位相値は TDMA のスロットタイミングに合わせ、2 ミリ秒間隔で制御される。ビーム指向方向の切換時間は 10 マイクロ秒以下である。送受 APAA とも、128 個の素子アンテナから構成され、増幅器を含め多少の部品故障が発生しても大き

図 6 アンテナビームの指向方向
(小円は MBA ビーム, 大円は APAA ビーム)

図 7 MBA (日本, 周辺国用) の構造

図8 送信 APAA の機能ブロック図

表1 MBA/MPA, APAA の総合性能

	MBA/MPA	APAA
周波数帯域	送信 : 17.7 ~ 18.8 GHz 受信 : 27.5 ~ 28.6 GHz	
アンテナタイプ	開口径 2.4 m オフセットカセグレン	直接放射型フェイズド アレー
ビーム数	日本、周辺国 : 12 東南アジア : 7	送受, それぞれ 2
G/T	約 +18 dB/K (ビーム端)	約 +7.5 dB/K (衛星直下点から 8 度 方向で)
EIRP	約 70 dBW (ビーム端) (MPA 出力最大時)	約 55 dBW (衛星直下点から 8 度 方向で)

な性能劣化には至らない。図3の送信 APAA の外観に見られる四角錐状の素子アンテナの根本部分には、MMIC (Monolithic Microwave IC) 化された電力増幅器、合成器、移相器が上下方向に高密度実装されている。電力増幅器で発生した熱は、U 字形に曲がったヒートパイプ6本を使って APAA 構体パネルに逃がしている。アンテナの開口寸法は、送信で 649 mm × 539 mm、受信で 287 mm × 468 mm である。

表1に MBA/MPA, APAA の総合性能を示す。また、図9の軌道上外観図に各アンテナの搭載位置を示した。

4.3 インテリジェントなベースバンド交換

ATM ベースバンド交換部 (ABS) [6] は、デジタル信号処理型復調器3台、交換機2台(冗長構成)、変調器3台から構成される再生中継の中核部である。

復調器は1台当り3ユニットから構成され、各ユニットで伝送レート 51, 24, 6, 1.5 Mbit/s の QPSK 信号が復調可能である。なお、一定周波数間隔で配置された14波の1.5 Mbit/s QPSK 信号を一括分波・復調することも可能である。上記伝送レートは、TDMA のスロットタイミング間隔で切替できる。これにより、地球局コ

図9 WINDS 軌道上外観図

ストに占める送信系の割合が大きい現状において、ユーザは予算に応じた伝送速度が選択でき、選択の自由度が得られる。もっとも高速の伝送速度を必要とするユーザには、51 Mbit/s を3ユニット分まとめて総計 155 Mbit/s の伝送速度を提供することも可能である。

交換機では、タイムスロットに含まれる ATM セル多重信号が多重化分離され、ATM セルのヘッダ情報に基づき、セル交換が行われる。また、出力エリア (アンテナビーム) ごとに ATM セルはバッファリングされ、もし ATM セルヘッダにマルチキャストが指定されていれば、出力エリアごとにセルコピーが行われる (マルチキャスト機能)。

変調器では、155 Mbit/s の QPSK 変調が行われる。

5. 実証実験と国際協力

通信実験には、開発機関である JAXA, NICT が中心となり、通信ネットワークの基本機能・性能の評価、

有効性を実証する「基本実験」と、衛星通信技術の有用性の実証、及び新たな衛星アプリケーション開発の推進を図ることを目的とした「利用実験」の2種類の枠組みが用意されている。基本実験では、2.に述べた衛星利用のアプリケーションに関する実験も計画している。

利用実験は、総務省の公募により国内外の利用者に対して広く実験機会を提供するもので、2007年2月から3月にかけて公募が行われ、同年5月末の衛星アプリケーション実験推進会議[7]で53件の実験提案が採択された。固定ビームを配置した国のほか、オーストラリア、フィジー、米国などから実験提案があった。また、実験分野は伝搬、防災、医療、教育など多岐にわたり、近年の災害の頻発を反映してか、衛星を使った防災に関するものも目立った。JAXAもこれに応じる形で、「センチネル(sentinel)アジア」計画を立ち上げ、アジア・太平洋地域の災害関連情報をWINDS経由で共有し、災害管理に活用する取組みを始めたところである。

WINDSを使った通信実験は、打上げ後5年間にわたり実施され、年次ごとに利用実験のウェートを高めていく予定である。

6. む す び

静止衛星通信の特徴、地上通信網の課題を挙げ、有望と考えられる衛星通信のアプリケーションモデルを整理し、これらを具体化するWINDSシステムでの新規技術などを解説した。2001年度からWINDSの開発研究に着手し、基本設計審査、詳細設計審査を経て、現在フライトモデルのシステム試験を筑波宇宙センターで実施している。予定では、本マガジンが刊行されるころには、種子島宇宙センターにてWINDSの打上げに向けた作業が行われている。

WINDSの通信ミッションは、従来の衛星通信システムにはないユニークな機能を有しており、「いつでも、どこでも、だれでも」が高速通信サービスを楽しむことができる情報通信社会の実現に貢献でき、同時に多種・多様な新しい衛星通信分野での利用開拓にも十分こたえられるものと期待している。

用語解説

SS-TDMA : Satellite Switched Time Division Multiple Access (衛星内切替時分割多元接続)[8]

多数の地球局が時分割で搭載中継器を共用する時分割多元接続(TDMA: Time Division Multiple Access)とマルチビームアンテナ、またはスポットビームアンテナを用いる衛星通信システムでは、衛星上のビーム間接続スイッチとTDMAフレームを同期させてビーム間の接続が行われる。ビーム間接続のやり方には、中間周波数(Intermediate Frequency: IF)帯においてデータバースト単位でビーム接続を行うIF交換方式と、衛星上でベースバンドの再生を行

い、メモリを用いて同一局あてのデータでデータバーストを再構築し、再送信するベースバンド交換方式がある。いずれの場合も、任意のビーム間を接続するためにマトリックス形式の入出力スイッチで構成される。

G/T : Gain to noise Temperature ratio (利得対雑音温度比)

受信システムのシステム雑音温度 T (単位は K) に対する受信アンテナ利得 G の比 (G/T) で、無線通信システムの受信性能を表す指標として使用される。

EIRP : Equivalent Isotropically Radiated Power (等価等方ふく射電力)

送信アンテナに入力される電力 P_t と送信アンテナ利得 G_t の積 ($P_t \cdot G_t$) を EIRP と呼ぶ。

文 献

- [1] “e-Japan 重点計画,” 高度情報ネットワーク社会 (IT) 推進本部 (平成 13 年 3 月 29 日), “重点計画 2006” (平成 18 年 7 月 26 日).
- [2] 江上俊一郎, 川合 誠, “多端子電力合成形マルチビーム送信系,” 信学論 (B), vol.J69-B, no.2, pp.206–212, Feb. 1986.
- [3] I. Hosoda, M. Kitahara, M. Nakazawa, Y. Motohashi, K. Katakami, T. Kuroda, Y. Ogawa, and M. Shimada, “Ka band high power multi-port amplifier (MPA) configured with TWTA for WINDS satellite,” Eighth IEEE International Vacuum Electronics Conference 18.2, (IVEC2007), Kokura, May 2007.
- [4] S. Ozawa, M. Shimada, Y. Koishi, K. Hirayama, and K. Maeda, “The multi-beam antenna pointing system for WINDS,” 25th AIAA ICSSC (AIAA-2007-3162), Seoul, April 2007.
- [5] M. Yajima, T. Kuroda, T. Maeda, M. Shimada, S. Kitao, and K. Hariu, “Active phased array antenna for WINDS satellite,” 25th AIAA ICSSC (AIAA-2007-3240), Seoul, April 2007.
- [6] 吉村直子, 橋本幸雄, 高橋 卓, 鈴木龍太郎, 片桐秀樹, 熊谷健夫, 米田誠良, “WINDS 搭載再生交換中継器の開発,” 第 50 回宇宙科学技術連合講演会, 3D07, Nov. 2006.
- [7] http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070604_4.html
- [8] 飯田尚志 (編著), ウェブサミット講座 衛星通信, p.283, オーム社, 1997.

(平成 19 年 6 月 27 日受付, 8 月 14 日再受付)

島田 政明

▶ 昭 51 電通大・電気通信・通信卒。昭 53 同大学院修士課程了。同年郵政省電波研究所 (現 情報通信研究機構) 入所。ミリ波・準ミリ波帯衛星通信の研究、技術試験衛星 VI 型「さく 6 号」搭載用中継器の開発に従事。平 8 宇宙開発事業団 (現 宇宙航空研究開発機構) 入社。以来、通信放送技術衛星「かけはし」、技術試験衛星 VIII 型「さく 8 号」、

WINDS の通信ミッションの開発に従事。現在、筑波宇宙センター勤務。