図 22 各種複写記録媒体のコスト

化社会が到来するには、プリンターの簡易化、高速化とともに記録材料の経済化が、重要なカギのひとつになる考えられる。

(昭和 46 年 11 月 15 日受付)

〔参 考 文 献〕

- 1) 木練：電子材料, 10, 2 (1971)
- 2) G. H. Ridings: WUTR, 18, 4 (1964)
- 3) 岡島：電子科学, 21, 8 (1971)
- 4) 木練, 太田：エレクトロニクス, 1, 2 (1959)

紙の種類

- Photographic (写真)
- Electrosensitive (放電)
- Heatsensitive (感熱)
- Electrophotographic (電子写真)
- Dielectric (静電)
- Electrolytic (電解)
- Pressuresensitive (感圧)*
- Plain or Writing (普通紙)

(* カーボンペーパーを含む)

図 23 米国内における各種記録紙価格 (1 ドル=308 円換算)

- 5) 木練, 岡島：電子写真, 7, 3 (1967)
- 6) I. Bredie, et al.: Jour. Appl. Phys., 39, 3 (1968)
- 7) R. M. Schaffert: Electrophotography, The Focal Press (1965)
- 8) 特公昭 36-11569
- 9) C. J. Young, H. G. Greig: RCA Rev., Dec. (1954)
- 10) 太田ほか：通研研実報, 15, 9 (1966)
- 11) 坂田, 小門ほか：写真工業別冊, 222 (1970)
- 12) 特公昭 43-4924 (3M社)
- 13) 山戸：紙パルプ技術タイムズ, 14, 8 (1971)
- 14) 木練：加工技術, 12, 2/3 (1971)
- 15) 柿井：信学誌, 53, 4 (1970)
- 16) A. S. Diamond: TAPPI 1st Reprography Conference.

3-2 記 録 変 換

東京芝浦電気株式会社

本 間

勉・高 見

宏 彦

高 橋

哲 夫・山 口

達 夫

1. ま え が き

本章では、ファクシミリ記録変換に用いられる素子について述べる。この素子として現代の代表的なものはマルチヘッド電極とオプティカルファイバー管である。したがって、これらの素子を重点的に説明する。

2. 記 録 変 換

ファクシミリの原理が図1のように表わされることはよく知られている。図において、電光変換の意味は、電気信号として伝送されてきたものを、光すなわち目に見える記録に変換することで、これが記録変換である。

ファクシミリでは複写機と違って、コピーすべき原稿は離れたところにあるのが普通で、その間は伝送線路で結ばれている。したがって、送信側では2次元の画像を走査によって時間系列の信号とし、受信側でも送信側と同じく走査によって順序よく再組立をして2次元の静止

図 1 ファクシミリの原理

画像を得る。それゆえ、記録変換は走査と切り放せず、1つの素子として、この両者の機能を果たすものが多い。また記録媒体、つまり記録紙に応じて、実用されている記録変換素子も変わってくる。これらの理由から、走査方式および記録材料の項を充分参照のうえ、本章を読んでいただくことが理解の助けになると思う。

3. 記録紙と記録変換素子

ファクシミリの記録紙は、何らかの外的刺激に感じるように加工した紙が用いられるのが普通である。もちろん、コスト、取扱い等からみて、普通紙のほうが望まし

3-2 "Recording Transducer for Facsimile" by Tsutomu Honma, Hirohiko Takami, Tetsuo Takahashi and Tatsuo Yamaguchi (Hino Works, Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., Tokyo).

表 1 記録紙と変換素子

刺 激	記 録 紙	記 録 変 換	記録の直接・間接	走 査
電 気	放電破壊紙	針(単針)	直	ベルト, ドラム
	電解記録紙	ヘリカル電極	"	ヘリカル電極と直線バー(回転)
	静電記録紙	針(単針)	間	ベルト, ドラム
		マルチヘッド	"	ディストリビューター
		ピンチューブ	"	電子ビーム偏向
光	電子写真紙	OFT	"	"
	ドライシルバ一紙	OFT	"	"
	銀塩写真紙	光変調管	"	ドラム
圧 力	カーボン紙	電磁打点	直	ヘリカルドラムとプリンターバー
熱	感熱紙	サーマルヘッド	"	ドラム

いが、まだこの方面の開発は充分でなく、いわゆる特殊紙がほとんどである。

これらの特殊紙は、電気、圧力、熱、磁気等の外的刺激に対して感度があるので、受信側では到来した電気信号を、これらのそれぞれの紙に適した刺激に変換してやらねばならない。表 1 に主要な記録紙とそれに適した記録変換素子の関係を示した。表において、記録の直接、間接は、電気信号が変換素子を経由して記録媒体にエネルギーを与えたとき、ただちに目に見える像となるか、あるいはそのときは見えず、その後に現像のプロセスを経て初めて見えるかにより区別がなされている。

また走査は、これらの素子を用いてファクシミリ走査がどのような方法で行なわれているか、主なものを示しておいた。

4. 記録変換素子に望まれる性能

どんな素子にも要求される信頼性とかコスト等の一般的性能は、この場合もちろん重要であるが、特に記録変換素子と限定すれば、次のような性能が要求されるであろう。

- (1) 電気信号より容易に、かつ効率良く記録紙に適したエネルギーに変換できること。
- (2) 記録の解像度が良いこと。
- (3) 変調周波数特性(記録速度)が高いこと。
- (4) 走査との結合が容易であること。
- (5) 素子の寿命が長いこと。

これらの評価観点より、前掲の素子を説明する。

5. 各種の記録変換素子

5.1 単 針

単針は金属の 1 本針を用いるもので、主として放電破

壊と静電記録で利用されている。針は紙とコンタクトし、この針には電力または高電圧(700V 程度)のような電氣的出力が加えられる。したがって、信号からの変換は、出力増幅器でドライブするだけである。解像度は、針の太さで決るので、静電では 10 本/mm 以上も可能である。放電では、スポットの広がり針の太さのため制限を受ける。この針の太さは寿命に影響するので、あまり細くできない。変調特性は、紙に応答性があれば、充分高周波まで良好である。この単針は、走査との結合がむずかしいのが難点である。

ドラムに記録紙を巻付けて走査をすれば、解像度、走査の直線性等きわめて良好であるが、連続受信、無人受信がむずかしい。この点をカバーするため、回転ベルトに 3 本の針をつけ順次走査する平面走査があるが、針間の位置合わせがむずかしく、ジッターの出る可能性がある。また、ベルトの寿命も問題になる。素子の寿命は、材質にもよるが、静電の場合は長く、放電の場合は比較的短い。

5.2 ヘリカル電極

電解記録紙と組合せて用いられる。図 2 にその一例を示す。電極材料(Fe)より紙に直流を流すと、金属材料と紙に含浸された電解質の反応により発色する。要する電力は記録速度 50~100 cm/sec で、100~200 mA と割合大きい。記録打点はヘリカル突起と直線刃電極の交点でつくられるので、解像度はあまり良くない。4~6 本/mm で若干にじみ現象がある。しかし階調性は良い。このヘリカル電極は、放電における針と同様に消耗品である。

5.3 マルチヘッド

写真 1 にその外観例を示す。この素子の特長は、平面走査で静止電極であること、すなわち、記録紙と針が主走査に対して静止状態であり、安定した高速記録が行なえることにある。解像度においては、相隣る電極間の絶

図 2 ヘリックス電極方式

写真1 ディストリビューター(円形)と記録ヘッド

緑耐圧および浮遊容量によるリークのため制限を受け、1本針に比し劣る。高速記録特性も、電極間容量の影響を除去しないものでは問題となる。製造も紙幅だけ針を並べることを考えれば、むずかしいことがわかる。

しかし、それにもかかわらず、現在では機械走査式ファクシミリの記録変換として最も多く用いられているのは、その安定性と信頼性のためであろう。本素子については、その原理を含めて後に説明する。

5.4 静電印刷管

写真2(e)はその外観である。扁平管の前面に絶縁したピン電極を13本/mm程度埋め込んだものである。このピン電極のフェースプレート内面部の断面に電子ビームが衝突すると、電極は負方向に帯電していき、フェースプレートの外面に静電記録紙を密着させると、記録紙と電極間の空気層がコロナ放電を起し、記録紙が負に帯電する。ビームは約15kVの電圧で加速され、50~60Hzの主走査速度では、数 μ Aのビーム電流で記録できる。

解像度は8本/mm程度であるが、電極間の静電容量に起因した隣接ピンへの誘起電圧と、浮遊容量に起因する前歴効果と尾引きで画質が劣化する。線間容量、浮遊容量を少なくするため、ピン長(すなわちフェースプレート厚)をできるだけ小さくしている(たとえば1mm)。また、1列電極への電子ビームのランディングがむずかしいこと、およびピン電極と静電記録紙のタッチ(プレ

ートが薄く、あまり圧力がかけられない)がむずかしいことなど、実用上いまいふである。走査速度は、早くなるとピン電極の充電電流が大きくなるため、1kHz程度までで、次に述べるOFTに比し劣る。コストはOFTより若干安い。

5.5 光学ファイバー管(OFT)¹⁾

OFTは静電印刷管同様、扁平なブラウン管のフェースプレート部にグラスファイバーを用い、フェースプレート内面の輝点を拡散することなく外面に導き、これに感光紙を密着させて走行し記録する記録変換素子で、写真2(b)~(d)にその外観を示す。この素子の特長は、その高速性と高解像度、長寿命であり、高速FAXの記録変換素子として主流をなすものである。現在のところコストが高いのが欠点であるが、将来のコストダウンは十分に期待できる。OFTについても、その記録原理とあわせて後に説明する。

5.6 光変調放電管²⁾

外部から変調可能な点光源として光変調放電管がある。この放電管は、電流の強弱に応じて光の明るさが変わるので、中間調を再現する必要のある写真電送に多く用いられる。図3に示すように熱陰極グロー放電管と冷陰極のホロー陰極放電管がある。前者では100kHz、後

図3 光変調放電管

写真2 各種記録管

図4 静電記録系統図

者は15kHz 程度の変調が可能なものがある。

6. 記録変換素子とその記録原理

前節では記録素子の概略を説明したが、本節では、その中でも最近よく使われているマルチヘッドとOFTについて、その記録原理を含め、詳細に述べる。さらに、最近開発のすすんできたインクジェット記録方式についてもふれる。

6.1 マルチヘッドとその記録⁴⁾

マルチヘッドを用いた静電記録の系統を図4に示す。ヘッドから静電記録紙に電荷が与えられ、現像機により電荷に応じてトナーが与えられて定着され、永久像となる。この電荷の像はまだ目に見えず潜像と呼ばれている。

マルチヘッドは、紙の横方向に1列に金属電極を互いに絶縁して、1mm 当り4~8本程度並べ樹脂で固めたもので、ヘッド面を拡大したところが写真3に示される、このヘッド面が記録面に密着し、紙の背面からローラーで圧力を加える。

この針から紙への電荷の移行原理は厳密にはわからないが、Schaffertの静電荷像転写理論⁵⁾により、およそ次のように説明されている。それによれば、電荷の移行は気体放電によるイオン伝導、電界放射および電荷の直接移行で説明される。このうちイオン伝導が最も注目されるもので、これは図5に示すPaschenの法則で説明される。この場合のギャップは、実際には背面ローラーによる圧力に依存して決っている。

この図によれば、圧力を増しギャップ8 μ m以下になると、急激に放電開始電圧は高くなる。しかし、図の最高感度ギャップ8 μ mになるようにローラー圧を保つことは、実用上むずかしい。ローラー圧を増していくと、記録画点は中抜けのコロナ状になってくる。これは針のエッジの部分で電界が強いので、この部分から電荷が供給

写真3 マルチヘッドのヘッド面 (Paschen カーブ)

図5 1気圧における空気の放電電圧 (Paschen カーブ)

されると説明できる。この中抜けは、紙の表面に細かな凹凸をみつけたマット紙により改善される。記録画点は針の先端面積より若干大きくなる。たとえば、100 μ m ϕ の針で-700V程度の電圧で記録すると、画点の大きさは140~180 μ m位になるのが普通である。

記録電圧と記録濃度の一例を図6に示す。この曲線は記録紙、現像剤のトナー濃度等によって相当変わる。

図6 静電記録の記録電圧と濃度の関係

記録エネルギーの点では、この針を通して流れる電流はほとんど無視できる程度で、マルチヘッドは、むしろ近くのピンあるいはアースへの浮遊容量に対する充電電流のほうが大きい。

解像度は、針密度でほとんどきまるが、隣接の針への電圧リークも無視できない。針を多数並べることは製造技術上相当むずかしいことで、しかも針間のピッチを小さく、かつ耐圧700V程度を実現することは簡単なことではない。

相隣針からの誘起電圧を防ぐには、抵抗補償と容量補償の2方法がある。前者は針1本ごとに固定抵抗をつけて針間容量により誘起する電圧を分圧し、図6に示した記録電圧の濃度立上り電圧(約400V)以下に押える。この抵抗値は小さいほど効果があるが、一方、駆動増幅器の出力は大きなものが要求される。この方法で固定抵抗を針に1つずつ取付ける労力を省いて、抵抗膜を塗布することも考えられているが、塗布抵抗のばらつきその他、まだ問題がある。

後者の容量補償法は、針の対アース容量を故意に増して、容量分割により隣接ピンの影響を防ぐ方法で、抵抗補償と違い記録周波数が高くなっても分圧効果が同じように効く点に特長があり、また、製造上も針に近接して板状の導体をおけば目的が達せられ、簡単である。

この多針列に信号を供給するには、機械分配による方法と電子分配による方法がある。機械分配式は、この1列電極の他端をサークライン状にし、図7に示すように摺動ブラシで次々と摺動セグメントに接触させる方法である。この場合、前述の抵抗補償では記録ブラシのみでよいが、容量補償では副走査方向の尾引きを除去するため、記録ブラシの他にアースブラシも必要とする。しかし、この機械分配方式は、簡単かつ確実であるので、現在、マルチヘッドは、ほとんどこの方法で駆動されてい

図7 マルチヘッド機械分配方式

る。

このヘッドと摺動セグメントを並べた分配面は、それぞれ別々につくられ、ハンダ付で両者が接続される。しかし、この方法ではきわめて多くの労力を要するので、1本のワイヤでヘッド端から摺動セグメントまでつくる方法も開発されている。また、プリント基板でヘッド分配面をつくる方法も漸次試みられているが、基板をエッチングする関係上、針密度(5~6本/mm)、ヘッド幅(B4判短辺257mm)に限度があり、かつ、導体の厚さ(約35 μ m)が薄いので打点が平たくなり、摺動面の寿命が短く、記録がすだれ状になる欠点がある。しかし、これらの欠点も次第に改良されつつあるので、製造面のメリットが生かされる日も近いと思われる。

6.2 OFTとその記録原理⁵⁾

OFTを記録素子として用いた受信装置の概略図および系統を図8、図9に示す。記録紙は電子写真紙を用い

図8 OFT受信装置概略図(側面)

図 9 OFT 受信装置系統図

図 10 ファイバーチューブおよびピンチューブのフェースプレート

まずコロナチャージで暗所で紙に電荷を与えて活性化し OFT で記録すべき像に応じて記録面を走査ごとに照射し、不必要な電荷を逃した後、現像して所望の記録を得る。OFT は主走査のみを行ない、副走査は紙送りで行なう。したがって、走査面はビーム 1 列分のファイバーが並べられていればよい。実際には、ビームの位置の変動等も考えて数 mm 分並べてある。

このファイバープレートは、ファイバー径 $25\mu\text{m}$ のものを多数束ねて作ったもので、このプレートとガラスバルブが OFT の価格の大きな割合を占めている。図 10

(a) は普通形、(b) はファイバープレート部分を少なくし、大幅なコストダウンをしたもの、(c) は送受兼用管で、クリアガラスプレート部は電子管式送信機の光源として使える。

この OFT に要求される性能は、

- (1) 螢光体の発光スペクトル分布が記録紙の感度分布によくマッチしていること。
- (2) 高輝度であること。
- (3) 螢光面の粒状性が良く、一様であること。
- (4) ファイバーに透過むらが少ないこと。

図 11 酸化亜鉛紙の光減衰分光感度の例

図 12 蛍光体 B11 の発光スペクトラム分布

(5) ビームスポットがシャープであること.

(6) 線走査をしても輝度劣化が少ないこと.

等があげられる. 図 11 に酸化亜鉛紙 (電子写真紙) の光減衰分光感度の一例を示す. 図 12 に蛍光体 B11 の蛍光面発光スペクトル分布を示す. この B11 の 10% 残光時間は $7.5\mu\text{s}$ ($E_0=15\text{kV}$ において) である.

なお, 代表的な OFT である E2600 B11⁸⁾ の主要規格は次のとおりである.

E2600 B11: 10 形 55°, 電磁集束, 電磁偏向, A 4 判記録,
1 次元走査用, サンドイッチ形ファイバプレート採用, 有効蛍光面 $3\times 210\text{mm}$, 輝点直径 $110\mu\text{m}$, 加速電圧 15kV

6.3 インクジェット記録

従来, ファクシミリでは, 特殊に加工した記録紙を用いるため消耗品として大きなコストとなり, 広汎な普及を妨げる原因のひとつになっている. 紙のコストは, A 4 判 1 枚当たりにつき放電破壊紙約 5 円, 電解記録紙 7 円, 酸化亜鉛紙 9 円, ドライシルバー紙 15 円, 銀塩印画紙 35 円, 静電記録紙 8 円である. 一方, 普通紙である上質紙が 0.3 円にすぎないことを考えると, 普通紙記録の重要性がよくわかる.

この普通紙記録の一方法として, インクのビーム (小滴剤) を電子的に制御して普通紙に直接記録する電子式記録法が, インクジェットである. この方式には, 水性インクを使うものと油性を使うものがある. 前者はノズルから出たインクを電界で偏向制御して文字をかか

図 13 インクジェットファクシミリの構造

せ, 後者はインクビームのオン・オフ制御で記録する. この油性インクによるファクシミリの構造を図 13 に示す.

この方式の問題点は, 信号に対するインク飛翔の遅れ, インクの乾燥, 高速での応答性が充分でないこと等があげられる. いまのところ応答速度は数 kHz が限度である. ノズル先端の形状とインクの特性がこの性能を左右する.

7. む す び

テレビでは, 送信のビジコン, イメージオルシコン, 受信のブラウン管と, すでに確立された変換素子があがるが, ファクシミリには, それらに該当する画然たる変換素子がない. したがって, 本章で説明したように, 記録変換素子でも多種多様なものが古くから用いられ, あるいは新たに開発されている. そのなかでも, 画質と紙質でファクシミリに事務用としての道をひらいたマルチヘッドによる静電記録と, 高速性で将来が期待される OFT による電子写真記録に重点をおいて説明した.

紙数の関係で, 説明の不充分な点もあるかと思うが, それぞれ文献もあることなので参照されたい.

(昭和 46 年 11 月 18 日受付)

(参 考 文 献)

- 1) ALDEN 社カタログ
- 2) 大石ほか: 記録管 (静電記録管および光学ファイバ管), テレビ学会電子管研究委資料, 295 号
- 3) 中尾弘三: ファクシミリ, 東京電機大出版部, 19-20
- 4) 小早川ほか: ホロー型光変調放電管, 電写研究会雑誌, 11, 2 (1964. 10) 13-22
- 5) 高見ほか: 多針式静電記録によるファクシミリ記録特性と問題点, テレビ学会録画研究委資料 (1970. 8)
- 6) R. M. Schaffert: Electrophotography, Focal Press, London (1965) 319-322
- 7) 山口ほか: 電子管ファクシミリ, 東芝レビュー, 26, 1 (1971) 22-27
- 8) 原尾ほか: サンドイッチ形ファイバプレートを採用した普及形ファイバチューブ E2600 B11, E2611 PYP, 東芝レビュー, 26, 5 (1971)