信頼性工学

Reliability Engineering

鈴木 喜久*

1. 緒 言

近代工業の発達には、それほど歴史の古いものではない。そして、急速な進歩が管理技術の面でも次から次へと変化を促している。最初はとにかく物ができなくては行けないので、数多く早く作るということで生産管理的な技術が発達したが、ただ作れただけではいけないので、ばらつきの少ないものが必要ということで、品質管理が強調された時代が続いた。現在でも品質管理は重要であり、その技術は学問的に追求されるようになって、学会もできている。しかし、最近は機能的に品質のよいのは当然で、さらに経時的に劣化がないことが要求され、信頼性技術が発達してきている。日本の工業製品の輸出が好調なのは単に為替レートの問題だけではなくなっているのも、この信頼性の良好なことが買われているためである。しかし、まだ、信頼性の学会が法人化されるまでには育っていない。

また、最近は安全性の問題も強調されるようになってきている。ある意味で、安全の問題のほうが古くから活動している団体があるが、安全工学協会という任意団体

で、学会になっていない状況である。行政的に安全の問題は多くの省庁に関係しているので、むしろひとつの学会になりにくい面があるのかもしれない (Tab.1 参照)。

ところで、信頼性工学は技術の進歩と共に新しい課題が出てくるが、新しい課題としては、システムとして多重系が使用されるようになってきており、これが新しい信頼性技術の導入を必要としている。装置・部品の面では小型化が趨勢となっており、十分な検討なしに小型化を進めた分野には信頼性の欠ける問題があるように思われる。このことはマイクロエレクトロニクスにも関連している。

信頼性技術は戦後アメリカから導入された技術が主であるが、現状では日本の工業製品の信頼性は世界一になっているといえるようである。この原因は導入された信頼性技術というよりは、集積化技術、自動化技術が進んだことが真の原因ではないかと筆者は考えている。その意味では、ハイブリッドマイクロエレクトロニクス協会の果たした役割も大きいものと思う。

Tab.1 Management technology of recent industry.

Production engineering →	Quality control →	Reliability engineering →	Safety engineering
Society	Society	Association → Society	Association
Speed & number	less deviation	less failure	less accident
Conveyer system	Standard deviation	MTBF*	Safety index

* : Mean Time Between Failure

* Yoshihisa Suzuki ▷ 東京工芸大学 人間科学研究室 / Tokyo Institute of Politechnics, Ergonomics Research Laboratory

2. 信頼性技術の概要

当初、信頼性は統計的に議論されたので、統計的手法が信頼性技術と見られていることもあるが、次第に信頼性技術として独自のものがでてくるようになってきた。しかし、日本ではその管理面で精神論が評価される一面があり、信頼性技術として独特のものの存在が広く認められる状態にはない。そこで、小生が考えている信頼性技術の概要をここにご紹介してみる。

2.1 寿命予測

人間の寿命は昔は50年といわれた時代もあったが、日本人の平均寿命は70歳を超えるような長寿社会に突入している。しかし、個人の寿命が予測できるかということになると、現在でもこれは無理である。グループとしての平均寿命のようなものしか予測はできない。一方で、社会的要求としてはこの飛行機はあと何千回の飛行ができるというような保証が要求されている。しかし、そのような技術はまだ存在しないので、平均寿命を延ばし、ばらつきを抑えることに人間は努力しているところである。この手法として、ワイブル分布は有効な方法であり、ここにご紹介しておく。この分布では、時刻 t における残存率 $R(t)$ が次式で与えられる。

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^m\right]$$

ここで、 η ：特性寿命

m ：形状パラメータ

$m < 1$ 初期不良型を現す

$m = 1$ 偶発不良型を現す

$m > 1$ 摩耗不良型を現す

γ ：位置パラメータ

$m > 1$ の場合に使用して、正規分布に近似できる。

なお、平均寿命 μ は次式で表される。

$$\mu = \eta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

ここで、初期不良型とは初期に不良率の高いもので、人間では乳児に死亡率の高いことと類似できる。偶発不良型とは、故障原因が多数で特に何が悪いとはいえない故障のことである。人間では、青壮年期に自動車事故のような偶発的原因で死亡することに相当する。摩耗不良型とは寿命で死亡することに相当する場合である。

この分布を表現できるワイブルチャート用紙が販売されているが、実例として、このチャート上で直線になる場合が多いことが知られている。

初期不良型の故障については、使い始めるとすぐ故障するタイプなので、お客様のご不満が大きく、これを除去することが必要であるが、完全な除去は困難である。検査の責任で除去しなければならない性質のものであり、適切なスクリーニングが必要である^り。

摩耗不良型の故障については、設計の責任であり、期待使用期間内に寿命が来ないように部品を選択しなければならない。しかし、これができない工業技術水準にある場合もあり、その場合は明確に消耗品・定期交換品の指定をして、顧客に準備をして戴いておく必要がある。

偶発不良型の故障については原因が特定できないので、統計的な処理しかできない。

2.2 故障解析・診断技術

部品が故障した場合、故障解析を行い、二度と同様な故障が発生しないようにすることが信頼性の向上に貢献するところが大きい。また、装置については、故障した場合にどこが故障したかを早急に診断する技術が故障時間を短くすることに貢献する。これらは固有技術に入る場合もあるが、類似の技術が応用可能な場合も多く、信頼性技術に入る場合も多い。故障解析技術、診断技術を詳細に述べるには誌面の都合で無理なので、ここでは一般的な手法についてだけ紹介しておくことにする。

部品の故障解析で最初に行うことは、同様な故障品をできるだけ集めることである。そして、故障解析に入る前に準備作業が必要になる。

1)故障品の履歴を明確にすること。

そのためには製造番号やロット番号が記入されていることが大切である。どのロットのものに故障が多いということがわかるだけで原因の推定ができる場合があるほどである。

2)故障品の取り出し

故障が発生した場合、修理が必要になるが、故障品を良品と交換する時、その作業によって故障現象が除去されてしまうことがあるので注意が必要である。

マイグレーションとかウイスキーによる故障では、はんだ付けをとるだけで修復してしまうこともあるので、そのような故障でないことを確認しておくことが必要である。コネクタから外すことにも注意がいる。

3)非破壊検査

分解調査をする前に、非破壊でできる検査は十分に実施しておくことが大切である。

外観検査：顕微鏡観察や紫外線照射で、フラックスの残渣その他異物を発見できる場合も多い。

X線検査：ICのボンディング切れなどは分解しなくてもすぐわかる。フィルムにする必要もなく、ビデオで

TV スクリーンで見れば十分である。

超音波診断：これも非破壊検査法の一つである。ただ、マッチングのため水やクリームの使用が必要になる。

4) 故障部位の推定

一種の診断技術であるが、最近のように集積度の向上した IC では、この技術が故障解析の可否を決定している傾向がある。

5) 分解

分解もそのために内部の故障部位がわからなくなるといけないので、慎重にしなければならない。これだけの加工専門業者まで出現している²⁾。

6) 分析装置

分析法はそれだけで相当な誌面を必要とするので、よく使用される装置の名称をあげておくだけにする。

赤外分析装置、電子顕微鏡、Scanning Electron, Microscope, EDAX, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, 質量分析装置、液体クロマトグラフ、AUGER, Gell Permiation Chromatograph, 蛍光 X 線装置、温度分布測定装置、粒度分布測定器など、多数の機器が存在する。

2.3 部品の信頼性向上

部品の信頼性については固有技術に負う点が多いが、イオンマイグレーションのように個々の部品の問題だけでなく、電圧の掛け方や使用条件など、総合的な信頼性技術によることもある。このマイグレーションの問題を

一例として、ここに記しておく。

イオンマイグレーションとは銀めっき部品を絶縁物上に微小間隔で配置して、この間に電圧がかかる状態で放置した場合、湿度の高い環境では Fig.1 に示すような樹枝状に銀粒子が延びて、絶縁しておく必要があるところを導通してしまう事故が発生する現象である。導通事故の原因として、この現象が解明されたのは、1955年に Bell System Technical Journal に発表されたのが最初と思う³⁾。その後、日本でも追試が行われ、1957年に日本電気の小柳氏の報告がある⁴⁾。

(1) 事故の状況

電極間に銀が移行する現象のため、事故の状況としては当然ショート事故となる。しかし、最初に接続される部分は非常に微小なので、万一そこに負荷抵抗なしに電圧がかかれば大電流が流れる。そして、マイグレートした銀はヒューズのようになり、溶断する。溶断してしまえばショートの現象はなくなるので、事故は再現しない。そして、湿気と電圧があれば銀はさらに成長するので、再びショート現象が発生することになる。すなわち、事故の状況としてはインターミッテントエラーになるわけで、簡単に事故を再現できないので、発見が遅れることがある。

非再現不良の原因には種々のものがあるが、錫のウイスキーによるショート事故と共にその代表的な現象である。また、電圧がかかっていれば現象がすすみ、スイッチが切れている所でも、そこに電圧はかかっており、電極が銀でできているとイオンマイグレーション事故になる。すなわち、動作時間でなく放置時間が事故の進行に関係することになり、通常、事故が動作時間に関係すると考えられていることと対照的である。また、安全装置のように通常は動作することがなくとも、何か特別の緊急事態にだけ動作する必要がある場合、この安全装置にも通常、電圧だけはかかっているもので、そのまま放置されていれば、イオンマイグレーションは発生する。いざという時、ショートしていて動作しないようなことになるので注意しなければならない。

(2) 集積回路との関連

集積回路 (IC と略す) の使用が通常のことになってきたが、この足 (ピン) は銀めっきが普通である。それは樹脂との馴染みがよいので、樹脂封止の IC では銀めっきした足にすることが必要になった。しかも、その足の間隔は 2 ~ 3 mm しかないのが普通であるので、微小間隔で銀部品を設置しないようにという対策は実行できなくなってしまった。このような状況のもと、イオンマイグレーション事故が多発するようになり、いくつかの研究発表が行われた^{5)~9)}。

Fig.1 Examples of silver migration.

Tab.2 Silver migration time for 10mm distance.

Relative humidity	Migration time
95 %	8.2hr
90	16.0
85	25.0
80	180
75	420
70	No migration

Tab.3 Effect of coating.

Substrate	Electrode	Non coating	Coated
Al ₂ O ₃	Coating silver	370~450hr	2800~3500hr
	Burning silver	700~850	5600~
	Evapulating silver	850~1150	No migration
Glass epoxi	Coating silver	600~700	4500~
	Evapulating silver	1500~2000	No migration
Phenol	Coating silver	85~100	480~600
	Evapulating silver	280~370	No migration

(Distance : 0.5mm, Temperature : 70℃, Voltage : 100V, Humidity : 89 %)

ここで、微小間隔で銀部品を配置しても、イオンマイグレーションを発生させない手法としては次の2法となる。

- (i) 直流的電圧をかけないこと
- (ii) 湿度の除去（樹脂コートをしてよい）

(3) その後の状況

ICの足は銀めっきにすると、どうしてもイオンマイグレーション事故を起こしやすい。しかしながら、樹脂との密着性だけでなく、ボンディングにも銀という材質が適しているので、ICの足は銀を部分めっきして、外に出る所ははんだめっきにすることが多くなってきた。錫めっきの足が使われたこともあったが、錫にはウイスカー事故があることがわかった（ICの足で事故が発生したという報告はない）のではんだめっきになっている。

(4) 湿度との関係

イオンマイグレーションの要因としては電圧で数Vで十分であるが、湿度の影響が非常に大きいので、その点を記しておく。Tab.2に示すように相対湿度70%以下であればほとんど心配することはない⁴⁾。しかし、短時間でも湿度が上がるような場合は注意しなければならない。すなわち、家庭でいえば、台所とか風呂場に設置する電気器具では十分な注意が必要である。この表では相対湿度との関係を示しているが、イオンマイグレーションの原因は移行する場所（表面の状態）が大切なので、雰囲気中の水分量（絶対湿度）ではなく、相対湿度（相対湿度が低い場合は表面を乾燥させる能力がある）の影響が大きい⁹⁾。

(5) 防湿塗料の効果

イオンマイグレーションに対しては前項のように湿度の影響が大きいので、防湿塗料たとえば、日立化成のヒューミシール（商品名）を塗布すれば、銀のマイグレーションは大幅に抑制される。厚さ0.4~0.5mmのエポキシ系樹脂をコートした場合の効果を調査した結果をTab.3に示した⁷⁾。表に示したように、イオンマイグレ

ーションの速さは基板や電極の作り方にも関係しており、水分が内部にしみこみやすいフェノール基板で顕著であり、電極としては低温焼成の厚膜で作成した銀電極がよくないことが示されている。どちらにしても、防湿コートをしたものはイオンマイグレーション時間が数倍長くなっていて、その効果が高いことが示されている。

ここで、ひとつ注意しておかなければならないことは、樹脂の選択には注意が必要なことである。耐熱性が必要な場合、ポリイミド樹脂が使用されることになるが、この樹脂は吸湿性が高いので、イオンマイグレーションの防止には逆に悪い結果となることを知っておく必要がある。

(6) 厚膜部品の信頼性

銀導体は価格が安く、導電性が良いので使用されることが多いが、一方で、イオンマイグレーション事故の危険性があるので十分に注意しなければならない。直流電圧がかかるかどうかをチェックすること、かかる場合には+電極は銀電極にしてはいけないことに注意しなければならない。

筆者は1971年頃、厚膜抵抗の有無で記憶とするROM（固定記憶装置）の生産を担当していたが、信頼性試験の結果、結局、+電極としては金を配線材料として用いることにした¹⁰⁾。また、イオンマイグレーションには表面での移行だけでなく、深さ方向にマイグレートする場合があるので、クロスオーバーペーストには材料の異なる二重構造をとることにした。さらに表面は湿気を防止するために樹脂コートを行って出荷した。この装置は20年経過した現在まで一件の事故もなく利用されている。イオンマイグレーションの問題は慎重に対処する必要があるが、その方法は完全に解明されているので、利用技術を守れば心配が残る問題ではなくなっている。

2.4 システム技術

システムの信頼性を考える場合、冗長性と保全性の間

Fig.2 System redundancy.

Fig.3 Unit redundancy.

題がある。Fig.2のようなシステム冗長より、Fig.3のようなユニット冗長のほうが信頼性が向上する。前項で示した厚膜固定記憶装置では、リードの出し方をすべて二重にしてあり、これが前記装置の信頼性を非常に高くした要因のひとつになっている。また最近では、二重三重でなく数十倍の冗長性を考えた手法が表れており、そのようなものの評価にはパフォーマンスという指標が用いられるようになってきている。これは単に冗長性ということではなく、機能の向上が目的であり、緊急事態には冗長的に作動するようになってきているためである。

次に保全性の問題であるが、これは理論的には待ち行列の計算が必要になることが多く計算が難しくなるが、実用的には交換保守にして、その予備品をチャートから求めれば十分なことが多い¹¹⁾。

2.5 デザインレビュー

設計審査とか図面検討会と呼ばれることもある。製品化には時間がかかり費用も莫大なものとなるので、でき上がったものを容易には改造できないので、設計の段階で品質や信頼性を、さらに、製造上の問題点などを設計以外の関係者を集めて検討しておくことが良い製品を完成させるために必要である。開発初期、試作後、量産開始前などに実施される。手法としては、種々の角度から検討されるわけであるが、信頼性独特の手法としてFTA, FMECAなどの手法がある。

FTAは故障発生の上事象の要因となる事象を洗いだし、これを論理記号で結合し上事象の発生確率を求める方法で、AND記号を多くすることにより、故障の発生を十分小さくするように検討することである。安全性の検討には欠かせない手法であり、上事象の近似計

算法もできている¹²⁾。

FMECAは部品の故障をその機能別に分類して、その各モードにおける故障の程度を致命度で分類し、致命的な故障を除去するように検討する手法である。この手法を実施するには時間とコストが大きくなるので、原子力発電のような致命度が大きい場合に実施されている。この手法が発表されてしばらくは時間はかかるが完全な手法と思われていたが、共通原因故障があり、同時に複数の故障が発生する場合には不十分な場合がある。

3. 自動化と信頼性

自動化の目的は合理化であることが多いが、実際には、その結果、品質が向上しており、信頼性・安全性が向上していることが多い。品質の向上については若干発表もあるが、信頼性・安全性については数値として発表されたものが少ない。本来、信頼性・安全性の数値は発表されることが少ない上に自動化の目的は合理化なので、その点に着目してデータを集めていないためと思われる。世界の中で自動化の最も進んでいる所は日本である。自動化と信頼性の関係について、数値的なデータを集め発表することは日本の義務と思うので、その一例をここに示す。東京電機大学の古谷先生が述べられているように、ミスの確率としては人間で千分の1、機械装置で10万分の1、コンピュータで100億分の1程度ということは大体わかってきている¹³⁾。

また、ワイアボンダ（集積回路のチップと外部リードを接続する約25ミクロンの金線の接続）の生産性と故障率のデータが徳島文理大学の小山先生から発表されている。その結果はFig.4の通りで、生産性が自動化の結果

Fig.4 Productivity vs failure rate of wire bonding.

なので、自動化（ここでは機械化といえると思うが）の推進が信頼性を2桁（人間のミスを千分の一とすれば、機械化で10万分の1）向上させている事例のひとつである¹⁴⁾。

4. 集積化と信頼性

集積化の目的も組立作業の節減が主であったが、実際には、その結果、小型になり、信頼性が向上していることが多い。工業製品の価格と信頼性の関係を示したのがFig.5である。社会通念としては、良いものほど高いということになるが、工業製品の信頼性に関しては、安いものほど信頼性が良いわけである。これは工業製品は量産されるために価格が需要と供給の関係で決定されるのではなく、コストに基づいて決定されるためと思われる。そして、価格の高いものは部品数が多く、組立調整が大変なものなので、そのようなものは信頼性が低いものと

Fig.5 Price vs reliability & service system.

なるためである。

集積化を進める手法としては電子部品では集積回路であり、ハイブリッド回路である。また機構部品としては、ビス止め、かしめ作業など作業を減少させることが重要であり、これにはプラスチック技術が大きく貢献している。そして、これは同時にコストを低減している¹⁵⁾。

5. 結 言

以上、信頼性工学の概要について、その発達の過程を説明した後、現在利用されている信頼性技術の主要なものを個別に説明した後、日本の工業製品の信頼性が世界的に優位にある真の原因について言及し、今後の課題を検討するための参考とした。ここで、マイクロエレクトロニクスの果たす役割も大きい。ただ、内容的には誌面の関係ではんの一部を紹介するだけにしたので、詳細については参考文献を参照して戴きたい。特に信頼性の向上には管理面と設計が重要であるが、ほとんど省略してしまったことをお詫びする次第である。

なお、日本の信頼性技術はその多くを戦後アメリカから導入したものであるが、その経過は日本信頼性学会が昨年15周年記念として発行した「信頼性の歴史」に詳細に出ている¹⁶⁾。また、信頼性に関する数多くの単行本が日本科学技術連盟その他から発行されている。また、まとまったものとしては日刊工業新聞社から「信頼性管理便覧」が発行されている¹⁷⁾。今後の課題に関したものは発表が少ないので、ここに紹介したものが主になるように思う。

今後の課題として、マイクロエレクトロニクスの関係者も努力して戴ければと思う次第である。

文 献

- 1) Y. Suzuki, S. Sato, S. Shimada : "Optimum Aging Time for Industrial Products with Initial Failure Components", 電子情報通信学会英文論文誌, **E67** (1984) pp. 417~427
- 2) 日本サイエンティフィック株式会社, Tel : 03-3958-1411
- 3) G. T. Kohman et al : BSTJ, **34**, 115 (1955)
- 4) 小柳進一 : フェノール系絶縁材料中への銀の移行性について, 電気化学, **25** (1957) pp. 489~492
- 5) 森田好彦 : 直流回路における銀移行現象とその対策, OHM (1979) pp. 84~88
- 6) 藤城, 谷野 : 「温湿度環境下での印刷配線基板の銀移行現象の光学的観察について」, 富山県工業試験場研究報告抄録集 (1981年)
- 7) 柳澤 武他 : 「銀の移行に関する実験的研究」, 第12回日科技連信頼性・保全性シンポジウム, S6-

- 1 (1987) pp. 305~310
- 8) 越川, 植草, 村田:「実務にすぐ役立つ信頼性技術」(1987), 日刊工業新聞社, pp. 172~178
- 9) 柳沢, 加納:「高湿度環境下における厚膜回路用銀電極の移行現象」, 電総研彙報, 47 (1983) pp. 147~160
- 10) 鈴木喜久, 増田孝次:「抵抗型固定記憶装置モジュールのバルストリミング」, 第7回日本マイクロエレクトロニクス協会集積化技術研究委員会資料 (1971)
- 11) 鈴木喜久:品質工学概論ノート (1985) p. 41
- 12) 鈴木喜久:「安全性に関する樹木図解析」, 東京都立科学技術大学研究報告, No.3 (1989) pp. 53~60
- 13) 古谷勝美:「自動化と信頼性」, 日本信頼性学会誌, 15 (1993.10) pp. 18~19
- 14) 小山 健:「ワイヤボンダの生産性と故障率」, 日本信頼性

学会誌, 15 (1994.3) p. 85

- 15) Y. Suzuki, S. Miyakawa, S. Mitani, H. Kaiwa, K. Nukada: "Reliability and Productivity of Electro-Mechanical Products", 3rd International Conference R & M (1982.10) pp. 395~401
- 16) 日本信頼性学会編「信頼性の歴史」(1993.11)
- 17) 信頼性管理便覧編集委員会編:「信頼性管理便覧」, (1964) 日刊工業新聞社

〔執筆者紹介〕

鈴木喜久 (すずき よしひさ)

1951年, 東京大学物工卒。同年, 日立製作所入社。1988年, 都立科学技術大学教授。1994年, 東京工芸大学教授。部品の開発研究, 信頼性・安全性の研究に従事。日本信頼性学会誌編集委員長。

第4回 SHM Work Shop

第4回目を迎えた本年のワークショップでは、「高密度化と低コスト化への挑戦」をメインテーマとして、発表テーマ36件、材料から新製品にわたる広い範囲の専門家に参加いただき、それぞれの立場から、高密度化と低コスト化への徹底討論ができるような企画としました。

案内パンフご希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡下さい。

皆様の奮ってのご参加をお待ちします。

- ・日 時 1994年9月8日(木)~9日(金)
- ・場 所 ラフォーレ修善寺
- ・参加費 正会員および賛助会員会社の研究会登録会員:1名 ¥60,000(宿泊・食事込)
非会員:1名 ¥75,000(宿泊・食事、SHM入会金、1年間の会費を含む)
- ・定 員 100名(1社3名以内)
- ・申込締切 7月30日(土) (定員になり次第締切)
- ・問い合わせ先 (社) SHM

〒187 東京都小平市花小金井6-26-25

TEL: 0424-67-7602 FAX: 0424-64-7478