CSPの実装信頼性評価の現状と課題

細野 洋行*, 小菅 克也*, 谷口 芳邦*

Evaluation Methods of CSP Mountability and Reliability

Hiroyuki HOSONO*, Katsuya KOSUGA* and Yoshikuni TANIGUCHI*

*ソニー株式会社生産技術センター実装技術部 (〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35)

*Production & Engineering Department, Production Engineering Center, Sony Corporation (6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001)

1. はじめに

CSPがLSIの小型化実装に用いられるようになったのは、1996年にセットの小型化を目的にソニーがデジタルカムコーダに20個のCSPの実装を導入して以来であり、その後、各セットメーカー側からの要請も強くなり、今やほとんどの国内半導体メーカーがCSPのバリエーションを持つに至っている。しかし、現存するCSP（第一世代CSP）はBGAをシュリンクした急造パッケージの感が強く、もともとのコンセプトであった「チップサイズ」とはずれがある。また、QFPのようにパッケージに関する広範なデータや経験の蓄積がない。さらに、セットメーカー側からの強いCSP化要求に対し、半導体メーカー自身は真のCSP（第二世代CSP）の開発に注力しつつ、第一世代CSPはサブコンによるCSP組み立てというルートが開拓され、従来日本ではまだだったベアチップの流通が始まっている。

図1に従来のフローと新しいフローについて示す。従来ユーザーとメーカーとの接点は実装時に課題となる、

- ・外形品質（リードの曲がり、変形、浮き等）
- ・リフロー耐熱性
- ・静電破壊ランク

などであり、信頼性領域に関しては、半導体メーカー側で評価、保証する体制であった。しかし、チップメーカー、組み

図1. パッケージのフロー

立てメーカー、実装メーカーがそれぞれ独立してパッケージをハンドリングし、実用化していくCSP導入初期段階においては、すべての評価を半導体メーカーに依存するのではなく、三者がお互いに協力するという新たな責任分担体制も構築されつつある。このような状況下では、従来のようにチップで供給した場合は、あとは保証できないといったような半導体メーカーのスタイルや、やみくもにオーバースペックな仕様を要求するだけのユーザではCPSを使いこなしていくことはできない。双方が協力し、新パッケージを育てていくことが大切である。そして、次のステップとして、各社が導入に際して行う様々な評価試験の手法や条件が標準化されてくることが望まれている。これに対しては現在、EIAJにおいて従来からある環境および耐久性試験方法（EIAJ ED-4701）に加え、BGA/CSP/FC実装技術標準化PGにおいて実装状態における信頼性評価も加味した試験方法の確立が推進されている。これが実現すれば半導体メーカーはユーザ別にデータを取り直す必要はなくなり、一方ユーザ側も、すでに他社で取られているデータを参考にすることが可能となる。

2. CSPにおける信頼性評価の特徴

CSPにおいても表1に示したように、3つの階層において従来と同等の信頼性評価が必要である。それらの内容について以下に示す。

1) デバイスレベルの評価（単品レベルでの信頼性）

量産レベルのSiチップを搭載したCSPで評価する。

合格基準は、下記ストレスを負荷した後でも正常にLSIが動作することであり、通常LSIテストにて判定する。

（評価項目）

- ・はんだ付け性
- ・リフロー耐熱性
- ・温度サイクル試験（従来は $-65^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ）
- ・高温動作試験（バイアス有・無／従来パッケージでは 150°C 1000h）
- ・低温動作試験

表1. CSP信頼性の階層

	静的信頼性				動的信頼性		
	温度サイクル	恒温恒湿	高温保存	低温保存	振動	落下衝撃	曲げ
セットレベル	・温度 ・温湿度 (-40 $\leftrightarrow$ 80℃)	・通電 ・無通電 (40℃90%)	・通電 ・無通電 (80℃)	・通電 ・無通電 (-40℃)	・単軸 ・3軸	・単体 ・梱包	・反復
実装レベル	・温度 (-25 $\leftrightarrow$ 125℃) (-35 $\leftrightarrow$ 105℃)	・通電 ・無通電 (85℃85%) ・PCT (115℃85%)	・通電 ・無通電 (125℃)	・通電 ・無通電 (-40℃)	・単軸 ・3軸		・反復 ・最大
デバイスレベル	・温度 (-65 $\leftrightarrow$ 150℃) (-35 $\leftrightarrow$ 105℃)	・通電 ・無通電 (85℃85%) ・PCT (121℃ 2 atm)	・通電 ・無通電 (125℃)	・通電 ・無通電 (-40℃)			

(バイアス有・無／従来パッケージでは-30℃1000h)

・恒温恒湿

(バイアス有・無／従来パッケージでは85℃85%
1000h)

・PCT

(従来パッケージでは121℃飽和96H)

・静電強度試験

(従来パッケージではMIL:100pF1.5k Ω
/EIAJ:200pF0 Ω)

前処理として吸湿リフロー加熱のストレスを負荷する。

例より明らかなように、従来パッケージの評価条件では、有機基材をインタポーザとしているCSPでは素材自身の耐久性からみて従来の基準をクリアすることは困難である。従来パッケージではユーザ側の使用条件などをあまり意識しないで、パッケージ単体で標準化された評価を実施すればよかったが、試験条件を見直す必要が生じている。

2)実装レベル評価

評価項目の中心は「温度サイクル試験」である。従来は実装したものを評価するという考え方はあまりなかった。

しかし、CSPでは基板に取り付けることにより単体よりも外部から受けるストレスが増大するため、単体では異常のない場合でも、実装すると異常が発生する場合があります。評価が必要となっている。しかし、有機基板へ実装するため、パッケージ単体評価のときのような-65℃～150℃での評価では、基板そのものが損傷して評価ができない。われわれは、

・-35℃～105℃

・-25℃～125℃

の温度条件を推奨している。これは通常、発生しないような故障モードが起きることなく一般的に想定される故障の加速試験としてなり得る条件である。単体、実装品とも同一条件下で評価し、故障状況の相違を比較することにより、CSPの構造上の特徴を検討しやすくなる。

また、従来セットレベルで評価されてきた動的な信頼性評価試験（振動、落下衝撃）などをテスト基板に実装した状態で試験したいという要求も高まってきている。これは

いちいち実際の商品に組み上げないと評価できないとなると、新機種の導入時などではきわめて効率が悪いのである。

しかし、実際にはテスト基板レベルと実機レベルでは同じストレスに対し、故障の挙動が異なり、まだ良い方法は確立されていない。

3)セットレベルでの評価

従来から実施されている評価であり、セットとして完成させたものに様々なストレスをかけて評価するものである。

通常の場合、静的ストレスは単体や実装レベルに比べて小さいため、これでCSPが故障することはない。もっぱら動的なストレスであるキー耐久試験や落下衝撃試験で、はんだ接続部の不具合の有無を評価する。携帯電話ではこのストレスに対処するために、CSPに対しアンダーフィルを用いる場合が多い。

3. 実際にCSPを導入する際の評価手法

実際にCSPを量産に導入していく際には、前述の3つの評価を実施していくわけだが、冒頭に述べたように、チップの製造者、パッケージ製造者、実装製造者が異なり、信頼性評価の手順も確立されていない場合はその進め方がポイントとなる。われわれの評価においては、

(1)実装性評価

(1.1) パッケージ評価

(1.1.1) 耐リフロー性

(1.1.2) はんだ付け性

(1.1.3) 外形品質

(1.2) マウンタビリティ評価

(2)信頼性評価

(2.1) デイジーチェーンを用いた評価

(2.1.1) メカニカルストレス評価

(2.1.2) はんだ接続信頼性評価 (TCT)

(2.1.3) パッケージ先行評価 (PCT, THB)

(2.2) 実デバイスを用いた評価

(2.2.1) 単体信頼性評価

図2. CSP導入検討フロー

(2.2.2) 実装レベル信頼性評価 (TCT)

に分類している。これらの評価は常にすべての項目を評価するのではなく、導入するCSPの状態により選択して実施される。図2には導入検討のフローを示す。

4. パッケージの実装性 (実装プロセスとの適合性)

4.1 耐リフロー性 (はんだ耐熱性)

リフローソルダリング時の急激な熱ストレスによるパッケージクラックの発生有無を確認し、吸湿管理の条件を決める。下記に具体的な評価手順を示す。

①試験条件

ベイクによる脱湿後、吸湿+リフローを2回行う。

ベイク→吸湿→リフロー→吸湿→リフロー

ベイク：125℃/12h以上48h未満

吸 湿：パッケージ実力の予想と製造所の吸湿管理能力を考慮し、(表2)より適当な試験条件を選ぶ

リフロー：図3に示すプロファイルで、ピーク温度
A=240±3℃ 200℃超過時間B=30±10[sec]

②試料

量産で用いるパッケージと同等(構造/材料/サイズなど)であること。試料数(n)=45

③装置

恒温槽、恒温恒湿槽、リフロー装置、プロファイル測定装置、金属の網、SAT、SEM、光学顕微鏡

表2. 加湿条件

試験条件	吸湿許容条件
30/85/216	30/85/168
30/85/168	30/85/96
30/85/96	30/85/48
30/85/48	30/85/24
30/85/24	30/85/12
30/60/216	30/60/168
30/60/168	30/60/96
30/60/96	30/60/48
30/60/48	30/60/24
30/60/24	30/60/12

図3. リフロープロファイル

④手順

- 1)恒温槽にてCSPをベイクする。
- 2)恒温恒湿槽にて吸湿させる。
- 3)網に乗せてリフローする(図4)。
- 4)恒温恒湿槽にて吸湿させる。
- 5)網に乗せてリフローする。

図4. リフロー加熱状態

6)SATにて内部に欠陥がないか調査する。

⑤判定

試料全数に対してSATによるパッケージ内部調査を行い、パッケージ各部にクラックがなく、かつ各界面ではく離がなければ、故障なしとする。

⑥解析法

断面観察が一般的である。SAT観察の際、故障箇所がほぼ断定できるので、試料を樹脂埋め後、断面に故障箇所が現れるように切断および研磨し、SEMまたは光学顕微鏡によって観察する。

⑦リフロープロファイルの測定方法

試料と同一のパッケージを用いて、図5に示すプロファイル測定用パッケージを作る。これを図6のように網にのせてリフロー装置に投入し、プロファイルを測定する。このときに使う網は試験で使うものと材質/構造/サイズが同じであること。

図5. プロファイル測定用CSP

図6. プロファイル測定状態

⑧故障事例

耐リフロー性試験でみられる故障の実例を図7, 8に示す。

4.2 はんだ付け性

実際のリフローはんだ付けプロセスにより、正常なはんだ付け接合が可能であることを確認する。具体的な不具合の例として、

- ・ はんだボール落ち
- ・ はんだボールぬれ不良
- ・ 金めっきぬれ不良
- ・ インタポーザ反りによる接続未達成

などがあげられる。最近、話題になるのが金めっきに関連する密着不良と呼ばれるもので、原因の同定が困難な点が特徴である。下記に具体的な評価手法を示す。

①サンプルの前処理条件

投入前ベーク条件は125℃24h, 投入前加湿条件は標準30℃85%R.H.48h。ただし加湿48hに耐えられないパッケージに関しては、加湿条件を適宜緩和する。

②試料

デジチューンTEG-B。試料数(n)=32

③装置

恒温槽, 恒温恒湿槽, CSPマウンタ, ソルダペースト印刷機, リフロー装置, 抵抗計, 軟X線検査装置, SEM

正常 故障
図8. テープとダイボンダ剤間のはく離
(TI208pinのSAT写真, OK品とNG品)

図7. モールド樹脂のクラック
(富士通MCPのSAT写真と光学顕微鏡写真)

④評価手順

サンプル作製→導通チェック→不良解析

⑤解析法

軟X線検査：PWB実装後サンプルを透過検査。はんだ接合部形状、ボイド有無を調べる。

SEM解析：PWB実装後サンプルを樹脂封止した後、はんだ接合部の断面観察を行う。

サンプルの外周・内周各1列に関して、全ボールの断面をチェックする。

⑥不良モード実例を図9, 10, 11, 12に示す。

4.3 外形品質

CSPの外形寸法の精度は優れたマウンタビリティを得るために重要な評価項目となる。経験的に以下の項目を評価し、所定の公差に入ることが確認できれば問題にはなりにくいようである。

	0.5mmピッチ	0.8mmピッチ
・外形寸法	±100μm	±100μm
・コプラナリティ	±80μm	±100μm
・ボール径	±50μm	±50μm
・厚み	±100μm	±100μm
・外形中心とボール 中心のずれ	±50μm	±80μm

ただし、上記はCSPの外形を基準に実装する装置を前提としており、ボール認識型実装機の場合はもう少し中心ずれ公差に余裕があるが、実機を用いた確認が必要である。

4.4 マウンタビリティ評価

CSPに対して、実装性評価を行い、実際の自動装着機の確認をすることを目的に実施する。実装の各種条件ははんだ付け性試験に準ずる。

①正常吸着率の算出

マシンが部品を正常に吸着する割合

$$(A) \text{ 正常吸着率 } (\%) = \frac{\text{吸着動作回数} - [\text{なし・立ちetc}]}{\text{吸着動作回数}} \times 100$$

(条件) ・テーピング部品での、中抜け部品はカウントしない。

・オートリカバリなしのオート動作にてデータを取る。

・n=500個以上とし、参考値の最小数はn=40個

基板またはソルダペーストから出たガス、またははんだボールに最初から含まれていたガスが、リフロー時に凝集してボイドとなる不良。

図9. はんだボール内ボイド

はんだボールが基板側のはんだに吸い寄せられ、オープンとなる不良。

図10. はんだボール落ち

はんだボールのぬれ性が悪く、PWB側のはんだと相互に融け合わず、接合強度が得られない不良。

図11. ぬれ不良

部品反り等の原因により、はんだボールとPWB側のはんだが接触せず、オープンとなる不良。

図12. ぬれ不良

とする。

②正常装着率の算出

正常に吸着した部品を正常に装着する割合

$$(B) \text{ 正常装着率 (\%)} \\ = \frac{(A) \text{ の分子} - [\text{不良数}]}{(A) \text{ の分子}} \times 100$$

(条件) ・不良をカウントする。

- ・オートリカバリーなしのオート動作にてデータを取る。
- ・n=500個以上とし、参考値の最小数はn=40個とする

③総合装着率の算出と評価

$$\text{総合装着率} = A \times B$$

(条件) ・総合装着率が99.9%以上であればOKとする。

- ・総合装着率が99.9%未満であればNGとする。

5. パッケージの実装信頼性 (実装レベルでの信頼性)

パッケージは必ず基板に実装されてから、市場に出荷される。したがって最終的には実装状態で評価しておく必要がある。はんだボールタイプのパッケージが基板にはんだ付けされた場合、はんだ接続部にクラックが入り、断線するような故障はパッケージ単体評価では絶対に出現しないものである。しかも対策としては、単にパッケージの改善だけでなく、基板側のランド形状やはんだ量の変更によっても信頼性は向上する。したがって、しっかりと状況を把握した上でメーカ、ユーザ双方の同時改善が必要である。現状においてはCSPは新規デバイスの導入と同時進行で新パッケージが導入されてくる場合が多い。そのため、評価用のデジチェーンTEGを用いた評価用パッケージを製作し、量産導入に先行して評価・確認しておくのが好ましい。

以下に具体的な評価手法について示す。

5.1 メカニカルストレス評価

はんだ接合部の機械的なストレスによる、はんだ接合部の耐性を評価する。商品として完成した後、セットとして要求される耐落下衝撃、耐振動、曲げ試験 (キー耐久) といったセットレベルでの信頼性を基板に実装した状態で予測評価するものと、曲げ、ねじれといったセット組み立て段階、すなわちアセンブルレベルでのストレスに対する信頼性を同じく基板実装状態で評価していこうとするものである。

しかし、これらの評価は往々にして実際のセットにおける故障や組み立て工程で発生する不良を上手に再現できず、評価方法そのものが暗中模索の段階である。

①評価パッケージ

デジチェーンTEG-A 試料数(n)=20個

(電気的な接続構造はDeviceと同等であること)

TEG-Aは用語解説参照。

②試験方法

はんだ材料、実装設備は量産条件と同等とし、セットの使用環境により適切な評価項目を決定する。

(参考) ・落下衝撃試験・振動試験・曲げ試験常温下での導通測定にて初期抵抗値の100%上昇で故障と判定する。

③解析

常温下でテストによる故障電極の特定を行い、断面研磨後、顕微鏡または電子顕微鏡 (SEM) による、故障モード解析を行う。

5.2 はんだ接続信頼性評価 (TCT)

温度サイクル試験により、パッケージと基板との熱膨張のミスマッチにより発生する、応力によるはんだ接続部の断線を評価する。

①試料パッケージ

評価の効率と精度を上げるため、基板とチップとを往復するデジチェーン回路を実装状態で実現できる、TEG-B CSPを、試料数(n)=32個 (電気的な接続構造はマザー基板とインタポーザ間でチェーン回路が形成されること) 用意する。もちろん、TEGチップのチップサイズが評価するパッケージに搭載可能な最大チップサイズにできるだけ近い方が良い。

②試験方法

まずパッケージの前処理プロセスとしては、

- ・開封→ベーク：パッケージの除湿

- ・加湿：パッケージ加湿を行う。

例：30℃85%96h

- ・実装：リフローはんだ付け

- ・検査：正しく実装されているか、確認

- ・加湿：パッケージの再加湿を行う。同上

- ・リフロー加熱

- ・検査：パッケージクラック他による断線の有無を確認

を行う。これは両面リフロー基板の先行マウント面にCSPが実装された場合に負荷されるストレスを想定したものである。はんだ材料、実装設備は量産条件と同等とし、テスト基板に実装する。その後、環境試験に投入し、微小抵抗連続測定システムによりチェーン回路の電気抵抗を連続測定する。

③環境試験装置および条件

冷熱衝撃試験器

槽条件：低温 (-25℃ 9 min) ⇔ 常温 (1 min)

⇔ 高温 (125℃ 9 min) 72cycle/Day

④判定

微小抵抗測定システムによる試験環境下での連続測定で、初期抵抗値の100%上昇を故障と判定する。

図13. はんだ接合部の熱疲労故障

⑤解析手法

メカニカルストレス評価の場合と同じ

⑥故障事例

はんだ接合部の熱疲労故障箇所には、CSP側からの故障（図13参照）の他、基板側からの故障／両側からの故障と様々なケースがある。

5.3 プレッシャクッカー試験

通常、デバイスの単体信頼性評価において評価されており、不要とされる場合もあるが、デバイスの開発進捗等により、実デバイスを用いたパッケージでの評価ができない状況で、パッケージの信頼性のみを先行して評価したい場合などに、デイジーチェーンTEG-Aを用いて評価する。

目的は、短時間に樹脂バルクまたは界面より吸湿した場合の不純イオンによるリーク不良／パッシベーションのピンホール／Al腐食を評価するための試験である。ただしデイジーチェーンによるパッケージ先行評価では、主にAl腐食による導電性の劣化を評価する。

①試料パッケージ

デイジーチェーンTEG-A。これは外部と電気的な接続は、TEGチップを介して形成されており、マザー基板、インタポーザ、チップでチェーン回路が結ばれている。内蔵されるTEGチップは、実デバイスと同等の保護膜およびボンディングパッド構造を有していることが必須条件である。

試料数(n)=20pcs

②試験方法

温度サイクル試験と同じ手順でサンプルを作成し、試験槽に入れる。1回/100時間に常温下での抵抗値測定を行う。

③環境試験装置および条件

不飽和PCT装置槽条件：110℃ 85%RH

④判定

初期抵抗値の10%上昇で故障と判定する。

⑤解析手法

- ・ 常温下でテストによる故障電極の特定
- ・ X線顕微鏡によるパッケージ内部観察
- ・ 超音波探傷によるパッケージ内部はく離観察
- ・ 故障断面解析

5.4 高温高湿バイアス試験（THB）

パッケージと基板のはんだ付け部で発生するマイグレーションといった実装プロセス関連の不良と、実装することにより、単体より吸湿が激しくなるようなパッケージの内部のマイグレーションや腐食を評価する。プレッシャクッカー試験同様、本来実デバイスの入ったパッケージで評価しておくべきであるが、入手できない場合、デイジーチェーンによる先行評価を実施する。この場合、主にインタポーザにおける絶縁抵抗劣化、および耐マイグレーション性を確認する。また、実装後に試験することにより、インタポーザとマザー基板に挟まれた領域での、はんだ接合部間の絶縁抵抗劣化、および耐マイグレーション性を確認できる。

①試料パッケージ

プレッシャクッカー試験と同じデイジーチェーンTEG-Aを利用する。インタポーザ内の配線設計は、パッケージの設計基準で定められている最小パターン間隙を実現する部分が複数箇所（多いほど良い）存在していること。多層の場合には、各層においてこのような設計がなされているのが望ましい。

試料数(n)=20pcs

②試験方法

温度サイクル試験と同じ手順でサンプルを作成し、試験槽に入れる。

③環境試験装置および条件

恒温恒湿槽 槽条件：85℃ 85%RH 5V印加

④判定

イオンマイグレーション連続測定システムを用い、絶縁抵抗値において $5 \times 10^{-5} \Omega$ 以下を故障の目安とする（試料の初期絶縁抵抗値により変動する）。

⑤解析手法

- ・ 常温下でテストによる故障電極の特定
- ・ 故障断面解析
- ・ 不純物イオンの同定

6. 実デバイスを用いた評価

6.1 単体信頼性評価

従来のパッケージ同様、CSP供給メーカーの社内認定規格を満たしていることを確認する。

6.2 実装レベル信頼性評価

基本的には、5項で述べてきたパッケージの実装信頼性試験を実際のデバイスの搭載されたCSPで実施する。試験は半導体メーカー主体となるので評価方法はユーザとメーカーで整合性をとっておく必要がある。内容的にはヒートサイクル試験を実施すればよいと考えられている。温度サイクル環境下では、CSPとマザー基板との熱膨張率のミスマッチにより、パッケージ内の各部、すなわちLSIチップ自体にも繰り返し応力が加わっていると考えられるので、これによる半導体素子の機能劣化がないことを確認する。また、

はんだ接合部寿命の確認にもなる。パッケージ先行評価との相違点は判定方法である。実際のデバイスでは、温度サイクルストレスをかける前（初期）、および規定のサイクル数経過時にLSIテストによるファンクションテストを実施する。テスト項目は、単体信頼性試験に準ずる。ファンクションテスト実施のラップは、0、250、500、750、1000cyc経過時等とする。

7. まとめ

CSPにおける実装評価、信頼性評価の概要について述べてきたが、まとめると信頼性評価には、

- 1) セットレベルの信頼性
- 2) 実装レベルの信頼性
- 3) デバイスレベルの信頼性

の3階層が存在している。さらに「実装レベルの評価」に関して分類すると、

- 1) パッケージの実装性評価
- 2) パッケージの実装信頼性評価

に分類される点が大きな特徴である。前者の実装性は従来のSMDの実装評価と同じ概念である。後者の実装信頼性は、デバイス（CSP）が実装されることにより、単体状態とは異なる新しい故障モードが発生し、単体信頼性評価では予測できないという事実に立脚している。通常はこのようなモードはデバイスが完成してから、実装して、セットレベルの信頼性評価で発見される。しかし、開発段階のパッケージを導入していくことの多いCSPでは、セット設計のスケジュールとパッケージ開発のスケジュールが同期しており、セットレベルの信頼性評価で確認していたら手遅れになってしまう。そこで、パッケージの先行評価が今まで以上に重要となる。最近のCSPの拡大の中で最も留意しなくてはいけない点がまさにここにある。もともとCSPは小型化ではあるが、実装は楽にできることが特徴である。このことだけに目がいくと開発途上のパッケージの信頼性モードでの不良を見逃してしまう。CSPを新規に導入する際にはこのような状況をよく理解し、自分たちのインフラやプロセスに準じた実装レベルでの評価を行い、判断していく必要がある。そして最終的には様々な評価法が共有、標準化されて、相互に信頼性データの交換が可能な状況を実現していかなければならない。この点は業界団体における標準化活動に大いに期待していきたい。

(1998.7.1-受理 1998.7.27-再受理)

用語解説

デージーチェーンTEG：マザーボードとパッケージサンプルとを、実装時の接続部分を経由して往復する閉回路を形成

することができるテスト用デバイスのこと。デージーチェーンサンプルの中には、デージーとしての結線をLSIチップの中で行うタイプ（TEG-A）と、インタポーザ上の配線で閉回路を形成するタイプ（TEG-B）とがある。

TEG-A チップ結線しているデージーチェーン（イメージ図）

TEG-B インタポーザで結線しているデージーチェーン（イメージ図）

SAT : Scanning Acoustic Tomograph

超音波を試料に照射し、その反射波の強度を解析することで試料内部の空孔やはく離の状況を観察する装置。

不飽和PCT：不飽和型加圧試験装置。密閉型容器に試料を静置し、容器内の圧力、温度、湿度を電子制御にて一定に設定し、試料に加速的に加湿試験を実施する装置。

細野 洋行（ほその ひろゆき）

昭和47年生まれ。平成5年、群馬工業高等専門学校卒業。現在、ソニー株式会社生産技術センター実装技術部において、実装技術開発に従事。

小菅 克也（こすが かつや）

昭和36年生まれ。昭和61年、大阪大学理学部物理学科卒業。現在、ソニー株式会社生産技術センター実装技術部において、実装技術開発、製品導入、最近では主にCSPに従事。

谷口 芳邦（たにぐち よしくに）

昭和33年生まれ。昭和56年、大阪大学工学部応用化学科卒業。昭和58年、同修士課程修了。現在、ソニー株式会社生産技術センター実装技術部において、高密度実装技術開発に従事。