レーザ技術による高密度BGA基板

佐藤 文孝*

High Density BGA Substrates Fabricated by Laser Technologies

Fumitaka SATO*

*富士機工電子株式会社技術本部開発技術部 (〒590-0814 大阪府堺市石津町3-14-54)

*Corporate Technical Center, Fuji Machinery Mfg. & Electronics Co., Ltd. (3-14-54 Ishizu-cho, Sakai-shi, Osaka 590-0814)

1. はじめに

レーザは古くから金属の切断加工などに用いられてきたが、最近ではプリント配線板への応用が進み、TAB工法によるテープ基板やビルドアップ多層配線板の用途にガルバノミラー方式による高エネルギーの炭酸ガスレーザ加工機が多く用いられるようになってきた。図1はビア径100 μ mの加工例である。

われわれは、このレーザ技術をビルドアップ多層配線板のみならず、テープなどの基板材料に応用したCSP、T-BGAの開発を行った。

この高エネルギーで、短パルスの炭酸ガスレーザ加工機は、品質、コスト面で非常に有効な手段であり、ポリイミドフィルム、エポキシ樹脂、アラミド繊維などの有機基板材料に、銅箔を底面とする非貫通孔を形成することが容易に可能である。

レーザを用いたプリント配線板の加工としては、1990年代初頭よりエキシマレーザが用いられてきた¹⁾²⁾。この加工により非常に精細なビア加工ができ、高密度・高信頼性のプリント配線板の生産が可能となった³⁾。しかし、エキシマレーザは高コストなどの問題から、プリント配線板業界では普及するには至らなかった。

最近、各社で開発された高エネルギーで短パルスの炭酸ガスレーザ加工機は、エキシマレーザの問題を解決し、低コスト、高品質および高速加工を可能にした⁴⁾。

図1. レーザ技術を用いたビルドアップ配線板

2. TAB工法テープBGA

TABテープ工法でのBGAは、高密度実装技術を容易に実現できる工法として脚光をあびてきた。

この工法はreel-to-reelで作製が可能であり、レーザ加工機によるビア加工から電解Ni-Auめっきおよび検査まで連続自動加工により製造される。また回路密度もライン/スペース25 μ m/25 μ mのファインラインを容易に形成できる。

次に通常のTAB工法およびレーザ工法によるテープBGAの製造方法を説明する。

2.1 通常TAB工法

ポリイミド上に接着剤を塗布したベース材料を、専用金型で開口してはんだボール実装部を形成する。

ついで銅箔をラミネートして片面銅張り材料を作製し、回路を加工し、ソルダレジストを塗布後に電解Ni-Auめっきまたは無電解Ni-Auめっきを施す(図2-a)。

この工法の問題点は、専用金型作製に2週間から4週間の期間が必要なことであり、開発時間を競う昨今では非常

図2-a. 一般的なTAB製造工程

図2-b. レーザを用いたTAB製造工程

に大きなロスとなる。

2.2 レーザTAB工法

レーザ工法に使用される材料には、接着剤層を持たない2層ポリイミドテープが用いられる。

通常TAB工法との大きな違いは、図2-bのようにはんだボール実装用の開口部をレーザ加工機によりreel-to-reelで連続加工することである。このレーザ加工機はプログラム設定により、任意の場所に0.06mmから0.63mmの径で加工できる。図3、図4のようにレーザ加工された開口部は非常になめらかなテーパのあるサイドウォール形状を有している。

開口加工された片面銅張り材料は回路を加工し、ソルダレジストを塗布し、電解Ni-Auめっきまたは無電解Ni-Auを施す。

加工精度を見るため、コンタクトマスク法とガルバノミラー方式マスクイメージ法で穴あけを行った。

コンタクトマスク法では直径0.63mm、ダイレクト法では直径0.3mmの穴があけられた。後者では真円からややずれて形成されたが、真円度は1.037であった。表1に示すようにピッチと径はソルダレジストで形成されるPBGAの

図3. 3層材を径0.25mmレーザ加工

図4. 2層材を径0.2mmレーザ加工

表1. 開口径とピッチ精度

工法	径 (mm)	S.D. (mm)	ピッチ (mm)	S.D. (mm)
コンタクト マスク法	0.648	0.0058	1.268	0.0095
マスク イメージ法	0.336	0.0037	0.997	0.0047
ソルダ マスク法	0.614	0.0056	1.269	0.0037

ボールランドと同等な精度を有していた。

レーザ加工法は多品種少量、初期確認用としても短納期に対応することが可能となる。

また、このレーザ加工を行ったBGAはJEDECレベル1-2を十分クリアできる信頼性があり、今後レーザ装置のさらなる改良による高速、低コスト化が可能になれば、テープBGAの最も有効な手段となることが予測される。

3. テープBGAの実装

テープBGAの実装のため、数種のモールドディング樹脂を用いてパッケージの反りと信頼性を検討した。チップは352リード、35mm×35mmのテープ上に実装された。基板表面とモールドディング樹脂の界面密着性を向上させるため、プラズマ加工または紫外線加工を行い、未処理品と比較した。反りは使用した樹脂により影響されるが、ピール強度は使用した樹脂と表面処理により影響された(表2)。

またこれらのサンプルの耐湿試験を行った。中にはピール強度の低いものもあったが、すべてのサンプルが従来のPBGAより高い耐湿性を示した。PBGAはJEDECレベル3の耐湿性をもつが、テープBGAはレベル2以上の耐湿性を示した(表3)。テープBGAには水分の導入経路であるスルーホールがないために、耐湿性が高いと考えられる。245℃のリフローソルダリングを与えた後、パッケージの平滑性を測定した(表4)。反りはJEDEC上限の150μm以下であることが確認された。

テープBGAはメモリやDSPなどのチップ実装に用いられ、携帯電話やコンピュータなどへ実装されている。今後もローエンドからハイエンド分野での多くの利用が期待される。

表2. 各種BGAの反りとピール強度

モールド樹脂	処理	反り (%)	ピール強度 (kgf/cm)
A社	未処理	0.28	1.5-1.8
	プラズマ	0.32	1.6-2.2
	紫外線	0.10	1.8-2.2
B社	未処理	0.04	0.5-0.9
	プラズマ	0.04	1.2-1.8
	紫外線	0.07	1.3-1.9

表3. プリコンディション後の超音波はく離確認

Pre-Con.	85℃/85%168 h I.R 3X	85℃/60%168 h I.R 3X	30℃/60%192 h I.R 3X
レーザ加工 TAB	1/10	0/10	0/10
PBGA	—	3/10	0/10

表4. リフローソルダリング前後の反り

処理	RS前 (%)	RS後 (%)
A-未処理	0.25	0.28
B-未処理	0.03	0.00

4. レーザ技術を用いたフリップチップBGA

フリップチップ実装は、今後の実装手法として注目を集めている。この方式では、基板側のフリップチップ実装パッドをいかに精度よく開口するかが課題となる。

通常の工法では感光性の液状ソルダレジストを塗布、露光、現像して必要部を開口する。しかしながら、この工法ではパターンの位置精度 ($\pm 20\mu\text{m}$)、液状ソルダレジストの露光位置精度 ($\pm 20\mu\text{m}$)、およびフォトツール精度が相乗し、開口位置精度は $\pm 50\mu\text{m}$ が限界といわれている。

そこでこの位置精度の問題を解決するために、フリップチップ実装パッド開口をレーザ加工機で行う手法の検討が行われている。この方法はフリップチップ実装パッド部近辺のアライメントマークを位置合わせとして用い、回路上に塗布されたソルダレジストをガルバノミラー方式炭酸ガスレーザ加工機で開口するものである。

この方法ではパターンの位置精度に影響されることなく、レーザ加工機の位置精度 ($\pm 20\mu\text{m}$) で開口することが可能である。

図5は、レーザ加工後の実装パッドにNi-Auめっきを施した加工例である。

他の方法としては、フリップチップ実装パッド部の開口をベースポリイミドにて代用する工法がある。これは図6のように回路とボールランドの開口を同一面にとり、パッド部をレーザ加工機で開口する。次いでめっきなどにより導体を開口部に析出させ、フリップチップ実装パッド部を形成する。

この図6は、ベースポリイミド40 μm 厚に底部100 μm の直径で導体を析出させた加工例である。

図5. レーザによるソルダレジスト開口

図6. ベースポリイミドをレーザ開口後にめっき析出

図7. レーザ加工されたフリップチップBGA

図8. ソルダレジストで規定されないボールパッド

この開口径、析出厚、ベース厚は任意に変えることが可能である。しかしながら、析出装置の方式、析出速度の管理など改善すべき問題点もある。

またレーザを用いた他の概念も提案されている。図7は両面板がコンフォーマルマスク法を用いてレーザ加工され、片面のみに銅めっきが施される。両面が回路加工され、回路とボールパッドを得る。ボールパッドはフリップチップ用のパンプパッドに最短距離で結合される。

この構造は貫通ビアを持たない構造であり、耐湿性の向上にも効果がある⁵⁾。

めっきされた面をボールパッドとして使用するとき、他方の銅箔は当初の厚みを維持しており、ファインパターンが容易に形成される。ボールパッドはビアのために凹みを中央にもつ (図8-a)。めっき面が回路として用いられるとき、ボールランド部は平滑である (図8-b)。いずれの場合もボールランドへ接続される回路がなく、NSMD(Non Solder Mask Defined)のボールパッドとして用いることができる。

5. キャビティダウンBGA

キャビティダウンBGAには各種の構造が提案されている^{6)~8)}。テープを用いた工法としては、図9のようなヒートスラグに片面配線テープが貼りつけられた形状が多く提案されている。

しかしながら、この片面配線のみではシグナル回路のみとなり、グランド、電源用の回路を作成することがむずかしく高速信号の入出力が困難となっている。そこで両面配

図9. キャビティダウンBGA

図10. レーザを用いた50μmビアのめっき析出

線テープの開発が各社で行われている。

レーザを用いれば直径50μm程度のビアは容易に作成可能であり、めっきなどにより導体を開口部に析出させ、ビア内を充てんして表裏の接続を行う工法の検討が開始されている。ビア内を完全に埋めることにより、信頼性、導通抵抗の改善が図られ、安定した両面配線テープが得られる。

図10にはビア直径100μm、基材厚み50μmへの加工例を示す。表層には回路が形成されており、裏面の銅箔より通電されためっきは表層導体にまで析出している。

また、今後のテープBGAとして、ビルドアップ工法を用いた多層化の開発が進められている。回路加工されたテープにビルドアップ絶縁層をreel-to-reelで連続ラミネートを行い多層化する、次いでレーザ加工機を用いて必要なビアを開口後、めっきにより導通し、多層のテープBGAを作製する。多層化を行うことにより、グランド層、電源層を完全に分離することが可能となる。また他の工法としては、ヒートスラグに直接ビルドアップ工法により、回路加工を行う方法もある。この工法を用いればテープをヒートスラグに貼りつける接着剤層が不要となり、信頼性、放熱性も向上する。工法の改良も必要ではあるが、ビルドアップ工法を用いたテープBGAは今後の製品として開発が継続されると考えられる。

以上述べたように、BGAの回路密度、ボールピッチは各種工法により、さらにファイン化する傾向にある。西暦2000年以降ますますパッケージサイズは小さくなり、Array Pitchも0.3mmから0.2mmとの予測もある(表5)⁹⁾。今後は、高密度実装パッケージの変遷に伴い、レーザ技術を用いたBGAおよびその実装基板としてのビルドアップ配線板が、小型軽量、高機能化を担う工法として期待されている。

6. おわりに

われわれは、プリント配線板、TABテープにレーザを用いた各種BGAの開発を行っている。レーザの技術は日々技術改善がなされている状況であり、今後ますます小径化、高速化が進み、レーザを用いたreel-to-reel工法での両面、さらに多層テープでの連続製造が可能になってくる。

ワイヤボンダ法では実現できなかった実装工程での連続

表5. 欧州モービルシステムにおけるBGA/CSP

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Min.パッケージサイズ (mm)	10	10	9	8	8	7	6
BGAアレイピッチ (mm)	1-1.27	0.75-1.27	0.75-1.27	0.5-1.27	0.5-1.27	0.5-1.27	0.5-1.27
CSPアレイピッチ (mm)	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
Max.パッケージリードカウント	500	600	800	800	900	900	1,000
パッケージ高 (mm)	1.0-3.0	1.0-3.0	1.0-2.0	0.5-2.0	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5

Source : Techsearch international, Inc.

実装は、一括実装が可能なフリップチップ実装への移行が始まっており、今後はチップ実装工程もreel-to-reelでの採用が開始されると考えられる。(1998.7.3-受理 1998.8.19-再受理)

文 献

- 1) F.Bachmann : "Excimer Laser Drill for Multilayer Printed Circuit Boards", MRS Bulletin, Dec.1989, pp.49-53
- 2) T.F.Redmond, J.R.Lankard, J.G.Balz, G.R.proto and T.A.Wassick : "The Application of Laser Process Technology to Thin Film Packaging", Proc.42nd ECTC, pp.763-769 (1992)
- 3) T.Hirakawa, C.Kato : "The Application of Excimer Laser to Fine Feature Interconnections", Proc.IMEC1992, pp.56-59 (1992)
- 4) J.M.Morrison, T.G.Tessier and B.Gu : "A Large Format Modified TEA CO₂ Laser Based Process for Cost Effective Small Via Generation", Proc.MCM '94, pp.369-377 (1994)
- 5) R.C.Marrs, T.Hirakawa : "Ball Grid Array with Via Interconnection", USP 5,355, 283 (OCT.11 1994)
- 6) R.C.Marrs, R.Molnar : "Ball Grid Array Integrated Circuit Package with Thermal Conductor", USP 5,583, 378 (Dec.10, 1996)
- 7) M.Kamezos : "TAB Grid Array", USP 5,397, 921 (Mar.14, 1995)
- 8) T.J.Massingill : "Thin Cavity Down Ball Grid Array Package Based on Wirebond Technology", USP 5,420, 460 (May.30, 1995)
- 9) First Area Array Packaging Seminar Worldwide Technology and Market Trends Hsinchu, Taiwan June 9, 1998

佐藤 文孝 (さとう ふみたか)

昭和34年生まれ。昭和58年、近畿大学理工学部応用化学科卒業。現在、富士機工電子株式会社技術本部開発技術部において、BGA、CSP、ビルドアップ多層配線板の開発に従事。