機械の運動と制御に関する専門委員会 情報通信機器の運動と制御*

保坂 寛**

Dynamics and Control of Information and Communication Systems /
Hiroshi HOSAKA

Key words: information and communication systems, mechatronics, dynamics, control, microdynamics, micromachine

1. はじめに

機械の運動と制御に関する研究専門委員会（委員長：東京大学（現関西大学）・高野政晴教授（79～97年3月），東京大学・板生清教授（97年4月～））は，メカトロニクス機器における動力学問題の解明とその設計への応用を目的としている。2か月に1回ずつ研究会を開催し，毎回基礎と応用の2件の研究発表を行っている。また研究会のテーマをもとに，2～3年に1回，精密位置決め講習会を開催している。本専門委員会は，ロボットと情報通信機器を主な対象とし，最近はこれら機器のマイクロ領域での挙動（マイクロモーション，マイクロダイナミクス）にも重点を置いている。本稿では，情報通信機器における動力学の課題とマイクロ化技術について解説する。

2. 情報通信システムのメカトロニクス

情報通信システムは操作対象が情報であるから，究極的には電子技術と光技術によって実現でき，メカは必要とされない。しかし情報通信機器では，空間的運動を導入することによって著しく構造を単純化でき，かつ高速性が極度に要求されない場合があり，そこではメカの導入が最適な設計解となり得る。例えば図1のようにLSIと磁気ディスク¹⁾を比較すると，前者は1ビットごとに(a)のようなトランジスタ，キャパシタ，配線が必要であるが，後者で

は容量によらず，2つのアクチュエータ（ディスクスピンドルとヘッドアクセス）で十分である。媒体は磁性体を塗布（スパッタ）するだけでよい。

他の例は，図2の配線切替えシステムにも見られる²⁾。交換機の外部端子やオフィスのフロア配線では，多数の入出力端子間で任意の接続（クロスコネクト）を行う必要がある。その切替え頻度は，例えば1年に1回程度と低い。これを(a)の半導体素子で実現すると，例えば入出力が300ずつの場合，単純計算で9万個のスイッチが必要となる。各スイッチには制御配線も必要で，常時電流を流さねばならない。一方，(b)のように2枚のプリント板に縦横の配線を印刷し，適当な運動機構（ロボット）で両者の交点（差点穴）に接続ピンを刺してショートしてもクロスコネクトが行える。アクティブな素子はロボットだけであり，切替え時以外は電力消費もない。将来，半導体スイッチの価格が大幅に下がり，さらに電流容量やオン抵抗が導体接点並みになれば固体化される可能性があるが，当分はメカトロニクスの優位が続く。情報通信システムにおいて，メカ技術は過渡期の技術であるが，社会が新しいシステムを要求する度に新たな過渡領域が発生し，適用対象を変えながらもメカ技術の必要性は継続すると考えられる。

以上のようなメカトロニクス機器が，情報通信システムのどのような場面で使用されているかを表1に示す。入力，出力，記憶，通信およびそれらの建設・保守，製造と，メカトロニクスはあらゆる分野で活躍している。各装置の構造については，例えば文献1)～5)に詳しい。

3. 情報通信機器の動力学

情報通信機器を変換器として見ると，CPUから送られた時間領域の情報（ビット列）を，空間領域の情報に変換するデバイスとして定義できる¹⁵⁾。空間情報は，磁気

* 原稿受付 平成9年2月27日
** 正会員 日本電信電話(株)（現，東京大学大学院工学研究科；東京都文京区本郷7-3-1）
1981年東京大学大学院修士課程修了。同年NTT入社。1988年MIT客員研究員。ファイル記憶装置，通信用マイクロマシン，トンネルロボット用センシングシステムの研究開発に従事。工学博士。1997年4月より東京大学助教授

図1 LSI と磁気ディスク

図2 配線切替えシステム

表1 情報通信システムのマカトロニクス

機能	機器名
入力	スキャナ, キーボード, ジャイロ, 加速度計
出力	プリンタ
記憶	磁気ディスク, 光ディスク
通信	リレー, 配線切替えシステム, 衛星 (姿勢制御)
建設・保守	ケーブル敷設トンネルロボット, 地下管路検査ロボット, タンク用超音波センサ
製造	ステッパ, 電子部品実装機, 光コネクタ組立装置

ディスクでは媒体上の磁化パターンに, プリンタでは紙上の印刷パターンになる。したがって, 機器の性能は空間的, 時間的分解能によって評価される。前者の尺度は位置決め精度, 後者は位置決め時間である。各種情報通信機器における位置決め精度と時間をプロットしたものを図3に示す³⁾。一般に, 精度が高いものほど低速である。

情報通信機器における位置決め系は, 最も単純に表現すると図4(a)のような1自由度系となる¹⁵⁾。磁気媒体, プリンタ用紙等の記録媒体に対して, 磁気ヘッドや印字ヘッドが追従する。位置決めには, 磁気ディスクでは浮動スライダの空気膜, 光ディスクではアクチュエータとセンサからなるサーボ系が用いられるが, これらはばね K とダンパ C に帰着される。ばね k は, 例えば磁気ディスクにお

図3 情報通信機器の位置決め精度と時間³⁾

ける支持ばねであり, $k \ll K$ である。位置決め性能は3つのパターンに分類される。(a) 記録媒体がステップ上に移動した場合のヘッドの追従特性 (磁気ヘッドのアクセス等), (b) 記録媒体が正弦波状に振動した場合のヘッドの追従偏差 (ディスクの偏心に対する追従等), (c) ヘッドに正弦波外力が加わったときの偏差 (外乱振動) であり, それぞれ図4(b)~(d)のようになる。これらは制御理論の基本的, 典型的な例題であり, 情報機器が制御のスタンダードなテーマとなるゆえんである。(b), (c) では質量が

(a) 力学モデル

(b) 目標位置 r のステップ振動 r_0 に対する追従特性

$$F = A \sin(2\pi ft), \quad e = x - r = E \sin(2\pi ft - \theta)$$

(c) 目標位置の正弦波振動に対する偏差振幅

$$F = B \sin(2\pi ft), \quad e = x = E \sin(2\pi ft - \theta)$$

(d) 正弦波外力による偏差振幅

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K+k}{M}}, \quad f_2 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{M}}, \quad T_1 = \frac{1}{f_1}, \quad \zeta = \frac{C}{2\sqrt{M(K+k)}}, \quad e: \text{偏差}, \quad \frac{k}{K} = \frac{1}{1000}$$

図4 位置決め機構の力学モデルと追従・偏差特性¹⁾⁵⁾

小さいほど追従性がよく、(d)でも外乱が慣性力で与えられるとすれば、質量が小さいほど偏差が小さい。すなわち、負荷である情報に重さがないため、機構系は軽量化するほど高性能化する。実際の情報通信機器では、摩擦、慣性率の変化、高次モードの影響等があり、これらを補償する制御法として、外乱オブザーバ、 H_∞ 制御、ニューラルネット、ファジィ等が研究されている。各制御技術については文献1)に詳しい。

さらに運動体が薄膜状の場合、周囲空気流の影響が大きくなる。その一つにフロッピーディスクの不安定振動がある⁶⁾。高速型の装置では、図5(a)のように媒体を剛体板との間の空気膜で支持して、回転を安定化している。しかし回転数が大きくなると空気膜が自励振動を引き起こし、軸受におけるオイルホイップと類似の現象が発生する。図5(b)に、ディスクに固定した座標系(回転座標系)で示した円周方向の断面図を示す。ディスクと床の間の空気膜特性はレイノルズ方程式で与えられ、最終的にディスク回転数 Ω の1/2の速度で移動する粘性ダンパとなる。またディスクの固有振動は前進波と後進波に分解され、図5(b)では後者を示している。ディスクの固有振動数を ω 、

節直径の数を n とすれば、波動の位相速度は ω/n である。まず、回転数が低く位相速度がダンパ速度より大きいとき、ダンパの力はディスクが下方に変形する部分では上向きに、上方に変形する部分では下向きに働く。すなわちディスクの変形方向と逆向きの力が常に働き、振動は減衰する。次に、ダンパ速度が位相速度より大きいとき、ディスクの変形方向とダンパの力の方向が一致し、空気膜は負のダンパとして作用する。この結果、後進波の振幅は時間とともに増大し、自励振動となる。ディスクの振動に関しては、ヘッドとの連成振動も研究されている¹⁾。このように情報通信機器は、振動学に対しても多くの研究テーマを提供している。

4. マイクロダイナミクス

3章で述べたように、情報通信機器は軽量化によって高性能化し、さらにモバイルコンピューティングの進展により小型化へのニーズが急増している。このため、マイクロマシニング技術が最も積極的に導入される分野の一つとなっている⁷⁾。情報通信におけるマイクロメカニズムとし

図5 フロッピーディスクの自励振動⁶⁾

表2 情報通信システムのマイクロメカニズム

機能	機 器 名
入力	振動ジャイロ, スキャナ
出力	デジタルマイクロミラーデバイス
記憶	ポイント磁気記録デバイス, 磁気ヘッド, 光ヘッド
通信	マイクロリレー, 波長可変レーザ, 光スイッチ
製造	光ファイバ組立機構

ては表2のようなものがあり、システムのあらゆる分野に応用が始まっている。各装置については、例えば文献8), 9)に解説がある。図6, 7に、精密加工技術により作製された超小型リレーアレーと、それをフォトリソグラフィによりマイクロ化した場合の構想図を示す¹⁰⁾。これらの機器を見ると、その大部分がはりの弾性振動によって情報処理を行っていることに気づく。これは、通常の機械と違い、回転や直動機構の作製が難しいためである。従って、マイクロ領域のはりの動特性の解明が機器の小型化の鍵となる。

一般に機械システムをマイクロ化すると、体積力に比べ表面力の影響が大きくなる。はりに働く表面力としては、空気抵抗と摩擦がある。空気抵抗が増大すると振動減衰が大きくなり、 S/N や応答速度低下の原因となる。摩擦が大きくなると不感帯の増大やスティックスリップの発生により、位置決め精度が低下する。従って空気抵抗と摩擦は、情報通信機器の重要な設計パラメータとなる。

空気抵抗については以下の研究がある¹¹⁾。一般に、運動物体に働く流体力はナビエ・ストークス方程式で表されるが、これは非線形の偏微分方程式であり解析解が求まらない。そこで、マイクロ領域では粘性力が支配力となることを用いて非線形項である慣性項を無視し、さらに、粘性流では板状物体の周囲流が球の周囲流に近くなることを用いて、後者ではりの周囲流を近似すると、流体抵抗を書き下すことができる。これとはりの運動方程式を組み合わせると減衰比が得られ、これははりを相似形として拡大縮小した場合には、ほぼ長さに反比例する。はりに加わる減衰力としてはほかに体積力である内部摩擦があり、これははり

図6 精密加工による超小形8×8マトリクスリレー

図7 フォトリソグラフィによる8×8マトリクスリレーの構想図¹⁰⁾

寸法によらず材料特性で決まる。図8に、形状を相似としはり長を変化させた場合のパーマロイのはりの減衰比を示す。微小なはりでは空気抵抗が、大きなはりでは内部摩擦が支配的であり、はりが微小化すると減衰比が急激に増加する。なお、マイクロマシニングによるはりでは支持点損失は無視できる。これは、はりが母材のエッチング等で作られるため、ボルト締結部等の摩擦要素がないためである。この場合の減衰要因は支持部の弾性変形によるエネル

図8 マイクロカンチレバーの減衰特性¹⁾ 図9 スティックスリップモデル¹⁾

ギー放射であり、減衰比は 10^{-6} オーダである。

摩擦に関しては以下の研究がある¹⁾。光ファイバの導波路基板上での位置決めのような、微小弾性体のしゅう動位置決め問題は、図9の振動モデルで表される。スティックスリップは、スティック中にばねに蓄えられるひずみエネルギーが、スリップ中にダンパによって失われる運動エネルギーより大きいと発生する。ひずみエネルギーは、(静止摩擦力-動摩擦力)が大きいほど大きい。一方物体の押付け力は、重力、ばね力、静電力等の和であり、系を相似的に拡大・縮小すると、これらは長さの3乗、2乗、0乗に比例する。動・静止摩擦係数が一定としてこれらの関係を整理すると、スティックスリップの発生領域は定性的に図10のようになる。押付け力は、マクロ領域では重力とばね力が、マイクロ領域では静電力が支配力となり、この結果グラフは下に凸となる。これは、スティックスリップを最小に抑える装置寸法が存在することを示している。

図10 スティックスリップの発生限界¹⁾

5. ま と め

機械の運動と制御に関する研究専門委員会の活動について、情報通信機器の運動と制御、ならびにマイクロダイナミクスを解説した。情報通信システムにメカトロニクスを用いる意義は、空間運動の導入により機器構成が単純化されることにあり、その性能はマイクロ化により向上する。本稿では、それらの実例と基礎的な解析技術を示した。情報通信機器におけるマイクロダイナミクスの研究は始まったばかりであり、今後の発展が期待される。

参 考 文 献

- 1) 日本機械学会(小野京右ほか)編:情報機器のダイナミクスと制御, 養賢堂, (1996).
- 2) 板生 清編:電子情報通信のメカトロニクス, 電子情報通信学会, (1992).
- 3) 板生 清:メカトロニクスのメカニズム, コロナ社, (1987).
- 4) 畑村洋太郎編:情報機器技術, 東京大学出版会, (1993).
- 5) 小野京右, 多川則男, 中山正之, 市原順一, 吉村 茂:記憶と記録, オーム社, (1995).
- 6) H. Hosaka and S. H. Crandall: Self Excited Vibrations of a Flexible Disk Rotating on an Air Film above a Flat Surface, Acta Mech., Suppl. 3, (1992) 115.
- 7) 日本機械工業連合会, マイクロマシンセンター編:マイクロマシン技術の経済効果(技術予測)に関する調査研究委員会(委員長・板生 清)報告書, (1995).
- 8) H. Kuwano: MEMS for Telecommunication Systems, Proc. 7th Int. Symp. Micro Machine and Human Science, Nagoya, (1996) 21.
- 9) 板生 清:微小運動システムのダイナミクス評価, 精密工学会誌, 63, 3 (1997) 317.
- 10) 保坂 寛:通信用超小型リレーの設計・制御技術, 精密工学会誌, 62, 9 (1996) 1263.