板振動モデルに基づく高架構造物音の解析

紺野義仁¹・阪上公博²・山本稔³・山本貢平⁴

¹正会員 日本道路公団試験研究所 (〒194-8508 東京都町田市忠生 1-4-1)

E-mail:yoshisato.konno@jhnet.go.jp

²非会員 神戸大学助教授 工学部建設学科 (〒657-8501 神戸市灘区六甲台町)

³正会員 日本道路公団試験研究所 (〒194-8508 東京都町田市忠生 1-4-1)

⁴正会員 小林理学研究所 (〒185-0022 東京都国分寺市東元町 3-20-41)

橋梁は主に床版と桁の2種類の板状構成要素から成り、車両の走行時に橋梁から発生する高架構造物音は、これらが振動して発生すると考えられる。本論文では、既存の研究における板を仮定した放射音計算方法をベースに、薄板の仮定が成り立たないような高い周波数領域の厚板の放射音計算方法を検討した。また実橋梁での試験車走行およびハンマー加振試験により、応答関数を求めることにより走行加振力を推定した。さらに、求められた走行加振力を計算式に入力することにより沿道音場の計算を行い、実測との整合性を確認した。

Key Words: calculation method of structure borne sound, road traffic noise, vibration force caused by traffic

1. はじめに

道路交通騒音に対しては、自動車自体から発生する騒音を、主として伝搬経路に遮音壁等を設置し回折減衰させ、沿道での騒音レベルを下げる対策が行われている。しかし高架橋梁においては、このような対策を実施した結果、構造物から発生する500Hz～800Hzにピークを持つ可聴領域の固体放射音（以下「高架構造物音」と呼ぶ。）が顕在化することとなった。高架構造物音は、交通による構造物の振動により生ずるものであり、高架道路周辺の環境改善のためには、対策技術や予測技術の構築が必要である。このため、高架構造物音の発生機構および騒音の音響特性の把握が必要と考えられる。

既存の研究¹⁾では、実橋梁における試験車走行の結果から、沿道での高架構造物音を測定し、発生要因を求める試みが行われている。しかし、上空伝搬音の分離が難しい等、測定環境の影響を大きく受けることから、測定のみによる検討は限界がある。

このため、測定結果を定性的に解釈し、その知見を補完するためにも、高架構造物音の理論解析による検討が有益であると考えられる。

しかし、多くの構造部材で構成された高架構造を忠実に再現し解析すること、さらに騒音予測まで適用す

ることは精度の上でも困難である。

したがって本研究では高架構造物音の発生メカニズムの解明や、対策方法検討への適用を対象とした、非常に単純な板振動モデルを考え、高架構造物音を計算する方法を検討した。

ここでは橋梁構成部材の床版や桁を板と仮定し、板に加振力が加わった場合の遠距離音場の計算を検討している。

この場合、次のような課題がある。

①板の取り扱い

既存の研究²⁾では、主にプレートガーダーのような薄板からの放射音を計算する手法が示されている。しかし、コンクリート床版のような厚い構造で、高架構造物音のような比較的高い周波数領域を計算する場合薄板の仮定が成立しない。

②車両による加振力の取り扱い

橋梁路面に加わる走行車両の加振力を与える必要がある。本田ら³⁾は路面凹凸スペクトル密度と車両振動モデルによる解析方法を提案しており、Newmarkの β 法等の線形解析を用いることで、加振力を求めることができる。しかしこの方法では、タイヤ接地幅より大きな路面波長しか反映できず、走行速度等を考慮した場合、250Hz程度以下の低い周波数領域が適用範囲と考

えられる。

③加振力の伝達の取り扱い

桁部に加わる応力を床版に加わる加振力から直接計算することは難しい。足立ら⁴⁾は、床版や桁組それぞれの釣合い条件から、各部の振動性状を求める方法を示している。また有限要素法等の要素分割により応力を求めることもできる。しかしこれらの方法は計算の複雑さや高い周波数の計算が難しいことなどがあり、より単純化した方法で、桁部材への走行加振力の伝達系を求める必要があると考えられる。

本論文では上記の課題に対します。

①Timoshenko-Mindlin の振動方程式より床版放射音の計算方法を検討した。また、②試験車走行結果とハンマーによる加振試験から、加振位置と振動測定値の振動応答が線形的であるとして、走行ケース別の走行加振力を求めた。さらに、③比較的単純な断面構造を有するPC2主1桁橋および鋼2主1桁橋について、桁の寄与による床版や桁の変形が加振位置を含めた断面内でつりあうと仮定し、桁頭あるいは床版にかかるモーメントを計算した。

以上の手法により沿道音場を検討し、実測との比較を行い、この手法の妥当性を検証した。

2. 計算に用いた諸量の定義

本論文では以下の定義を用い諸量の算定を行った。

$$\text{音圧レベル: } L_p = 10 \log_{10} (p^2 / p_0^2)$$

$$\text{基準音圧: } p_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$$

$$\text{振動速度レベル: } L_v = 10 \log_{10} (v^2 / v_0^2)$$

$$\text{基準速度: } v_0 = 10^{-9} \text{ m/s}$$

$$\text{振動加速度レベル: } L_a = 10 \log_{10} (a^2 / a_0^2)$$

$$\text{基準加速度: } a_0 = 10^{-5} \text{ m/s}^2$$

$$\text{加振力レベル: } L_F = 10 \log_{10} (F^2 / F_0^2)$$

$$\text{基準加振力: } F_0 = 1 \text{ N}$$

$$\text{モビリティ: } v/F$$

$$\text{モビリティレベル:}$$

$$L_{\text{Mobility}} = 10 \log_{10} \left(\frac{(v^2 / F^2)}{(v_0^2 / F_0^2)} \right)$$

また、橋梁躯体の主部材であるコンクリートおよび鋼の物性値を表-1に示す。

これらの物性値のうち、ヤング率、質量、およびポアソン比は道路橋示方書⁵⁾により求めた。また損失係数については、対数減衰率から計算している。対数減衰率 δ は鋼材で0.002~0.005、無筋コンクリートで0.01~0.04、プレストレスコンクリートで0.05前後、鉄筋コンクリ

表-1 橋梁部材の物性値

	RC	PC	鋼
ヤング率(N/m ²)	2.6E+10	3.1E+10	2.1E+11
質量(kg/m ³)	2,500	2,500	7,850
ポアソン比	1/6	1/6	1/3
損失係数	1.0E-2	1.0E-2	1.0E-3

ートでその中間である⁶⁾。また減衰定数 h との関係は $2\pi h = \delta$ であり⁷⁾、この減衰定数と損失係数 η の関係は $\eta = 2h$ であることから、およそその損失係数として、鋼材： $\eta = 10^{-3}$ 、鉄筋コンクリートおよびプレストレスコンクリート： $\eta = 10^{-2}$ としている。

3. Rayleigh の遠距離放射音場の仮定による板放射音（無限長板の仮定によるもの）

固体放射音を計算する手法としては、Heckl & Mueller⁸⁾による放射効率と放射面積の考え方に基づき、平面波の仮定により橋梁からの放射音を算定しようとした五郎丸らの研究⁹⁾や、放射面に位相の反転した呼吸球を隣り合わせて並べる手法を用いた Cremer らの研究¹⁰⁾などがある。

これらの方法は、振動モードや位相の把握されている放射面からの放射音に関しては有力な手法と考えられるが、500~800Hz 付近にピークがあり、躯体近傍よりむしろ沿道音場が重要となる高架構造物音の計算には適さないと考えられる。

ここでは Rayleigh の遠距離放射音場の仮定に基づく数値解析手法をベースに、板の仮定による放射音の計算方法に付いて述べる。

計算は移動する荷重である車を対象とした時間領域での非定常問題とするのではなく、静的位置での振動を対象とした周期定常問題としている。また可聴領域での道路交通騒音、特に高架構造物音を対象とすること、並びに後述する実測結果との比較を行なうことから、50~5kHzの周波数を対象としている。

この計算方法では、橋梁の主構成部材である床版や桁を板と仮定している。厳密には、橋梁部材は両端、若しくは片端が自由端であるが、自由端の仮定に基づく複雑な理論¹¹⁾を適用することとなる。また定性的な板の放射音計算モデルの適用可能性の検討をする目的であるため、本論文では両端単純支持と仮定している。また支持端の外側は剛バツフル（完全反射面）であるとしているため、この面の延長上に近い範囲では計算値が、特に低域でやや大きくなる傾向がある¹²⁾。さらにこれらの部材は橋軸方向に長く、橋軸直角方向に短

い矩形形状をしており、橋軸方向に無限として計算を行なっている。既存の研究^{2),13)}は薄板の場合の放射音について、橋軸方向無限と有限の場合の計算比較を行なっており、有限の場合、周波数によるディップの数が増えるものの、定性的には一致した結果を与えるとしている。従って、このような実橋梁との相違はあるものの、以下のモデルにより、定性的な周辺音場の把握には適用可能であると考えられる。

(1) 薄板の計算方法

既存の研究²⁾では次の様な仮定に基づき、主に鈹桁部の放射音を計算する手法が提案されている。

縦断方向に無限の板を考える。この板の両側は、バツフルな面で囲まれているとする。これを $x - y$ 座標で示すと、 y 方向には無限の延長があり、 x 方向には $2L_x$ の長さがある板となる。また観測点は図-1 のように示し、 z 方向の変位を $w(x, y)$ として与えるとする。境界条件は以下のように与える。

$$w = \partial^2 w / \partial x^2 = 0 \quad \text{at} \quad |x| = L_x \quad (1)$$

板上の任意の点 (x_0, y_0) から受音点までの距離 R は、遠方では次のように近似される。

$$R \cong r - (x_0 \cos \phi + y_0 \sin \phi) \sin \theta \quad (2)$$

r : 原点から受音点までの距離(m)

以下の γ_x, γ_y を定義する。

$$\gamma_x = k_0 \cos \phi \sin \theta, \gamma_y = k_0 \sin \phi \sin \theta \quad (3)$$

式(3)(2)を Rayleigh の式¹⁴⁾に代入することにより、次の式が求まる。

$$p(r) = -\omega^2 \rho_0 \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi} \int_{-\infty-L_x}^{\infty} \int_{-\infty-L_x}^{\infty} w(x, y) e^{-i(\gamma_x x + \gamma_y y)} dx dy \quad (4)$$

ω : 角周波数, ρ_0 : 空気密度 (kg/m^3),

k_0 : 空気の波数, $p(r)$: 音圧 (N/m^2)

w の二次元フーリエ変換 $\tilde{w}$ を次のように定める。

$$\tilde{w}(\gamma_x, \gamma_y) = \int_{-\infty-L_x}^{\infty} \int_{-\infty-L_x}^{\infty} w(x, y) e^{-i(\gamma_x x + \gamma_y y)} dx dy \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow w(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty-\infty}^{\infty} \int_{-\infty-\infty}^{\infty} \tilde{w}(\gamma_x, \gamma_y) e^{i(\gamma_x x + \gamma_y y)} d\gamma_x d\gamma_y$$

式(4)(5)より、次のように遠距離放射音場の式が求められる¹⁵⁾。

$$p(r) \cong -\omega^2 \rho_0 \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi} \tilde{w}(\gamma_x, \gamma_y) \quad (6)$$

以上より、下記に2 ケースの放射音計算式を示す。

図-1 座標系の設定

a) 点加振の場合

$x = l, y = 0$ に点荷重 F がかかる場合の振動方程式と $p(r)$ は次の様に与えられる。

$$D \nabla^4 w(x, y) - \rho_p h \omega^2 w(x, y) = -F \delta(y) \delta(x - l) \quad (7)$$

ここで、 D は曲げ剛性で、次の式で与えられる。

$$D = \frac{Eh^3(1-i\eta)}{12(1-\nu^2)}$$

E : ヤング係数 (N/m^2), h : 板の厚さ (m),

η : 損失係数, ν : ポアソン比, ρ_p : 板の密度 (kg/m^3),

δ : ディラクのデルタ関数

変位 w を x, y 成分に変数分離で解析する。 x 方向成分は、境界条件から次の様に与えられる。

$$\sin k_n (x - L_x), k_n = n\pi / 2L_x, n = 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

従って変位 w は次の様にフーリエ級数として与えられる。

$$w(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} W_n \sin k_n (x - L_x) g(y), |x| \leq L_x \quad (9)$$

W_n はそれぞれのフーリエ成分の振幅を示す。

$g(y)$ のフーリエ変換は次の様に与える。

$$\tilde{g}(\gamma_y) = \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{-i\gamma_y y} dy \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow g(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(\gamma_y) e^{i\gamma_y y} d\gamma_y$$

式(9),(10)より式(7)は次の様に変換される。

$$D \sum_{n=1}^{\infty} \left((k_n^2 + \gamma_y^2)^2 - \mu^4 \right) \cdot W_n \sin k_n (x - L_x) \tilde{g}(\gamma_y) \quad (11)$$

$$= -F \delta(x-l)$$

ただし, $\mu^4 = \rho_p h \omega^2 / D$ とする.

式(11)に $\sin[k_m(x - L_x)]$ をかけ, $-L_x$ から L_x の範囲で積分すれば, 次の様になる.

$$D(k_m^4 + 2k_m^2 \gamma_y^2 + \gamma_y^4 - \mu^4) \cdot W_m L_x \tilde{g}(\gamma_y) \\ = \begin{cases} F(-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos k_n l, n=1,3,5,\dots \\ -F(-1)^{\frac{n}{2}} \sin k_n l, n=2,4,6,\dots \end{cases} \quad (12)$$

式(12)から求まる $W_m \cdot \tilde{g}(\gamma_y)$ の値を式(9)を用い式

(5)に代入し, $\tilde{w}$ が求まる.

この $\tilde{w}$ を式(6)に代入することにより, 音圧 $p(r)$ は次の様に与えられる.

$$p(r) \cong \omega^2 \rho_0 F \\ \times \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k_n}{DL_x (k_n^2 - \gamma_x^2) \left((k_n^2 - \gamma_y^2)^2 - \mu^4 \right)} \\ \times \begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos k_n l \cos \gamma_x L_x, n=1,3,5,\dots \\ i(-1)^{\frac{n}{2}} \sin k_n l \sin \gamma_x L_x, n=2,4,6,\dots \end{cases} \quad (13)$$

b) モーメント加振の場合

$x=l, y=0$ 位置にモーメント M がかかる場合は, 次のように求められる.

- ・ モーメント M は, 相等しいスカラー量 F を有する二つの点荷重が, 無限小の間隔で逆方向に作用することにより生じる偶力として表される.
- ・ 点荷重 F に対し, $x=l + \Delta x, y=0$ に反対の荷重がかかる考えると, $p(r)$ は式(13)より次の様に求められる.

$$p(r) \cong \omega^2 \rho_0 F \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k_n}{DL_x (k_n^2 - \gamma_x^2) \left((k_n^2 - \gamma_y^2)^2 - \mu^4 \right)} \\ \times \begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}} (\cos k_n (l + \Delta x) - \cos k_n l) \cos \gamma_x L_x, n=1,3,5,\dots \\ i(-1)^{\frac{n}{2}} (\sin k_n (l + \Delta x) - \sin k_n l) \sin \gamma_x L_x, n=2,4,6,\dots \end{cases}$$

また, $\Delta x \rightarrow 0$ with $F = M / \Delta x$ より,

$$p(r) \cong \omega^2 \rho_0 M \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k_n^2}{DL_x (k_n^2 - \gamma_x^2) \left((k_n^2 - \gamma_y^2)^2 - \mu^4 \right)} \\ \times \begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sin k_n l \cos \gamma_x L_x, n=1,3,5,\dots \\ i(-1)^{\frac{n}{2}} \cos k_n l \sin \gamma_x L_x, n=2,4,6,\dots \end{cases} \quad (14)$$

(2) 厚板の計算方法

板の厚さを h (m), 曲げ波の波長を λ_B (m) とすれば, $6h > \lambda_B$ の範囲では, 慣性モーメントが無視できなくなる¹⁷⁾. 従って, 厚みのある床版等からの放射音を考える場合, 上記の薄板の計算方法では波長の短い高い周波数領域で誤差が大きくなると考えられる. 厚板の場合は Timoshenko-Mindlin の式¹⁶⁾に基づき次のような計算方法を示す.

a) 点加振の場合

振動方程式は次の様に与えられる.

$$\left[D \nabla^2 + \rho_p I \omega^2 \right] \cdot \left[\nabla^2 + \frac{\rho_p \omega^2}{\kappa^2 G} \right] w - \rho_p h \omega^2 \\ = - \left[1 - \frac{D}{\kappa^2 G h} \nabla^2 - \frac{\rho_p I}{\kappa^2 G h} \omega^2 \right] F \delta(y) \delta(x-l) \quad (15)$$

ここで,

I : 断面 2 次モーメント (m^4),

$1/\kappa^2$: セン断分配係数,

$G = E / (2(1+\nu))$: セン断定数

さらに次の様なパラメータ $\alpha, \beta, \zeta, \xi$ を導入する.

$$\alpha = \left(\rho_p I + \frac{D \rho_p}{\kappa^2 G} \right) \omega^2 / D, \beta = \left(\rho_p I \frac{\rho_p}{\kappa^2 G} \right) \omega^4 / D$$

$$\zeta = D / \kappa^2 G h, \xi = \rho_p I \omega^2 / \kappa^2 G h$$

これより式(15)は次の様に表現される.

$$D(\nabla^4 + \alpha \nabla^2 + \beta - \mu^4) w \\ = -(1 - \zeta \nabla^2 - \xi) F \delta(y) \delta(x-l) \quad (16)$$

さらに, 左辺第 2 項 $\nabla^2 w$ および右辺第 2 項 $\nabla^2 \delta(y) \delta(x-l)$ は, 次のように求められる.

$$\nabla^2 w = - \sum_{n=1}^{\infty} W_n \sin k_n (x - L_x) \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{g}(\gamma_y) e^{i\gamma_y y} d\gamma_y (k_n^2 + \gamma_y^2) \\ \nabla^2 \delta(y) \delta(x-l) \\ = \frac{1}{4\pi^2} \nabla^2 \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\delta}(\gamma_y) \tilde{\delta}(\gamma_x) e^{-i\gamma_y y} e^{-i\gamma_x (x-l)} d\gamma_y d\gamma_x \\ = -(\gamma_y^2 + \gamma_x^2) \delta(y) \delta(x-l)$$

従って、 $p(r)$ は次の様に求められる。

$$p(r) \equiv \omega^2 \rho_0 F \left(1 + \zeta (\gamma_y^2 + \gamma_x^2) - \xi \right) \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi r} \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k_n}{DL_x(k_n^2 - \gamma_x^2) \left((k_n^2 - \gamma_y^2)^2 - \alpha(k_n^2 - \gamma_y^2) + \beta - \mu^4 \right)} \times \begin{cases} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos k_n / \cos \gamma_x L_x, n=1,3,5,\dots \\ i(-1)^{\frac{n}{2}} \sin k_n / \sin \gamma_x L_x, n=2,4,6,\dots \end{cases} \quad (17)$$

b) モーメント加振の場合

同様に、モーメントがかかる場合の $p(r)$ は次のように求められる。

$$p(r) \equiv \omega^2 \rho_0 M \left(1 + \zeta (\gamma_y^2 + \gamma_x^2) - \xi \right) \frac{e^{ik_0 r}}{2\pi r} \times \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k_n^2}{DL_x(k_n^2 - \gamma_x^2) \left((k_n^2 - \gamma_y^2)^2 - \alpha(k_n^2 - \gamma_y^2) + \beta - \mu^4 \right)} \times \begin{cases} (-1)^{\frac{n+1}{2}} \sin k_n / \cos \gamma_x L_x, n=1,3,5,\dots \\ i(-1)^{\frac{n}{2}} \cos k_n / \sin \gamma_x L_x, n=2,4,6,\dots \end{cases} \quad (18)$$

ただし上記のせん断分配係数 $1/\kappa^2$ は、板の場合は1.2、I桁のような断面では2.4以上となる¹⁷⁾。

4. 走行加振力の推定

以上の検討から、床版もしくは桁を板として仮定し、加振力 F またはモーメント M を与えることにより、放射音を計算することが可能となる。

次に加振力の算定は、試験車走行結果と、ハンマー加振試験結果の対比により行なうことを検討した。

ハンマー加振試験は、1点でしか荷重を加えていないのに対し、試験車は4点あるいは6点で路面に接することにより、床版に荷重を伝え、かつ連続的な運動をするものである。しかしそれぞれの接地位置での加振力を求めるためには、測定によることは困難であり、解析的に求める場合は、路面やタイヤの凹凸、車両のばね定数、減衰定数、慣性質量等の各定数を正確に与え、信頼できるモデルを構築することが必要となる。またこのようにして求めた加振力が実際と同等であるかの検証も必要である。

さらに本論文では500Hz付近以上の比較的高い周波数を対象としていることから、解析的に加振力を求めることは困難と判断された。このためこれを単純化し、車両の中心に集中的な点加振力を仮定し、かつ車両の位置とハンマーの加振位置が一致する場合について対

応するものとし、検討を進めた。

走行加振力の推定方法は以下の手法に依った。

ハンマーによる衝撃加振試験により求めた加振力レベル L_F と橋梁躯体各部での振動速度レベル L_v から加振位置と躯体各部の応答関係を求める。次に同じ加振位置と測定点で、試験車走行の振動速度レベルは同じ振動速度応答があると仮定し、走行加振力レベルを求めることができる。この振動速度応答はモビリティレベル $L_{Mobility}$ で表され、以下のように振動加速度レベル L_a を用いて表現される。

$$L_{Mobility} = 10 \log_{10} \frac{(v/F)^2}{(v_0/F_0)^2} = L_v - L_F \quad (19)$$

$$= L_a - 20 \log_{10} f + 64.0 - L_F$$

f : 周波数 (Hz)

振動伝達系が線形と仮定するならば、同じ加振位置と振動測定位置に対して、モビリティレベル $L_{Mobility}$ は一定である。そこで加振試験によりハンマー加振力 L_{F1} と振動加速度レベル L_{a1} からモビリティレベルを求め、試験車走行の際の振動加速度レベル L_{a2} の測定値から、走行加振力 L_{F2} を以下のように推定した。

$$L_{F2} = L_{a2} - 20 \log_{10} f + 64.0 - L_{Mobility} \quad (20)$$

$$= L_{a2} - L_{a1} + L_{F1}$$

ただし、

$$L_{Mobility} = L_{a1} - 20 \log_{10} f + 64.0 - L_{F1}$$

試験車走行試験を行った橋梁は7橋梁（コンクリート橋4橋、鋼橋3橋）で、そのうち4橋梁についてインパクトハンマーによる加振試験を行った。

このとき橋梁躯体に加速度計を設置し振動加速度レベルを測定するとともに沿道官民境界位置で騒音レベル（A特性音圧レベル）を測定している。

試験橋梁の諸元並びに走行ケースおよび試験内容を表-2に示す。また測定点の配置を図-2に示す。

加振試験の測定断面は図-3に示すような、支間 $L(m)$ の $L/4$ 位置とし、加振位置は0から $L/2$ までを8分割し、左右車輪位置とした。

ハンマー加振位置と試験車走行実験結果をもとに、式(20)より走行加振力を求めた。試験車走行位置は加振位置と対応するものとし、加振試験の振動加速度レベルと対応するものを試験車走行の振動加速度レベルユニットパターンから抽出した。

なお、振動加速度レベル測定値は、解析モデルへ入力し沿道音圧レベル測定値との比較を行なうため、動特性FASTで測定、実時間周波数分析器により1/3オクターブバンドで記録されたものを用いている。

このとき、走行加振力レベルは加振位置や測定点に

表-2 試験車走行橋梁諸元、試験内容 (単位: m)

橋梁種別	幅員	支間長	床版厚	桁高	路面高	官民境**	試験***
PC 中空床版	10.5	22@ 8*	1.2	—	10.0	8.0	ケース 1
PC5 主 1 桁橋	13.4	40	0.25	2.5	8.7	2.0	ケース 1
PC2 主 1 桁橋	10.5	31 @ 3	0.2	1.9	12.0	17.7	ケース 2
RC2 主 1 桁橋	10.5	18 @ 9	0.2	1.0	12.0	17.7	ケース 2
鋼 4 主 1 桁橋	10.5	30 @ 2	0.25	2.0	8.0	8.0	ケース 1
鋼 2 主 1 桁橋	11.4	22+42+42	0.3	2.3	7.2	5.0	ケース 2
鋼 2 主箱桁橋	11.4	55+77+49	0.3	2.7	8.8	5.0	ケース 2

* 22@8 とは支間長 22m が 8 径間連続していることを示す。

** 橋梁端から官民境までの水平距離を示す。

*** ケース 1: 5t, 10t, 20t を 60, 80, 100km/h 走行(ただし 5t のみ 60, 80, 90km/h 走行)。

ケース 2: 10t, 20t を 40, 60, 80, 100km/h 走行, ハンマー加振試験も実施。

(注) 試験車両は 5t および 10t 車の 2 種類とし, 10t 車両に 10t の荷を積載したものを 20t 車としている。

図-2 加速度測定点配置の例(○: 加速度計設置位置)

図-3 加振位置平面図 (●: 加振位置)

より多少のばらつきはあるものの、概ね周波数ごとに一定値を与えたため、試験ケースごとに平均値を算出して検討に用いた。図-4 は鋼 2 主 1 桁橋の桁部の 20t100km/h 走行の場合の周波数別加振力レベルを示したもので、250Hz～3.150Hz の範囲では、ほとんどが 5dB 程度の幅に入っている。

図-5 は加振試験を行った 2 コンクリート橋と 2 鋼橋(床版部と桁部)の 6 ケースについて 20t100km/h 走行の場合の走行加振力レベルを示したものである。橋梁形式や床版部、桁部の材質の違いにもかかわらず、走行加振力レベルはほぼ同様の傾向を示し、特に高架構造物音への寄与が大きいと考えられる 250～1kHz の範囲では 1～2dB の範囲に入っている。このため走行ケース別

鋼 2 主桁橋 20 t 100km/h 桁部加振力レベル

図-4 周波数ごとの推定加振力レベルの例

図-5 20t, 100km/h の場合の走行加振力レベル

に加振試験データの 4 橋梁平均値を走行加振力レベルとして用いることにした。

また 5t 車の試験橋梁ではハンマー加振試験を行わなかったため、同じ橋梁での 20t と 10t 車との振動加速度レベルの差を基にして、加振力レベルを推定した。

この結果図-6 に示すような走行ケース別の走行加振力レベルが求まった。この結果は走行ケース別に 10～15dB ほどの幅を示している。

図-7 に 80km/h 走行時における走行加振力レベルの車両重量による違いを示す。また図-8 に 10t 車に対する

図-6 走行ケース別推定加振力レベル

図-7 重量の違いによる走行加振力レベルの相違

図-8 走行速度による走行加振力レベルの相違

走行加振力レベルの走行速度による違いを示す。

図-7 から 10t (▲印) と 20t 車 (■印) での走行加振力レベルの差が、周波数に関係なく 1dB 程度以内の範囲に入っていること、5t 車 (○印) では特に 1,000Hz 以下の周波数成分での差異が大きいことが分かる。既存の研究¹⁾では、重量と走行速度による高架構造物音のパワーレベルの比較を行っており、パワーレベルにおいても 10t 車と 20t 車では近い値となっている。それに対し 5t 車では明らかに低いパワーレベルを示しており、加振力と同様な傾向が見られる。また図-8 から走行速度が大きくなるに従い、高い周波数帯域に移行し、全体的にレベルも上昇していることが分かる。

PC2 主 I 桁橋

鋼 2 主 I 桁橋

図-9 比較検討橋梁の断面(太矢印: 走行中心位置)

表-3 橋梁部材の諸元

		PC2 主 I 桁橋	鋼 2 主 I 桁橋
床版部	曲剛性	2.07E+7	6.98E+7
	厚さ(m)	0.2	0.3
	損失係数	1.0E-2	1.0E-2
桁部	ヤング率(N/ m ²)	3.1E+10	3.1E+10
	曲剛性	2.58E+9	ウエブ 8.60E+4 桁全 2.25E+7
	厚さ(m)	1.0	0.017
	損失係数	1.0E-2	1.0E-3
	ヤング率(N/ m ²)	3.1E+10	2.1E+11

5. 理論モデルによる計算値と実測値の比較

ここでは、橋梁床版や桁を板と仮定した理論モデルと実測で求めた加振力を用いて、放射音場の推定を行う。しかし、床版に加わる加振力と桁にかかる力の関係は分かっていない。

ここではまず、走行加振力を点加振で与えることによる床版からの放射音を計算し、実測値との比較を行い、次に桁の影響を検討する。

走行加振力は図-6 に示すように、走行速度、重量毎の走行ケースで与えられ、ケースごとの加振力を解析モデルに入力することにより音圧レベルを求めている。

検討を行う橋梁は、比較的単純な構造である PC2 主 I 桁橋と鋼 2 主 I 桁橋とした(図-9)。表-3 にこれらの橋梁部材の諸元を示す。また比較する音圧レベルは、高架構造物音の寄与が主体的であると推定される沿道官民

図-10 薄板の仮定による沿道放射音計算値比較

図-11 厚板の仮定による沿道放射音計算値比較

境位置 (表-2 に示す), 地上高さ 3.5m でのピーク時の値とした。計算値は 1/3 オクターブ範囲でエネルギー平均して求めた。

なお既存の研究¹⁾では, 沿道騒音測定値から高架構造物音を分離し, ユニットパターンを求めている。ユニットパターン形状は, 橋梁から離れるに従い歪となり, 上空伝搬音の影響が大きくなった為と推定しており, 官民境は比較的高架構造物音が主体的と考えられる。

(1) 床版への点加振による放射音の計算

図-10 は走行加振力が点加振として加わった場合の薄板仮定による床版放射音の計算値 (式(13)による) と実測値の比較図である。計算値 (■, ▲印) と実測値 (□, △印) は 160Hz 付近までは一致する傾向が見られるが, それ以上の周波数では次第に乖離しており, 5,000Hz 付近では 60dB もの差が生じている。

図-11 は同じ計算を厚板仮定 (式(17)による) で行った結果の比較図である。計算値と実測値は 500Hz 付近以上で相対的な傾向は一致するが, 計算値は実測値と比較して約 20dB 低い値となっている。

(2) 桁の影響を考慮した放射音の計算

上記により高架構造物音の計算は, 走行車両から直接加わる加振力を床版に与えるだけではなく, 桁の影響を考慮する必要がある。

桁は支間端で支持され, 床版からの力を分散して受けるものである。このため車両の位置により支点から

図-12 加振位置断面での力の釣り合い

図-13 補剛材の配置

の離れは異なり, 桁に加わる応力も変化する。また床版上で 1 点の加振力が加わった場合, 桁のあらゆる部位で反力あるいはモーメントが生じている。このため桁へ加わる応力は, 車両の位置の変化に合わせ, 桁それぞれの部位ごとに求め, 放射音を計算し, 合成することが必要となる。しかしここでは実測値との比較により計算の妥当性を検証するものであり, 床版加振位置が支点に近いような特異な場合を除き, 一断面位置で代表させても桁に加わる加振力のオーダーは大きく違っていないと考えた。

従って, 図-12 に示すように, 床版は加振位置断面の桁位置で, 加振力 F_0 に対応する桁 1, 桁 2 からの反力 R_1, R_2 とモーメント M_1, M_2 を受ける単純支持の板と仮定する。同時に桁は上端にモーメント M_1, M_2 を受け, 下端が単純支持されるものとする。床版の桁間距離を l_{slab} , 桁 1 から走行中心点までの距離を a , 走行中心点から桁 2 までの距離を b とする。また桁 1 位置での床版角度 θ_1 は, 床版のヤング率 E_{slab} , 断面 2 次モーメント I_{slab} として, 同じ位置にモーメント M_1 がかった場合 $\theta_1 = M_1 l_{slab} / (3E_{slab} I_{slab})$, 桁 2 位置にモーメント M_2 がかった場合 $\theta_1 = M_2 l_{slab} / (3E_{slab} I_{slab})$, と与えられる。従って加振力 F によるたわみ¹⁸⁾も加え, それぞれの桁位置での角度 θ_1, θ_2 は次のように与えられる。

$$\theta_1 = \frac{F_0 ab(l_{\text{Slab}} + b)}{6lE_{\text{Slab}}I_{\text{Slab}}} - \left[\frac{M_1 l_{\text{Slab}}}{3E_{\text{Slab}}I_{\text{Slab}}} - \frac{M_2 l_{\text{Slab}}}{6E_{\text{Slab}}I_{\text{Slab}}} \right] \quad (21)$$

$$\theta_2 = -\frac{F_0 ab(l_{\text{Slab}} + a)}{6lE_{\text{Slab}}I_{\text{Slab}}} - \left[\frac{M_2 l_{\text{Slab}}}{3E_{\text{Slab}}I_{\text{Slab}}} - \frac{M_1 l_{\text{Slab}}}{6E_{\text{Slab}}I_{\text{Slab}}} \right]$$

桁頭に式(21)の角度が与えられるとすれば、桁のヤング率 E_{Web} 、断面 2 次モーメント I_{Web} とし、桁頭に加わるモーメント M_i は次のように与えられる。

$$M_i = -\frac{\theta_i}{l_{\text{Web}}} 3E_{\text{Web}}I_{\text{Web}} \quad i = 1, 2 \quad (22)$$

式(21)、(22)から、床版および桁に加わるモーメント M_1 、 M_2 が求められる。

ただし、鋼桁については図-13 に示すように、桁端部以外では、補剛材が約 1.9m の間隔で厚さ 14mm と 30mm のものが設置されており、補剛材も含めた桁全体の単位長さ当たりの断面 2 次モーメントを求め、式(21)、(22)から角度 θ_i ($i = 1, 2$) を求めた。次にこの角度が桁頭に与えられるとし、放射音の主体となる桁ウェブの断面 2 次モーメントを式(22)に代入することにより、モーメント加振力を求めている。

反力およびモーメントを式(17)、(18)に入力することにより床版からの放射音を計算する。またモーメントを式(18)に入力することにより桁からの放射音を計算する。ただし、鋼 2 主 I 桁橋の桁部は 10,000Hz 程度まで薄板の仮定が成り立つことから、式(14)で計算する。

図-14、図-15 に、それぞれの橋梁の沿道官民境、地上高さ 3.5m のピーク時音圧レベル計算結果を示す。

なお今回の解析モデルでは、地表面の影響は考慮していない。実測値との比較においては、測定位置が地表面高さ 3.5m であり、地表面は草地であることから、比較的反射の影響は少ないと考えられる。

図-14 の PC2 主 I 桁橋は床版面への点加振のみで計算した場合(■印)に比べ、床版部(◆印)のモーメント加振による計算値を加えることにより、全体の計算値(□印)は、1kHz 以上の高い周波数領域での一致が見られ、ほぼ測定値(△印)と一致している。しかし 250Hz～1kHz の範囲では 10dB 程度のかい離が見られる。

図-15 の鋼 2 主 I 桁橋では、床版部への点加振のみで計算した場合(■印)に比べ、桁部のモーメント加振で計算した値(▲印)は 250Hz 以上の範囲で高いレベルを示している。このため全体の計算値(□印)では 250, 500, 1250Hz 付近で測定値(△印)に近い値となっているが、その間では 10dB 程度測定値より低い値となっている。

また、桁部からの放射音が 200Hz 以下の低い周波数領域で大きく変動している。このような低い周波数領域では、低次の振動モードが卓越し、1/3 オクターブバ

図-14 PC2 主 I 桁橋の床版と桁放射音の比較

(式(20)による計算値は 100Hz 以外では計算値計とほぼ一致)

図-15 鋼 2 主 I 桁橋の床版と桁放射音の比較

(式(14)による計算値は 315Hz 以上では計算値計とほぼ一致)

ンドで平均した程度では、平均化されないためと考えられる。

なお、PC2 主 I 桁橋の桁放射音は、床版より桁の曲げ剛性が二桁も大きく剛な構造と考えられること、鋼 2 主 I 桁橋の床版部のモーメント加振による放射音は全周波数帯域で無視できる値となったため省いている。

上記の計算方法は、単純化のために多くの仮定を置いており、厳密な方法とは言えない。桁へかかるモーメントは加速度項や減衰項の動的な要素が必要であるし、3 次元的な応力も考慮されていない。この計算方法は厳密に実構造をモデル化することではなく、数値計算による沿道音場の定性的な傾向をつかむことを目的としている。

以上計算による沿道放射音の官民境界におけるピーク時実測値との比較を述べたが、これ以上複雑な形状をした 3 主桁以上の橋梁では、不静定次数が大きくなり、床版と桁の伝達系のモデル化が難しくなり、さらに検討が必要である。

以下に上記計算方法による沿道音場の検討を行う。

(3) 沿道の音場

沿道騒音レベル (A 特性オーバーオール値) のうち、路面高さ 7m と仮定し、地上高さ 3.5m での距離減衰計

図-16 500Hz の場合の距離減衰計算値の比較

算結果を図-16に示す。また図中にはASJ Model 1998の高架構造物音パワーレベル 95.3dB¹⁹⁾を持つ点音源を床版下中央に設定した際の距離減衰の線を比較のためプロットした。

高架構造物音の理論計算値と単純な距離減衰を比較すると、7.5m 前後からは平行となっている。橋梁端部から 7.5m 前後までは計算値が変動しており、特に橋梁端部に近い位置では高いレベルとなっている。遠距離音場の範囲については、一般に放射体の寸法と周波数によって決まるとされているが、道下²⁰⁾は、放射音場が距離減衰に従う範囲を遠距離音場とし、 $r > k_s L_s^2$ (r : 桁中央から測定点までの距離、 L_s : 桁高の 1/2) の範囲を遠距離音場としている。本研究では、桁高は 2.5m 程度であり、桁からの距離が 500Hz で 4m、1kHz で 8m 程度から遠距離音場となる。このため高架構造物音の主要な周波数範囲では、官民境界位置は遠距離音場の範囲となるが、橋梁近傍では規則的な距離減衰性状を示さないため、遠距離音場として扱えない可能性が高い。

(4) 沿道騒音レベルの速度依存性および重量依存性

図-17 は測定点を橋梁端部から 20m、路面高さを 7m とした場合の地上 3.5m のピーク時騒音レベル(A 特性オーバーオール値)計算値を、走行速度および車両重量別に計算したものである。計算は図-6 で示された走行ケースごとの加振力を入力することで行なっている。鋼 2 主 I 桁橋の速度依存性は、測定結果¹⁾から得られた傾き $30\log_{10}I'$ (I' は走行速度 (km/h)) にほぼ一致している。PC2 主 I 桁橋の速度依存性は、鋼 2 主 I 桁橋より小さな $20\log_{10}I'$ 程度の傾きとなっている。また重量依存性は、両橋梁とも 20t および 10t の場合はほとんど差が無かったのに対し、5t 車は 2 から 5 dB 低い値となっている。

図-17 橋梁種別による速度依存性および重量依存性

6. おわりに

本稿では、橋梁躯体の床版や桁部材を板と仮定した振動方程式に基づき、放射音の計算を行った。この過程で、①Timoshenko-Mindlin の振動方程式からコンクリート床版のような厚板からの放射音の計算方法を導いた。また、②入力すべき車両の走行加振力は、ハンマーによる加振試験と試験車走行試験での振動応答の比較から求めた。この結果、走行加振力は重量による差異は 10t 車と 20t 車ではほとんど差が無く、5t 車では 1.000Hz 以下の範囲でやや低い値となる。同時に速度による差異は、走行速度が高くなるほど高い周波数帯域に移行し、全体のレベルも上がっている。

このようにして求められた走行加振力を、比較的単純な構造である PC2 主 I 桁橋および鋼 2 主 I 桁橋を対象とし、板放射音の計算式に入力することにより沿道音場を求めた。しかし単純に床版面に点加振力を与えるだけでは実測より低い値となった。このため、床版と桁の接合部に着目して、振動による床版の角度変化により桁頭あるいは床版に生じるモーメントを仮定し、再度計算を行ったところ実測値と近い値となり、桁の影響を考慮し橋梁放射音を計算する手法が可能と考えられた。またこの手法を用いた沿道距離減衰の計算では、橋梁端部 7.5m 前後から、ASJ Model 1998 での点音源仮定の場合の距離減衰と同様な距離減衰を示した。

さらに走行加振力を走行ケース別に入力した結果から、車両走行速度や重量に対する依存性を検証できた。

現在さらに精度向上を図るための現地実測や、放射指向性等を検討する模型実験を行っている。

今後は対策技術まで含めて検討を進めていきたい。

参考文献

- 1) 紺野義仁, 池谷公一, 山本稔, 島海英宏, 山本貢平: 橋梁高架構造物音の測定とパワーレベルの推定, 日本音響学会誌, 60 巻 6 号, pp.295-303, 2004.
- 2) Sakagami, K., Michishita, K., Morimoto, M. and Kitamura, Y.: Sound Radiation from a Baffled Elastic Plate Strip of Infinite Length with Various Concentrated Excitation Forces, *Applied Acoustics*, Vol.55, No.3, pp.181-202, 1998.
- 3) 本田秀行, 橋野智洋, 田中孝義: 振動実験による 20tf および 25tf 大型貨物車の振動特性と 3 次元車両モデルの諸元, 橋梁振動コロキウム 97 論文集, pp.147-152, 1997.
- 4) 足立義雄, 岡村宏一, 島田功: 道路橋床版の低周波域における振動性状について, 土木学会論文報告集, 第 330 号, pp.37-48, 1983.
- 5) 日本道路協会: 道路橋示方書同解説基礎編, 3.3 設計計算に用いる物理定数, pp.83, 日本道路協会, 1990.
- 6) 橋梁振動研究会編: 橋梁振動の計測と解析, 5.3 減衰特性, pp.115, 技報堂出版, 1993 年.
- 7) 小坪清真: 土木振動学, 3.3 減衰振動方程式の解, pp.38, 森北出版, 1997.
- 8) Heckl, M. and Mueller, H.A.: *Taschenbuch der Technischen Akustik*, 1.4.1. Luftschall und Flüssigkeitsschall, pp.17-21, Springer-Verlag, Berlin, 1975.
- 9) 五郎丸英博, 白石棲男, 原弘, 小森武: 中小橋支間道路橋における低周波空気振動の放射音圧レベルとスペクトルの推定, 土木学会論文集, No.403/VI-10, pp.137-145, 1989.
- 10) Cremer, L., Heckl, M. and Unger, E.E.: *Structure-Borne Sound*, 6.5 Plane Radiator as Array of Point Sources, pp.510-522, Springer-Verlag, New York, 1988.
- 11) Leissa, A.: *Vibration of Plates*, 4.3 Other simple edge conditions, pp.58-114, Acoustical Society of America, 1993.
- 12) 道下和明: 高架道路における高架構造物音に関する研究 (神戸大学自然科学研究科博士論文), 第 5 章 鋼 1 桁による放射音場の解析に関する基礎的検討, pp.89-105, 2001.
- 13) 道下和明: 高架道路における高架構造物音に関する研究 (神戸大学自然科学研究科博士論文), 第 3 章 鋼 1 桁からの放射音に関する基礎的検討, pp.31-78, 2001.
- 14) Junger, M.C. and Feit, D.: *Sound, Structures, and their Interaction*, 4.8 Rayleigh's Formula for Planar Sources, pp. 88-89, Acoustical Society of America, 1986.
- 15) Junger, M.C. and Feit, D.: *Sound, Structures, and their Interaction*, 5.5 The Far-Field of Rectangular Radiators Evaluated by Rayleigh's Formula; the Rigid Piston, pp. 109-112, Acoustical Society of America, 1986.
- 16) Junger, M.C. and Feit, D.: *Sound, Structures, and their Interaction*, 7.11 Thick-Plate Theory; Timoshenko-Mindlin Plate Theory, pp. 214-215, Acoustical Society of America, 1986.
- 17) Cremer, L., Heckl, M. and Unger, E.E.: *Structure-Borne Sound*, 2.3. Bending Wave, pp.95-115, Springer-Verlag, New York, 1988.
- 18) S. チモシェンコ: 材料力学, 東京図書株式会社, 第 5 章 横荷重を受ける対称梁の撓み, pp.132-153, 1965.
- 19) 日本音響学会交通騒音調査研究委員会: 道路交通騒音の予測モデル "ASJ Model 1998", 音響学会誌, 55 巻 4 号, pp.281-324, 1999.
- 20) 道下和明: 高架道路における高架構造物音に関する研究 (神戸大学自然科学研究科博士論文), 付録-A: 遠距離放射音場の範囲, pp.183-188, 2001.

(2004. 4. 28 受付)

ANALYSIS OF STRUCTURE BORNE SOUND OF VIADUCT BASED ON PLATE VIBRATION THEORY

Yoshisato KONNO, Kimihiro SAKAGAMI,
Minoru YAMAMOTO and Kohei YAMAMOTO

Bridges are mainly made of two types plate component, slab and girder. Such components are vibrated by road traffic, and radiate structure borne sound. In this paper calculation methods for the structure borne sound are derived by the theory of thin plate vibration. Test-run of heavy trucks on different type bridges and vibration force measurement with hammer impact on bridge surface are carried out. From those tests the vibration force caused by traffic is estimated. With the aid of the vibration force and the calculation formulas, the radiated sound is calculated. Also we compared the calculated results with measured sound and could explain the sound field with this method. It is shown that a good agreement is obtained between the theoretically predicted value and the measured one.