持木 幸一[○], 村田 裕 (武蔵工業大学)

Neutron Radiography System for Visualizing Dynamic Phenomena

Koh-ichi Mochiki and Yutaka Murata

ABSTRACT

An electronic imaging system for visualizing dynamic phenomena is described. The system has several functions of real-time signal processing and had been used at JRR-3M for joint application experiments.

Keywords: Visualization, Digital image processing, Neutron radiography, Electronic imaging

1. 結 論

中性子ラジオグラフィ (Neutron Radiography; NRG) は、中性子の質量減弱係数の元素依存性を巧に利用した可視化技術であり、その中でTV法は定量化が容易であり、動態の可視化も可能であるので注目を集めている。

我々はTV法に着目し、S/N向上のための最適撮像方法、画像歪の実時間補正方法、検出感度向上のための補正方法、及び、オフラインでの各種画像処理法を確立し、動態の可視化を目的とした動画用システム (Musashi Dynamic Image Processing System: MDIPS) を開発した^{1,2,3)}。そして、主に東海原研のJRR-3Mでシステムの性能試験や応用実験を行ってきたので、その成果を報告する。

2. MDIPSの構成および機能

本システムは、Fig. 1 に示すように、カメラ関連のア

ナログ部、実時間補正部、実時間デジタルフィルタ部、応用に即した演算部、NTSC変換を含む画像表示・記録部、および制御用パソコンで構成され、その主な機能を列挙すると、

- ①最適撮像のために非標準走査
 - ②実時間デジタル処理による暗電流、シェーディング、および線源強度揺らぎの補正
 - ③3次元線形・非線形デジタルフィルタリングによる雑音除去、エッジ抽出、動点検出などの実時間デジタルフィルタ処理
 - ④対数変換、ボイド率表示などの実時間演算処理
 - ⑤識別感度が高い疑似カラー表示
 - ⑥動点部分および動点の軌跡の映像化のための背景消去
 - ⑦高解像度マルチカラーモニタ
 - ⑧VTRに録画するためのNTSC変換
- などである。

Fig. 1 Block diagram of the Musashi Dynamic Image Processing System

2.1 カメラおよびアナログ部

被検体を透過した中性子を蛍光コンバータで受け、コンバータ面をTVカメラで撮像するのであるが、極めて低照度であるため、動画撮像では高感度な撮像管であるSIT管(RCA-4804/H)を使用している。カメラレンズは、F0.7の固定焦点レンズやF3.5電動ズームレンズを使用している。視野は3cm角から20cm角までが可能である。ビデオ信号は、ローパスフィルタを通した後、10bitのADCでデジタル化され、後段のデジタル信号処理系へ送られる。撮像管のビーム走査は、S/Nを高めるために非標準走査とし、鋸波信号はDACを用いて、広範囲の偏向周期に対応できるようになっている。画素数 480 x 480 で通常行っており、その場合のフレームレートは約 20 frame/s である。

2.2 実時間補正部

デジタル化された画像信号(I_{OB})に対し、種々の補正処理を実時間でを行い、検出感度を向上させるための回路である。そのため、あらかじめカメラの暗電流(I_{DR})やシェーディング(I_{SH})の画像データを取得しておき、暗電流およびシェーディングデータ用のメモリへ I_{DR} と $I_{SH}-I_{DR}$ の画像データを書き込んでおく。そしてALU(Arithmetic Logic Unit)を用いた減算とメモリテーブルを用いた除算が、入力画像信号(I_{OB})に対して行われ、補正済み信号(I_O)が得られる。これらの処理を式で示すと

$$I_O = (I_{OB} - I_{DR}) / (I_{SH} - I_{DR}) \quad (1)$$

となる。

2.3 実時間デジタルフィルタ部

NRG動画のSN比は悪く、3次元デジタルフィルタは不可欠なものである。また、被検体のエッジ検出や動き検出などの多様な特徴抽出も可能となる。

本システムの実時間デジタルフィルタは、最大窓幅5x5の2次元線形フィルタ、窓幅3の時間方向線形フィルタ、最大窓幅5の水平および垂直方向ランクオーダーフィルタ、そして窓幅3の時間方向ランクオーダーフィルタにより構成されている。

2.4 NTSC変換および画像表示・記録部

非標準走査方式で得られた画像情報の記録は、高速のデータレコーダを使用すれば短時間の録画は可能であるが、通常の使用には不向きである。そこで本システムでは、やむを得ずNTSC方式のVTR(ED-β)を使用することとし、画像をフォーマット変換した後、録画している。また取得される輝度画像は本来モノクロム画像であるが、微妙な階調差を識別しやすくするためにシユードカラー画像にしたり、撮像条件等のデータのテロップを挿入したりする機能も付加されている。

3. 動点検出

動態が対象である透過実験において、画像中の対象となる物体の動きだけを抽出して表示する事は、動態の解析に極めて有効な方法である。そこで、本システムでは多くの補正用画像メモリや演算用係数メモリが用意されており、また疑似カラー用テーブルメモリや、3次元デジタルフィルタを機能的に用いることにより、以下の機能を付加している。

〔輪郭強調・二値化処理〕液面の形状や、気液二相流中のボイドの形状の観測に、ラプラシアンフィルタや閾値に基づく二値化処理が処理が適用されている。また、二値化後に画像メモリに論理和をとり、積算してゆく過程を出力すると、動点の軌跡が実時間で観測できる。

〔対数積算〕被検体の巨視的断面積を Σ 、厚さを t とすると、中性子の透過率は $\exp(-\Sigma t)$ で表される。そこで、厚さ t の時間的平均値を求める場合には、対数をとった上で、積算する必要がある。

〔背景消去〕二つの画像間で、変化した部分の情報を抽出する方法で、変化前の信号を $I_0 \cdot \exp(-\Sigma t)$ 、変化後の信号を $I_0 \cdot \exp(-\Sigma(t-\Delta t))$ とすると、両者の割り算処理により、 $\exp(\Sigma \Delta t)$ が得られ、対数処理により、厚さの変化量 Δt が得られる。

〔実時間ボイド率分布測定〕容器中の二相流での平均ボイド率 α を実時間で表示する方法である。あらかじめ、暗電流データ $V_d(x, y)$ と、被検体が静止している状態で、 $\alpha = 1$ 、すなわち容器が空の状態での画像データ $V_1(x, y)$ 、および、 $\alpha = 0$ 、すなわち容器が満水状態での画像データ $V_0(x, y)$ を取得しておき、実時間画像データ $V(x, y)$ について、

$$\alpha(x, y) = \frac{\ln[\{V(x, y) - V_d(x, y)\} / \{V_0(x, y) - V_d(x, y)\}]}{\ln[\{V_1(x, y) - V_d(x, y)\} / \{V_0(x, y) - V_d(x, y)\}]} \quad (2)$$

の処理を施すことにより、ボイド率分布が得られている。

4. まとめ

本システムを用いて、多くの研究グループとJRR-3Mで実験を行い、有意義なデータが得られているので、ビデオで報告する予定である。

参考文献

- 1) Murata, Y., Mochiki, K., et al., Neutron Radiography(4), Gordon & Breach Science Publishers (1992) pp. 487-494.
- 2) 持木, 田口, 村田, 他: 放射線 Vol. 19, No. 1 (1992) pp39-48.
- 3) Mochiki, K., et al., NIM A377 (1996) pp. 130-132.