端部に有限インピーダンスを有する枝管型消音器の 音響特性について*

辻 政 範^{*1}, 石 原 国 彦^{*2}

Acoustic Characteristics of Side Branch Silencer with the Finite Impedance at the End

Masanori TSUJI and Kunihiko ISHIHARA^{*3}

^{*3} Institute of Technology and Science, The University of Tokushima,
2-1 Minami-Jyosanjima-cho, Tokushima-shi, Tokushima, 770-8506 Japan

A side branch silencer which is one of reactive type silencer is effective for the reduction of the sound with periodicity. It is often used to reduce the noise due to the pulsation pressure etc. This is especially effective for the noise with single frequency. However, an effective frequency range is comparatively narrow. Moreover, the silencer is obliged to be large for countermeasure of the low frequency sound. And, that might cause the problem of the installation space. Then, in order to develop the side branch silencer which is effective for the low frequency range, the side branch with the finite impedance at the end of it was made and examined. As a result, it was clarified that this side branch was useful for the low frequency noise

Key Words: Sound and Acoustic, Noise Control, Modal Analysis, FEM, Wave, Side Branch Silencer, Acoustic Impedance

1. 結 言

枝管型消音器のようなリアクティブ型消音器は音波の反射や干渉を利用した消音器で、周期性のある音の低減に有効である。そのため、圧力脈動などに起因する騒音の低減によく利用される⁽¹⁾⁻⁽⁴⁾。また、その構造、原理も単純であるため消音器の導入自体は比較的簡単である。しかしながら、リアクティブ型消音器はその構造上、単一の周波数の騒音低減には有効であるが効果のある周波数範囲は比較的狭い。それに加え、低周波音対策にこの枝管型消音器を用いる際は消音器自体を大きくしなければならなくなり、そのことが設置スペースの問題を招くことも少なくない。

過去の研究では非常に長い枝管を適用して低周波音の効果を得ている例もあるが⁽⁵⁾、消音器の規模としては非常に大掛かりなものとなるため、設置コストの面からも消音器の小型化は強く望まれている。

また枝管型消音器の欠点である狭帯域しか効果を持たない問題を解決するため小嶋らは可変共鳴モード形の枝管を開発した⁽⁶⁾。しかし小嶋らの改良は高次モードの共鳴周波数を制御・拡大するものであり、低周波音の対策に有効な改良ではない。さらに本論文の著者の一人は枝管型消音器の低減メカニズムを油圧ポンプの脈動と音との計測結果から明らかにし、劇的な効果を得ている⁽⁷⁾。その過程において枝管にゴムホースを用いて効果が得られなかったことにヒントを得て枝管端部を柔らかくすることで消音効果のある周波数を変えることができるのではと考えた。

そこで本研究では、枝管型消音器の端部にインピーダンスを持たせることで、本来の枝管長さより短くてもそれ同等、もしくはそれ以上の効果を持ち、効果のある周波数範囲が比較的広い枝管型消音器が実現できるかを明らかにするため、製作・実験を行った。またこの消音器を実際に用いるためには、設計段階でその消音効果を予測できることが要求される。そのため、本研究では有限要素法解析によってその効果を予測できるかについても検討を行った。そして、様々な条件

* 原稿受付 2009年7月17日。

^{*1} 正員、徳島大学工学部(〒770-8506 徳島市南常三島町2-1)。

^{*2} 正員、フェロー、徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部。

E-mail: ishihara@me.tokushima-u.ac.jp

で解析を行うことで実際に起こっていると思われる消音器内の音圧分布や位相遅れについて検討を行った。

2. 実験

2・1 実験装置 本実験では図1に示すような枝管端部にゴム板を張ることによってインピーダンスを与え、そのゴム板の張力を変えることでインピーダンスを変化させることのできる実験装置を製作した。スピーカーから出力したサインスイープ波に対して主管後流側（図1の騒音計の位置）で音圧レベルを測定する。消音器のある場合と無い場合で測定し、消音器の効果（挿入損失）を得る。

図2には枝管端部の拡大写真を示す。固定板に取り付けたゴム板はボルトによって張力を調整でき、ゴム板の振動はトラバース可能なレーザー変位計によって計測し、写真では見えないが枝管端部内側に設置したマイクによって振動面近くの音圧を測定する。これらによって端部のインピーダンスを得る。

また、本実験では出口部に吸音材を装着し、反射を抑える形にしている（図3および付録）。これは開放部での反射が大きいと定在波によって見かけ上の効果が現れるためである。

Fig.1 Experimental device (Integral)

Fig.2 Experimental device (End of Side Branch)

Fig.3 Experimental device (Acoustic material)

2・2 実験結果 ゴム板の張力を調節することで枝管端部（円形膜）の固有振動数を 70Hz から 200Hz まで 10Hz 刻みで変化させ、枝管の有無による音圧レベルの差、すなわち挿入損失（Insertion Loss: IL）と端部インピーダンスを計測した。

2・2・1 端部の固有振動数を変化させたときの挿入損失の変化 端部の固有振動数が 70Hz, 130Hz, 200Hz のとき、また端部が完全反射する場合（以下これを「剛の場合」と称する）の挿入損失を図4に示す。枝管端部が剛の場合は効果のピーク周波数は 165Hz であった。そのピーク周波数は枝管端部の固有振動数を低くするに従って低周波側にシフトしていくことがわかる。また、端部にインピーダンスを与えた場合は端部が剛のときのピークがいくつかの周波数に分かれ、分かれた効果の多くは剛の場合よりも大きくなっていることがわかる。

Fig.4 Frequency response of Insertion Loss, IL

2・2・2 端部の固有振動数と効果のピーク周波数

図4に示しているように本実験では端部の固有振動数と効果のピーク周波数とは一致しなかった。例えば端部の固有振動数を 70Hz にしたときには効果のピークは 54Hz で確認できたように、端部の固有振動数よりも低い周波数において効果が現れた。図5には端部の固有振動数と最も低周波側の減音量（Noise Reduction: NR）のピーク周波数との比を示している。ここでの端部の固有振

動数とは円形膜の1次モード固有振動数(0.1次モード)である。横軸に端部の固有振動数、縦軸に前述の比を示している。最も低い固有振動数の場合(70Hz)では固有振動数とピーク周波数との比は約0.76であるのに対し、最も固有振動数の高い200Hzでは約0.63となっており固有振動数とピーク周波数の差は大きくなっている。また固有振動数とピーク周波数の比は端部の固有振動数が高くなるにつれて、ほぼ直線的に小さくなっている。なお、図5は消音したい周波数に対して端部の膜の固有振動数をいくらに設定すればよいかの一例であり、本サイドブランチの設計においては両者の普遍的な関係式の構築が望まれる。これについては今後の課題としたい。

Fig.5 Ratio of natural frequency of 0.1 mode and peak frequency of NR

2・2・3 端部の固有振動数を変化させたときの端部のモビリティの変化 図6に端部の固有振動数を変化させたときの膜中心のモビリティを示している。モビリティとは速度/音圧で表わされる物理量(ある一定の力がかかったときの振動の大きさ)であり、インピーダンスの逆数である。図6からわかるように端部のそれぞれの固有振動数とモビリティのピークとは対応している。また、2次モード・3次モードの固有振動数も確認でき、これらは円形膜の振動理論から得られる円形節のモードの固有振動数であると考えられる。詳しくは後節の解析との比較で述べる。

Fig.6 Frequency response of mobility

3. 解 析

3・1 解析方法 上で述べた実験結果を解析によって求めることができるかを検討するために、2次元有限要素法解析で消音器の効果を算出した。解析モデルを図7に示す。

Fig.7 Analytical Model

解析では音源であるスピーカーを表現するために、主管端部には実測のスピーカー振動面のインピーダンスを与え、その10mm内側に点音源を定義した。同様に、主管出口側の端部には吸音材のインピーダンスを与え、枝管端部には振動膜のインピーダンスを定義した。また、解析では消音器の効果として減音量を用いるため、図中の二つの観測点における音圧レベルの差をとった。

3・2 解析結果 ここでは解析結果と実験結果との比較・考察を行う。

3・2・1 理論モード形状 本解析において円形膜のインピーダンスを与える際、そのモード形状を考慮する(場所によって異なるインピーダンスを与える)ことでより実際の現象に近い解析結果が得られると考えた。そこで、ベッセル関数から求まる理論の円形膜のモード形状とその重ね合わせによって各周波数・各位置の変位及びインピーダンスを求め実験結果と比較した。

インピーダンスのモード形状による影響を考慮する第一段階として、ベッセル関数から求まる理論の円形膜のモード形状とその重ね合わせによって各周波数・各位置の変位及びコンプライアンスを以下のように求め、実験値との比較を行った。

ベッセル関数は式(1)で表わされるベッセルの微分方程式の解の一つであり、 α は任意の実数である(次数と呼ばれる)。

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \alpha^2)y = 0 \quad (1)$$

このベッセルの微分方程式において α が整数もしくは非負であるとき、 $x=0$ 周りでの特異解は下式のようなになる⁹⁾。

$$J_\alpha(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+\alpha+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\alpha} \quad (2)$$

これが第一種ベッセル関数 $J_\alpha(x)$ である。このベッセル関数は円形膜の振動解析によく使われている⁹⁾。特に円形節を持つモード形状はベッセル関数の次数を0とし、円周上で変位が0という境界条件を与えると求まる。また固有振動数は0次のベッセル関数の最も小さい零点（ベッセル関数と x 軸との交点）を(0,1)次モードの固有振動数とすると(0,2)次モード以降はそのベッセル関数の零点の比で求まる。

こうして求まった各モード形状と固有振動数からモードの重ね合わせを行う。まず励振係数 β_i を式(3)により求める。ここで $\mathbf{u}_i$ は i 番目のモード形状、 $\mathbf{F}$ は外力ベクトル、 $\mathbf{M}$ は質量行列である。

$$\beta_i = \frac{\mathbf{u}_i^T \mathbf{F}}{\mathbf{u}_i^T \mathbf{M} \mathbf{u}_i} = \frac{\mathbf{u}_i^T \mathbf{F}}{M_i^*} \quad (3)$$

(ただし $\mathbf{u}_i^T \mathbf{M} \mathbf{u}_i = M_i^*$)

また、 ξ_i を式(4)によって求める。ここで ω は角振動数、 ω_i は i 番目のモードの固有角振動数、 ζ_i は各次モードの減衰比である。

$$\xi_i = \frac{\beta_i}{(j\omega)^2 + (j\omega)2\zeta_i\omega_i + \omega_i^2}$$

$$= \frac{\mathbf{u}_i^T \mathbf{F}}{K_i^* (1 - \lambda_i^2 + j2\zeta_i\lambda_i)} \quad (4)$$

($i=1, 2, \dots, n$)

(ただし $\lambda_i \equiv \frac{\omega}{\omega_i}$)

これらより定常応答の振幅 $\mathbf{X}$ は

$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{u}_i^T \mathbf{F}}{K_i^* (1 - \lambda_i^2 + j2\zeta_i\lambda_i)} \mathbf{u}_i = \mathbf{U} \boldsymbol{\xi} \quad (5)$$

(ただし $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_n]$,

$$\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n))$$

で表わされる¹⁰⁾。

図8に端部の固有振動数が90Hzのときのコンプライアンス（変位/圧力）の実験値と理論値（減衰比 ζ_1

$=0.014$, $\zeta_2=0.025$, $\zeta_3=0.035$, $\zeta_4=0.045$ ）との比較を示す。ここで示しているのは円形膜の中心のコンプライアンスである。実験では直径方向に直線の節を持つ(1,1)次モードや(1,2)次モードなど（節直径モード）は見られなかった。その理由として節直径モードは膜全体に同振幅同位相の音圧を与えているため式

(3)の分子 $\mathbf{u}_i^T \mathbf{F}$ が0になるためである。このため理論値の計算には円形節を持つモード形状のみの重ね合わせでよいことがわかった。これよりここでの理論値は(0,1)次モードから(0,4)次モードまでの重ね合わせで求めている。(0,1)次モードの周波数を実験値と理論値で一致させ、上記の方法で求めた理論値と実験値を比較したところ、図8に示すように(0,2)次モード、(0,3)次モードの周波数もほぼ合っており、周波数応答のおよその傾向は一致しているといえる。

以上より理論計算には円形節を持つモード形状のみの重ね合わせでよく、ピーク周波数には多少のずれはあるものの、周波数応答のおよその傾向は実験と一致することがわかった。また(0,2)次モードと(0,3)次モードについては実験の方でピークが二つに分かれているが、それぞれのピーク周波数の中間値はほぼ理論値と一致していることもわかった。これにより理論計算結果が妥当であることが確認できた。

Fig.8 Comparison of compliance

図9にはモード形状の理論値、実験値をそれぞれ比較したものである（絶対値）。(0,1)次モード、(0,2)次モード、(0,3)次モードについて示している。(0,1)次モードに関しては理論と実験の形状が非常に良く一致している。一方(0,2)次モードでは実験で二つのピークが見られたので両方を示したところ、190Hzに見られた(0,2)次モードは理論のモード形状を半径方向に引っ張ったような形状になっており、211Hzに見られた(0,2)次モードは190Hzに見られたものを90°回転させたようなモード形状になっていた。これは膜の張力が円周方向に一定でなかったためであると考えられる。(0,3)次モードも同様で、実験では

二つのピークを確認でき、それぞれのモード形状は(0,2)次モードと同じ傾向が見られた。しかしながら、(0,2)次モード、(0,3)次モードのそれぞれ二つの周波数は理論値に非常に近い。

以上より両者のモード形状はよく一致しており解析に理論のモード形状を用いることは十分可能であると考えられた。そこで、理論によって求めた膜振動を用いてインピーダンスを計算しそれを枝管端部に与えて音響解析を行った。

Fig.9 Shape of mode

3・2・2 解析結果と実験結果との比較 図 10 には端部の固有振動数が 90Hz のときの減音量の解析結果と実験結果の比較を示す。ここでは実験値、モード形状を考慮したインピーダンスを与えたときの解析値、モード形状を考慮しないインピーダンス（膜中心のインピーダンスを全面に）を与えたときの解析値の 3 つを併せて示す。図 10 を見ると一つ目のピーク周波数（70Hz 辺り）周辺は解析値が実験値をよく捉えられ

ていることがわかる。詳しく見ると、実験値のピーク周波数は 68Hz なのに対し、モード形状を考慮した方のピーク周波数は 65Hz、考慮していない方のピーク周波数は 60Hz となっており、モード形状を考慮した方が実験値に近い値を示した。二つ目のピーク周波数周辺を見ると解析ではどちらともピークは立っていないものの、モード形状を考慮した方が実験値の傾向をよく捉えられている。

図 11 には膜の固有振動数が 170Hz の場合の結果の比較を示している。一つ目のピークである 115Hz はモード形状を考慮した解析が完全に実験値を捉えられており、モード形状を考慮していない場合においてもずれは少ない。また、二つ目のピークに関しては解析値は実験値をよく捉えられており、図 10 で示した膜の固有振動数が 90Hz の場合と比較しても 170Hz の方が全体的に実験値と解析値が一致している。これは図 8 で示したコンプライアンスの比較を見てもわかるように(0,1)次モードのピークに関しては理論値と実験値が非常によく一致しているからである。膜の(0,1)次モードの固有振動数が 90Hz の場合は理論値と実験値が一致している周波数範囲は狭いのに対し、170Hz の場合は(0,1)次モードの周波数範囲が広いので理論と実験の一致する範囲も広くなり、減音量についても比較的よく一致したものと考えられる。

Fig.10 Comparison of Experimental result and Analytical result

Fig.11 Comparison of Experimental result and Analytical result

3・2・3 インピーダンスと音圧分布

ここでは解析結果が実験値をよく捉えられていたことから、解析が実際の現象をよく表していると考え、解析で与えた理論インピーダンスと解析から得られたモデル内音圧分布からインピーダンスが音場に与える影響を考察していく。

インピーダンスは一般に複素数で表わされ、その実部は減衰要素として、虚部は剛性要素として作用することが知られている。そして本研究の円形膜のインピーダンスは、実部と虚部が同時に与えられることから実部と虚部が互いにどのように作用し合うのかが重要になってくる。そこでここでは図 12 に示すような単純管の一端にインピーダンスを与えて解析を行い、共鳴周波数に着目してインピーダンスの実部と虚部それぞれの影響を考察していく。

解析には 2 次元有限要素法解析を用い、単純管の長さは 10m とし、一端を閉、他端にインピーダンスを与えた。管長さが 10m であるのでこの管の共鳴周波数は両端閉の場合 170Hz、一端閉他端開の場合 85Hz となる。

図 13 は端部に与えたインピーダンス比と共鳴周波数との関係を表した解析結果である。左横軸にインピーダンス比実部 Z_R 、右横軸にインピーダンス比虚部 Z_I 、縦軸に共鳴周波数 f_m をとっている。この図を見ると実部・虚部を変化させることで共鳴周波数が 85Hz~170Hz の範囲内で変化していることがわかる。ここで、インピーダンス比実部が 1.0 よりも大きい場合、虚部の値に関係なく共鳴周波数は一定の値 (170Hz (閉の状態)) になっているのに対し、実部が 1.0 以下の場合には虚部が変化することによって共鳴周波数が 85Hz から 170Hz へと連続的に変化している。

Fig.12 Analytical Model of acoustic tube with impedance

以上を踏まえて図 14 に膜の固有振動数が 200Hz のときの理論によって得られたインピーダンス比の実部・虚部と解析によって求めた減音量を併せて示す。実線で示しているのが減音量、黒丸 (●) がインピーダンス比実部の正の値、黒三角 (▲) がインピーダンス比実部の負の値、白丸 (○) がインピーダンス比虚部の正の値、白三角 (△) がインピーダンス比虚部の負の値である。

Fig.13 Impedance ratio and natural frequency

Fig.14 Noise reduction and Impedance ratio

図 14 を見ると、インピーダンス比実部は全周波数範囲において 1.0 以下になっている。このことから、インピーダンス比虚部の値が変化することによって内部音場 (特に共鳴周波数) が変化する状態にあることがわかる。また、インピーダンスの各逆ピークにおいてその符号が逆転しており、特にインピーダンス比虚部のピーク周波数前後では音場の状態が異なることが予想できる。

これらのことを踏まえて、図 15 には一つ目のピーク周波数 (130Hz) における解析によって求めたモデル内の音圧分布を示し、図 16 には横軸に枝管分岐部からの距離[m]、縦軸に音圧[Pa]をとり、枝管分岐部からの枝管方向と音源方向の音圧分布を比較したものを示す。図 15 は音圧分布をグレースケールで示しており、色が濃いほど音圧が高く、薄いほど音圧が 0Pa に近いことを示している。また、枝管に沿った音圧分布を実線で表し、仮想的に考えられる音圧の腹を破線で示している。

図 15 を見ると主管の出口側で音圧がほぼ 0Pa になっており、枝管の効果が十分に出ていることがわかる。しかしながら、枝管型消音器の特徴である最大効果の生じる周波数において枝管端部が音圧の腹になるといった音圧分布にはなっていない。

Fig.15 Sound pressure distribution on 1st peak frequency (130Hz)

Fig.16 Sound pressure distribution from bifurcation (130Hz)

枝部の音圧分布を見ると、端部で音圧自体は最大となっているが、音圧の腹にはなりきれていないことが図 16 からわかる。このことから、インピーダンスの効果により枝管端部では反射が遅れ、図 15 のように枝管が仮想的に伸びた状態になっていると考えられる。

図 17, 図 18 には二つ目のピーク周波数である 250Hz の音圧分布を示す。図 17 の音圧分布は図 15 とは異なり、音圧の腹は枝管部の途中に存在する。これはインピーダンスの効果により枝管端部で反射が早まり、仮想的に縮んだ状態になったと考えられる。

Fig.17 Sound pressure distribution on 2nd peak frequency (250Hz)

Fig.18 Sound pressure distribution from bifurcation (250Hz)

これらの結果と図 14 に示したインピーダンス比虚部 (図中の○, △) を比べると、枝管が仮想的に伸びた状態にあるのはインピーダンス虚部が正の場合、逆に縮んだ状態にあるのはインピーダンス虚部が負の場合であることが明らかとなった。

3・2・4 膜の固有振動数と減音量のピーク周波数との差 振動膜の固有振動数と減音量のピーク周波数に差が生じる原因を考えるために振動膜の固有振動数を一定にし、枝管長さを変化させたときの解析結果を図 19 に示す。ここでは端部の固有振動数を 70Hz とし、主管中心から枝管端部までの長さをそれぞれ 0.8m, 0.535m, 0.054m (枝管の無い状態) の 3 通りを示す。

Fig.19 Noise reduction of silencer on several side branch length

図中の枝管長さが 0.054m (枝管の無い状態) を見ると、一つ目のピーク周波数は 70Hz となっており、端部の固有振動数 70Hz と一致している。このことから、枝管が無くても振動膜のみで効果は現れることがわかる。また、枝管長さを 0.535m とすると先程のピーク (70Hz) は 55Hz にまで下がる。これは枝管が伸びることで反射が遅れることによるものであり、さらに枝管を伸ばして 0.8m とするとピーク周波数はさらに下がり 50Hz となる。すなわち、端部にインピーダンスを持つ枝管の効果の出る周波数が端部の固有振動数と一致しないのは、振動膜の振動のみでなく枝管の長さが反射音の位相遅延に効いているからである。この結果から、枝管と振動膜との組み合わせは低周波音の低減には有効であると考えられる。しかしながら、目標とする周波数 (低減させたい周波数) が低周波であった場合、音の波長が長くなるため枝管長さの少しの変化では効果のある周波数のシフトは起こりにくく、低周波になるほど枝管長さを伸ばすことよりも振動膜の固有振動数を下げるの方が有効となる。

4. 結 言

枝管型消音器の適用性改良を目的として枝管端部に有限インピーダンスを与えた場合の音響特性を実験と解析で調査した。その結果以下の知見が得られた。

- (1) 枝管端部にインピーダンスを与えた場合、端部が剛の場合の減音量のピークがいくつかに分かれ、比較的広い周波数域に効果が広がり、その効果も大きくなることが実験により確認できた。
- (2) 枝管端部にインピーダンスを与えたときの減音量を解析によって捉えようとした場合、振動膜のインピーダンス虚部が重要であり、振動膜のモード形状を考慮することは有効である。
- (3) 枝管端部にインピーダンスを与えたときに端部剛の効果のピーク周波数よりも低い周波数で現れる効果は、枝管が仮想的に長くなったような現象によるものであり、逆に高い周波数で見られる効果は枝管が仮想的に短くなった現象によるものである。
- (4) インピーダンスのピーク周波数と減音量のピーク周波数とに差が生じる現象は実験、解析両方において確認でき、その差は端部の固有振動数と枝管長さが互いに影響して決まる。

今後としては実機への適用を考えている。実機への適用の際にはインピーダンスを持った端部の強度や端部からの音の放射が問題になると思われる。そこで将来的には端部を鉄板などの透過損失の大きい素材で振動系を構成しようと考えており、端部に強度を持たせつつも任意の固有振動数を与えることができる実験装置を製作・実験していく。

付録 吸音材の音響特性に及ぼす影響

Fig.A1 Acoustic characteristic of simple pipe

ここでは実験で使用した吸音材が音響特性に与える影響を議論する。付図1に示したのは0.91mの単純管の一端に吸音材を与えたときと与えていないときの管

内の音響特性を示している。吸音材を与えていない場合は1次モード及び2次モードの共鳴が強く見られる。それに対し、一端に吸音材を適用した場合では共鳴周波数は変わるものの、その大きさは1次モードにおいては約20dBも小さくなっている。このことから、吸音材を適用することで完全とは言えないが無限端部に近づいていることが確認できた。

文 献

- (1) Kazuhiro SHIRAKI, Anti-noise design and Simulation, (1987), Ohyogijyutsu Publication, p200.
- (2) Masanori TSUJI and Kunihiko ISHIHARA, Study on Noise Reduction of Suction machine with Complicated Piping System by use of Side Branch, *The 37th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering* (2008), in CD ROM.
- (3) Masanori TSUJI, Michiya OKAMURA and Kunihiko ISHIHARA, On Noise Reduction Effect of Side Branch in Complex Piping System (Comparison between Results of BEM and Experiment), *The 46th term general meeting, Lecture collected papers of JSME, Chugoku and Shikoku branch division*, (2008), pp.287-288.
- (4) Michiya OKAMURA, Kunihiko ISHIHARA and Masanori TSUJI, Study on Noise Reduction of Suction machine with Complicated Piping System by use of Side Branch, *JSME 2008 Symposium on Environmental Engineering*, (2008), pp.135-138.
- (5) Environmental Protection Bureau Environment Room of Atmospheric Life, Low Frequency Sound Prevention Measures Case Collection, (2002), <http://www.env.go.jp/air/teishuha/jirei/>.
- (6) Eiichi KOJIMA, Yoshikazu KIMURA, Tatsushi TERASAWA and Seiishiro TAKESHITA, Development Research of Variable Resonance-Mode Type of Side-Branch Resonators, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, Vol. 64, No.621 (1998), pp.120-127.
- (7) Kunihiko ISHIHARA, Yuichi MORIGUCHI and Kazuo NISHIKAWA, A Consideration of reduction Effect of Side Branch on Pressure Fluctuation, *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, Vol. 70, No.690 (2004), pp.394-399.
- (8) Tadao KUBO, Basic of Applied Mathematics, (1963), Kyoritsu Syuppan, p.159.
- (9) Yasuaki TOMIHISA, Advanced Engineering Mathematics, (1960), p.486.
- (10) Akio NAGAMATSU, Dynamics Handbook, (1993), Asakura Bookstore, pp.113-114.