III. 応用編

6. ソフトウェアの実例 (II)

日本電気株式会社 松 田 信 義

前回ではソフトウェアの実例ということ、プログラミング技法と演算の基本について述べられている。プログラミングの技法では、考え方、注意事項、割込み処理等について述べられ、また演算処理として数値演算の基礎、浮動小数点について述べられている。今回はソフトウェアの実例のうち、グラフィックディスプレイの例について述べていく。

1. グラフィックディスプレイ

グラフィックディスプレイのセットの概要は、CPU

図 1 RAM 構成

として 8080 を用い ROM 1K バイト、RAM は 1K バイトである。RAM エリアの構成を図 1 に示す。グラフィックディスプレイはテレビ画面上に各種パターンを作成するものである。

テレビとのインタフェースはテレビインタフェースを通して CPU と接続する。入力はいくつかよりキー入力で行う。構成を図 2 に示す。キーボードの入力の種類を表 1 に示す。

テレビインタフェースは一般テレビセットをディスプレイ

表 1 K/B コード

キ	キ	機	能
イ	コード		
0	←	00	・ 0 ページ指定 ・ カーソルを左へ移動
1	↓	01	・ 1 ページ指定 ・ カーソルを下へ移動
2	→	02	・ 2 ページ指定 ・ カーソルを右へ移動
3	SP	03	・ 3 ページ指定 ・ ドットクリア
4	HW	04	・ 4 ページ指定 ・ ドットセット
	↑	05	カーソルを上へ移動
	WR	15	ドットセット
	CR	13	カーソルを次の行の最初にセット
	IT	11	ページ指定よりやり直し
	CL	17	1 ページ分スペースクリア

"Microcomputer Techniques for TV and Radio Engineers; 6. Programming Techniques (II)" by Nobuyoshi Matsuda (Nippon Electric, Co., Ltd., Kawasaki)

レイとして利用するためのもので、テレビセットに 32×32 のドットを表示するよう作られている。

CRT の 1 つのビットはメモリの 1 ビットに対応し、横 1 行が 32 ビット (4 バイト) で 32 列あるので、1 画面は 128 バイトのメモリの内容により構成される。画面構成を図 3 に示す。

CPU の 8080 ソフトウェア作成上は、テレビ画面表示用の RAM エリアにデータをセットすると、テレビインタフェースの DMA 動作によりメモリの内容がソ

ROM (モニタ)
0.75K バイト
RAM --- 1K バイト
TV 表示 Buffer
(1 ページ 128 バイト)
パターン作成モニタプログラム

図 2 構成

図 3 画面構成 (1 ページ)

フトウェアによらず直接データ転送される。このデータはテレビインタフェースで信号変換され VHF の信号となり、アンテナを通しテレビセットへ送られる。

キーボードからのキー入力による機能は表 1 の通りである。また全体のフローチャートは図 4 の通りである。以下では、キー入力により指定された動作を行うときのメモリ内データの扱い方を述べる。

画面の表示および構成は図 5 のようになっており座標 (X, Y) であらわす。ホームポジションは (0, 0) であらわされる。これに対応するメモリアドレスは、図 3 の通りである。このためプログラムは制御エリアを設け座標のデータをこのエリアへ入れプログラムで X メモリアドレスへ変換して行っている。制御エリアは図 6 に示す。また 1 画面分を 1 ページとし 5 ページまでのパターン作成エリアがある。

2. メモリ内データの扱い

(1) 0 クリア (XCLP)

ここではディスプレイエリアおよび制御エリアをインシャライズすることについて述べる。

図 7 にフローチャートを示す。またプログラムリストは表 2 に示す。XPAG サブルーチンはページアドレス

の算出ルーチンであり、制御エリア内の PAG の値に従ってページの先頭アドレスを算出し HL レジスタにしまっておく。XPAG サブルーチンのプログラムリストは表 3 に示す。

次に 1 ページ分 128 バイトのエリアを 0 クリアするため C レジスタに 80 (16 進) を入れ XCLR サブルーチンを実行させる。XCLR サブルーチンは HL レジスタで指定されるアドレスから C レジスタで指定されるバイト数だけメモリの内容を 0 にする。

次にディスプレイエリアを 0 クリアするため C レジスタに 8 を、HL レジスタに 83F8 にセットし、XCLR サブルーチンを実行させる。同様に制御エリアのマトリックス情報を 0 クリアするため C レジスタに 2 を、HL レジスタに 83AC をセットし XCLR を実行させる。

XCLR ルーチンは 4 ステップで構成されるサブルーチンで、HL レジスタで指定されるアドレスより C レジスタで指定されるバイト数だけ 0 クリアす

図 4 概略のフローチャート

図 6 制御エリア

図 7 0 クリアサブルーチンフローチャート

- 備考(1) ドット位置は、座標(X, Y)で表す
ホームポジション=(0, 0)
- (2) ドットは、メモリのある番地の1ビットに対応する。

図 5 ページ指定後の画面表示および画面構成

表 2 0 クリアサブルーチン

8354	CD	92	83	XCLP	CALL	XPAG	指定ページ 0 クリア
57	0E	80			MVI	C, 80	
59	CD	69	83		CALL	XCLR	
5C	0E	08		XCLC	MVI	C, 8	
5E	21	F8	83		LXI	H, 83F8	ディスプレイエリア 0 クリア
61	CD	69	83		CALL	XCLR	
64	0E	02		XCLM	MVI	C, 2	
66	21	AC	83		LXI	H, MTX	制御エリア 0 クリア
69	36	00		XCLR	MVI	M, 0	
6B	23				INX	H	
6C	0D				DCR	C	
6D	C2	69	83		JNZ	XCLR	
70	C9				RET		

マトリックス (MTX) 情報により
ドットのアドレスおよび値を算出
する。

(DE) ← マトリックス情報

指定ページの先頭アドレス (HL)
セット

上下方向のアドレス算出

図 8 カーソルアドレス算出サブルーチンフローチャート

表 3 ページアドレス算出サブルーチン

8392	D5	21	80	7F	XPAG	PUSH	D	指定ページの先頭アドレスを 算出する
93	21	80				LXI	H, 7F80	
96	11	80	00			LXI	D, 80	
99	3A	AF	83		BPG0	LDA	PAG	
9C	19					DAD	D	指定ページ情報
9D	3D					DCR	A	
9E	F2	9C	83			JP	BPG0	
A1	D1					POP	D	
A2	C9					RET		
A3								

(制御エリア)

83AC	00	MTX	DB	0	マトリックス情報 X
AD	00		DB	0	"
AE	00	DOT	DB	0	ドット情報
AF	00	PAG	DB	0	ページ情報

左右方向のアドレス算出

アドレス内容の算出

(HL) ← アドレス
(A) ← 値

表 4 カーソルアドレス算出サブルーチン

8371	21	AC	83	XADR	LXI	H, MTX	ドットマトリックスによりそのアドレスと値を算出して (HL), (A) にセットする
74	5E				MOV	E, M	
75	23				INX	H	
76	56				MOV	D, M	
77	CD	92	83		CALL	XPAG	指定ページ先頭アドレス算出
7A	7A				MOV	A, D	
7B	87				ADD	A	
7C	87				ADD	A	
7D	B5				ORA	L	
7E	6F				MOV	L, A	
7F	7B			BAR0	MOV	A, E	
80	23				INX	H	アドレス算出 (HL)
81	D6	08			SUI	8	
83	D2	80	83		JNC	BAR 0	
86	2B				DCX	H	
87	C6	09			ADI	9	
89	4F				MOV	C, A	
8A	3E	01			MVI	A, 1	
838C	0F			BAR1	RRC		値の算出 (A)
8D	0D				DCR	C	
8E	C2	8C	83		JNZ	BAR 1	
91	C9				RET		
92							

るものである。

なお、この最初の命令の MVI M, 0 の 0 のところでクリアされる内容がきめられるため、たとえばAとすればすべてAにされる。

(2) カーソルアドレス算出 (XADR)

カーソル位置情報すなわち (X, Y) 座標よりアドレスおよびドットの値を算出することについて述べる。フローチャートを図8に示す。またプログラムリストを表4に示す。

はじめに制御エリアのマトリックス情報を DE レジスタにセットし、XPAG サブルーチンにより指定ページの先頭アドレスを HL レジスタにセットする。

次に D レジスタの内容を A レジスタに移して ADD を2回行い、Aレジスタの内容を4倍にする。これはDレジスタには Y 座標の値が入っており、メモリアドレスにするには4倍する必要があるからである。これは図2と図4を比較してもわかる。

次にページの先頭アドレスの下位8ビット、すなわち L レジスタの内容とAレジスタの内容とをオアをとり、上下方向のアドレスがきまるが、さらに左右方向のアドレスについては、E レジスタの内容すなわち X 座標の値をAレジスタに移しておく。

左右方向には8ビットごとにアドレスが変わるため、Aレジスタの内容を8だけ差し引くごとに HL をインクリメントすることを繰返し、キャリーフラグが出るま

図 9 カーソルの右へ移動

で続ける。つづいてアドレスが決まったあと8ビットのどのビットを立てるかは、キャリーフラグが出たあとのAレジスタの内容をもとに、RRC 命令を使ってビットの位置をきめる。最終的に HL の値と A レジスタの値でカーソル位置があらわされる。

(3) ドットセット

カーソルで指定したところにバットをセットするもので、カーソルアドレスの算出のあと次のプログラムを実行する。

```

ORA      M
MOV      M, A

```

この2ステップの命令によりカーソル位置の値がメモ

りにセットされる。すなわちドットがセットされる。

(4) カーソルの右への移動

カーソルを右へ1ビット分移動させるもので、図9のフローチャートおよび次のプログラムリストとなる。

```

LXI    H, MTX
INR    M
MOV    A, M
JP     MCC 9
MCC 9: MVI    M, 0
INX    H
INR    M

```

はじめに MTX すなわち、X 座標の値をインクリメントする。これによってカーソル位置が右へ1つ移動する。また画面の右端にあるかチェックするため JP 命令を使う。すなわち右端にあるときにはそのバイトのビット NO. 7 になる。したがってサインフラグ有無の JP を使って判断し、右端にあるときには左端へカーソルを移すため MCC 9 のルーチンを実行する。すなわち MVI M, 0 で X 座標を 0 とし、MTX の次にある Y 座標をインクリメントすることで左端に移り、1行下へ移る。CR キーすなわち改行キーの動作も同じである。

(5) ←→ キーの動作

上下方向と左右方向の移動であるが、左右と上下の違いは X 座標の値を移動するか、Y 座標の値を移動するかだけであり、移動ルーチンは同じものを使用できる。

↓ または → のときは

```
MC 15: INR M
```

↑ または ← のときは

```
MC 16: DCR M
```

となるが、更新結果が梓に達したかどうかチェックし、達した場合は他端にセットする必要がある。プログラムリストは次のようになる。

```
MC 17: MOV A, M
```

```
INR A
```

```
JNZ MC 18
```

```
MVI M, 1F (A)の値が0になったとき 1F にする。
```

```
MC 18: SUI 21
```

```
JNZ MOMTOR
```

```
MOV M, A
```

```
JMP MON/TOR
```

3. む す び

以上までに、グラフィックディスプレイを例として画面表示の場合のメモリの扱いについて述べてきた。実際のテレビパターン作成モニタのプログラムリストを表5に示す。

参 考 文 献

- 1) TK-80 E/80, アプリケーションノート (IEM-574A), 日本電気

表 5 テレビパターン作成モニタ MAIN 処理

8280	CD	5C	83	MAIN	CALL	XCLC	制御エリア 0 クリア
83	CD	16	02	MK 00	CALL	KEYIN	ページの指定
86	FE	05			CPI	5	[0] ~ [4] キー使用
88	F2	83	82		JP	MK 00	
8B	32	AF	83		STA	PAG	ページ情報セット
8E	CD	71	83	M 000	CALL	XADR	カーソルポジションのドット情報セット
91	A6				ANA	M	
92	32	AE	83		STA	DOT	
95	16	20		MT 00	MVI	D, 20	タイマ作動
97	1E	FF		MT 01	MVI	E, FF	
99	1D			MT 02	DCR	E	
9A	C2	99	82		JNZ	MT 02	
9D	D5				PUSH	D	
9E	CD	47	02		CALL	KEY	コマンドキー入力チェック
A1	3C				INR	A	キイスキャン
A2	CA	C1	82		JZ	NKEY	キーなし
A5	CD	EA	02		CALL	D2	チャタリングタイマ
A8	CD	47	02		CALL	KEY	
AB	47				MOV	B, A	
AC	21	F3	83		LXI	H, KFLAG	
AF	3C				INR	A	
B0	CA	B8	82		JZ	NNKEY	キーなし

B3	7E			MOV	A, M	キイフラグチェック
B4	A7			ANA	A	
B5	CA	D1	82	JZ	MC 00	新キイ
B8	77			MOV	M, A	
B9	D1			POP	D	押下され続けている
BA	7A			MOV	A, D	
BB	D6	05		SUI	5	
BD	57			MOV	D, A	
BE	C3	C5	82	JMP	LKEY	
C1	32	F3	83	STA	KFLAG	キイフラグセット
C4	D1			POP	D	
82C5	15			DCR	D	点滅時刻チェック
C6	F2	97	82	JP	MT 01	
C9	CD	71	83	CALL	XADR	カーソルポジションの点滅処理
CC	AE			XRA	M	
CD	77			MOV	M, A	
CE	C3	95	82	JMP	MT 00	
D1	3D			DCR	A	キイデコード処理
D2	77			MOV	M, A	
D3	D1			POP	D	
D4	CD	71	83	CALL	XADR	カーソルポジションのドットを復帰
D7	4F			MOV	C, A	
D8	2F			CMA		
D9	A6			ANA	M	ドットクリア
DA	77			MOV	M, A	
DB	78			MOV	A, B	
DC	FE	03		CPI	3	スペースキイチェック
DE	CA	20	83	JZ	MCW 9	
E1	3A	AE	83	LDA	DOT	ドット情報チェック
E4	A7			ANA	A	
E5	CA	EB	82	JZ	MC 10	
E8	79			MOV	A, C	
E9	B6			ORA	M	ドットセット
EA	77			MOV	M, A	
EB	78			MOV	A, B	
EC	FE	11		CPI	11	IT キイ
EE	CA	80	82	JZ	MAIN	
F1	FE	17		CPI	17	CL キイ
F3	C2	FC	82	JNZ	MC 11	
F6	CD	54	83	CALL	XCLP	指定ページスペースクリア
F9	C3	8E	82	JMP	M 000	
FC	FE	04		CPI	4	HM キイ
FE	C2	07	83	JNZ	MC 12	
8301	CD	64	83	CALL	XCLM	マトリック情報イニシャライズ
04	C3	8E	83	JMP	M 000	
07	21	AC	83	LXI	H, MTX	
0A	FE	13		CPI	13	CR キイ
0C	C2	16	83	JNZ	MC 13	
0F	36	00		MVI	M, 0	マトリックス (0, Y+1)
8311	23			INX	H	
12	34			INR	M	
13	C3	8E	82	JMP	M 000	
16	FE	15		CPI	15	WR キイ
18	C2	2D	83	JNZ	MC 14	
1B	CD	71	83	CALL	XADR	

1E	B6			ORA	M	ドットセット
1F	77			MOV	M, A	
20	21	AC	83	LXI	H, MTX	カーソルポジションの更新
23	34			INR	M	
24	7E			MOV	A, M	
25	FE	20		CPI	20	右枠に達したかチェック
27	F2	0F	83	JP	MCC 9	
2A	C3	8E	82	JMP	M 000	
2D	FE	06		CPI	6	キイ
2F	F2	8E	82	JP	M 000	他のキイは無効
32	0F			RRC		
33	D2	37	83	JNC	MC 15	キイ
36	23			INX	H	キイ
37	34			INR	M	マトリックスの更新
38	78			MOV	A, B	
39	A7			ANA	A	
3A	CA	42	83	JZ	MC 16	
3D	FE	05		CPI	5	
3F	C2	44	83	JNZ	MC 17	
42	35			DCR	M	X, Y がマイナス方向
43	35			DCR	M	キイ
44	7E			MOV	A, M	更新結果が枠に達したかチェック
45	3C			INR	A	
46	C2	4B	83	JNZ	MC 18	
49	36	1F		MVI	M, 1F	枠に達した場合は、他端にセット
4B	D6	21		SUI	21	
4D	C2	8E	82	JNZ	M 000	
50	77			MOV	M, A	
51	C3	8E	82	JMP	M 000	
54						