【梶田琴次先生古稀記念論文】

S. HARAGUCHI, M.D., HEARING TEST IN FREE FIELD

自由音場聴力検査に就て

長崎大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任 後藤敏郎教授）

講師 原 口 静 彦
ハラ グチ シズ ヒコ

聴覚機能検査はオーディオメーターの使用により最近急速に進歩し、今ではオーディオメーターによる純音聴力検査が聴覚機能検査の主体となつている。現在のオーディオメトリーはレシーバーを使用して片耳づつの聴力を測定するものが殆ど全部であるので、オーディオメーターの性能もレシーバーを使用することにして規定されている。聴力を片耳づつ測定する為には、レシーバーを使用する方法が適している。従来聴力検査では、その主な目的が聴力障害の病原部位を決定することにあつたので、レシーバーを用いて片耳づつ、聴力を分析的に測定することは確に合目的であつた。

然し乍ら聴力検査には外にも目的がある。その一つは難聴程度の客観的評価である。その評価に従つて、身体障害者の等級が決定されたり、労災保険法による災害補償の金額が増減されたりするので、検査法そのものゝ妥当性をもつと慎重に検討されなければならない現状にある。もし、実生活に於ける不便の程度を正当に評価するという点から考えるならば、検査には純音よりも会話を音を用いる方が好ましいのは論を俟たない。それが近時、会話音による量的聴力検査の擧頭しつゝある所以でもある。然し、問題を純音聴力検査に限つてみても、レシーバーを用いて音を聴取することは甚しく不自然である。こ

の様に測定された片耳づつの聴力が実生活にそのまま適用されているのは、耳に接した騒ぎ声を聴く時、レシーバーを抵てゝ電信や電話を聴く時、或はイヤホンでラヂオを聴く時などの極く限られた場合である。私共は普通の場合には、外來の音響は自由音場…必ずしも物理学的に厳密な意味での自由音場を指すわけではないが…自由音場で、両耳で聴取している。従つて難聴程度を正しく評価する為には、純音聴力検査もこのような自由音場で実施する方が合理的と思われる。

そこで私共は自由音場で純音による量的聴力検査を行うことを企図し、このためにスピーカーを使用する聴検査方式を採用し、既に2,3の実験を開始した。

検査室としては、長さ11m、幅2.5m、高さ3.5mの防音無響室を使用し、装置としてはオーディオメーター、増幅器、スピーカーを別図の如く配列し、スピーカーの軸線上3mの距離に被検査者の頭部が位置するように被検査者の坐席を設けた。現在は51—Aオーディオメーター（5dbノッチの市販品と、5dbノッチ、2dbノッチ両用に使える改造品の2基）、ナショナルのミゼット型及び自作の増幅器2基、パイオニアの角型レフレックストランペットを有するRECT—18型（再生帯域200~6000c/s）のスピー

カー1基と3時のパーマネント、ダイナミック、スピーカー1基を使用している。

この場合の問題は、被検者頭部の位置で、検査音の強さがオーディオメーターの聴損ダイヤルの読みに従つて、正確に 5db, 又は 2db ステップの増減を示すかどうかという点である。之を検討し、校正する為には、現在次の二法を採用している。その一法はオーディオメーターをもう一台用い、一方の耳にはレシーバーでそれから出る校正用の音を聴かせ、他側の耳は開放して該音場でスピーカーから出る検査音を聴取させ、両耳の loudness balancing を行つて検査音の強さを測定する方法である。他の方法は周波数分析器と指示騒音計を使用して検査音の強さの変化を測定する方法である。後者の場合は、本検査法に於ける聴力損失は、各周波数毎に、正常人の最小可聴閾値を零デシベルとして比較的（結局感覚のレベルで）表示することにすれば、検査音の強さを絶対値で算出する必要はない。5db, 又は 2db ステップで変化していることが確かめられればよいわけである。以上の二法を併用して私共の装置の総合特性を検討してみたところでは、案外簡単な調整によつて、検査に必要な周波数と強さの範囲に互

り、オーディオメーターの聴損ダイヤルで自由に制御出来る検査用の音場が得られることが分つた。

私共は本装置を使用して、各種難聴者のスピーカー式による聴損測定値と、従来のレシーバー式による聴損測定値とを比較対照し、相互の関係を明かにせんと試みている。又正常聴力者、各種難聴者（片側性聾を含む）に就て、音源の方向と聴力の消長との関係を究明する研究にも着手している。

その成績の一部は既に耳径の研究、間接骨伝導の研究として学会に発表したものであつて、臨床的応用については協同研究者の長光昭男が近く原著として本誌に発表の予定である。

現在、純音による聴力検査といえば、レシーバー式に限られている感があるが、スピーカー式の所謂自由音場聴力検査は、各個人の全体的な聴力の判定には必要な方法であり、その装置も、オーディオメーターに市販の増幅器とスピーカーを附設するだけでも、割合簡単に、しかも正確に検査が出来るので、大方の御試用をお奨めする次第である。

（原稿到着 = 昭和 31. 4. 26 日）