EFFECTS OF REPEATED GALVANIC STIMULATION THROUGH THE HEAD ON THE LABYRINTHINE REFLEXES IN FOWLS

By
S. AOKI

*From the Department of Otorhinolaryngology, Gifu Medical School
(Director: Prof. T. Fukuda M.D.)*

The heads of three leghorns were stimulated galvanically (4m A. 8V.) for five minutes in two opposite directions passing through both external auditory meati every day for two weeks. The labyrinthine reflexes observed during and after galvanization showed marked changes at the end of two weeks as compared with those prior to the start of stimulation, as follows:

1. The head which had deviated toward the side of anode during galvanization at the beginning, became to deviate in the opposite direction i.e. to the side of cathode at the end of two weeks.
2. Galvanic nystagmus and especially after-galvanic nystagmus decreased in number of jerks as the day of stimulation went on.
3. Ataxia during and after galvanization decreased with days of stimulation and almost disappeared at the end of two weeks.
4. It is very interesting that leghorns which had been stimulated solely with galvanic current for two weeks showed "kinetic labyrinthine reflex" at the first Bárány rotation, i.e. deviation of the head during rotation in the direction of rotation after normal deviation, the reflex previously reported by Fukuda as a functional development of labyrinthine reflex with rotatory training.

反覆頭部通電による迷路反射の変化

岐阜医大耳鼻咽喉科教室（主任：福田精教授）

助 手 青 木 茂
アオキ キナシ

目 次

緒 言

第1章 実 験

第1節 実験動物

第2節 実験装置

第3節 実験方法

第4節 実験成績

第1項 反覆電気刺激による家鶏の通電中、遮電後の姿勢の変化

A. 電気刺激初回の家鶏

a) 陰極右耳，陽極左耳の場合

b) 陰極左耳，陽極右耳の場合

B. 電気刺激14日目の家鶏

a) 陰極右耳，陽極左耳の場合

b) 陰極左耳，陽極右耳の場合

C. 連日電気刺激第14日目の家鶏と電気刺激初回の家鶏の姿勢の比較

第2項 反覆電気刺激による家鶏の通電中、遮電後の頭振

A. 通電中の頭振の変動

B. 電流性後頭振の変動

第3項 反覆電気刺激を課した家鶏の廻転刺激に対する反射の変化

第2章 総 括

第3章 考 按

緒 言

廻転刺激を連日動物に課すると、廻転性後眼振 (post-rotatory nystagmus) は日毎に低減する。

この事実は星野¹⁾の最初の報告以来、福田^{2) 3)}、松本^{4) 5)}等により、種々の動物にて数多くの報告がなされている。併し、この廻転性低後眼振 (postrotatory hypostatic nystagmus) の成立に関する解釈は、まちまちで未だに一定しない。例えば、三半規管のあらゆる諸反応は、強い刺激が繰返へして与えられると減退して行くものであるとか⁶⁾、迷路の慣れ^{6) 7)}、疲労現象⁸⁾、順応又は損傷、あるいは中枢作用⁹⁾、等々漠然と解されている。

最近新しい廻転法 cupulometry¹⁰⁾ を考案した域値以下廻転理論を主張する北欧の学者は、この低減は強い廻転刺激のため、前庭迷路が損傷 (damage) された故なりと新説を唱えている¹¹⁾。蓋しこの一派の学者は廻転後感覚 (廻転停止後、なお廻転と逆方向に廻転するように感じる感覚) を迷路感覚として重視するので、彼等の云う所謂、迷路感覚と表裏一体をなす廻転性後眼振の低減は損傷による機能の低下と解さねば、理論が成立しないからである。

福田²⁾及びその協同研究者は、この低減に関して全く新しい解釈をなし、これを裏付ける実験を十数年来報告している。即ち廻転性後眼振及び伴われる後感覚は、迷路本来の反射や感覚ではなく、未だ嘗て動物及び人が受けたことのない passive の廻転を数十回にわたり課せられるため、迷路はこれに応じ切れず平衡破綻 ataxia をきたす。この迷路性平衡失調の現われが、後眼振並びに後感覚である。従つて廻転の連日加重により低後眼振をきたすのは、迷路性平衡失調が克服された、迷路性平衡機能の向上と解する。

その実証として、日頃廻転運動を身体に課しているスポーツマン、パイロット、バレリーナを多数検査し、彼等が一樣に正常人平均値より著しく低い低後眼振を示す事を明らかにし、のみならず初めて人について実験的に低後眼振の成立を明らかにした¹⁰⁾。即ち小学生多数に連日 active 並びに passive の廻転運動を課す事により、月余の後は著しい低後眼振をきたすと同時に、非常に平衡機能、運動機能を向上せしめ得て、福田の理論を更に裏付けると同時に、この事実をもつて廻転の加重を訓練 training と呼んだ。

又最近福田及びその協同研究者である我々は、廻転¹²⁾の連日加重により低後眼振をきたすと同時に、迷路性平衡機能が著しく向上する事を初めて具体的に、客観的に

これを明らかにし得た。即ち一般に動物並びに人を廻転椅子にて passive に廻転すると、廻転開始と同時に眼及び頭部は廻転と逆方向に偏倚し、nystagmus を廻転方向に発来しつゝ、廻転中を通じ、この逆方向への偏倚が続く。この偏倚は古くから知られている事実で normal deviation と呼ばれ、廻転中の迷路反射の重要な指標と観なされている。しかるに廻転を連日加重すると低後眼振をきたすのみならず、この normal deviation を超える廻転中の新しい高次の反射が迷路性に形成される。即ち廻転を連日加重した家鶏において、廻転当初は必ず廻転と逆方向に頭部は偏倚し normal deviation の姿勢を取るが、数秒にして頭部は中央に戻り、更に遠心力に抗して椅子の廻転と同方向に頭部は向い偏倚し、廻転中、この廻転方向へ頭が固定される。第1図に図示する如く、廻転訓練を経た家鶏は未訓練の家鶏に較べ廻転中の頭位が全く対象的、鏡像をなして廻転方向へ向つてゐる。

頭部が廻転方向へ向うと云う從來全く未知の新しい反射の形成を福田²⁾は kinetic labyrinthine reflex と名付け、慣れぬ passive の廻転に 応ずる動的の迷路性平衡反射が成立した事を明らかにし、これに対応して從來の normal deviation を static labyrinthine reflex と呼んだ。蓋し静止より廻転刺激を受けた場合、原位置を維持せんとする反射と解釈したからである。

以上の如く廻転の連日加重による低後眼振の真の生理学意義は平衡機能、迷路機能の向上として kinetic labyrinthine reflex の成立を裏付けとして、こゝに我々により漸く明らかにされた。從來、生理学に又臨床によく用いられている迷路刺激は、以上の廻転刺激の他に温度刺激、電気刺激が数えられる。こゝに報告する著者の実験は、家鶏の頭部に通電する電気性迷路刺激を用いた。この電気刺激の連日加重により家鶏に起る頭振の持続時間及び打数がいかに推移するかのみならず、家鶏の姿勢がいかに変化するかを観察目標とし実験を行つた。

又この緒言に廻転刺激の実験を少し詳しく述べた所以を明らかにして置きたい。温度刺激にて起る nystagmus は、方向は一定し途中で変化しない。且つ温度刺激を連日加重すると迷路反射、即ち温度性眼振はやはり低減の傾向を示すが甚だ複雑な多数性を示し、且つ屢々斃死して (白木・竹内〔未発表〕) 廻転刺激の加重の健康さとは著しく異なる成績を示す。しかるに通電、遮電時の電気刺激は廻転刺激と甚だよく似た成績を示す。即ち通電と遮電では nystagms の方向が逆方向となるのは、廻転

中と廻転後に全く等しく、又遮電後なお nystagmus を活潑にみるのは廻転停止後更に後眼振が発来すると全く同じく、刺戟が除去されたあとの後反応である。本論文中に詳述する如く、刺戟の加重によつても両者は全く酷似の成績を示す。故に通電刺戟を連日加重し終えた家鶏に始めて廻転刺戟を課し、廻転中の姿勢を主として観察した。その結果、驚くべきことは、廻転の加重により初めて得られる kinetic labyrinthine reflex が電気刺戟のみを連日課した家鶏において成立していた事を確実に明らかにし得た。これをもつて、これを観れば、従来迷路生理は勿論、臨床において等閑視されてきた電気迷路刺戟は廻転と同様の刺戟であると見做し得て、今後この新しい観点に立ち更に検討、研究を要する事を痛感する。

第1章 実 験

第1節 実験動物

成熟家鶏（白色レグホン）三羽を用いた。

第2節 実験装置

平流刺戟発生装置として第2図に示す如き、イトー式マスキュレーター D 型を使用した。電極は厚さ 0.2mm、直径 18mm（電極面積約 2.54cm²）の銅製円板で、これに綿を当て布で覆つた同大の電極 2 個を用いた。

第3節 実験方法

絆創膏にて両眼を遮蔽し視覚を奪つた家鶏を何等束縛する事なく、第3図の如く鋼鉄製の止り台（家鶏の止る部分のみは布が巻いてある）の中央に止らせる。この状態にて、上述の同大の電極を生理的食塩水で十分に濡らした後、家鶏の両側耳部（外耳道部）にゴムで密着させ、その上を更に絆創膏で固定した。

次に 4～4.5mA、8～10V の平流を、始め右耳部に陰極を置き、左耳部に陽極を置いて 5 分間通電し、10 分間の間隔を置いて後に、左耳部に陰極、右耳部に陽極を置いて 5 分間、合計 10 分間の両極電気刺戟を負荷した。この通電量は種々の検索の結果、明瞭な反応を発来させるのに最も適当な必要量であることを数次の実験により確かめたので用い、通電中及び遮電後の家鶏の姿勢（主として頭部、頸部、軀幹）の変化を観察し、発来する頭振を計測した。計測は陰極右耳、陽極左耳の場合、陰極左耳、陽極右耳の場合、各々について姿勢の変化、頭部の偏倚方向と角度、頭振数、頭振持続時間を 10 秒毎に連日記載した。観察に当つては刺戟発生装置を操作する者と、止り台の両側に 2 人の検者が立ち、一人は家鶏の頭振数を肉眼にて数え、今一人は家鶏の頭部、頸

部、軀幹の偏倚及び姿勢の変化を観察し報告する者、それにヘトツプウォッチを持ちて通電、遮電の合図をし、前 2 者が報告する頭振数を 10 秒毎に記載し、頭部、頸部、軀幹の偏倚及び姿勢の状態を記載する者と、計 4 人の検者にて施行した。なお、通電開始時は直角電流刺戟である。以上の如き条件で連日 14 日間反覆電気刺戟を負荷した家鶏と、正常無処置の家鶏とを止り台上で電気刺戟を負荷し、両者の姿勢を比較した。

次に廻転椅子の上に止り木を設置し、その上に絆創膏で遮眼した電気刺戟前の家鶏を乗せ、20 秒 10 廻転の廻転刺戟を課し、その廻転性後頭振を計測した。しかる後、同家鶏に連日 14 日間反覆電気刺戟を負荷して同様の廻転刺戟を課し、その廻転性後頭振と、前者のそれとを比較した。最後に連日 14 日間反覆電気刺戟を負荷した家鶏と、正常無処置の家鶏を廻転椅子の止り木上に乗せ、絆創膏にて遮眼し、20 秒 10 廻転の廻転刺戟を課して、廻転中及び廻転後の姿勢及び頭振を比較検討した。

第4節 実験成績

家鶏の両眼を絆創膏にて遮蔽し、視覚を奪つて何等束縛を加える事なく、第3図の如く止り台上に乗せた。電極は始め陰極を右耳、陽極を左耳にして 5 分間、10 分間の間隔を置いて、陰極を左耳、陽極を右耳にして 5 分間、各々 4～4.5mA、8～10V の平流で計 10 分間を 1 日の刺戟量として連日 14 日間負荷した。毎日の観察は通電中の姿勢の変化、頭部偏倚の方向と角度、頭振数の計測、及び遮電後の姿勢の変化、頭部偏倚の方向と角度、頭振持続時間、頭振数の計測を 10 秒間隔にて記載した。なお、実験に用いた 3 羽の白色レグホンは電気刺戟に対し原則的に同様の反射を表現したので、No. 1 白色レグホンの実験成績を詳細に述べ、No. 2、No. 3 の白色レグホンはその概略を述べる。又電極の位置は陰極を右耳、陽極を左耳の場合と、陰極を右耳、陽極を左耳の場合とは、各々頭部、頸部、軀幹の偏倚方向、頭振の方向が逆になるのみで、偏倚の角度、頭振数、姿勢の変化は大差なかつたので、主として陰極右耳、陽極左耳の場合を詳述し、陰極左耳、陽極右耳の場合は略述する。

第1項 反覆電気刺戟による家鶏の通電中、遮電後の姿勢の変化

No. 1 白色レグホン

A. 電気刺戟初回の家鶏

a) 陰極右耳・陽極左耳の場合：家鶏に陰極を右耳、陽極を左耳にして、4mA、8V の直角電流刺戟にて通電を開始すると直ちに、第4図の如く頭部、頸部、軀幹全

体が左側、即ち、陽極側（電流と反対方向）に約60度偏倚し平衡失調状態となるが2～3秒間翼をバタつかせ、両翼を上げて辛うじて止り台上に止り、ついで急速相が右側、即ち陰極側に向う（電流と同方向）頭振を活潑に発来する。即ち翼を上げバタつかせる失調は約3秒で収まり、頭部、頸部は左側（陽極側）に偏倚し、同時に頭振を右側（陰極側）に発来し、両脚を屈して軀幹を止り台に接し、遮電する迄この姿勢をとり頭振を発来する。5分間の通電の後、遮電すると、第5図の如く、一瞬頭部、頸部、軀幹は速やかに右側、即ち陰極側に強く偏倚（約90度）して失調し止り台上から落下せんとするが、両翼をバタつかせ、両脚を屈し軀幹を止り台上に接し、危く止り台上に留まる。ついで通電中とは逆方向の左側、即ち陽極側に向う頭振を盛んに発来する。これを電流性後頭振と呼ぶこととする。この頭振は2分12秒持続し、83打を数えた。電流性後頭振終了の後、家鶏の頭部、頸部、軀幹は漸次正頭位に戻る。

b) 陰極左耳、陽極右耳の場合：家鶏に陰極を左耳、陽極を右耳にして、4mA、8Vの直角電流刺激にて通電を開始すると直ちに、頭部、頸部、軀幹全体が右側（陽極側）に約90度偏倚し2～3秒間翼をバタつかせ、両翼を上げて辛うじて止り台上に留る。翼をバタつかせるのは約3秒にて収まり、頭部、頸部は右側（陽極側）に偏倚し、同時に頭振を左側（陰極側）に発来し、両脚を屈して軀幹を止り台に接し、遮電する迄この姿勢をとり頭振を発来する。5分間の通電の後、遮電すると、直ちに頭部、頸部、軀幹は速やかに左側、即ち陰極側に約90度偏倚して止り台上から落下せんとするが、両翼をバタつかせ、両脚を屈曲し軀幹を止り台上に接し、危く止り台上に留る。ついで通電中とは逆方向の右側、即ち陽極側に向う頭振を盛んに発来する。この電流性後頭振は2分23秒持続し、87打を数えた。電流性後頭振終了の後、家鶏の頭部、頸部、軀幹は漸次正頭位に戻る。

陰極右耳、陽極左耳の場合も、陰極左耳、陽極右耳の場合も、廻転刺激、温度刺激等でよく観察される頭振の第2相は認められない。

B. 電気刺激14日目の家鶏

a) 陰極右耳、陽極左耳の場合：家鶏に陰極を右耳、陽極を左耳にして、4mA、8Vの直角電流刺激にて通電を開始すると、電気刺激当初の家鶏は、前述した電気刺激初回の家鶏と同じく約2～3秒失調状態をきたし、ついで頭部、頸部、軀幹は速やかに左側（陽極側）に偏倚する姿勢をとり、通電中その姿勢を維持しつつ、右側

（陰極側）に頭振を発来する。遮電と同時に頭部、頸部、軀幹は速やかに右側（陰極側）に偏倚する姿勢に変わり、左側（陽極側）に電流性後頭振を発来させる。廻転刺激、温度刺激等でよく観察される頭振の第2相は出現せず、左側に向う頭振が消失してから正頭位に戻る。しかるに家鶏に連日反覆電気刺激を課すと、その姿勢は次第に変化してくる。即ち電気刺激開始より第14日目の通電中及び遮電後の頭位の変化は、第6図、第7図、第8図、第9図に示す如くである。第6図は電気刺激第14日目の陰極右耳、陽極左耳にて通電開始2秒後の姿勢である。頭部、頸部、軀幹は左側、即ち陽極側へ約90度偏倚しているが、第4図に見られた如き転倒せんとし、翼を上げ、辛うじて止り木上に止る失調状態は全然見られない。この姿勢より右側、即ち陰極側に向う頭振を盛んに発来し、第7図に見られる如く、通電開始2分後には頭部、頸部は反覆電気刺激前には見られなかつた右側（陰極側）へ約40度の偏倚が起る。即ち通電開始と共に左側（陽極側）へ偏倚していた頭部、頸部は約5秒にて正頭位へ戻り、約10秒にて右側（陰極側）へ偏倚する。この陰極側へ頭部、頸部を偏倚する時は、陽極側へ頭部、頸部を偏倚させ、陰極側へ頭振を規則正しく発来させていたものが、急激に頭振の急速相の方向に大きく頭部を動かして正頭位に戻る。正頭位に頭部が戻ってから陰極方向へ再び頭振が発来する。ついで再び急激に頭振の急速相の方向即ち陰極方向へ大きく頭部を動かし、陰極方向へ約60度頭部を偏倚させる。約60度陰極方向に頭部を向け終ってから、陰極側へ再び頭振が発来する。約30～20秒間この頭位を保って陰極側へ頭振を発来させているが、漸次頭振を発来させつつ正頭位へ、即ち陽極方向へ頭部が偏倚してくる。しかる後、再び頭部が正頭位に戻らぬうちに、陰極側に頭部、頸部を偏倚させる。即ち、陰極側へ頭部、頸部が偏倚する時には頭振の発来はなく、偏倚して戻ってから陰極側へ頭振を発来する。かくの如く反覆電気刺激前には見られなかつた右側（陰極側）へ頭部は偏倚し、偏倚角度は通電中多少変化すれど、陰極側へ偏倚方向は向う。刺激前にはなかつた偏倚である（第3表）。

5分間通電の後、遮電すると、第8図の如く約90度頭部を陰極側、即ち通電中より更に右側に偏倚させる。この時第5図に見られた如き翼を上げ、止り台上に辛うじて止る姿勢の失調はない。この姿勢より左側（陽極側）に向う電流性後頭振を活潑に発来させる。電気刺激当初は電流性後頭振が止んでから、徐々に正頭位に復帰した

が、電気刺激第14日目の家鶏は遮電と同時に陰極側へ約90度頭部を偏倚させ、陽極側へ頭振を発生させ、約5秒にて陰極側へ約60度となり、約10秒にて陰極側へ約30度となり、23秒にて正頭位へ戻り、その間頭振18打を数えた。この陰極側へ偏倚していた頭部が正中位（陽極側）へ戻る時には頭振の発生はなく、頭部の偏倚が安定すると陽極側に頭振を発生する。即ち、遮電後の頭部偏倚と、頭振の関係も、通電中と同様に、頭振の急速相へ頭部が偏倚する時は頭振の発生はなく、頭部の偏倚が安定してつてから頭振を発生する。しかるに頭振の緩徐相へ頭部が偏倚する時は頭振を発生しつつ偏倚する。

かくの如く連日反覆電気刺激を负荷する事によつて変化する頭位の5分間の通電中における時間的推移を第1表にて表わして見た。

第1表 通電中の頭位の変化（陰極右耳・陽極左耳）

電気刺激第6日目より、頭位を陽極側から正頭位をこえ、陰極側に頭位を向ける。電気刺激第14日目には通電開始後陽極側へ頭部、頸部、軀幹を3~5秒間偏倚させるが、速やかに正頭位となり、更にこれをこえ陰極側に頭部、頸部は向い、それ以後遮電する迄、陰極側に頭部、頸部を偏倚させ、陰極側へ頭振を発生する。第3表は陰極右耳、陽極左耳の場合の通電中の頭位の変動を表わしたものである。電気刺激当初は通電開始と共に陽極側へ頭部、頸部は100~130度偏倚し、通電開始より1分にて60度となり、以後遮電する迄、陽極側へ30~60度偏倚させて、陰極側へ頭振を発生する。第7日目には通電開始と共に陽極側へ頭部、頸部は20度偏倚し、通電開始より20秒にて正頭位となり、1分にて陰極側へ20~60度偏倚するが、2分50秒にて再び陽極側へ20度

偏倚し、4分30秒にて40度陰極側へ偏倚し、以後遮電する迄、陰極側へ30度偏倚させつつ頭振を発生する。第14日目になると、通電開始と共に陽極側へ頭部、頸部を60度偏倚させるが、3~5秒にて正頭位となり、約10秒にて陰極側へ偏倚し、以後遮電する迄、陰極へ10~60度頭部、頸部を偏倚させ、やはり頭振を発生する。

b) 陰極左耳、陽極右耳の場合：家鶏に陰極を左耳、陽極を右耳にて、4mA, 8Vの直角電流刺激にて通電を開始すると、電気刺激当初の家鶏は、前述した電気刺激初回の家鶏と同じく約2~3秒間転倒せんとして翼を上げ、辛うじて止り木上に止る失調状態をきたし、ついで頭部、頸部、軀幹は速やかに右側（陽極側）に偏倚する姿勢をとり、通電中その姿勢を維持しつつ、左側（陰極側）に頭振を発生する。遮電と同時に頭部、頸部、軀幹は速やかに左側（陰極側）に偏倚する姿勢に変わり、右側（陽極側）に電流性後頭振を発生させる。迴転刺激、温度刺激等でよく観察される頭振の第2相は出現せず、右側へ向う頭振が消失してから正頭位に戻る。しかるに家鶏に連日反覆電気刺激を課すと、その姿勢の方向は次第に変化してくる。即ち電気刺激開始より第14日目の通電中及び遮電後の頭位の変化は第6図、第7図、第8図、第9図とその偏倚方向が正反対になるのみで全く同様である。電気刺激第14日目の家鶏は電気刺激開始と共に頭部、頸部、軀幹は右側（陽極側）へ約90度偏倚させるが、電気刺激

初回の家鶏に見られた如き転倒せんとし、翼を上げ、辛うじて止り木上に止る失調状態は全然見られない。この姿勢より左側（陰極側）へ向う頭振を盛んに発生し、通電開始40秒後に正頭位へ戻り、60秒後には反覆電気刺激前には見られなかつた左側（陰極側）へ約30度の偏倚が起る。この陰極側へ頭部、頸部が偏倚する姿勢は遮電する迄維持され、陰極側へ頭振を発生している。かくの如く連日反覆電気刺激を负荷する事によつて変化する頭位の5分間の通電中における時間的推移を第2表にて表わして見た。電気刺激第7日目より、頭位を陽極側から正頭位をこえ、陰極側に頭位を向ける。電気刺激第14日目には通電開始後直ちに陽極側へ頭部、頸部、軀幹を約40秒偏倚させるが、速やかに正頭位となり、通電開始60秒後には更にこれをこえ陰極側に頭部、頸部は向

第2表 通電中の頭位の変化（陰極左耳・陽極右耳）

第3表

い、それ以後遮電する迄、陰極側に頭部、頸部を偏倚させ、陰極側へ頭振を発生させる。

5分間通電の後、遮電すると、家鶏の頭部、頸部は通電中より更に左側（陰極側）へ約90度偏倚させる。この時電気刺激当初の家鶏に見られた如き翼を上げ、止り台上に辛うじて止る姿勢の失調はない。この姿勢より右側（陽極側）に向う電流性後頭振を活発に発生させる。遮電後5秒にて頭部、頸部は陰極側へ約60度偏倚し、10秒にて陰極側へ約30度となり、18秒にて正頭位へ戻り、頭振13打を数えた。

4~4.5mA, 8~10Vの電気刺激は家鶏にとっては異常な強刺激であり、刺激当初の家鶏はこの通電、遮電時の刺激に耐え得ず平衡を失調し、止り台上より転落しそうになり、翼を上げて辛うじて止り台上にいる、しかるに

この刺激を連日繰り返して家鶏に負荷すると、第4図、第5図に見られる如き。通電、遮電時の刺激に対する失調は漸次減少し、電気刺激第14日目の家鶏にあつては、この両刺激に対して軀幹、翼の平衡失調は認め難くなり（第6図、第8図）、通電中、陽極側へのみ頭部、頸部は偏倚していたが、反覆刺激前には見られなかつた陰極側への偏倚が起る。その上、通電中の頭振数及び、遮電後の頭振持続時間、頭振数も激減した。

以上の実験成績は No. 2 白色レグホン、No. 3 白色レグホン共に同一の頭部、頸部 軀幹の偏倚を示し、姿勢の変化、頭振発生状況等も原則的に同様の傾向を認めた。なお、3羽共に14日間反覆電気刺激を加える事によつて、その日常行動に著変なく、平衡失調等も全く認められなかつた。

C. 連日電気刺激第14日目の家鶏と電気刺激初回の家鶏の姿勢の比較

No. 1, No. 2, No. 3の白色レグホンは前述した如く、電気刺激に対して原則的に同様の傾向を表わすので、反覆電気刺激第14日目の No. 1 白色レグホンと、電気刺激初回の家鶏の姿勢を比較した。又、陰極右耳、陽極左耳の場合も、陰極左耳、陽極右耳の場合も頭部、頸部、軀幹の偏倚方向、頭振の方向が逆になるのみで、電気刺激に対して同様の姿勢の変化を表わすので、陰極右耳、陽極左耳の場合のみ述べる。

陰極右耳、陽極左耳に置いた電気刺激初回の家鶏の姿勢と、反覆電気刺激を負荷した第14日目の No. 1 白色レグホンの姿勢とを比較して見ると、第10図、第11図、第12図、第13図の如くである。第10図は向つて左側が反覆電気刺激第14日目の家鶏（No. 1 白色レグホン）で、向つて右側が電気刺激初回の家鶏で、各々通電開始直後の姿勢である。雙方共、頭部、頸部は左側、即ち陽極側に偏倚している。

しかるに電気刺激第14日目の家鶏には、転倒せんとして翼を上げ、辛うじて止り台上に止る平衡失調は見られないが、電気刺激初回の家鶏は両翼を上げて失調状態

にある。第11図は電気刺激第14日目の家鶏（向つて左側）と、電気刺激初回の家鶏（向つて右側）の通電開始2分後の姿勢である。第14日目の家鶏は頭部、頸部を右側、即ち陰極側へ約30度偏倚させているが、電気刺激初回の家鶏は頭部、頸部を左側、即ち陽極側へ約60度偏倚させている。両者の頭部、頸部の偏倚方向は全く逆になっている。この時両者は共に陰極側へ向う頭振を発生中である。第12図は電気刺激第14日目の家鶏（向つて左側）と、電気刺激初回の家鶏（向つて右側）の遮電2秒後の姿勢である。第14日目の家鶏は頭部、頸部を通電中より更に右側、即ち陰極側へ約40度偏倚させ、姿勢の失調は見られない。電気刺激初回の家鶏の頭部、頸部は通電中左側（陽極側）に偏倚していたが、逆に右側（陰極側）に強く約90度偏倚させ、一瞬翼を拡げて姿勢の失調をきたし、止り台上より転落せんとするのを危くこらえている。この時両者共、左側（陽極側）へ向う電流性後頭振を発生している。第13図は遮電1分後の姿勢である。向つて左側は電気刺激第14日目の家鶏、向つて右側は電気刺激初回の家鶏である。第14日目の家鶏は陽極側へ向う電流性後頭振を全く終了し、頭部、頸部、軀幹は中央へと戻り、更に頭部、頸部はこれをこえて左側（陽極側）に約10度偏倚した位置に止つている。電気刺激初回の家鶏は頭部、頸部、軀幹を右側（陰極側）へ強く約70度偏倚させ、左側（陽極側）へ向う電流性後頭振をなお盛んに発生中である。

第2項 反覆電気刺激による家鶏の通電中、遮電後の頭振

反覆電気刺激により家鶏の姿勢は以上の如く変化する。通電中は電流性頭振、遮電後は電流性後頭振を発生するが、この変化の模様を次ぎに述べる。頭振発生型式、頭振の変化の模様は、No. 1, No. 2, No. 3 白色レグホン共に原則的に同様の傾向を表わしたので、No. 1 白色レグホンについて、その詳細を述べ、No. 2 No. 3 白色レグホンは第9表にある如く、電気刺激初回、第7日目、第14日目の頭振の変化についてのみ述べる。

A. 通電中の頭振の変動

頭振は通電開始と共に陰極側に向つて発生し、通電中持続する。遮電と同時に陽極側に向う頭振、即ち電流性後頭振を発生する。この通電中に発生する頭振の反覆通電14日間の変動について述べる。

第4表は No. 1 白色レグホンに、4～4.5mA, 8～10V の平流を5分間通電した時の、5分間に打つ頭振数の変動を表わしたものである。即ち通電第1日目の頭振数

は、陰極右耳、陽極左耳の場合428、陰極左耳、陽極右耳の場合451であつたが連日の電気刺激により低減し、通電第7日目には陰極右耳、陽極左耳の場合192、陰極左耳、陽極右耳の場合200を数え、約半数以下に激減している。しかるにその後は減少を示さず、通電第14日目には陰極右耳、陽極左耳の場合199、陰極左耳、陽極右耳の場合195である。

第4表

No. 2, No. 3 白色レグホンもほぼ同様な通電中の頭振の減少をきたす

No. 2 白色レグホンに 4～4.5mA, 8～10V の平流を5分間通電した時の、5分間に打つ頭振数は次の如きである。通電第1日目の頭振数は、陰極右耳、陽極左耳の場合501、陰極左耳、陽極右耳の場合491であるが連日の電気刺激により低減し、通電第7日目には陰極右耳、陽極左耳の場合297、陰極左耳、陽極右耳の場合349を数え、約3/5に減少している。

しかるにその後は著しい減少を示さず、通電第14日目には陰極右耳、陽極左耳の場合262、陰極左耳、陽極右耳の場合294である。

No. 3 白色レグホンに 4～4.5mA, 8～10V の平流を5分間通電した時の、5分間に打つ頭振数は次の如きである。通電第1日目の頭振数は、陰極右耳、陽極左耳の場合314、陰極左耳、陽極右耳の場合304であるが連日の電気刺激により低減するが、No. 1, No. 2 白色レグ

ホンより低減しない。即ち通電第7日目は陰極右耳、陽極左耳の場合248、陰極左耳、陽極右耳の場合259である。通電第14日目は陰極右耳、陽極左耳の場合236、陰極左耳、陽極右耳の場合213を数え著しい減少を示さない。

通電開始時と通電中の頭振の打数を検するため10秒毎の頭振数を計測し、表にして見た。第5表は電気刺激当初、電気刺激第7日目、電気刺激第14日目のNo. 1白色レグホンにおける通電中の10秒毎の頭振数の変動を表わしたものである。即ち通電開始時には打数が著しく多く、始めの10秒間がそれ以後の10秒間の頭振数の約2倍である。始めの10秒間を除く通電5分間の10秒毎の頭振数は大差なく平均して発来している。又、7日目と14日目の打数は殆んど差異がない。只2分以後には14日目の打数は少い傾向を認める。

第5表

No. 2, No. 3 白色レグホンも No. 1 と同様に、通電開始の頭振数が著しく多く、始めの10秒間がそれ以後の10秒間の頭振数の約2倍である。

B. 電流性後頭振の変動

遮電と同時に、通電中陰極側に向って発来していた頭振は方向を変え、陽極側に向う電流性後頭振を発する。この電流性後頭振の反覆通電14日間における変動について述べる。

第6表、第7表は No. 1 白色レグホンに 4~4.5mA, 8~10V の平流を5分間通電して遮電した時の電流性後頭振持続時間及び電流性後頭振数の変動を表わしたものである。通電第1日目の電流性後頭振は、陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間132秒、後頭振数83、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間143秒、後頭振数87であるが、通電7日目の電流性後頭振は、陰極右耳、陽極

第6表

第7表

左耳の場合、持続時間67秒、後頭振数37、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間50秒、後頭振数31である。通電第14日目は陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間23秒、後頭振数18、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間18秒、後頭振数13となり激減している。第8表は No. 1 白色レグホンにおける陰極右耳、陽極左耳の

第 8 表

場合の電流性後頭振数の10秒毎の変動を表わしたものである。即ち電流性後頭振は反覆電気刺激にて著しく低減し、持続時間、打数とも7日目には約1/3に減じ、14日目には約1/7に低減する。これは通電中の頭振が低減するも7日目と14日目においては殆んど差異なきことと、著しい対照を示す。No. 2, No. 3 白色レグホンも同様に電流性後頭振の著しい低減を見たが以下の数値を第9表に掲げ述べる。

第9表 反覆電気刺激による家鶏の通電中遮電後の頭振の消長

鶏番・項目	電極部位	通電中頭振			電流性後頭振					
		初回	7日目	14日目	初回	7日目	14日目	持続時間	打数	持続時間
No. 1 白色レグホン	陰極右耳	428	192	199	132°	83	67°	37	23°	18
	陰極左耳	451	200	195	143°	87	50°	31	18°	13
	陽極右耳									
No. 2 白色レグホン	陰極右耳	501	297	262	107°	72	38°	44	21°	23
	陰極左耳	491	349	294	95°	65	40°	34	19°	24
	陽極右耳									
No. 3 白色レグホン	陰極右耳	314	248	236	86°	57	43°	39	21°	19
	陰極左耳	304	259	213	85°	56	42°	33	22°	20
	陽極右耳									

No. 2 白色レグホンに4~4.5mA, 8~10Vの平流を5分間通電して遮電した時の電流性後頭振の持続時間及び頭振数は次の如くである。

通電第1日目は陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間107秒、打数72、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間95秒、打数65である。通電第7日目は陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間38秒、打数44、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間40秒、打数34である。即ち、持続時間、打数とも7日目には約1/2に低減している。通電第14日目には陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間21秒、打数23、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間

19秒、打数24である。即ち持続時間、打数とも14日目には約1/4以下に低減している。これも通電中の頭振が低減するも、7日目と14日目においては殆んど差異なきことと、著しい対照を示す。

No. 3 白色レグホン4~4.5mA, 8~10Vの平流を5分間通電して遮電した時の電流性後頭振の持続時間及び頭振数は次の如くである。

通電第1日目は陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間86秒、打数57、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間85秒、打数56である。通電第7日目は陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間43秒、打数39、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間42秒、打数33である。即ち持続時間、打数とも7日目には約1/2に低減している。通電第14日目には陰極右耳、陽極左耳の場合、持続時間21秒、打数19、陰極左耳、陽極右耳の場合、持続時間22秒、打数20である。即ち持続時間、打数とも14日目には約1/4以下に低減している。通電中の頭振が著明に低減しないのと対照的である。

第3項 反覆電気刺激を課した家鶏の廻転刺激に対する反射の変化

以上の如く連日反覆電気刺激を負荷し、通電中の頭振及び電流性後頭振の低減をきたし、かつ通電中電流と反対方向に偏倚していた頭部、頸部が電流と同方向に偏倚するようになった家鶏、即ち通電第14日目の家鶏の廻転刺激に対する反射の変化を検討した。即ち廻転椅子の上に止り木を設置し、電気刺激前の家鶏を絆創膏にて遮眼して止り木の中央に止らせ、20秒10廻転の廻転刺激を負荷し、その廻転中及び廻転後の姿勢並びに廻転性後頭振を検し、この家鶏に反覆電気刺激を14日間負荷した後、同じく廻転刺激を課し、両者につき廻転中及び廻転後の姿勢、並びに廻転性後頭振とを比較検討した。

電気刺激前と、電気刺激第14日目の廻転性後頭振を第10表に表わした。

第10表の如く、No. 1, No. 2, No. 3 白色レグホンの電気刺激前と電気刺激第14日目の廻転性後頭振を比較すると、第1相、第2相はその持続時間、打数ともに約1/2以下に低減している。

次に新たに電気刺激を14日間課した家鶏と、正常無処置の家鶏を遮眼し、共に廻転椅子上の止り木に並べて乗せ、20秒10廻転の廻転刺激を負荷し、その両者の

第10表 反覆電気刺激を課した家鶏の
廻転性後頭振の消長

実験項目	廻転方向	右頭振1相 持続時間 打数	左頭振1相 持続時間 打数	右頭振2相 持続時間 打数	左頭振2相 持続時間 打数
No. 1 白色レグホン 電気刺激前	右廻転	17"	23	4"	12"
	左廻転	18"	27	5"	10"
No. 1 白色レグホン 電気刺激 第14日目	右廻転	8"	12	3"	4"
	左廻転	8"	11	3"	4"
No. 2 白色レグホン 電気刺激前	右廻転	19"	20	4"	12"
	左廻転	20"	23	3"	11"
No. 2 白色レグホン 電気刺激 第14日目	右廻転	8"	12	3"	4"
	左廻転	7"	9	3"	3"
No. 3 白色レグホン 電気刺激前	右廻転	20"	19	4"	12"
	左廻転	19"	21	5"	10"
No. 3 白色レグホン 電気刺激 第14日目	右廻転	7"	8	4"	3"
	左廻転	7"	7	3"	1"

姿勢の変化を観察した。通電第14日目の家鶏は廻転開始と共に廻転と逆方向に頭部、頸部を一時偏倚させるが、第14図に見られる如く、10秒後には頭部頸部を廻転と同方向へ偏倚させ、以後廻転中恒にこの方向に頭位を保ち、椅子の廻転に円滑に応じて失調する事がない。向って左側の電気刺激を受けず、廻転刺激初回の家鶏とは対称的な姿勢である。廻転停止と共に第15図に見られる如く、通電第14日目の家鶏は頭部、頸部を椅子の廻転と同方向に、廻転中より更に偏倚させ、一瞬僅かに翼を拡げるが、姿勢は崩れず強い平衡失調は見られない。向って左側の電気刺激を受けず、廻転刺激初回の家鶏は、椅子の廻転を停止すると廻転中、廻転と逆方向に偏倚していた頭部、頸部は、中央をこえて逆に椅子の廻転と同方向に偏倚し、廻転椅子より落下せんばかりに姿勢が崩れ、翼をバタつかせ、辛うじて止り木上に止る姿勢の失調をきたす。ついで廻転停止10秒後の両者の姿勢を比較して見ると、第16図の如く向って右側の通電第14日目の家鶏は廻転性後頭振の第1相は全く終了し、頭部、頸部は中央へ戻り、更に中央をこえて廻転と逆方向へ約30度偏倚して止っている。しかるに向かつて左側の電気刺激を受けず、廻転刺激初回の家鶏は未だに廻転と同方向へ頭部、頸部を偏倚させ、廻転性後頭振第1相を発生中である。以上の如き反覆電気刺激を負荷した家鶏が廻転刺激に対して示す反射の変化は No. 1, No. 2, No. 3 白色レグホン共に類似の成績を示した。

第2章 総括

遮眼し視覚の介入をさけ、止り木上に止らせた家鶏の両側耳部に連日 4～4.5mA, 8～10V の平流を5分間、

10分間の間隔を置いて、極性変換をして5分間、計10分間負荷し、14日間課した。その結果、電気刺激開始当初と第14日目の家鶏における通電中及び遮電後の家鶏の姿勢、頭振の持続時間並びに打数に著しい差異を認めた。又、反覆電気刺激が廻転刺激に及ぼす影響を観察せんがために、電気刺激前と、連日反覆電気刺激第14日目の家鶏の Bárány rotation における廻転中、廻転後の姿勢、及び廻転性後頭振を検討するに両者に著しい差異を認めた。即ち電気刺激を14日間課した家鶏は電気刺激前の家鶏に比べて、電流閉断時の刺激に対し惹起される失調は影をひそめ、止り木上の姿勢の維持が向上したのみならず、廻転刺激に対しても廻転中失調せず、後頭振を著しく低減せしめ得た。以上を要約すれば次の如くである。

1) 家鶏を遮眼し止り台上に何等束縛を加える事なくとませ、両側耳部に同大(厚さ0.2mm, 直径18mm)の電極を固定し、4～4.5mA, 8～10V の平流を負荷する。電気刺激開始当初の家鶏の頭部、頸部、軀幹は通電と同時に直ちに陽極側に著しく偏倚し、止り台より顛落せんばかりに平衡は失調し、2～3秒翼をバタつかせ両翼を拡げて辛うじて止り台上にあり、通電中この偏倚姿勢をとり、陰極側に向かう頭振を盛んに発生する。

2) 遮電と同時に家鶏の頭部、頸部、軀幹は通電中とは逆方向の陰極側に偏倚し、2～3秒翼をバタつかせ、両翼を拡げて危く止り台上に姿勢を保ちつゝ、陽極側に向かう電流性後頭振を盛んに発生する。

3) しかるに連日通電を反覆した第14日目の家鶏は、通電開始と同時にやはり頭部、頸部、軀幹は直ちに陽極側(電流と反対方向)に偏倚するが、約10秒にて漸次陰極側に頭部、頸部は向かい、正中位に達し、次いでこれをこえて陰極側(電流と同方向)に偏倚し、通電中この姿勢を維持するようになる。即ち連日反覆通電により、通電中の家鶏の頭部の偏倚方向は全く逆方向となる。なお、電気刺激開始当初の家鶏は通電開始時及び遮電時の刺激により、通電開始時は陽極側に、遮電時は陰極側に顛落せんばかりとなり、両翼を拡げ、バタつかせて姿勢の崩れに耐え、通電中を通じて止り台上より顛落するのを危くこらえている。しかるに連日通電が反覆されるに従い、家鶏はかかる姿勢の失調をきたす事なく、きたしても瞬時にして立直る。

4) 遮電後の姿勢も又、反覆電気刺激により変化する。電気刺激開始当初は遮電と同時に陰極側へ頭部、頸部、軀幹を偏倚させ、陽極側に向かう電流性後頭振を発生す

る。陰極側へ偏倚した家鶏の頭部、頸部、軀幹が正中位に立直るのに要する時間は約 100 秒である。しかるに連日電気刺激を反覆した家鶏は遮電と同時に通電中より一層陰極側へ頭部、頸部を偏倚させ、陽極側に向う電流性後頭振を発生するが、約 20 秒にして正中位に立直る。

5) 通電中の頭振は通電 5 日乃至 7 日迄は反覆電気刺激にて半減する。しかしそれ以上反覆電気刺激を課しても低減は見られない。

6) 電流性後頭振の低減は著しい。即ち持続時間、打数とも反覆電気刺激 7 日目には約 1/2 に、10 日目には約 1/4 に減ずる。なお、廻転、温度刺激で屢々観察される第 2 相は反覆刺激前も、刺激後も本電気刺激実験では認めなかった。

7) 電気刺激を全く負荷しない家鶏と、反覆電気刺激を負荷し、通電中の頭振及び電流性後頭振の低減をきたし、かつ通電中家鶏の頭部、頸部が陰極側、即ち電流と同方向に偏倚するようになった第 14 日目の家鶏の Bárány rotation における成績は著しい差異を示す

a) 電気刺激を負荷する前の家鶏の廻転性後頭振と、反覆電気刺激を負荷した家鶏の廻転性後頭振とを比べると、後者においては第 1 相も第 2 相も共に著明に低減している。

b) 前者においては廻転開始と共に頭部、頸部が廻転と逆の方向に偏倚し、椅子の廻転中その姿勢を維持しているが、後者も同じく廻転当初は頭部、頸部を廻転と逆方向に偏倚するが、約 10 秒にて頭部は廻転と同方向へ偏倚する。かつ廻転中この頭位、姿勢を保つ。

c) 前者は廻転中も、廻転停止後も、止り木に止つた姿勢を保ち難く、しばしば顛落しそうになり、両翼をバタつかせ上げて危く止り木上に止るが、後者は円滑に廻転に対しその姿勢を維持するに到り、失調はなく、あつても瞬時にて立直る。

d) 前者も後者も共に廻転停止と同時に廻転方向に頭部、頸部も偏倚させ、廻転性後頭振も発生するが、後者の後頭振の持続時間並びに打数は前者の 1/2 以下にして、より早く頭部を正中位に戻した正常姿勢にかえる。

第 3 章 考 按

錐体部を介する電気刺激によつて眼球運動の起る事、眩暈の起る事は既に古く Purkinje¹²⁾ (1820 年) が観察している。その後 Hitzig, Kny, Breuer¹³⁾ 等は ① 電流の開放と閉鎖における頭部と軀幹の動揺、② 通電中のニスタグムス様眼球運動の出現を報告し、Hitzig と Kny はこの運動を小脳の刺激による結果とした。しか

し Breuer は両側迷路除去後は頭運動が起らぬと云う Ewald の実験を根拠として、前庭の刺激によるものであろうと主張した。更に Bárány¹⁴⁾ は一侧の Bogengang を破壊すると、その耳側に Nystagmus を発生せず、両側破壊後は電気反応を起さないことを示した。しかるにその後 Neumann, Ruttin, Marx¹⁵⁾ 等は完全に破壊された迷路においてもなお、電気性眼振の発生する事を実証した。Mackenzie¹⁶⁾ はこれら反対意見の仲介を成する実験を示した。即ち、迷路が破壊されると、普通、眼振を発生させるに充分な電流の強さでは眼振を発生しないが、それより一層電流を強めると、反応を現す事を見出した。以来通電による眼、頭の Nystagmus は第 8 神経幹が刺激されるためであると考えられている。最近に至つて Dohlmann^{13) 14)} は電氣的迷路反応は前庭神経節から由来するものであること説き、Huizinga^{13) 15)} は動物実験で Dohlmann の考えを確定する事はできなかったと述べている。かくの如く電気刺激における反射発現部位については種々の考察がある。

刺激条件とか反射発現様式について小田^{16) 17) 18)} は両側耳間の刺激部位において海狸、家兎及び猫を用いて観察し、通電中眼振が陰極側に向い、遮電直後には眼振の方向を変換する。又、頭偏倚は 3~4mA で始まり、ついで眼振は 6~8mA で発生すると述べ、Huizinga¹⁹⁾ は鳩では 0.04~0.1mA で頭偏倚を、0.1~0.2mA で眼振を認めると報告している。石原^{20) 21)} は家兎では 0.05~0.1mA で頭偏位を、0.5~2mA で眼振を認め、小幡²²⁾ は海狸において 3~4mA で陰極側に向う眼振を発現し、陰極側は 1~6mA で上方へ向う眼偏位を、陽極側は 3~9mA で下方へ向う眼偏位を認めている。石川²³⁾ は家兎の正円窓部における電導子の極性をもつて陰極通電、刺激、あるいは陽極通電刺激として通電すると、152 μ A. 内外で眼偏位が発生し、陰極通電の場合刺激側の眼は前上方に、陽極通電で刺激側の眼は後上方に偏位するのを認めたと報告している。

著者は遮眼し、非固定のまま止り台上に止らせた家鶏の両側耳部に同大の電極を当て、4~4.5mA, 8~10V の通電量にて発現する頭振、及び頭部、頸部、軀幹の偏倚を中心に観察を行い、その反射発現型式は廻転刺激による迷路性脊髄反射の型式と非常に関連性のある事を認めた。即ち、廻転刺激は Crum Brown, Ewald²⁴⁾ の説の如く、一方向への廻転刺激が与えられた場合、両側の迷路が同じようにこの廻転刺激を受容し反射を発現する

のではなく、右廻転に対しては主として右の迷路が、左廻転に対しては主として左の迷路が廻転刺激を受容して反射を発現し、廻転停止の刺激に対しては廻転と逆方向の迷路が刺激を受容し、反射を発現すると言う反射型式である。これに対し、よく似た反射を呈する電流による迷路反射発現の機序については Marx²⁶⁾ 及び小田¹⁶⁾ 17) 18) 等も報告している如く、Pflüger²⁶⁾ 27) 28) 29) の電気緊張の理論、並びに極性興奮の法則に従って解釈すれば次の如くである。即ち、家鶏の右耳に陰極を、左耳に陽極を当て通電すれば、通電開始にて頭部、頸部、軀幹は左側（陽極側）に偏倚し、右側（陰極側）に向う頭振を発生する。これは陰極付近では刺激閾値が低下し（興奮性が増し）、陽極付近では刺激閾値が上昇する（興奮性が減る）と言う電気緊張の理論から、陰極側、即ち右の迷路が主として刺激される結果起る迷路反射と解すれば、右廻転刺激の場合と関連性のある事が推察される。又、遮電すれば家鶏の頭部、頸部、軀幹は右側（陰極側）に偏倚し、左側（陽極側）に向う頭振を発生する。即ちこれも通電時には陰極下、遮電時には陽極下にて興奮が起ると言う極性興奮の法則から、陽極側、即ち左の迷路が主として刺激されると解すれば、右廻転停止時の刺激との関連が推察される。つまり両極刺激にて陰極を右耳にすれば右廻転、陰極を左耳にすれば左廻転に相当すると推察できる。電気性迷路刺激と他の迷路刺激との関係について、既に M.H. Fischer¹³⁾ 及び Hitzig¹³⁾ が電気を通じた場合にも、廻転や冷温刺激と全く同様な前庭性身体反射を現す事を報告し、しかも温度性刺激について陽極は冷洗滌側に、陰極は温洗滌側に相当すると云う事を観察している。

本実験は緒言に掲げた目的を以て家鶏の頭部に連日電気刺激を反覆課し、果して著るしく迷路反射の様相を変化せしめ得たものである。この変化を次ぎの如く考察する。家鶏の頭部に1日量 4~4.5mA, 8~10V の平流にて極性変換をして5分間ずつ、合計10分間の電気刺激を連日負荷する事により出現する迷路反射は、福田³⁾ 及び松³⁾ が家鶏に1日量2秒1廻転で各側100廻転宛、合計200廻転を連日負荷して観察した迷路反射と実に緊密な関連ある事を認めた。即ち電気刺激開始当初の家鶏が通電中、電流と反対方向（陽極側）に頭部、頸部、軀幹を偏倚させる事、これは廻転刺激において福田³⁾ の云う static labyrinthine reflex と等しく、又、連日通電第14日目に観察される通電中、電流と同方向に頭部、頸部が偏倚する電気刺激開始当初には全く見られな

かつた新しい反射相の出現は廻転刺激における福田³⁾ の云う kinetic labyrinthine reflex と同じ姿勢である。かつ連日電気刺激を負荷する事により、連日廻転刺激を負荷した時、廻転中頭振、後頭振の低減すると同様に、通電中頭振並びに遮電による後頭振の発生が著明に低減した。更に注意すべきは、連日廻転刺激を課すと、廻転方向へ頭部、頸部を偏倚させる新しい反射相が出現し、廻転性後頭振が著しく低減し、かつ廻転中も、廻転後も翼をバタつかせて危く止り木上にある姿勢の崩れは影をひそめ、身体平衡が著しく向上する事が福田、松³⁾ により報告されているが、これと同様な事が電気刺激においても観察された。即ち電気刺激を連日負荷する事により、通電約10秒にして電流と同方向に頭部、頸部を偏倚させる新しい反射相が出現し、通電中の頭振の低減並びに電流性後頭振の著しい低減をきたし且つ、通電時及び遮電時に翼をバタつかせ止り台上より顛落しそうになる姿勢の失調は認められなくなる。

廻転刺激を連日動物に負荷すると低後眼振をきたす事は古くから¹⁾ 数多くの実験により証明されている。しかるにその解釈は、三半規管の現わす諸反応は強い刺激が繰返えて与えられると減退して行くものであるとか⁶⁾、迷路の疲労現象⁸⁾、順応とか損傷、中枢作用⁹⁾、馴れ^{6) 7)} 等、色々の見解がある。電気刺激に関しては神経その他の興奮性形体を変化のゆるやかな電流で刺激すると、相当の強さになつても刺激とならず、生体で電流に対する馴れを生じ、適応作用が起る。もし適応作用が強ければ時間の経過と共に興奮性が減退するから反覆刺激は無効となり、反覆興奮が起らぬ事。即ち、反覆興奮が起るためには適応作用が少ない事が不可欠の条件である事が知られている²⁰⁾。石川²³⁾ は家兎の一侧耳根部前方より中耳腔骨胞を開放し、正門窓部に飽和食塩水に侵した小綿球を密に当て、その部に鍼灸針、又は1/4皮下注射針を電導子として置き、他方の不電導子は中耳腔内で外側縁部に置き、これを両極として150~300 μ A 4Vの直流にて陰極通電刺激を行うと、家兎の刺激側の眼は前上方に偏位し、刺激対側の眼は後下方に偏位し、頭部は刺激耳を上方にて刺激対側耳の方へ傾斜して頭偏位をきたし、脊柱は刺激側を凸面として軽度へ彎曲し、前肢は刺激側でやや伸展し、刺激対側肢においては屈曲を観察している。更に石川²³⁾ は陰極通電刺激を反覆して繰返し行くと、前記の特異な家兎の頭偏位が漸次変化し、遂には著明な頭偏位を認めなくなつたと報告し、単独通電刺激が反覆されて加重される事により、次第に迷路に

第 1 図

訓練家鶏（向つて右） 未訓練家鶏（向つて左）
左廻転開始 16 秒の廻転中の姿勢

第 2 図

刺戟発生装置

第 3 図

実 験 装 置

第 4 図 電気刺戟開始当初の家鶏

陰極右耳： 陽極左耳通電開始 2 秒後の姿勢

第 5 図 電気刺戟開始当初の家鶏

陰極右耳： 陽極左耳遮電直後の姿勢

第6図 電気刺戟第14日目の家鶏

通電開始2秒後の姿勢

第7図 電気刺戟第14日目の家鶏

通電開始2分後の姿勢

第8図 電気刺戟第14日目の家鶏

遮電直後の姿勢

第9図 電気刺戟第14日目の家鶏

遮電1分後の姿勢

第10図

電気刺戟第14日目の家鶏 (向つて左)
電気刺戟初回の家鶏 (向つて右)

第11図

電気刺戟第14日目の家鶏 (向つて左)
電気刺戟初回の家鶏 (向つて右)

青木論文付図(Ⅲ)

第 12 図

電気刺激第 14 日目の家鶏 (向つて左)
電気刺激初回の家鶏 (向つて右)
陰極右耳: 陽極左耳遮電 2 秒後の姿勢

第 13 図

電気刺激第 14 日目の家鶏 (向つて左)
電気刺激初回の家鶏 (向つて右)
陰極右耳: 陽極左耳遮電 1 分後の姿勢

第 14 図

電気刺激第 14 日目, 廻転刺激初回の家鶏. (向つて右)
電気刺激を受けず, 廻転刺激初回の家鶏 (向つて左)
廻転開始 (右廻転 20 秒 10 廻転) 10 秒後の姿勢
矢印は廻転方向を示す

第 15 図

電気刺激第 14 日目, 廻転刺激初回の家鶏 (向つて右)
電気刺激を受けず, 廻転刺激初回の家鶏 (向つて左)
廻転停止 (右廻転 20 秒 10 廻転) 直後の姿勢

第 16 図

電気刺激第 15 日目の廻転刺激初回の家鶏
(向つて右)
電気刺激を受けず, 廻転刺激初回の家鶏
(向つて左)
廻転停止 (右廻転 20 秒 10 廻転) 10 秒後
の姿勢

対する刺激閾値が低下し、迷路は刺激による興奮が持続している状態になっているものと考察を加えている。しかし著者の行った条件にて連日電気刺激を負荷した家鶏は、頭振の低減のみならず、止り木に家鶏を止らせることにより頭部、頸部、軀幹に新しい偏倚、新しい迷路反射が形成され、回転刺激の連日加重においてみられた迷路性平衡機能の向上と同一事実を証明し得た。故に回転刺激の訓練によって得た向上と比較すべく、連日電気刺激を課した第14日目の家鶏に回転刺激を始めて加えて見た。その結果何んら刺激を与えぬ正常無処置の家鶏には全然なく、かつ連日反覆回転刺激の家鶏の姿勢にのみ従来見られていた回転中、頭部、頸部が回転方向へ向う、福田³⁾の言う kinetic labyrinthine reflex がこの家鶏に出現し、かつ著明な回転性低後頭振をきたし、通電のみにて未だ回転刺激に遭っていないこの家鶏の回転刺激に対する姿勢の平衡維持が著明に優れている事を証し得たのは誠に驚くべき事実である。故に著者は1日量 4~4.5mA, 8~10V 極性変換をして各々5分ずつ、合計10分間の条件で連日通電せし家鶏は、単に姿勢の変化をきたし、頭振を低減したと云うだけでなく、電気刺激に対する失調状態がなくなり、平衡機能が著明に向上した事から、新しく現われた刺激が重なるにつれて、新しい適応が前庭迷路から構成され、更に高次の迷路反射が成立したものと考える。殊に連日回転刺激の加重により初めて得られた低後頭振及び新しく形成される高次の迷路反射 kinetic labyrinthine reflex 即ち回転中、回転方向へ、遠心力に抗して頭部、頸部、軀幹が偏倚する回転に対する動的迷路反射が、回転刺激でなく、頭部通電刺激の加重により得られていた事を明らかにしたのは実験者自身驚いた新しい事実で、今後の迷路生理学に多大の示唆を供する成績と考える。

主 要 文 献

- 1) 星野：家兎における前庭眼反射について並びに前庭機能に対する知見補遺，北越医誌，4，37。
- 2) 福田・檜：訓練の生理，運動と平衡の反射生理，医学書院，東京，85，(1957)。
- 3) Fukuda, Hinoki & Tokita: Static & kinetic labyrinthine reflex etc. Acta Otolaryng. 49: 467, (1958)。
- 4) Halstead, Yacrozinsky & Fearing: 120: 350, Amer. J. Physiol. 5) Dodge: J. Exp. Physiol. 6, (1923)。
- 6) Maxwell, Reston & Brucke: The effect of repeated rotation etc. Amer. Journ. Physiol. 8, 432, (1912)。
- 7) Driffith: The decrease of after-nystagmus during repeated rotation. Laryngoscope 129, (1920)。
- 8) Fischer & Babcock: The reliability of nystagmus test. J. A.M.A. 72: 779, (1919)。
- 9) van Egmond, Groen & Jongkees: The function of vestibular organ. S. Karger, New-York, (1952)。
- 10) 星野・福田：特殊なる廻転訓練云々，運動と平衡の反射生理，医学書院，東京，177，(1957)。
- 11) Denker u. Kahler: Handbuch der Halsnasen u. Ohrenheilkunde, Bd. 8, S. 466。
- 12) Purkinje: 日本耳鼻咽喉科全書，聴器，基礎編，I，113。
- 13) Dohlmann: 日本耳鼻咽喉科全書，聴器，基礎編，I，92。
- 14) Dohlmann: Some practical & theoretical points in labyrinthology. Proc. Roy. Soc. med. 28: 1371, (1935)。
- 15) Huizinga: Ueber die Funktion des Bogengangsapparates usw., Archiv f.d. ges. Physiol. 231: 525, (1933)。
- 16) 小田：電気刺激に因る聴器病変，日耳鼻，33，409，(1927)。
- 17) Oda: Observation on the pathology of impaired hearing etc, Laryngoscope 48, 765, (1938)。
- 18) Oda: Pathologische Veraenderungen des Gehoerorgans usw., Arb. med. Fak. Okayama 1, 299, (1929)。
- 19) Huizinga: Untersuchungen ueber die galvanische Reaktion usw., Pfluegers. Arch. 224: 564, (1920)。
- 20) 石原：前庭器の電気刺激により起る人間の眼反応，耳鼻科，福岡，13，5，(1920)。
- 21) 石原：前庭器の電気刺激により起る家兎の眼反応，耳鼻科，福岡，14，4，(1921)。
- 22) 小幡：電気刺激により起る聴器病変の研究，日耳鼻，56，619，(1953)。
- 23) 石川：迷路直流通電刺激による筋反応，日耳鼻，62，443，(1959)。
- 24) Buddenbrock: Vergleichende Physiologie I, Sinnesphysiologie 305, (1952)。
- 25) Marx, Experimentaer. Studienueber d. galvan. nystagmus. Z. f. Ohrenheilk. 63, (1911)。
- 26) 本川：電気生理学，岩波書店，東京，S. 6~8, 24~26。
- 27) Pflueger: Physiologie d. Elektrotonus. Berlin, Hirschwald (1859)。
- 28) Pflueger: Ueber d. Tetanisierende Wirkung usw., Virchow. Arch. 3, 13, (1958)。
- 29) Hoeber: Lehrbuch d. Physiologi d. Menschen. 334, (1922)。

稿を終るに臨み、御懇篤なる御指導と御校閲を賜った福田教授に深甚なる謝意を捧げるとともに、終始御指導御教示下さった岩手医大檜教授、本学時田助教授並びに種々御協力いただいた教室員の諸氏に衷心より感謝致します。

(原稿到着＝昭和 35. 1. 8 日 急載)