論 說

最新病院の電氣設備に就て*

正 會 員 工學博士 伊 藤 奎 二

緒 言

人間は其生存の長短に別なく幾度か病竈に冒されて病床に呻吟する。其場合人情として唯一の願望は一刻も早く其の苦しみより逃れ快癒の日の喜びを待つのである。

斯る人生の不幸に憫める人を許多收容する病院は、此等の尊い生命を託されて居る所なれば醫師及看護婦の獻身的奉仕は勿論のこと、設備等にも出来るだけの費用を投じて現代文化の粹を集め完璧を期すべきである。

最近ビルヂング内の電氣設備が一般に重大視されて居る今日、病院の電氣設備が如何に進歩して居るかに就いて概略を述べ御参考に供したいと思ふ。

然し此處に述ぶる病院は從來の各國にある二、三階建のものゝ異り、今後我國に於ても經濟上或は管理上次第に其發達を豫想される高層建築式病院である。

尙是等の病院には病室、診察室、治療室、サニタリウム等は勿論のこと休憩室、應接室、事務室、研究室、實驗室、食堂、厨房、看護婦寄宿舎、變電室、機械室、ボイラー室等をも有するものなれば、病院以外の一般建築電氣設備にも深い關係がある事と思ふ。

我國に於ける此種の唯一の病院である聖路加國際病院が最近築地に竣工したが、著者は此電氣設備一切の設計を爲したのでその電氣工事概要をも附記する。

1. 電 源 設 備

御互に病氣の時は氣が弱くなつて些細なことにも不安を感じたり恐怖の念に驅られたりするものなれば、是等の人々を收容する病院は特に是等の點を考慮して最善の設備を施すべきである。

停電故障は病院をして不安の淵に投込むものなれば、是等に對しては如何なる最悪の場合にも決して光を失ふ憂ひなく、尙病院内に於ける仕事の遂行上何等不都合の起きない様に設備すると云ふことは、吾々技術者として當然の責任であり又義務であると思ふ。それに就いて電氣設備を如何にすべきかと云ふ問題は容易ならざることにして、電源に最も信頼出来る自家用發電所を設置することは病院の運轉上甚だ好都合ではあるが、設備費運轉費が割高であること、或は病院の静肅を害すると云ふ缺點及其他の理由に依り大抵の場合電力會社より購入するを普通とする。買電する場合は出来れば發電及送電系統の異なる電源より2回線以上引込み、萬一使用回線に故障發生せる場合には

* Latest Electrical Equipment for Hospitals, By Dr. Keiji ITO, Member. (Consulting Engineer.)

昭和8年2月東京支部講演豫稿

直に他回線と切換へ得る様に設備すべきである。

又此外非常時用豫備電源として自働的に起動停止する全自働式ガソリン・エンヂン直結交流發電機を設備し、更に此の發電機の起動中に使用する非常時用瞬時電源として相當容量の蓄電池を設置して置くべきである。

斯の如く二重三重の設備と係員の絶え間なき注意とに依つて病院内の停電は防止し得るものであると思ふ。

2. 變電及配電設備

電力會社より受電する場合變電室は建物の中央部地下室に設け、變壓器は電燈用、動力用と別々に置き、此外X線用の變壓器を設置することも必要である。變電室より病院の各階或は各建物に電燈、動力別々に饋電線を引き、X線用としても勿論専用の饋電線を配線すべきである。電燈用饋電線は各階又は各建物に數本配置して互に連絡し、一つの饋電線が故障するも停電せざるやうにすべきである。

主配電盤を出たる各饋電線は金屬管に納められ、ライザーシャフト或はパイプダクトを通り各階又は各建物に至る。大抵の建物にてはライザーシャフト、パイプダクト中にはスチーム、瓦斯管等が混入されて居る爲め饋電線の過熱等の故障を發生することが多々ある故、出来れば饋電線専用シャフト或はダクトを設けることを賢策とする。

停電、故障等に備ふる爲め配電系統を左の3系統に分けて置くべきである。

- (イ) 普通電源系統 この系統は常時電力會社より給電され停電の際は蓄電池或は豫備發電機電源に切換へられざるもの。
- (ロ) 蓄電池電源系統 この系統は常時電力會社より給電され居るも停電と同時に瞬時に自働的に蓄電池電源に切換へられ豫備發電機が起動して一定の電壓に達すれば其方に自働的に切替へらる。そして電力會社の電源が回復すれば自働的に其方へ切換へられ平常に復す。この系統に屬するものは主として手術室燈及分娩室燈である。
- (ハ) 豫備發電機電源系統 この系統は常時電力會社より給電され停電の場合蓄電池電源には全然接續されず、豫備發電機が起動して一定の電壓に達するを待つて初めて自働的に切換へられ電力會社の電源回復と同時に自働的に其方へ切換へられ平常に復する。此系統に屬するものは診察室、治療室、病室、厨房、配膳室、處置室、事務室、浴室、便所、階段、廊下、其他建物内要所の電燈及病室や治療室等のプラグ類竝に一般動力關係である。

3. 動力設備

(イ) エレベーター類

病院のエレベーターは事務所建築や百貨店のエレベーターと其の使用狀態を異にするを以て特別な考慮を必要とする。病院に於ては患者をベッド(車付)や輸送車に寝かした儘エレベーターに乗せるからケージも充分なる大きさのものであること(其一例幅2米、奥行2.3米、高さ2.15米)及

ケーヂ床面と階床面とを精確に水平に停止せしむる爲め自働着床装置を必要とする。

運轉方式としては病院は一般に昇降が閑散であるが終夜運轉の必要ある故に押釦式自働運轉式を採用すべきである。然し昇降に繁忙を來す場合は手働運轉とすることも出来るやう複式運轉方式を採用して置く方賢明である。

エレベーターの自働運轉方式は次の3通りに分けることが出来る。

- (1) シングル・オートマチック・オペレーション 各階にある1個の押釦とケーヂ内にある押釦とに依つて動き、ケーヂが既に運轉中ならば他で釦を押して呼んでもそれには應じない。
- (2) ノーンセレクトヴ・コレクチヴ・オートマチック・オペレーション 各階にある1個の押釦とケーヂ内にある押釦とに依つて動き、ケーヂが既に運轉中に他で釦を押した場合にはケーヂが進んで行く方向のまだ達しない階からの呼出しであれば釦を押した順序、階數、呼出者の上り下りの差別なく必ず停止する。
- (3) セレクトヴ・コレクチヴ・オートマチック・オペレーション 各階に上り用、下り用の2つ宛押釦がある。ケーヂ内の釦を押した場合は(2)の場合と同様であるが、各階の釦を押した場合ケーヂが進んで行く方向のまだ到達しない階からの呼出しでケーヂの進む方向への呼出しのものだけに應じて停止する。上りの呼出しにはケーヂが上りつゝある時だけ應じ、下りの呼出しにはケーヂが下りつゝある時だけ應ずる。

複式運轉方式は前記の自働運轉と手働運轉とを併用した方式であるから、此方式には手働運轉に依る場合の切替スイッチが必要である。手働の場合は各階にある釦は運轉手への信號用となる。

エレベーターの運轉方式は病院の大きさ、建物の構造及エレベーターの使用臺數等を考慮して選ぶべきである。

病院用のエレベーターの速度は普通毎分60米迄で、ヴェリヤブル・ヴォルテイヂ・システムの場合は110米位迄上げることが出来る。

其他安全装置、フロア表示器、電話機、非常停止用釦及ベル等必要である。

此外病院には食糧運搬用エレベーター、荷物用エレベーター及リフト等を設備する。

(ロ) ポンプ・モーター類

從來の病院に於ては餘り問題にならないが今後益々發達を見られる高層建築の病院では地上數階に達する故、上階に於ては水壓の關係上市水、井水を使用すること困難なれば、屋上に貯水タンクを設置して之に溜め置き之より各階に給水して居る。又地階に於ける汚水も汚水タンクを設置して適宜にポンプを以て放出して居る。

火災發生の際消火用として井水、市水を使用するには水壓を高くする必要上機械室に消火用ポンプ・モーターを設置して居る。そして消火用ポンプはどの消火栓からも自由に遠隔制御が出来るやうに設備する。

(ハ) 排氣及換氣用ファン・モーター類

病院に於ては清淨にして適當なる濕度及溫度の空氣が特に必要である。各室に新鮮なる空氣を送る爲に大部分の室は窓に依つて自然換氣を行ひ、或はベントパイプを屋上へ導いて重力式換氣を行ふ。然し自然換氣では不充分なる所例へば手術室、X線室及其附屬室、化學試験室、検屍室、産科附屬室、主料理室、洗濯室、便所、其他特別病室はモーター・ファンを以て排氣すべきである。理想としては全部の室を排氣用ファンに依つて換氣出来れば結構であるが未だそれまでには進んで居ない。

(ニ) エアー・コンデションニング (空氣調節)

病院に於て各病室のエアー・コンデションニングは相當重要なこととて、すべての室に清淨なる適度の溫度と濕度を有する空氣を送り氣持のよい状態とすることは、患者に取つては藥餌以上の効果あり。殊に育兒室に於ては早産兒等の爲め溫度(高溫度を要求する)と濕度は特に精確なることを必要とし、又手術室に於ては傷口ガーゼ等の乾燥を防ぐ爲に適當なる濕度を持つた殺菌せる清淨なる空氣を送り込み、同時に手術臺照明用光源の大なるものであれば其の發生熱も相當大きく室内溫度を高めるから、絶えず適當なる溫度の空氣を送り込み室内溫度の上昇を防ぎ、外科醫師及助手等が發汗せざる様調節するを要す。此如き各室の要求に對して暖房、冷房或は濕度調節裝置を備へ、自動的或は手働的に調節出来る様に設備すべきである。

(ホ) 冷凍機

大病院に於ては各種野菜及果物其他食料品の保存、試験實驗室の溫度調節、アイスクリーム製造、飲料水冷却、死體保存、手術室及育兒室の溫度及濕度調節、氷枕及氷嚢用水製造等に地下室に大容量冷凍機を設置して冷蔵庫を冷却したり氷の製造をする。又各配膳室には小型の電氣冷蔵庫を設け食料品の貯藏に備へると便利である。

4. 照 明 設 備

病院内照明に就ては色々意見があつて決定的のものにあらざるも米國照明學會發表の標準照度は次の如くである。

照明される場所	照度(ルクス)
共同病室(スタンド燈を有するもの)	30—50
共同病室(スタンド燈を有せざるもの)	70—90
個人病室	80
廊 下	30
手術室(一般照明)	120—150
手術室(手術臺照明)	2,000—12,000
試験室, X線室	120—150
控室及應接室	60—80
夜間照明(共同病室, 個人病室, 廊下)	2

病院の照明器具は一般に衛生的なるものであることが肝要で、塵埃の溜り易いものや汚れ易いもの

のは避くべきである。

(イ) 個人病室

個人病室には間接或は半間接照明が適當である。

又患者がベッドで讀書する爲に枕元近くにスタンド燈を置くに便利である。これは醫師や看護婦が此室に来て色々な診察手當をする場合にも便利である。最近天井燈を廢止して壁燈を採用する傾向がある。天井燈はベッドの上にあつて常に上方を見て居る病人には不愉快に感ぜられるからで、壁燈であれば其點は大變和らげられスタンド燈の代用をもする。壁燈の選定に當つては眩輝に依る不愉快を避ける爲特に注意すべきで、例へば電球が下方に向いて居る場合にはセイドは最下部の小さいものを用ひ、電球が上方へ向いて居る場合にはコーン型のセイドを使ふ様にする。

夜間照明として床上50糎位の處に壁の中にナイトライトと稱する照明器具を埋込み床面のみを照せば看護婦の仕事に好都合である。(第1圖)

以上は主として實用的方面からのみ述べたが、外觀的方面からも考慮して患者をして自分の室に親しませ、氣持よい病院生活が出来る様に感ぜしめると云ふことが精神的方面より治療の効果を著しくする故相當に考慮すべき問題なりと思ふ。

(ロ) 共同病室

大體に於て個人病室と同様なれども一般には間接或は半間接照明用の天井燈を推奨すべきである。壁燈を使用する場合に注意すべき點は或ベッドの壁燈が反對側の壁に沿ふて竝んで寢て居る患者に眩輝を感ぜしめない様にセイドに注意するを要す。

夜間照明には床の中にナイトライトを埋込んで床面を明るくする。(第2圖)

(ハ) 廊下

廊下の照明には乳白色硝子グローブの器具が最もよい。

夜間照明としては矢張り埋込型のナイトライトを床上50糎位の所に千鳥形に設置して夜間の通行に差支へない様にする。

(ニ) 試験室

病院試験室の照明には一般照明としてはグローブ付電燈を試験臺上から電燈までの高さの1—1.5倍の間隔に配置して床面1平方米に對して20ワット位を適當とす。又顯微鏡試験に於ては一般照明以外に局部照明用として25—40ワットのスタンド式の照明器具を設置するを要す。

(ホ) 應接室

病院の應接室は初めて來た患者や訪問客に病院の第一印象を植付ける所であるから、萬事氣持のよい調和の取れた設備をすることが重要なことである。照明器具にしても充分其點を考慮して室の意匠と調和する様に設計し、照度も相當に高くして新患者及來訪者の氣持を明るくする必要がある。

(ヘ) 手術室照明

近來手術室人工照明が非常なる進歩を遂げた。昔手術と云へば日光照明に依るものと思つて居たが、近來は人工照明に依り晝夜の別なく手術が出来る様になつた。而も日光照明より信頼出来るも

のであると考へられる様になつて來た。手術室照明は一般照明と手術臺照明とに分れる。一般照明は手術の準備或は見學者の爲に必要である。

手術臺照明は現在大體三方式に區別することが出来るが、一般的に考へて手術臺照明の必要條件は、晝光に近い色の強い光線を手術臺面に投射して、外科醫師や助手達の頭や手等が入り亂れても手術臺面に邪魔な陰影を生じない様に照らされて居ること、尙切開された傷口の内部迄も十分に光を透し得る様に各方面より充分に照らされて居ること、熱の發生なきこと、照明器具は塵埃等の集積せざる構造のものであること等である。各方式に就いて略述する。

- (1) シングル・ユニット式 此方式は光源(100乃至150ワット電球)が1個の電燈で反射鏡を以て全部の光を手術面に投射するものであるから、設備費と經常費が廉いので一番多く用ひられる。此照明法では手術面と其周圍の明暗の差が著しい爲め眼が早く疲れる。又熱が光と同時に投射面に集中されるから傷口を熱する。光の方向或は高さを調整する装置の故障等の缺點がある。

此方式は更に次の如く分けることが出来る。

- (i) 天井式 天井に懸垂されて居るもので固定型とレール移動型とがある。(第3圖)
(ii) フロアー・スタンド式 フロアー・スタンドに取付けられたもので全體を任意移動出来る。(第3圖)

- (2) マルチプル・ユニット式 此方式は天井面に、又は懸垂型として、別個の光源(50乃至100ワット電球)を數個適當に配置して手術面に光を集中投射するもので、(1)と比較して光の方向調整装置の故障の缺點はないが設備費が幾分割高となる。(第4圖)

- (3) デイフューズド・マルチプル・ユニット式 此方式は澤山の光源(150ワット位の電球)を天井に適當に配置し、各光源はレンズに依り光の大部分を手術面に投射して充分なる照度を與ふると共に室内全體にも擴散せる光を出して相當の明るさに照すから最も優秀なる照明法なれども、設備費、經常費は相當高價となる。人工天窓法は此方式に屬する照明法で發光面の廣い光源を作る爲に天井の長方形の箱に150ワット位の電球を20個内外配置してレンズに依り手術面を投射するもので大手術室照明に適する。所要電力約2乃至3キロワットのものである。(第5圖)

手術室には斯の如く強力なる光源を必要とすることある故熱が相當に發生する。之を除き室内の溫度上昇を防ぐ爲め排氣用ファンを設備する必要あり。又最近ではアイオナイズド・ガラスと云ふ特殊硝子を用ひて手術臺への熱を防ぐことも出来るとのことである。

(ト) 分 娩 室

分娩室に於ては手術室と異り光が水平方向か或は水平面と45度以内の方向より來ることを必要とするから、斯の如き要求に對しては人工照明窓が最も適當であるが、此外移動式の大形のスポットライトにても充分である。(第6圖)

手術室、分娩室等の如く萬一の停電にても絶対に無爲に時間の経過を放任して置くことの出来ない所には蓄電池を準備して停電と同時に蓄電池電源に自動的に切替へ得る様に設備すべきである。

(チ) 特殊照明器具

デュアル・バーバス・ライトと稱して1個の照明器具に一般照明用の普通電球と紫外線を發生する電球とを装置したものが最近病院の共同病室、手術室等に使用される様になりつつある。

5. プラ ッ グ 類

(イ) プラ ッ グ・リセプタクル プラッグ・リセプタクルは最初から出来るだけ多く設備することが得策で、僅かの設備費の増加に依つて非常に便利に且有効に種々の電気器具を使用することが出来る。個人病室、共同病室、試験室等には總て複式プラグ・リセプタクルを取付けて置く。こ

第7圖 各室に於ける電気器具配置圖

れは夜間附添醫師及看護婦が來て診察或は手當の爲にスタンド燈と醫療機械とを同時に使用することが出來て非常に便利である。

各室の電燈用スイッチは一般燈は扉の傍に、ナイトライト其他特殊燈のスイッチはベッドの傍とが便利な場所に取付けて置くこと。

(ロ) ファン・ハンガー・アウトレット 電気扇を使ふ場所にはファン・ハンガー・アウトレットを床上2米内外の高さに取付けて置けば電気扇の取付及取外しが非常に便利で體裁も大變良い。普通の卓上型電気扇はネジ1つで極く簡単に且丈夫に之に取付けられるのである。(第8圖)

(ハ) 携帯型X線装置用アウトレット 病室で携帯型X線装置を使ふことが出来る様に病室の廊下に約20乃至25米間隔に30アムペアのプラグ・リセプタクルを設け置き之より15米位のコードに

第9圖 電氣醫療器械用アウトレット及其結線圖

て病室まで達せしめる。

(ニ) 醫療器械用アウトレット 最新式の病院には皆物理治療室があつて、デИАテルミー、紫外線燈、赤外線燈、電光浴、電氣浴、按摩器其他諸種の電氣醫療器械を設備するが、第9圖に示す如きアウトレットを設けて置けば斯う言ふ醫療器械が便利に使はれる。

醫療器械にはタイマーを使用することが多いから圖示の如くタイマー用挿込口とタイマーを使はない場合に之を短絡するスイッチなどが設けてある。

6. 信 號 装 置

(イ) 看護婦呼出裝置

此裝置にはランプ信號式とマイクロフォン式とがある。

- (1) ランプ信號式 此方式には患者のベッドの傍に長さ約2.5 米のコードを有する呼出用押釦がある。各病室の入口扉の上部には表示燈があり、配膳室及處置室には信號燈を、看護婦控室には表示器(第10圖)を備へて置く。患者がベッドの傍にある押釦を押すと廊下の入口扉の上部にある表示燈が點き、又配膳室や處置室の信號燈にも電燈が點くと同時にブザーが鳴つて信號が出て居ることを知らせる。看護婦控室では表示器に呼出した病室の番號が現れ同時にブザーが鳴る。是等のブザーはスイッチで隨意に止めることも出来る。看護婦は之を見て表示燈を目當てに患者の所へ行くのである。

一旦點いた是等の信號は看護婦が患者のベッドの傍に行つてリセット・ボタンを押さなければ消すことが出来ない様になつて居る。共同病室は入口扉の上部に表示燈が點くのみならず、呼出釦を押した患者の上の壁或は天井にも表示燈が點く様になつて居る。尙患者が呼出釦を押した場合果して信號が通じたか否かが患者に分る場所にも表示燈が點く様にすることもある。看護婦が患者の傍に行つた時患者の容態が悪く更に助手を必要とする時はベッドの傍にある非常呼出釦を押せば各所の信號燈に同時に赤いランプが點きそれと同時にベルが鳴つて至急を知らせるから看護婦は其場から助手を呼出すことが出来る。

此外看護婦長室にて各場所の看護婦が患者の呼出しに對して一刻も早く之に應じて居るや否やを監視する表示器を設置することも出来る。又患者の呼出しがあつて看護婦がそれに應ずる迄に經過した時間を記録する經過時間記録器を設備することも出来る。

是等の装置は大抵交流又は直流の10—12或は18—24ヴォルトにて動作する。電源としては直流なれば蓄電池を設け、交流なれば變壓器を置いて電燈回路より取る。

尙100—110ヴォルト用のものもあつて、此場合はベッド上方の壁にトツグル・スイッチを取付け此スイッチに紐を付けて置いて之を患者が引張るやうにしたものを用ひるのである。

- (2) マイクロフォン式 此方式は患者の室にマイクロフォンとスピーカーと呼出釦とを備へた小形のキャビネットがあり、看護婦室にもマイクロフォンとレシーバー及信號装置とを備へた小型のキャビネットがある。病室の入口扉の上部の表示燈或は共同病室に於ける表示燈は、前記のランプ信號式の場合と同様に、看護婦が病室を訪れる時の目當になるから必要である。患者が看護婦を呼ぶには、患者は枕元にある押釦を押せば直に看護婦室に信號が送られ、キャビネットのランプが點きブザーが鳴るから看護婦は患者が呼んで居ることを知る。其處で看護婦はレシーバーを取り上げ其ランプの下にあるキーを上げ患者に呼びかけるのである。患者は寢たまゝ看護婦の答へる聲がソフト・スピーカーから漏れて來るのを聞くことが出来る。其聲は丁度看護婦が自分のベッドの傍に立つて話して居る様に聞える。是等のマイクロフォンは患者の弱い聲を1.5乃至2米離れて居ても容易にピックアップ出来る程敏感なものであるから、患者は少しも體を動かさずに樂に會話することが出来る。患者が看護婦に用件を告げ終るや看護婦は直に要求された物を持參し又は用件を果すことが出来るから、ランプ信號式に於けるが如く、初め用件を聞きに行つてそれから要求されて居る物を取りに行き再び患者の室に歸つて來ると云ふ無駄な動作を省くことが出来るから、非常に早く用件を果すことが出來て、看護の能率が非常に上ると云ふ特徴がある。此方式でもランプ信號式と同様に患者が呼出釦を押した時に出了る表示燈は、看護婦が患者の室に來てリセット・ボタンを押す迄は信號は消えない。若し患者が呼出しを急いで居る場合は再び釦を押して看護婦室のブザーを鳴らす。又患者が氣分が悪くて釦を押すことは出来るが話をするだけの元氣がないことが

ある。即ち患者の聲が一向要領を得ない場合は患者の容態が悪いと云ふことを知ることが出来る。患者の呼出が急ぐものか普通のものか差別が出来ない様な場合は看護婦は出来るだけ早く患者の許にかけ付くべきである。ランプ信號式では此判断が出来ない缺點がある。(第11圖及第12圖)

尙此方式の長所は永年の経験にて聴覺が非常に發達するから、若し夜間患者が寢入つて居る時も、看護婦はレシーバーを取り上げ耳に當て順次各室のキーを上げて患者の呼吸の具合などを熟練せる聴覺に依つて判断することが出来る故、全部の患者を常に看護することが出来る。

(ロ) 醫師呼出裝置

此裝置にもランプ信號式とマイクロフォン式とがある。

- (1) ランプ信號式 此方式はランプ表示器とセレクトター・キーボードとコントロール・ユニットとより成り、ランプ表示器は各階廊下に約45米以下の間隔に設置し、セレクトター・キーボードを電話交換室に置き、コントロール・ユニットを地下室變電室の如き處に設置して置く。本裝置の使用法は、豫め各醫師に特定の番號を定めて置き、電話交換手がセレクトター・キーボードに於て呼出さんとする醫師の番號に相當する釦を押したる後スタートの釦を押せば、コントロール・ユニット内のフラツシャー・モーターが廻り出して全部の表示器に同時に其番號が現れる。其時内部に取付けてあるブザーが點滅に従つて鳴り信號が送られて居ることを知らせる。此方式が若しスリー・サーキット・システムであれば同時に3人迄自動的に呼出することが出来る。2人又は3人を同時に呼出したい場合は、セレクトター・キーボードの各列に特定の番號の數字を釦にて押せば其數字が表示器に代る代る現れる。そして呼出しを受けた人が電話にて應答すれば交換手がストップの釦を押すから其信號は止る。此表示器は0から9迄の數字が現れる様に出来て居るので各番號を3數字にすれば此呼出裝置1組で120人迄は呼出することが出来る。ランプ表示器回路は110—110ヴォルトで動作し、セレクトター・キーボード回路は24ヴォルトで動作する。(第13圖及第14圖)

小さい病院で同時に3人も呼出す必要なく1人づつの呼出しで充分である場合には、シングル・サーキット・システムの呼出裝置を設備すれば良い。此裝置は1人づつ呼出す爲め表示器が點滅する必要がないので、スリー・サーキット・システムに於けるコントロール・ユニットは不用である。そして表示器の信號は應答あるまで點きゝりになつて居る。此外インディビジュアル・ランプ・タイプ呼出裝置と稱する全部の人の番號又は名前を同時にでも表示出来るものがある。之も小病院用に配線は複雑になつて不經濟ではあるが信號は非常に確實であり、又呼出に對して急に應答がない場合でも次の呼出しに關係なく何時までも表示して置くことが出来る云ふ長所がある。何れも110—110ヴォルト回路用である。

- (2) マイクロフォン式 此方式は極く小さいソフト・スピーカーを廊下の各要所に配置し

て置きマイクロフオンを交換室に置く。交換手はマイクロフオンを通して呼出さんとする醫師の名前を呼ぶのである。呼ばれる人も自分の名を呼ばれるのであるから聞き取りも早く一番確かである。此方法であれば交換手が釦を押す必要はないが、應答のある迄呼び續けて居なければならぬ。15個位のスピーカーであれば電力増幅器なしに同時に働かすことが出来る。それ以上のスピーカーを使用する場合は電力増幅器を附加すればよいのである。

(ハ) 醫師在否表示装置

病院内に出勤せる醫師の名前を明瞭に表示して醫師の在不在を明かにすることは、前記醫師呼出装置と關聯して必要なることである。其装置の1例を述べれば病院の玄関或は醫師控室にマスター・アナウンサーを置く。之れには醫師の名前を記載せるカードがあつて小さい電燈にて内側より照し出す様になつて居る。尙カードの傍に各スイッチがある。それから電話交換室にも表示器があつて之にはスイッチはなく唯名前を記したカードとそれを内側より照し出す小さい電燈とがある。醫師が病院へ來た時に玄関或は控室のマスター・アナウンサーの自分の名前の所のスイッチを入れると、マスター・アナウンサー及電話交換室の表示器の自分の名前の所に電燈が點く。退出の際は反對にスイッチを切れば電燈が消え醫師の不在を明示する。

此装置は直流、交流共に12ヴォルトか24ヴォルトで働くのである。

(ニ) 巡視監視装置

病院内に於て巡視者の巡視状態を監視する爲め宿直室等に時間検出器を設け各建物の要所に磁石發電機箱を設置する。巡視者は各場所を巡視の際其箱の把手を廻し電流を發せしめ時間検出器に送る。時間検出器中には時計があつて時計の回轉と同期に回轉して居るペーパー・ダイヤルと各場所の磁石發電機に依つて働く澤山のインジケーターがあつて、其インジケーターに依つてペーパー・ダイヤルの上に時刻を表はす穴を穿ち、各場所の巡視時刻を記録する。

尙巡視者が磁石發電機箱を設置してある個所へ行つて發信しなければ記録することが出来ない様になつてゐるから正確に巡視監視が出来るのである。

7. 警 報 装 置

(イ) 火災報知機 病院内に於て火災が發生した場合は出来るだけ早く消防署へ通告すべきである。其爲には電話交換室或は他の要所に市内消防署へ通する火災報知機を設置することが必要である。此外病院内専用の火災報知機が必要である。火災報知機は火災と云ふ一大事の時にのみ使用するのであるから萬一の場合故障があつては折角の目的が意味をなさないことになる。それで絶對的に信頼出来る装置であることが必要である。其爲には閉路式の火災報知機が最も優秀である。此方式では發信機は全部直列に接續され又警報電鈴も全部直列に接續され其等の回路は常時クローズ・サーキットをなして居り之に極く微弱な電流が流れて居て、萬一途中配線が切れるとか電源に故障を生じた場合には此微弱なる電流が無くなると繼電器の働きで直に故障警報用電鈴が鳴つて回路に故障の發生せることを知らせるから、直に故障箇所を取調べて修理し常に信頼出来るものとして置くことが出来る。此装置は發信機とコントロール・パネルと警報用電鈴の三要素よりなり發信

機は各消火栓の傍或は其他要所に配置するコントロール・パネルは普通地下室に設置し、電鈴は各要所に配置する。各發信機の内部には 1 個の圓板があり其周縁に各發信機固有の符號に合して齒を切つてある。發信の際發信機内のプル・レバーを引くと此符號圓板が自働的に回轉を始め齒の数だけ回路を斷續する。此式では警報用電鈴は單打電鈴を使ふから電流の斷續した回数だけ鳴る。従つて各發信機の符號圓板にそれぞれ異なる符號を決めて置けば單打電鈴の音を聞いただけで發信箇所を知ることが出来る。

次に病院の様に多人數を收容する建物では假令建物内の何處か一部に火事が起つた場合でも、初めから建物全體の電鈴を鳴らすことは徒らに人々を騒がせるだけで避くべきことであるから大事に至らず容易に消し止め得るものならば出火場所の近くの人或は各要所にだけ通知すれば充分である。

第 15 圖 プレシグナル式火災報知機
配線圖

る。

斯様な場合に適する方式としてプレシグナル式と云ふのが有る。之は大體前述のものと同じであるが、此方式では一般警報用電鈴を各階に設置する外にプレシグナル用電鈴を宿直室とか電話交換室とか一刻も早く出火を知らせなければならぬ場所にのみ設置して置く。出火の際發信機のレバーを引くと先づプレシグナル用電鈴のみが鳴つて他の電鈴は鳴らないから一般の人々が知らぬ間に係員だけが現場へかけ付けて消火に努める。若し出火の程度甚だしく大事に至る危険ある様な場合病院全體に知らせる必要が起つて來れば其處で始めて特別なる鍵を發信機に挿入してレバーを引けば警報用電鈴全部が一齊に鳴るのである。

發信機にも種々あつて普通のもはオープンダー型とブレイクグラス型で、オープンダー型は扉を開けて中にあるレバーを引けばよいがブレイクグラス型は扉が常にロックされて居て火災の場合は吊下げてある金屬の槌で窓硝子を破壊すれば自然に扉が開くからそこでレバーを引き發信する。

此外自働式火災報知機がある。これは瓦斯の膨脹を利用して火災の起つた場所の溫度上昇に依つて電路を遮斷して警報を發する装置、或はバイメタル式の熱繼電器を用ひて自働的に回路を遮斷するもの等、種々あれども何れも閉路式のものである。

又光電管を利用して出火の際生ずる僅の煙が光電管への光を遮る場合直に警報装置が働く様にしたものもある。

火災報知機の電源は絶対に停電しないことが必要であるから多くの場合蓄電池が用ひられるが、電燈會社線の停電の際自動的に運轉する豫備發電機を設備してある場合には電燈會社線を用ひても宜い。

(ロ) タンク警報装置

ビルディングでは下階は市の水道より直接給水することが出来るが上階になると市水の壓力では不足であるから屋上にタンクを設置し、之にポンプで以て揚水し之より給水する。又地下室の汚水もタンクに溜めて置いて適時ポンプを以て市の下水道管へ放流せしむる。

斯の如きタンクにはフロート・スイッチがあつて水位の變化に應じて自動的にポンプ・モーターの電路を開閉してポンプを以て揚水し、規定内の水位に常に保つ様になつて居る。然し水位が規定外の値に達した場合及各種電気配線に故障を生じた場合には、機械室に設置しあるコントロール・パネルの表示繼電器が働いて「高水位」、「低水位」或は「故障」と云ふ文字が現れる様になつて居る。それと同時に繼電器の直ぐ下にある赤いランプが點いて危険信號を示し警報電鈴が鳴り響く。電源に故障ある場合も亦故障警報電鈴が鳴る。

此装置も最も信頼出来る閉路式でタンクの水位が規定内にあるときは電鈴回路とタンク・スイッチ回路とに常に75ミリアムペア位の電流が流れて居る。

8. 電 氣 時 計

病院に限らず百貨店、學校等には澤山の時計が必要である。斯かる場合從來は親時計と子時計式の電気時計が一般に使用されて來たが、將來は目下急激に發達しつつある同期電気時計が専ら使用されるやうになることと思ふ。此時計の特徴は小型の同期電動機によつて正確な時を刻むことであつてゼンマイを捲く必要もなく注油調整の必要もない。尙デリケートな機構がないから故障が殆んどない。

同期電気時計は從來の電気時計の様に親時計の必要なく電源は電燈線から直接取る。それ故電燈會社では周波数を正確に保つため發電所にマスター・クロックを備へる必要がある。現在我國に於ては東京電燈株式會社、東京市電氣局等ではその發電所全部に既にマスター・クロックを設備して居る。

一つのビルディングで時計の使用個数が數十個に達する場合はセントラル・コントロール・クロック・システムと云つて1ヶ所から全部の時計をコントロール出来る方式に依るが便利である。同期電気時計は停電の場合は全部停り、電源回復と同時に再び動き出すから其場合の時間の後れを取戻す爲に自働時間調整装置を必要とする。此装置は自動的に手動的にも全部の時計を同時に調整出来るものである。

此セントラル・コントロール・クロック・システムは次の如く2つに分れる。

(イ) 時計の使用個数の多い場合

此場合はシングル・モーター・クロックを使用する。電源の故障停電等に因つて後れた時間は自働時間調整装置に依つて検出し、電源回復と同時に規定周波数より高い周波数の電源を發生する附屬装置を起動して、自働時間調整中は其周波数の電流を各時計に送り規定より早く指針を廻し、時間調整をなし終れば自働的に切離されて普通の電源と切替へられる。

(ロ) 時計使用個数の少い場合

此場合は時計の数が割合少なくて高い周波数の電源發生装置を置くには餘りに不經濟である場合で、デュアル・モーター・クロック（2個のモーターを有する時計）を使用する。平常時計は2つのモーターの中の1つで動いて居るが、停電と同時に時計は止り電源回復と共に自働時間調整装置に依つて2つのモーターが一緒に働き平常の10倍位の早さで指針を廻し時間の調整をなす。

然し(イ)、(ロ)何れの場合でも停電が餘り永いと其間全部の時計が止つて居て甚だ不便であり、又電源回復後調整に永くかかるから是等の缺點をなくする爲め停電時用直流電動交流發電機（ダイナモーター）を設置する。此發電機は電力會社の電氣と全く同じ周波数の交流を發生するもので停電と同時に自働的に起動して電流を供給する。

セコンド・ビート・クロック 手術室、分娩室及麻酔室等の如く時間の経過を精確に示す必要のある室には、普通の電氣時計以外にセコンド・ビート・クロックと稱する特殊の時計を設置する必要がある。此時計は分針と秒針とを有しストップ・ウォッチと同じ働きをするものである。（第3圖）其ダイヤルの周圍は60秒に目盛つてある。此時計には次の4つのスキッチが附屬して居る。

1. 指針を動かし始めたり止めたりするスキッチ
2. 指針を零の位置に返す爲のスキッチ
3. 秒針がカチカチと刻む音をたてさしたり止めたりするスキッチ
4. 15秒毎にブザーが鳴る様にしたり止めたりするスキッチ

9. セントライズド・ラヂオ・システム

病院生活の無聊を慰め精神的方面より治療の効果を促進する意味に於て最近ラヂオは必須の設備となつて居る。

然し一般家庭と異り澤山の室に設置し同時に隨意聴取出る様に設備する爲にセントライズドラヂオ・システムを採用する。此方式は屋上に1本のアンテナを張り、屋階或は適當なる場所に機械室を設け、其處に1面以上數面のラヂオ・パネルを設置する。各パネルは(1)放送局より放送さるるプログラム、(2)ピックアップに依るレコード、(3)マイクロフォンに依るバブリック・アドレス等を送り得る。アンテナより受けたラヂオ・ウェイブはラヂオ・パネルにて檢波、増幅されてオーディオ・フリクエンシーとなつて各室のスピーカーに送られる。蓄音機レコードやバブリック・アドレス等は増幅されて送られる。各病室及其他の室には是等の數種の放送を隨意選擇する爲めプログラム・セレクターがあつて容易に切替へることが出来る。

各病室にはラヂオ枕、ヘッドフォン或は小型のソフト・スピーカーを設置し、サンルーム、共同病室等には適當のラウド・スピーカーを設置する。

第 16 圖 ツーチチャネル・セントラライズド
ラジオ・システムの結線圖

レコードを送る爲め電氣的干涉の憂ひがある。之を防ぐ爲に特に完全にシールドしたアーマード・ケーブルを使用する。

各パネルには試聴用ラウド・スピーカーを取付け之に依つて音量、音色等を調整する。又タイムスイッチを取付けてラジオ・プログラムの放送時間になれば自動的にスイッチが入つて電力を供給する様にも出来る。

オートマチック・ヴォリューム・コントロールをパネルに設置して置けばフェーディングに依る音の高低を防ぐことも出来る。

各スピーカーの音量調節の爲め、病室用としてはポータブル・ヴォリューム・コントロールを置き他の室のラウド・スピーカーにはヴォリューム・コントロールを壁に取付けて置く。

ラジオ枕及ヘッドフォンは外部に對して邪魔にならず獨り楽しめる云ふ長所がある。(第17圖)

各パネルより各スピーカーに至る各ケーブルは、數面のラジオ・パネルより同時に放送局よりのプログラム或は蓄音機

10. 電 話 設 備

病院内に於て市内通話用院内専用等の電話の必要なるは他のビルディングと同様にして、此外特に次の2,3個所に設置すれば甚だ便利である。

(イ) 厨房と配膳室間の電話 厨房と各階配膳室間の通話専用インター・コミュニケーション・テレフォン(インターフォンとも云ふ)を設置する。之に依つて各配膳室と厨房間の通話が出来るとのみならず、各配膳室間の通話も出来るのである。

之に依つて一般電話の混雑と時間の浪費を防ぐことが出来る。

(ロ) カーデオグラフ室用電話 カーデオグラフ室とカーデオグラフ・ケーブルに依つて接続されて居る室との間には特に電話を設置してカーデオグラフの使用の際の通話に使用する。

(ハ) エレベーター用電話 エレベーター・ケーヂ内に電話を設置してエレベーターの昇降途中に於ける故障或は停電の際電気室、機械室との通話に使用する。

11. 電 氣 醫 療 器 具

(イ) X 線 装 置

X線の醫療界に於ける應用は餘りに公知のことなれば作用の説明は略す。本装置は(i)診断専用装置,(ii)普通治療用装置,(iii)齒科用装置,(iv)輸送用装置,(v)携帯用装置,(vi)深部治療用

装置に用途に依つて區別することが出来る。

X線發生管球に加ふる電壓及電流は用途に依つて異なる。電壓は普通診斷及治療には10萬ヴォルト内外、診斷専用には6萬乃至8萬ヴォルト、深部治療には18萬乃至25萬ヴォルトである。

電流は診斷及治療は2乃至4ミリアムペア、深部治療には3ミリアムペア、撮影には40ミリアムペア内外である。

X線發生に必要な電力は普通治療及診斷用は2乃至5キロヴォルトアムペア、齒科用輸送用及携帯用は1キロヴォルトアムペア、深部治療用は5乃至10キロヴォルトアムペア位である。

本装置の電源には交流を用ひ専用の單相變壓器を特に設置する方が望ましい。又高壓變壓器とX線管の間は前記の如く高電壓であるから電導部は完全に絶縁して取扱者及患者が過つて觸れることの絶対にない様に設置するを要す。尙X線装置室は光線が外部に漏れないやうに鉛板其他を以て充分遮蔽するを要す。

(ロ) 人工太陽燈其他

紫外線及赤外線が疾病治療竝に健康保全に効果あるは公知のことである。之等の放射線を人工的に發生せしむる装置即ち太陽燈其他が病院、一般家庭に盛に使用されつゝあり、特に小兒の腺病質、佝僂病等には著效を認められて居る。

(ハ) エレクトリツク・カーデオグラフ

此器械は心臓より發生する極く微弱な電流を以て心臓の動作及其異狀を發見する装置で、構造はオツシログラフに似て居る。之は非常に敏感なるガルバノメーターと撮影装置よりなる。ガルバノメーターは強い電磁石と其兩極間の強磁場に微細なるコイルが吊され、其コイルには小さい反射鏡が付いて居る。撮影装置には光線としての白熱燈、モーターに依つて廻されるフィルム或は印畫紙回轉装置及其フィルム、印畫紙へ光を導くレンズ、プリズム等がある。

光源を發した光は細い間隙を通り細い光束となり、反射鏡に達し反射されてレンズ、プリズムを通りフィルムに達する。

心臓の動作電流をガルバノメーターに於ける吊されたる微細なるコイルに通すれば、コイル及反射鏡は通過電流に應じて振動運動をなす。反射鏡に依る光の移動とフィルムの回轉に依りて見易い心臓動作電流曲線を描くことが出来る。

動脈波、靜脈波、心尖搏動等も特殊な装置を用ひて同様に描き出すことが出来る。

此装置は一定の室に設備してあつて各手術室、試験室、病室よりは特別のケーブルを(専用電話線を含む)金屬管に納めて配線し、カーデオグラフと接續する。是等ケーブルの配線に就いては30糎以内に交流回路の存在せないこと、20糎以内に他回路と交錯しないことに注意を要す。

(ニ) デイアテルミー

之は低い電壓の高周波電流(50萬乃至300萬サイクル)を身體に通して人體深部組織内に熱を發生せしむる装置にして、加溫作用に依る充血誘起作用をなさしむ。所要電力約1キロヴォルトアムペアである。効果は鎮痛、殺菌、新陳代謝機能の亢進等である。

(ホ) 電光浴装置

之は發汗作用に依つて病氣を治療する裝置で、普通函内に白熱電球を取付け全身或は一部を函内に入れて電光浴をするのである。函内温度は攝氏60度内外である。

(ヘ) 電 氣 浴 装 置

湯槽の内に20ヴォルト内外の電壓を加へそれに全身又は其一部を浸し體内に電流を通す。神経痛、ヒステリー、不眠症等に効果がある。

12. 聖路加國際病院電気設備概要

(イ) 受電及變電設備

東京電燈株式会社より 3,300 ヴォルト・ケーブル 2 回線にて供給を受く。1 回線は常用として他の 1 回線は豫備とす。

變壓器は動力用として 50KVA 4 臺 (1 臺豫備)、電燈用として 75KVA 4 臺 (1 臺豫備) 及 X 線裝置用として 50KVA 1 臺を設備す。

(ロ) 豫備發電機設備

停電の際の豫備として米國ウエスチングハウス會社製全自動式ガソリン・エンジン直結 80 KVA 200ヴォルト 50 サイクル三相交流發電機 1 臺を設備す。

(ハ) 蓄 電 池 設 備

湯淺蓄電池製造株式會社製蓄電池 2 組を設備す、1 組は手術室及分娩室等の電燈竝に火災報知機及タンク警報裝置用電源とし、他は其の豫備とす。

(ニ) 電 燈 設 備

電燈取付總數約 2,500 個、病室の照明には共同病室に天井燈、個人病室に壁燈を使用す。又深夜間照明として病室及廊下にナイトライトを設備す。手術臺照明にはカール・ツァイスのバントフォスを使用す。地上 45 米の塔はビッツバーグ・バーマフレクターの特殊器具 112 個と普通の投光器 12 個を用ひて溢光照明をなす。

(ホ) プ ラ ッ グ

ブラッグの取付總數 1,500 個、病室の廊下にはどの病室に於ても携帯用 X 線醫療器械を使用し得るブラッグを設備す。尙電氣扇の使用を便利ならしむるためファン・ハンガー・アウトレットを設備す。

(ヘ) 動 力 設 備

各種ポンプ及ファン其他一般動力用として約 70 臺の電動機を設備す。

エレベーターは全部オーチス會社製にして客用 4 臺、食料運搬用 1 臺、リフト 2 臺を設備す。

(ト) 看護婦呼出裝置

米國エドワード會社製ランプ信號式看護婦呼出裝置を設置す。

(チ) 醫師呼出裝置

米國エドワード會社製スリー・サーキット・システムのランプ信號式醫師呼出裝置を設置す。

第 1 圖

個人病室に使用せるナイトライト

第 2 圖

共同病室の床に埋込んだナイトライト

天井懸垂型手術臺照明器具
小型フロアスタンド型照明器具
セコンドビート・クロック

第 3 圖 シングルユニット式照明を施せる手術室

第 4 圖 A

第 4 圖 B

マルチプルユニット式照明を施せる手術室

第 6 圖

分娩室に於ける人工照明窓

第 5 圖

人工天窓式照明を施せる手術室

第 8 圖

電氣扇を容易に取付けるこの出来る
ファン・ハンガー・アウトレット

第 10 圖

看護婦控室用呼出ランプ表示器

第 11 圖
マイクロフォン式に依つて患者が
看護婦と話して居る所

第 12 圖
マイクロフォン式に依つて看護婦が
患者と話して居る所

第 13 圖
醫師呼出ランプ表示器

第 14 圖
醫師呼出用セクター・キーボード
(3人迄同時に呼出すことが出来るもの)

第 17 圖
共同病室に居て他の人々に迷惑をかけずに
ラヂオを聴けるラヂオ枕

(リ) 醫師在否表示裝置

米國エドワード會社製ランプ表示裝置80人用のものを設備す。

(ヌ) 火災報知機

消防署へ通知する報知機1個を電話室に設備す。

構内用火災報知機として米國エドワード會社製の閉路式火災報知機を設備す。

(ル) タンク警報裝置

市水、井水、汚水の貯藏タンクの水位が規定外に達したる時に機械室に設備せる電鈴を鳴らす裝置を設備す。

(ヲ) 電話設備

電話室にオートマチック・エレクトリック會社製100回線用自働交換機1臺を設備し、局線8回線、私線90回線を実装し、日本電気株式會社製自働式電話機90個を使用す。此他にウエスタン會社製インターフォンを一階厨房及各階配膳室間に使用す。

(ワ) 電気時計

總て同期電気時計を使用し、總數75個の時計を要所に配置し、之を1個所に於て容易に制御し得。100サイクルの交流發電機を有する自働時間調整裝置により自働的に時刻を合はす。尙停電の際にも支障なく時計を動かすため直流電動機直結50サイクル交流發電機1臺を備ふ。尙各手術室、分娩室及麻醉室にはセコンド・ビート・クロックを使用す。總て米國ワーレン・テレクロン會社製なり。

(カ) ラジオ

屋上ラジオ受信室にセントライズド・ラジオ・パネル2面を設備し、之より病室、廊下其他主なる室にプログラムを送る。放送局の放送プログラムのみならず、病院内の講演や音楽或は蓄音器レコード等も送り得。

各ラウド・スピーカー及受話器には音量調節器を使用す。

(昭和8年1月6日受付)