T0 チョッパーの開発

伊藤 晋一, 上野 健治*

(高エネルギー加速器研究機構中性科学研究施設,
高エネルギー加速器研究機構機械工学センター*)

Development of T0 Chopper

Shinichi Itoh and Kenji Ueno

High Energy Accelerator Research Organization

ABSTRACT

We are developing T0 choppers for neutron scattering experiments at the J-PARC. First, we designed and assembled a T0 chopper running at 100 Hz, and investigated its mechanical properties. The phasing accuracy of $\pm 5 \mu\text{s}$, which is necessary for utilizing 2 eV neutrons, was realized, and vibrations of the system were reasonably low. We are now continuously operating the system to examine the life time.

Keywords: *neutron chopper, pulsed neutron, mechanical engineering*

1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構(KEK)は日本原子力研究所(原研)と協力して「大強度陽子加速器計画」(J-PARC)を立案し、平成 13 年度から建設に着手している。J-PARC 建設の中のひとつとして、3GeV 陽子シンクロトロン(PS)のビームを利用する物質・生命科学実験施設がある。この施設には 23 の各種の中性子ビームラインが計画されていて、ビームライン毎に必要な機能の中性子チョッパーが、ビームライン先頭に必要である。KEK では、T0 チョッパーの開発を独自で取り組んできた。T0 チョッパーの開発を具体化し始めたのは平成 14 年 5 月からである。このとき中性子科学研究施設(KENS)と機械工学センター(MEC)は共同で、この T0 チョッパーを開発することをテーマに共同開発研究に着手した。開発経緯、状況を報告し、最終目的とする J-PARC 環境下の T0 チョッパーの要求機能を明確にしてその対応アクションプランを述べる。

2. T0 チョッパー

パルス中性子源では、陽子ビームが中性子発生ターゲットに入射してから極めて短い時間に中性子源から高エネルギー中性子が放出されるが、この高エネルギー中性子が中性子分光器に入射すると、分光器内で散乱及び熱化され、飛行時間(ToF)の初期にバックグラウンドノイズを発生させる。数 100meV 以上の高いエネルギーの中性子を利用する実験では、このバックグラウンドノイズの低減が不可欠である。T0 チョッパーはその目的を実現させるためのデバイスであり、高エネルギー中性子に対する遮蔽材である鋼材を、中性子の発生に同期させて回転させ、ToF=0 付近の時間帯で中性子ビームラインを遮蔽し、分光器に入射する高

エネルギー中性子束を低減させるものである。ISIS では、これまでに、遮蔽材に Nimonic75 を用い、中性子ビームライン方向の遮蔽材の長さが 300mm の T0 チョッパーが開発され、利用されているが、これを用いて、eV 領域の中性子を用いる実験において、バックグラウンドノイズを 1/10 程度に低減させている[1]。

3. 開発仕様

本開発では、J-PARC で設置が検討されている中性子分光器で要求される T0 チョッパーのうち、最も機械的に実現がむずかしいと考えられる条件で開発仕様を決めた。これは、80mm×80mm のビーム断面積で、最大 2eV までのエネルギーをもつ中性子を利用する場合であり、ガイド管を用いたチョッパー分光器での条件に対応する。80mm のビーム幅に対して $\pm 1\text{mm}$ のマーヅンをとり、82mm×82mm のブレードで中性子ビームを切るとする。回転半径 300mm で 100Hz で回転させるとき、ブレードが完全に閉じている状態から回転し、完全に開ききるまで 430 μs かかる。このデバイスを線源から 8.5m の位置に設置すれば 2eV までのエネルギーの中性子が利用できる(Fig.1)。 $\pm 1\text{mm}$ のマーヅンは位相制御精度 $\pm 5\mu\text{s}$ に対応する。この条件を満足する T0 チョッパーを開発してきた[2]。Table 1 の条件がこれに対応する開発仕様である。設置場所、環境対応の設計項目を Table 2 に示す。さらに、J-PARC 設置を目的とした装置の安全対策の実施状況を Table 3 に示す。

Fig. 1 Model geometry of T0 chopper and time dependence of transmission.

- ・装置の大きさ：装置幅（930 以下）×長さ（1300）×高さ（1300）。但し、装置高さは、搬入場所により仕様変更がある。コンパクトに設計のこと。
- ・回転数：100Hz で揺らぎ（回転むら）は $\pm 5 \mu s$ 以内。
- ・軸受径： $\Phi 45mm$ 以上
- ・軸受冷却：水冷却とする。
- ・年間運転時間 4000h 以上
- ・連続運転時間：1000h 以上
- ・ロータ回転雰囲気：中真空（1Pa 程度）
- ・ロータ重量：120 kg
- ・同バランス：クラス G1 JISB0905-1992
- ・慣性モーメント： $4.7kgm^2$
- ・チョップ周辺温度：常用温度 25℃程度
- ・その他：軸から 300mm のところを大強度の中性子ビームが通過する。中性子近傍は有機物の使用を控えること。
- ・本装置全体が、5m の高さから設置できるベッド構造を有すること。

Table 1 Specifications of T0 chopper for the present development.

- ・装置： $\pm 5 \mu s$ の揺らぎ（回転むら）の達成
回転体→バランス（防振）、軸受、駆動系
制御関係→モータ、検出器、制御システム
- ・真空（1Pa）→真空切り、軸受潤滑、寿命確保
- ・放射化→遮蔽対応、対放射化の機器、部品等への置換え
- ・保守→装置サイズ、標準品の採用、寿命安定
- ・無人もしくは省人化での装置設置→簡易な設置、真空引き、動力線、制御信号線、データ信号線、冷却水、及びビームダクトのメカ・インターフェース

Table 2 Conditions for installations and environments.

- ・一次安全カバーは真空容器壁とする。
- ・二次安全カバーは、コンクリートブロック（厚さ 500mm）の壁、天井部は、鉄鋼板（厚さ 16 mm）：ロータの破損時の運動エネルギー 1.1MJ に対し 2.9MJ の強度が確保されている。
- ・運転室内部は、監視モニターTV の設置
- ・除々に回転数を上昇させる運転手順採用

Table 3 Safety countermeasure at the operation of the system.

本開発と ISIS で開発された型との違いを簡単に述べる。ISIS では、容器内は真空排気せず大気中を回転する方法で開発されてきた。このため、本開発で直面した、真空中での軸受及び磁気シールによる回転導入の問題がない。しかし、容器全体が発熱するので、冷却水量が大きく、また、ビームライン上の空気の部分も大きい。ISIS ではこの型に基づいて 100Hz 型の開発をすすめている。

4. 開発経過

T0 チョッパーの最重要達成項目は、回転揺らぎであるので、装置の振動対策及び回転系の制御上の揺らぎ対策に注力した。装置全体は、構造上ローターを支える両端の軸受があり、これを真空カバーが覆い、外部からサーボモーターで駆動する構造であり、それほど複雑な装置ではない。しかし、Table 1 の仕様、及び Table 2 に示したような設置環境を考えると、真空維持機能、真空中での潤滑の安定性維持、軸受寿命、放射化対策、省人あるいは無人での装置状態の監視機能、及び装置全体の入替え時の容易さなどを織り込んで検討することは、易しくはない。従い、開発チームは、このような項目を区分し、それぞれが、対応項目に合致する設計仕様を固め、詳細設計を手がけた。特に、設計計画段階で取組んだローターの強度設計、防振設計は、3 次元 CAD による FEM 解析によりシミュレーションを実施し、ローター最終形状の決定までに数種類のローター形状を検討したものである。ローターのブレード部は、中性子ビーム遮断するため材料として、Inconel X 750 を採用するが、このチョップ部と胴体部、軸部を別材料で構成する部分割案も検討した。最終的には、100Hz の回転速度から生じる遠心力による円周方向応力分布状態を精査し、Inconel X 750 材一体で製作する設計とした。Fig.2 にローターに生じる応力分布状態のシミュレーション結果を示す。本図の場合、ローター中央部のくびれ（軸と胴体の付け根）部が最大応力を示している。Inconel X 750 の引張り強さは、1200MPa であり、計算上の最大応力は、335MPa であったので、安全係数は強度上 3 以上と判断している。

Fig.2 Calculated stress distribution at 100Hz operation.

Fig. 3 Photograph of the T0 chopper. The upper case has been removed to show the rotor.

1 次モード 2 次モード
 $1.6 \times 10^{-4} \text{Hz}$ 387Hz

Fig. 4 Calculated proper vibrational modes.

装置の両軸受間のアライメント調整は、機械加工で $\pm 10\mu\text{m}$ 以内を公差とし、組立て時に最終的な値に入るよう軸受位置で調整して組上げた。Fig.3に組立て途上の内部の状況を示す。この図の上部にビーム窓付のカバーを載せ1Paの真空状態を維持する。ローターの固有振動数、モードについてもシミュレーションを実施し Fig.4 に示す結果を

Fig. 5 Diagram of controlling the system.

得ており、0~100Hz までの間には、危険な状態がないことを確認した。1 次モードは、回転方向の揺らぎに相当するが、 1.6×10^{-4} Hz であり、2 次モードは、387Hz である。なお、3 次モードは、図示していないが、ねじれ振動であり 828Hz である。

駆動制御系については、Fig.5 に主要な速度指令系統を示す。サーボアンプに 409.6kHz のパルスを送るとローターは 100Hz で回転する。本装置の $\pm 5\mu\text{s}$ 以内の揺らぎ制御を達成する目的で、409.6kHz の指令パルスに対して ± 1 パルスずらす指令できる機能を開発した。ローターの 1 周期に対して 1 パルス多く (または 1 パルス少なく) パルスを送る状態をある時間続けることによって、回転位相がずれた場合の調整を可能とするためである。これらの制御によって駆動されるローターの軸受は、与圧なしの深溝タイプ、与圧が指定値とおり与えられるアンギュラタイプを選択して性能評価した。潤滑油は、真空雰囲気用の高粘度グリースを封入する方式とし、組み込み時の封入条件を維持する方式とした。回転揺らぎの性能評価の結果からは、与圧なしの深溝タイプ軸受の採用が、適していることを確認した。以下の性能試験は、この軸受タイプとしている。

5. 機能検証と今後

本装置の機能試験は、振動状況及び揺らぎについて実施した。本報告には、最終目標の揺らぎについての機能検証結果を示す。Fig.6 には、100Hz の回転状態での揺らぎを計測した事例である。この状態は、揺らぎ公差を満足している。本装置では、停止状態から約 60 分を要して 100Hz まで増速させて、定常運転状態に到達させている。

Fig.7は、安定した運転状態中不規則に時々生じる揺らぎ現象である．この原因は、最終的に究明できていないが、軸受の玉と軸受内外輪の転動面の潤滑状態の微妙な変動が、その発生理由ではないかと判断している．

その他機能試験中に観測された突発的な揺らぎ事例を Fig.8 に示す. さらに, T0 チョッパー自体の目標値 100Hz を維持するため, 指定値を調整できる機能として, 先に述べた 1 パルスの増パルス指令で 5 μ s が結果増速されたこと, 同減速パルス

Fig. 6 At a stable operation, rotational fluctuations ($1.5 \mu s$ P-P) are satisfied with the specification ($\pm 5 \mu s$ at 100Hz).

Fig. 7 Rotational fluctuations at an unstable operation, where the smoothness of the bearing might be unstable.

Fig. 8 Rotational fluctuations after which the rotational phase is delayed.

指令で $5\mu\text{s}$ が結果減速されたことを確認している。

さて、基本機能の検証ができた段階で、対象プロトタイプによる残る確認試験は、真空中での軸受け寿命、磁気シールユニットの寿命確認、及び揺らぎの長時間の安定性の調査である。最後の放射化についての検討は、J-PARC の据付場所の放射線強度が明確になることと合わせて、同一部品を一定の放射化環境下においてその性能劣化を調査することを計画している。Table 4 に、現在取り組み中の装置連続運転の監視項目をまとめて示す。いずれの項目も 24 時間監視が自動で可能とした。

以上の準備を踏まえて、平成 16 年 9 月 17 日から本装置連続運転を実施中である。Table 1 の開発仕様に記載の年間運転時間 4000 時間、連続運転時間 1000 時間が、本実験の目標値である。連続運転を開始してから、平成 16 年 11 月 29 日に連続運転時間 1000 時間を達成し、連続運転時間を更新中である。現在累積時間で、1873 時間、連続運転時間 1329 時間（平成 16 年 12 月 12 日）を記録している。この間、揺らぎの連続データから Fig.9 に示す結果を得ている。なお、4000 時間の到達点は、実験開始から、約 6 ヶ月を要する。

- ・振動→モータ軸ハウジング、架台
- ・温度→軸受、モータ、冷却水（入口、出口）
- ・水量→軸受、磁気シールユニット
- ・真空→容器内
- ・モータ電流→サーボモータ
- ・画像と運転音→装置外観

Table 4 Monitoring items for unmanned operation.

- ・要素の検証→連続運転 4000h
(H16 年 9 月～H17 年 4 月)
- ・無人、省人監視技術の確立（除く放射線環境）
- ・最終 T0 版の設計製作 H16 年 7 月～
- ・同 設置前事前運転試験 H17 年度
- ・放射化対応の検討 H16 年 12 月～
- ・省人化による装置設置設計 H16 年 9 月～

Table 5 Schedule for R&D works of T0 choppers.

Fig. 9 Number of events in which rotational fluctuations occur with a timing amplitude $|\Delta t|$.

最後に T0 チョッパーの開発の今後の状況に触れる。Table 5 に今後の取組みのアウトラインを示す。現在、最終版ともいうべき、納入が可能な T0 チョッパーの開発設計に取り組んでおり、来年度はこの装置の性能試験を必ず実施したいと考えている。

6. まとめ

T0 チョッパーの開発経過と現状を述べた。今後の取組みは、据付場所の原研の関係者の方々及び中性子チョッパーを組込む分光器ラインの研究者の方々との情報交換が重要である。平成 19 年度からのビーム出しまでの期間、タイムリーな意見交換、情報交換を持って、有効な装置の完成に繋げたい。

文献[1] T.J. L. Jones et al. ICANS-IX (1986) 529.

[2] S.Itoh et al.ICANS-XVI (2003) 423.